

Palmira Pečiuliauskienė

Fizika

Išplėstinis
kursas

11

Antroji knyga



*Scanned by
Cloud Dancing*


Palmira Pečiuliauskienė

Fizika

Išplėstinis kursas

Vadovėlis
klasei **XI**

Antroji knyga



Redaktorė ZITA ŠLIAVAITĖ

Dailininkė VYTAUTĖ ZOVIENĖ

*Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos rekomenduota
2008 03 18, Nr. 25*

Vadovėlis atitinka kalbos taisyklingumo reikalavimus

Pirmasis leidimas 2008

Palmira Pečiuliauskienė

FIZIKA

Išplėstinis kursas

Vadovėlis XI klasei

Antroji knyga

Dailininkė *Vytautė Zovienė*

Redaktorė *Zita Šliavaitė*

Viršelis *Kristinos Jėčiūtės*

Tir. 10 000 egz. Leid. Nr. 16 389. Užsak. Nr. 1210.

Uždaroji akcinė bendrovė leidykla „Šviesa“,

E. Ožėskienės g. 10, LT-44252 Kaunas.

El. p. mail@sviesa.lt

Interneto puslapis <http://www.sviesa.lt>

Spausdino UAB „Sapnų sala“,

S. Moniuškos g. 21, LT-08121 Vilnius.

Sutartinė kaina

Turinys

MECHANIKA

7. Tvermės dėsniai mechanikoje

- 7.1. Judesio kiekis /8
 - 7.2. Judesio kiekio tvermės dėsnis /11
 - 7.3. Mechaninis darbas /17
 - 7.4. Mechaninė galia /21
 - 7.5. Kinetinė kūno energija /26
 - 7.6. Potencinė kūno energija /30
 - 7.7. Energijos tvermės dėsnis mechaniniuose procesuose /35
 - 7.8. Naudingumo koeficientas /41
 - 7.9. Vėjo energija ir jos naudojimas /45
- Skyriaus „Tvermės dėsniai mechanikoje“ apibendrinimas /48*

8. Mechaniniai svyravimai ir bangos

- 8.1. Mechaninis svyravimas ir jo rūšys. Laisvojo svyravimo sąlygos /52
 - 8.2. Svyravimo lygtis. Grafinis svyravimo vaizdavimas /57
 - 8.3. Svyravimo fazė. Harmoningai svyruojančio kūno greitis ir pagreitis /61
 - 8.4. Laisvojo svyravimo energija. Svyravimo dėsniai /66
 - 8.5. Mechaninis rezonansas /73
 - 8.6. Mechaninės bangos /78
 - 8.7. Garsas /84
 - 8.8. Mechaninių bangų interferencija, atspindys ir difrakcija /90
 - 8.9. Triukšmas. Jo poveikis ir mažinimo būdai /96
- Skyriaus „Mechaniniai svyravimai ir bangos“ apibendrinimas /99*

9. Reliatyvumo teorijos pradmenys

- 9.1. Reliatyvumo teorijos samprata. Vienalaikiškumo ir laiko tarpų reliatyvumas /104
 - 9.2. Ilgio reliatyvumas. Reliatyvistinė dinamika /110
- Skyriaus „Reliatyvumo teorijos pradmenys“ apibendrinimas /114*

ŠILUMINIAI REIŠKINIAI

10. Molekulinės kinetinės teorijos pagrindai

- 10.1. Pagrindiniai molekulinės kinetinės teorijos teiginiai /118
 - 10.2. Šiluminis molekulių judėjimas. Molekulių sąveika /123
 - 10.3. Molekulinės kinetinės dujų teorijos pagrindinė lygtis /128
 - 10.4. Temperatūra ir jos matavimas /135
 - 10.5. Idealiųjų dujų būsenos lygtis /143
 - 10.6. Idealiųjų dujų būsenos lygties taikymas /146
 - 10.7. Skystieji kristalai ir jų naudojimas /151
- Skyriaus „Molekulinės kinetinės teorijos pagrindai“ apibendrinimas /154*

11. Termodinamika

- 11.1. Vidinė kūnų energija. Šilumos kiekis /160
 - 11.2. Faziniai virsmai /164
 - 11.3. Darbas termodinamikoje /169
 - 11.4. Pirmasis termodinamikos dėsnis /173
 - 11.5. Antrasis termodinamikos dėsnis /177
 - 11.6. Šiluminiai varikliai. Jų naudingumo koeficientas /179
 - 11.7. Vidaus degimo variklių keliama tarša /186
- Skyriaus „Termodinamika“ apibendrinimas /189*

12. Garai ir skysčiai

- 12.1. Sotieji garai ir jų savybės /194
 - 12.2. Virimas. Kritinė temperatūra /196
 - 12.3. Oro drėgnis. Jo matavimo prietaisai /200
 - 12.4. Paviršiaus įtempis. Paviršiaus įtempies jėga /205
 - 12.5. Drėkinimas. Kapiliariniai reiškiniai /209
 - 12.6. Orai ir jų stebėjimas /213
- Skyriaus „Garai ir skysčiai“ apibendrinimas /217*

13. Kietieji kūnai

- 13.1. Kietųjų kūnų sandara. Kristaliniai ir amorfiniai kūnai /222
 - 13.2. Kietųjų kūnų deformacijos rūšys /226
 - 13.3. Kietųjų kūnų mechaninės savybės /230
 - 13.4. Metalų stiprinimo būdai. Kompozitai /235
- Skyriaus „Kietieji kūnai“ apibendrinimas /239*

ELEKTRA

14. Elektrostatika

- 14.1. Elektros krūvis. Kūnų įsielektrinimas. Elektros krūvio tvermės dėsnis /244
- 14.2. Kulono dėsnis /249
- 14.3. Elektrinis laukas, jo stipris /252
- 14.4. Elektrinio lauko darbas. Potencialas. Įtampa /258
- 14.5. Laidininkai ir dielektrikai elektriniame lauke /262
- 14.6. Elektrinė talpa. Kondensatoriai /266
- 14.7. Kondensatorių jungimo būdai /273
- 14.8. Kondensatorių gamyba ir naudojimas /277
- Skyriaus „Elektrostatika“ apibendrinimas /280*

Laboratoriniai darbai

Matavimo paklaidų samprata /284

Matavimo paklaidų skaičiavimas /284

6 laboratorinis darbas.

Mechaninės energijos tvermės dėsnio tyrimas /287

7 laboratorinis darbas.

Laisvojo kritimo pagreičio nustatymas su svyruokle /288

8 laboratorinis darbas.

Gei-Liusako dėsnio tikrinimas /290

9 laboratorinis darbas.

Oro santykinio drėgnio nustatymas /293

10 laboratorinis darbas.

Vandens paviršiaus įtempties koeficiento nustatymas lašinimo metodu /294

11 laboratorinis darbas.

Gumos tamprumo modulio nustatymas /296

Priedai /299

Naudota literatūra /302

Panaudotų iliustracijų šaltiniai /302

Dalykinė ir pavardžių rodyklė /303

M e c h a n i k a





7 Tvermės dėsniai mechanikoje

Taikant Niutono mechanikos dėsnius, galima spręsti visus uždavinius, susijusius su kūnų sąveika. Tačiau kartais būna sunku rasti sąveikos jėgas, o jų nežinant, nepavyksta nustatyti pagreičio, taigi ir greičio bei poslinkio. Pavyzdžiui, remiantis Niutono dėsniais, keblu ieškoti raketos ir iš jos ištekančių dujų sąveikos jėgos, susiduriančių automobilių sąveikos jėgos. Sprendžiant šiuos ir panašius uždavinius, pasitelkiami nauji fizikiniai dydžiai: jėgos impulsas ir kūno judesio kiekis, bei jau žinomas dydis energija. Nustatyta, kad jie, kūnams sąveikaujant, nekinta, yra tvarūs. Svarbiausi tvariųjų dydžių sąryšiai buvo pavadinti tvermės dėsniais.

Tvermės dėsniai galioja įvairiems fizikiniams reiškiniams: mechaniniams, šiluminiams, elektriniams. Tvarieji dydžiai nekinta ir sąveikaujant atomams bei elementariosioms dalelėms.

7.1. Judesio kiekis

Pagrindinės sąvokos

Jėgės impulsas,
judesio kiekis.


Jėgos impulsas

Kūnų sąveika priklauso ne tik nuo jėgų didumo, bet ir nuo sąveikos trukmės. Atlikime keletą bandymų.

Ant stiklinės plokštelės padėkime plieninį rutuliuką ir virš jo greitai nešime magnetą. Rutuliukas vos vos pajudės (7.1.1 pav., *a*). Pakartokime bandymą, magnetą nešdami lėtai. Šį kartą rutuliukas seks iš pasokos (7.1.1 pav., *b*).


Ant stalo padėkime popieriaus lapą, o ant jo pastaitykime stiklinę. Jei lapą trauksime lėtai, stiklinė ims slinkti kartu su juo (7.1.2 pav., *a*), jei greitai – nepajudės iš vietos (7.1.2 pav., *b*).

Šie bandymai rodo, kad kūnų sąveikos rezultatas priklauso ne tik nuo kūnus veikiančios jėgos, bet ir nuo sąveikos trukmės. Todėl jėgos poveikiui api-



7.1.1 pav.

7.1.2 pav.



būdinti vartojamas fizikinis dydis, vadinamas *jėgos impulsu* (lot. *impulsus* – smūgis, postūmis). *Jėgos impulsas lygus jėgos $\vec{F}$ ir jos veikimo trukmės Δt sandaugai*. Jėgos impulsas $\vec{F}\Delta t$ yra vektorinis dydis. Jo kryptis visada sutampa su jėgos kryptimi.

Kūno judesio kiekis

Tarkime, kad nuožulniaja plokštuma slysta pakelis miltų. Jo masė 2 kg, o greitis 5 m/s. Nuožulniosios plokštumos apačioje pakelį galime lengvai sulaikyti rankomis. Tačiau jei šia plokštuma tuo pačiu greičiu slystų maišas smėlio, kurio masė 50 kg, jo sugriebti rankomis tikrai nepavyktų.


Aptarkime kitą pavyzdį. 8 g masės kulkai, lekiančiai 5 m/s greičiu, sulaikyti pakanka audinio ar popieriaus atraizos, o skriejančią 850 m/s greičiu ją galėtų sustabdyti tik trys labai storos medinės lentos.

Pateikti pavyzdžiai rodo, kad, norint apibūdinti kūno judėjimą, nepakanka žinoti vien jo masę arba greitį. Reikia atsižvelgti į abu šiuos dydžius. *Fizikinis dydis, lygus kūno masės ir greičio sandaugai, vadinamas kūno judesio kiekiu*. Pažymėję jį, kaip įprasta, raide $\vec{p}$, galime užrašyti matematinę judesio kiekio apibrėžimo išraišką:

$$\vec{p} = m\vec{v}. \quad (7.1)$$

SI sistemoje kūno judesio kiekio matavimo vienetą yra *kilogrammėtras per sekundę* ($\text{kg} \cdot \text{m/s}$). Tai 1 kg masės kūno, judančio 1 m/s greičiu, judesio kiekis.

Judesio kiekis yra vektorinis dydis. Jo kryptis sutampa su kūno greičio kryptimi (7.1.3 pav.).



7.1.3 pav.

Jėgos impulso ir kūno judesio kiekio ryšys

Tarkime, kad iš pradžių masės m kūnas judėjo greičiu $\vec{v}_0$. Tam tikru momentu jį paveikė kitas kūnas, ir sąveika truko laiką Δt . Po sąveikos kūnas ėmė judėti greičiu $\vec{v}$. Taigi sąveikaudamas kūnas įgijo pagreitį $\vec{a}$:

$$\vec{a} = \frac{\vec{v} - \vec{v}_0}{\Delta t}. \quad (7.2)$$

Antra vertus, iš antrojo Niutono dėsnio išplaukia, kad

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}. \quad (7.3)$$

Sulyginę (7.2) ir (7.3) lygybių dešiniąsias puses, gauname:

$$\frac{\vec{F}}{m} = \frac{\vec{v} - \vec{v}_0}{\Delta t}, \quad (7.4)$$

arba

$$\vec{F}\Delta t = m\vec{v} - m\vec{v}_0; \quad (7.5)$$

čia $\vec{F}\Delta t$ – jėgos impulsas, $m\vec{v}_0$ – kūno judesio kiekis iki sąveikos, $m\vec{v}$ – kūno judesio kiekis po sąveikos. Vadinas, pagal (7.5) formulę **kūno judesio kiekio pokytis lygus jėgos impulsui**.

Atsižvelgę į tai, kad kūno judesio kiekis žymimas raide $\vec{p}$, (7.5) formulę galime užrašyti taip:

$$\vec{F}\Delta t = \vec{p} - \vec{p}_0. \quad (7.6)$$

Ši lygybė yra kita antrojo Niutono dėsnio išraiška. Ji taikoma tada, kai jėga veikia kūną labai trumpai, pavyzdžiui, kūnams susiduriant. (7.6) formulėje dydis $\vec{F}$ yra kūną veikianti vidutinė jėga.

Jeigu jėga ilgainiui kinta, jos veikimo trukmę galime padalyti į trumpesnius laikotarpius, kuriais jėga yra pastovi. Pagal (7.5) formulę apskaičiavę kūno judesio kiekio pokyčius per trumpus laiko tarpus ir juos sudėję, sužinome judesio kiekio pokytį per visą jėgos veikimo laiką.

Klausimai ir užduotys ??

1. Ką vadiname jėgos impulsu? Kokia yra jo kryptis?
2. Ką vadiname kūno judesio kiekiu? Kokia yra jo kryptis?
3. Kaip jėgos impulsas susijęs su kūno judesio kiekiu?
4. Kokiais vienetais matuojamas jėgos impulsas; kūno judesio kiekis? Ar skiriasi šie matavimo vienetai?
5. Kodėl maža jėga, veikianti kūną ilgesnį laiko tarpą, to kūno judėjimui turi tokią pat įtaką kaip ir didelė jėga, veikianti trumpai?
6. Apskaičiuokite 20 kg masės kūno, judančio 10 m/s greičiu, judesio kiekį.

7. Tuščio pienovežio masė 4 t, jo cisternos talpa 2 m^3 . Pieno tankis lygus 1028 kg/m^3 . Apskaičiuokite pienovežio judesio kiekį, kai:

- pienovežis su sklidina cisterna važiuoja į pieninę 30 km/h greičiu; ($50\,466,7 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$)
- pienovežis su tuščia cisterna važiuoja iš pieninės 60 km/h greičiu. ($66\,666,7 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$)

8. Stovėdamas ant ratukinių pačiūžų, 60 kg masės žmogus $4,2 \text{ m/s}$ greičiu meta į priekį rutulį, sveriantį 10 kg . Kokiu greičiu ir kuria kryptimi judės žmogus, paleidęs rutulį? ($0,7 \text{ m/s}$)

9. Automobilis, kurio masė 2 t , važiavo šiaurės kryptimi 90 km/h greičiu. Sankryžoje jis pasuko į rytus ir toliau važiavo tuo pačiu greičiu. Nustatykite automobilio judesio kiekio pokyčio kryptį ir modulį. (1 pietryčius; $7,07 \cdot 10^4 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$)

10. Kamuoliukas, kurio masė $0,1 \text{ kg}$, juda tolygiai apskritimu 10 m/s greičiu.

- Pavaizduokite kamuoliuko judesio kiekio pokyčio vektorių po ketvirčio, pusės ir viso periodo.
- Apskaičiuokite, kiek pakinta kamuoliuko judesio kiekis per ketvirtį, pusę ir visą periodą. ($14 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$; $20 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$; 0)

7.2. Judesio kiekio tvermės dėsnis

Uždaroji sistema

Gamtoje kūnai veikia vienas kitą. Tačiau kūnų sąveika kartais esti labai silpna ir jos galima nepaisyti. Pavyzdžiui, nagrinėjant futbolininko kojos ir kamuolio sąveiką, galima neatsižvelgti į kamuolio ir žiūrovų sąveiką, apskaičiuojant erdvėlaivio trajektoriją Saulės sistemoje – į jo sąveiką su kitomis toli esančiomis žvaigždėmis, nagrinėjant berniuko judėjimą nuo vieno valtės krašto iki kito – į trintį tarp vandens ir valtės. Tokiais atvejais, kalbant apie kūnų sąveiką, vartojama uždarnosios sistemos sąvoka. Grupė

Pagrindinės sąvokos

Uždaroji sistema, vidinės jėgos, reaktyvūs judėjimas.

kūnų, kurie nesąveikauja su jokiais kitais kūnais, nepriklausančiais tai grupei, vadinama **uždaraąja sistema**. Jėgos, kuriomis uždarosios sistemos kūnai sąveikauja tarpusavyje, vadinamos **vidinėmis jėgomis**. Išorinės jėgos uždarosios sistemos kūnų neveikia.

Judesio kiekio tvermės dėsnis

Tarkime, kad du rutuliukai, kurių masė m_1 ir m_2 , sudaro uždaraąją sistemą. Judėdami vienas priešais kitą greičiu $\vec{v}_{01}$ ir $\vec{v}_{02}$ (7.2.1 pav., a), jie susiduria. Smūgio metu antrasis rutuliukas veikia pirmąjį jėga $\vec{F}_{12}$, o pirmasis antrąjį – jėga $\vec{F}_{21}$ (7.2.1 pav., b). Pagal trečiąjį Niutono dėsnį šios jėgos yra lygios, bet priešingų kryptių:

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}. \quad (7.7)$$

Remdamiesi antruoju Niutono dėsniu, užrašome:

$$\vec{F}_{12} = m_1 \vec{a}_1, \quad \vec{F}_{21} = m_2 \vec{a}_2. \quad (7.8)$$

Irašome šias jėgų išraiškas į (7.7) formulę:

$$m_1 \vec{a}_1 = -m_2 \vec{a}_2. \quad (7.9)$$

Pirmojo rutuliuko greitį po sąveikos pažymėję $\vec{v}_1$, o antrojo – $\vec{v}_2$ (7.2.1 pav., c), išreiškiame rutuliukų pagreičius:


$$\vec{a}_1 = \frac{\vec{v}_1 - \vec{v}_{01}}{\Delta t}, \quad \vec{a}_2 = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_{02}}{\Delta t}.$$

Šias išraiškas įrašę į (7.9) lygybę, abi jos puses padauginę iš Δt ir pertvarkę, gauname:

$$m_1 \vec{v}_{01} + m_2 \vec{v}_{02} = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2. \quad (7.10)$$

Kairiojoje lygybės pusėje yra abiejų sąveikaujančių kūnų pradinį judesio kiekių suma, dešiniojoje – šių kūnų judesio kiekių, praėjus laikui Δt , suma. Kadangi abi sumos lygios, galime sakyti, kad sąveikaujančių kūnų judesio kiekių suma yra pastovi. Taigi **judesio kiekio tvermės dėsnį** galime suformuluoti taip: **uždarosios sistemos kūnų judesio kiekių geometrinė suma yra pastovi, kai tos sistemos kūnai bet kaip sąveikauja vienas su kitu**.

Kūno judesio kiekis sąveikos metu kinta. Pavyzdžiui, pirmojo rutuliuko judesio kiekis iki susidūrimo buvo $\vec{p}_{01} = m_1 \vec{v}_{01}$, o po sąveikos pasidarė $\vec{p}_1 = m_1 \vec{v}_1$.



7.2.1 pav.

Judesio kiekis – vektorinis dydis. Jei kūnų judesio kiekių suma yra pastovi, tai ir jų projekcijų koordinatinių ašyje suma yra pastovi. Todėl geometrinę judesio kiekių sudėtį galima pakeisti algebrine jų sudėtimi.

Judesio kiekio tvermės dėsnis gautas iš Niutono dėsnų, tačiau jo taikymo sritis platesnė. Šis dėsnis tinka ir mikrodalelių sistemoms. To negalima pasakyti apie Niutono dėsnius.

Reaktyvusis judėjimas

Akivaizdus judesio kiekio tvermės dėsnio taikymo praktikoje pavyzdys yra *reaktyvusis judėjimas*. Taip vadinamas kūno judėjimas, sukeltas nuo to kūno tam tikru greičiu atsiskiriančios jo dalies. Pavyzdžiui, šūvio metu kulka atsiskiria nuo šautuvo ir šis pajuda atgal. Tokį reaktyvų šautuvo judesį, vadinamą at-
atranka, jaučia šaulys. Reaktyviuoju vadinamas ir gaisrininkų naudojamos žarnos judesys, kai iš jos purškiamas vanduo. Šį judesį sustabdo gaisrininkų rankų jėga (7.2.2 pav.).

Dar vienas svarbus reaktyviojo judėjimo pavyzdys – raketų judėjimas. Raketa yra sudėtingas įrenginys, susidedantis iš šių pagrindinių dalių: kuro bakų, kuro degimo kameros, raketos aparatūros, astronautų kabinos. Supaprastinus raketos sandarą, galima teigti, kad ją sudaro apvalkalas ir viduje esantis kuras. Reaktyviųjų variklių (raketinių variklių) energijos šaltinis yra kuro ir deguonies mišinys.


Kokio dydžio gali būti raketa? Atsakyti ne taip paprasta, nes, raketai skriejant, nuo jos atsiskiria pakopos (žr. pirmosios knygos 5.11.1 pav.). Dėl to raketos matmenys kinta. Antai nešančioji raketa „Saturn“, naudota skrydžiams į Mėnulį, buvo didesnė už Big Beno bokštą. Ji turėjo penkis didelius variklius, pačius didžiausius iš naudotų iki tol. Pirmosios jos pakopos varikliai buvo 5 m ilgio ir svėrė 8,4 t. Atsiskyrus pirmajai pakopai, raketa „Saturn“ sutrumpėjo 5 m.

Raketos judėjimą sukelia dideliu greičiu iš jos išsiveržiančios dujos – kuro degimo produktai. Nuo ko priklauso raketos judėjimo greitis?

Norėdami atsakyti į šį klausimą, pritaikykime raketos judėjimui judesio kiekio tvermės dėsnį. Jeigu neatšizvelgsime į sunkio įtaką, sistemą „raketa ir dujos“ galėsime laikyti uždara. Raketos (apvalkalo) masę pažymėkime m_a , o joje esančių dujų masę – m_d .



7.2.2 pav.



7.2.3 pav.

Iš pradžių raketa nejuda (7.2.3 pav., a), todėl jos judesio kiekis atskaitos sistemoje, susietoje su Žeme, lygus nuliui. Po starto (7.2.3 pav., b) sistemos (raketa ir dujų) judesio kiekis taip pat turi būti lygus nuliui. Raketai startuojant, jos apvalkalas dėl sąveikos su dujomis įgyja tokio pat dydžio kaip ir dujos, bet priešingos krypties judesio kiekį. Raketa apvalkalo greitį pažymėkime $\vec{v}_a$, o iš raketos išlekiančių dujų greitį – $\vec{v}_d$. Supaprastindami uždavinio sprendimą, tarkime, kad dujos iš raketos išmetamos ne laipsniškai, bet iš karto. Tada

$$m_a(v_a)_y + m_d(v_d)_y = 0.$$

Atsižvelgę į greičio projekcijų pasirinktoje koordinatinių ašyje ženklą, gauname:

$$m_a v_a = m_d v_d.$$

Iš čia

$$v_a = \frac{m_d}{m_a} v_d. \quad (7.11)$$

Iš (7.11) formulės matyti, kad raketos apvalkalo greitis priklauso nuo išmetamų dujų greičio: kuo didesniu greičiu išmetamos dujos, tuo didesnis raketos apvalkalo greitis. Išmetamų dujų greitis paprastai siekia apie 2 km/s. Antra vertus, raketos apvalkalo greitis priklauso nuo dujų ir apvalkalo masės santykio. Kad apvalkalas įgytų didelį greitį, kuro masė turi būti daug didesnė už apvalkalo, t. y. naudingosios raketos dalies, masę.

Raketa sąveikauja tik su besiveržiančiais iš jos kuro degimo produktais, todėl gali judėti tuštumoje. Kitos transporto priemonės, priešingai, juda sąveikaudamos su aplinkiniais kūnais, pavyzdžiui, automobilis – su keliu, garlaivis – su vandeniu.

Klausimai ir užduotys ??

1. Pateikite reaktyviojo judėjimo pavyzdžių.
2. Nuo ko priklauso raketos greitis?
3. Einant išilgai valtys, plūduriuojančios ežere, valtis ima judėti į priešingą pusę. Paaiškinkite šį reiškinį.
4. Raketa greitėja ne tik ore, bet ir beorėje kosminėje erdvėje, kur nėra sąveikos su kitais kūnais. Ar tai neprieštarauja judesio kiekio tvermės dėsniui?

5. Kodėl erdvėlaiviams paleisti naudojami daugiapakopės raketos?

6. Jonas čiuožkyje mokė mažąją sesutę čiuožti. Atsi-
stūmę vienas nuo kito, jie nuslydo ledu į priešingas pu-
ses. Kiek kartų didesnę greitį įgijo sesutė, jeigu yra žino-
ma, kad Jono masė 1,5 karto didesnė nei sesutės?

Mokomės spręsti uždavinius

Kai kuriuos uždavinius lengviau spręsti taikant ju-
desio kiekio tvermės dėsnį negu Niutono dėsnius.


60 t masės vagonas, riedantis tiesiu geležinkelio
ruožu 1 m/s greičiu, sukabinamas su nejudančiu va-
gonu, kurio masė 40 t. Kokiu greičiu važiuos su-
kabinti vagonai? Tarkime, kad trinties jėga yra labai
maža.

$v - ?$	$m_1 = 60 \text{ t} = 6 \cdot 10^4 \text{ kg}$ $m_2 = 40 \text{ t} = 4 \cdot 10^4 \text{ kg}$ $v_{01} = 1 \text{ m/s}$
---------	--

Sprendimas

Kadangi trinties jėga labai maža, į jos poveikį ga-
lima neatsižvelgti. Vadinasi, sistema, susidedanti iš
dviejų vagonų, yra uždara. Jai galime taikyti judesio
kiekio tvermės dėsnį. Pagal jį pilnutinis abiejų vago-
nų judesio kiekis iki sukabinimo ir po jo (7.2.4 pav.)
turi būti vienodas:

$$m_1 \vec{v}_{01} + m_2 \vec{v}_{02} = (m_1 + m_2) \vec{v}.$$



7.2.4 pav.

Užrašykime šią lygybę projekcijomis pasirinktoje koordinačių ašyje Ox :

$$m_1 v_{01x} + m_2 v_{02x} = (m_1 + m_2) v_x.$$

Kadangi visų greičio vektorių projekcijos yra teigiamos, be to, $v_{02} = 0$, tai

$$m_1 v_{01} = (m_1 + m_2) v.$$

Iš čia vagonų greitis po sukabinimo

$$v = \frac{m_1 v_{01}}{m_1 + m_2}.$$

Irašę dydžių vertes, gauname:

$$v = \frac{6 \cdot 10^4 \text{ kg} \cdot 1 \text{ m/s}}{6 \cdot 10^4 \text{ kg} + 4 \cdot 10^4 \text{ kg}} = 0,6 \text{ m/s}.$$

Atsakymas: 0,6 m/s.

Užduotys savarankiškam darbui

1. 60 kg masės žmogus, bėgdamas 10 m/s greičiu, paveja 1 m/s greičiu riedantį vežimėlį ir užšoka ant jo. Vežimėlio masė 40 kg. Kokiu greičiu ima judėti vežimėlis kartu su žmogumi? (6,4 m/s)

2. Masės m kulka išlekia iš automato greičiu v . Koki greitį įgyja automatas, jei yra žinoma, kad jo masė 500 kartų didesnė negu kulkos? $\left(\frac{v}{500}\right)$

3. Granata, skriejusi 20 m/s greičiu rytą kryptimi, sprogo į dvi dalis. 0,2 kg masės skeveldra nulėkė ta pačia kryptimi 500 m/s greičiu. Kuria kryptimi ir kokiu greičiu lėkė kita skeveldra, jei yra žinoma, kad granatos masė buvo lygi 1 kg? (I vakarus 100 m/s greičiu)

4. Du rutuliai, kurių masė $m_1 = 1 \text{ kg}$ ir $m_2 = 2 \text{ kg}$, rieda lygiu horizontaliu paviršiumi: vienas – į vakarus, kitas – į šiaurę. Pirmojo rutulio greitis $v_1 = 10 \text{ m/s}$, antrojo – $v_2 = 5 \text{ m/s}$. Kuria kryptimi nukreiptas sistemos judesio kiekis ir koks yra jo didumas?

(Šiaurės vakarų kryptimi; 14,14 kg · m/s)

5. Automobilio, kurio masė 2 t, judėjimas apibūdinamas lygtimi $x = 10 - 10t + 2,5t^2$.

a) Parašykite automobilio greičio priklausomybės nuo laiko lygtį.

b) Nubraižykite automobilio greičio grafiką.

c) Apskaičiuokite automobilio judesio kiekį pradinio laiko momentu; po 2 s; po 5 s.

($2 \cdot 10^4 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$; 0; $3 \cdot 10^4 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$)

6. Vienas biliardo rutulys, judėdamas 10 m/s greičiu, atsimušė į kitą tokios pat masės nejudantį rutulį. Po smūgio abu rutuliai išsiskyrė. Apskaičiuokite rutulių greičius po smūgio, kai:

a) po susidūrimo rutulių trajektorijos sudarė su pradine rutulio judėjimo kryptimi 45° kampas;

($7,1 \text{ m/s}$; $7,1 \text{ m/s}$)

b) pirmo rutulio trajektorija su pradine trajektorija sudarė 60° kampą, o antro rutulio – 30° kampą.

(5 m/s ; $8,7 \text{ m/s}$)


7.3. Mechaninis darbas

Bendroji mechaninio darbo išraiška

Mokydamiesi mechanikos pradmenų, sužinojote, kad buitinė ir fizikinė žodžio „darbas“ prasmė ne višada sutampa. Turėtumėte atsiminti, kad, spręsdami fizikos ar matematikos uždavinius, jokio mechaninio darbo neatliekate, tačiau, bėgdami iš vieno namo aukšto į kitą, dirbate nemažai. Fizikiniu požiūriu mechaninis darbas atliekamas tada, kai jėgos veikiamas kūnas pasislenka. Jeigu kūną veikiančios jėgos $\vec{F}$ ir kūno poslinkio $\vec{s}$ kryptys sutampa (7.3.1 pav.), mechaninis darbas apskaičiuojamas pagal formulę

$$A = Fs. \quad (7.12)$$


O jeigu nesutampa? Kaip tada rasti kūną veikiančios jėgos atliekamą mechaninį darbą?



7.3.1 pav.

Pagrindinės sąvokos

Mechaninis darbas,
suñkio darbas,
trintiės darbas.



7.3.2 pav.

Norėdami atsakyti į šį klausimą, remsimės brėžiniu (7.3.2 pav.). Jėgą $\vec{F}$, kuria berniukas traukia roges, galima išsivaizduoti kaip jėgų $\vec{F}_1$ ir $\vec{F}_2$ vektoriainę sumą. Vertikalia kryptimi kūnas nejuda, todėl jėga $\vec{F}_2$ mechaninio darbo neatlieka. Vadinasi, jėgos $\vec{F}$ darbas lygus jėgos $\vec{F}_1$ darbui:

$$A = F_1 s. \quad (7.13)$$

Iš brėžinio matyti, kad jėgą F_1 galima išreikšti jėga F :

$$F_1 = F \cos \alpha.$$

7.3.3 pav.

Todėl jėgos $\vec{F}$ darbas

$$A = F s \cos \alpha. \quad (7.14)$$


Tai yra bendroji mechaninio darbo formulė. Iš jos matyti, kad *darbas, kurį atlieka pastovi jėga, lygus jėgos ir poslinkio vektorių modulių sandaugai, padaugintai iš kampo tarp tų vektorių kosinuso*.

Kadangi sandauga $F \cos \alpha$ lygi jėgos $\vec{F}$ projekcijai poslinkio kryptyje (7.3.2 pav.), galime sakyti, kad *jėgos atliekamas darbas lygus poslinkio modulio ir jėgos projekcijos poslinkio kryptyje sandaugai*.

Iš (7.14) formulės išplaukia VIII klasėje gauta (7.12) mechaninio darbo išraiška. Iš tikrųjų, kai jėgos ir poslinkio kryptys sutampa, tai $\alpha = 0$ ir $\cos \alpha = 1$.

Mechaninio darbo matavimo vienetas taip pat buvo apibrėžtas žemesnėse klasėse. Primename, kad SI sistemoje darbo vienetu – džauliu – vadinamas darbas, kurį atlieka 1 N jėga, pasislenkant jos veikimo taškui tos jėgos kryptimi 1 m:

$$[A] = 1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}.$$



Mechaninis darbas yra ne vektorinis, o skaliarinis dydis. Jis neturi jokios krypties. Mechaninio darbo ženklą lemia jėgos $\vec{F}$ ir poslinkio $\vec{s}$ sudaromas kampas α (7.3.3 pav.):

- kai $0 \leq \alpha < 90^\circ$, tai $\cos \alpha > 0$ ir $A_1 > 0$;
- kai $90^\circ < \alpha \leq 180^\circ$, tai $\cos \alpha < 0$ ir $A_2 < 0$;
- kai $\alpha = 90^\circ$ (kitais tarant, kai jėgos kryptis statmena judančio kūno poslinkio kryptčiai), tai $\cos \alpha = 0$ ir $A_3 = 0$.

Trinties darbas visada yra neigiamas ($A < 0$), nes trinties jėgos ir poslinkio vektoriai priešpriešiniai. Įcentrinės jėgos darbas lygus nuliui, nes įcentrinė jėga kiekvienu laiko momentu statmena kūno judėjimo kryptčiai.

Sunkio darbas

Sunkio darbo pavyzdžių nesunku aptikti mus supančioje aplinkoje. Dėl sunkio atliekamo darbo akmuo ritasi nuo skardžio, o rogutės leidžiasi nuo kalniuko. Priešingai, kopdami į kalną, lipdami aukštyn laiptais ar kopėčiomis, turime atlikti darbą, kad įveiktume sunkį (7.3.4 pav.).

Sunkio darbas apskaičiuojamas pagal bendrąją mechaninio darbo formulę. Pritaikykime ją, imdami pavyzdžiu vertikaliai žemyn krintantį rutuliuką, kurio masė m (7.3.5 pav.). Šiuo atveju sunkio kryptis sutampa su poslinkio kryptimi, o poslinkio modulis lygus aukščių h_1 ir h_2 skirtumui: $s = h = h_1 - h_2$, todėl sunkio darbas lygus jo modulio ir aukščių skirtumo sandaugai:

$$A = mgh. \quad (7.15)$$


Jeigu rutuliukas metamas vertikaliai aukštyn, tai sunkis atlieka neigiamą darbą

$$A = -mgh,$$


nes jėgos ir poslinkio kryptys yra priešingos. Pasiekęs aukščiausią pakilimo tašką, rutuliukas pradeda kristi žemyn ir grįžta į pradinę padėtį. Rutuliukui leidžiantis, sunkis atlieka teigiamą darbą $A = mgh$. Jei, pasiekęs aukščiausią tašką, kūnas grįžta į pradinę padėtį, darbas tokiu uždaru keliu lygus nuliui. Tai – vienas iš sunkio ypatumų. *Sunkio darbas uždara trajektorija lygus nuliui.*




7.3.4 pav.



7.3.5 pav.



7.3.6 pav.



7.3.7 pav.

Apskaičiuokime darbą, kurį atlieka sunkis, veikdamas nuožulniąja plokštuma žemyn riedantį rutuliuką (7.3.6 pav.). Paleistas iš aukščio h , jis pasislenka atstumu s , lygiu nuožulniosios plokštumos ilgiui. Iš brėžinio matyti, kad $h = s \cos \alpha$. Įrašę šią išraišką į bendrąją darbo formulę (7.14), gauname sunkio darbo formulę $A = mgh$. Ji niekuo nesiskiria nuo (7.15) formulės. Vadinasi, sunkio darbas nepriklauso nuo to, ar kūnas juda vertikaliai, ar nueina ilgesnį kelią nuožulniąja plokštuma. Akivaizdu, kad 7.3.7 paveiksle pavaizduotais atvejais sunkis, veikiantis riedantį rutuliuką, atliks tokį pat darbą.

Taigi *sunkio darbas nepriklauso nuo kūno judėjimo trajektorijos. Jis visada lygus sunkio modulio ir aukščių pradinėje bei galinėje padėtyje skirtumo sandaigai.*

Du vienodos masės žmonės (7.3.4 pav.), nuožulniais laiptais ir vertikaliomis kopėčiomis užkopdami į tą patį aukštį, atlieka vienodą darbą, lygų juos veikiančio sunkio darbui. Tačiau lipti kopėčiomis reikia didesnės jėgos nei laiptais. Laiptai – nuožulnioji plokštuma, kuria laimima jėgos, bet pralaimima kelio.

Klausimai ir užduotys ??

1. Pateikite mechaninio darbo pavyzdžių.
2. Kokiomis sąlygomis mechaninis darbas yra teigiamas; neigiamas; lygus nuliui?
3. Ar atlieka darbą jėgos, veikiančios kūną jo poslinkiui priešinga kryptimi? Atsakymą pagrįskite.
4. Kokiomis kopėčiomis lipti lengviau: vertikaliomis ar pasviromis? Kodėl?
5. 15 cm storio sūrio gabalas perpjaunamas peiliu. Jį veikia 40 N jėga. Koks darbas tuo metu atliekamas?

(6 J)

6. Kada sunkiaatletis atlieka didesnę darbą: keldamas 100 kg masės svarmenį į 2 m aukštį ar 120 kg masės svarmenį į 1,5 m aukštį?

7. Sunkią, 200 kg sveriančią medinę dėžę darbininkai medinėmis sandėlio grindimis tolygiai patraukė 5 m, paskui partempė atgal. Trinties tarp grindų ir dėžės koeficientas lygus 0,5. Apskaičiuokite:

- a) darbą, kurį darbininkai atliko traukdami dėžę pirmyn; (5 kN)
- b) darbą, atliktą tempiant dėžę atgal; (5 kN)
- c) visą darbininkų atliktą darbą; (10 kN)
- d) visą dėžės poslinkį.

8. Keldamas krovinį į 20 m aukštį, kranas atlieka 98 kJ darbą. Kokia yra krovinio masė? (500 kg)

9. Ant horizontalaus paviršiaus padėta 62 kg masės dėžė. Ji tempiama 400 N jėga, kuri su horizontaliu paviršiumi sudaro 60° kampą.

- a) Kokį darbą atliks veikianti jėga, tiesiai ir tolygiai paslinkdama dėžę 5 m? (100 J)
- b) Kokį darbą atliks trinties jėga? Atsakymą pagrįskite.
- c) Apskaičiuokite trinties tarp dėžės ir grindų paviršiaus koeficientą. (0,76)

7.4. Mechaninė galia

Mechaninė galia

Buityje ir technikoje naudojamos mašinos bei įrenginiai, kurie smarkiai išplečia fizines žmogaus galimybes. Pavyzdžiui, automobiliai padeda judėti greičiau, nei bėga greičiausi pasaulio čempionai, ekskavatorius tranšėją iškasa sparčiau negu žmogus, o kranas tą patį krovinį pakelia greičiau už statybininkus. Visi minėti mechanizmai darbą atlieka daug greičiau nei žmogus. Tobulinant techniką, siekiama padidinti jos atliekamo darbo spartą. Fizikinis dydis, apibūdinantis mechanizmo atliekamo darbo spartą, vadinamas *mechanine galią*. Ji lygi atlikto darbo ir laiko, per kurį tas darbas atliktas, santykiui:

$$N = \frac{A}{t}. \quad (7.16)$$

Pagrindinės sąvokos

Mechaninė galią, varos jėgą.



Galia yra skaliarinis dydis, matuojamas *vatais* (W). Mechanizmo galia lygi vienam vatui, jeigu jis per vieną sekundę atlieka vieno džaulio darbą:

$$[N] = 1 \text{ W} = 1 \text{ J/s.}$$

Technikoje dažnai vartojami kartotiniai galios vienetai – *kilovatas* (kW) ir *megavatas* (MW):

$$1 \text{ kW} = 10^3 \text{ W}, \quad 1 \text{ MW} = 10^6 \text{ W.}$$

Kai kurių šiuolaikinių lengvųjų automobilių variklių galia

Automobilio markė	Pagaminimo metai	Variklio galia, kW	Automobilio markė	Pagaminimo metai	Variklio galia, kW
Audi A6	2000	82	Daewoo Lanos	2001	64
Audi A3	2001	75	Ford Focus	2001	97
Audi A4	2000	142	Honda Civic	2001	86
Alfa Romeo	2002	162	Hunday Atos	2001	40
Chevrolet-Cavalier	2003	112	Kia Rio	2001	55
Chrysler Voyager	2004	87	Mazda Demio	2001	46
Chrysler Neon	2001	112	Peugeot 206	2000	51
Citroen C3	2004	56	Rover 25	2001	46

Kitas mechaninio darbo apskaičiavimo būdas

Iš mechaninės galios formulės (7.16) galima išreikšti mechaninį darbą:

$$A = Nt. \quad (7.17)$$

Iš šios išraiškos išplaukia kitas mechaninio darbo matavimo vienetas:

$$1 \text{ J} = 1 \text{ W} \cdot \text{s.}$$

Taigi darbo matavimo vienetu galima laikyti darbą, kurį atlieka 1 W galios mechanizmas per 1 s. Toks vienetas vadinamas *vatsekunde* (Ws).

Džaulis ir vatsekundė yra labai maži matavimo vienetai. Juos vartoti technikoje ir buityje būtų nepatogu, nes sunkiai sektųsi pildyti darbo apskaitos formas, skaičiuoti, kiek kainuoja darbas. Todėl praktikoje vartojami stambesni darbo matavimo vienetai – *kilovātvalandė* (kWh) ir *megavātvalandė* (MWh):

$$1 \text{ kWh} = 1000 \text{ W} \cdot 3600 \text{ s} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ Ws} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J},$$

$$1 \text{ MWh} = 1\,000\,000 \text{ W} \cdot 3600 \text{ s} = 3,6 \cdot 10^9 \text{ Ws} =$$

$$= 3,6 \cdot 10^9 \text{ J}.$$

Automobilio galia, varos jėga ir greitis

Kaip susiję šie trys dydžiai? Tarkime, kad automobilis važiuoja tiesiu kelio ruožu pastoviu greičiu. Tada jo variklio sukurtos varos jėgos modulis lygus pasipriešinimo jėgos moduliui. Šių jėgų kryptys yra priešingos. Automobilio variklio galią galima išreikšti taip: $N = \frac{A}{t}$. Įrašę į ją varos jėgos darbo išraišką, gauname naują mechaninės galios formulę:

$$N = \frac{A}{t} = \frac{Fs}{t} = Fv. \quad (7.18)$$

Iš jos matyti, kad automobilio galia lygi variklio varos (traukos) jėgos ir greičio modulių sandaugai. Šia priklausomybe naudojasi vairuotojai. Pavyzdžiui, važiuodami į kalną automobiliu, o ypač pilnutėliu autobusu, įkalnėje jie greitį sumažina įjungdami žemesnę pavarą. Tuomet padidėja variklio varos jėga.

Antra vertus, iš (7.18) formulės išplaukia, kad greitiems automobiliams reikia galingų variklių. Sportinių lenktyninių automobilių (7.4.1 pav., a) variklių galia yra didesnė negu kasdienėms reikmėms naudojamų automobilių (7.4.1 pav., b). Pavyzdžiui, sportinių automobilių galia siekia apie 300 kW, o lengvųjų automobilių – apie 100 kW.

Normaliomis sąlygomis žmogaus galia apytiksliai lygi 75 W, tačiau trumpalaikė gali siekti net kelis kilovatus.



7.4.1 pav.

Klausimai ir užduotys ??

1. Ką vadiname galia? Koks tai dydis: vektorinis ar skaliarinis?
2. Kokie galios matavimo vienetai vartojami buityje ir technikoje? Kaip jie susiję?
3. Automobilis važiuoja horizontaliu keliu. Kada variklis įgyja didesnę galią: kai automobilis važiuoja greitai ar kai lėtai? Tarkime, kad jo varos jėga nekinta.

Mokomės spręsti uždavinius

1. Raimonda gyvena daugiabučio namo ketvirtame aukšte, todėl jai tenka kilti į 10 m aukštį. Kartą, kai liftas neveikė, mergina skubėdama užbėgo laiptais aukštyn per 20 s. Kokia buvo Raimondos galia, jei yra žinoma, kad jos masė lygi 60 kg?

$N - ?$	$h = 10 \text{ m}$
	$t = 20 \text{ s}$
	$m = 60 \text{ kg}$

Sprendimas

Bėgdama laiptais, mergina turėjo įveikti sunkio trauką. Dėl to ji atliko darbą

$$A = mgh.$$

Vadinasi, Raimondos galią galime išreikšti taip:

$$N = \frac{mgh}{t}.$$

Įrašę dydžių vertes, gauname:

$$N = \frac{60 \text{ kg} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 \cdot 10 \text{ m}}{20 \text{ s}} = 294 \text{ W}.$$

Atsakymas: 294 W.

2. Lėktuvas skrenda tiesiai ir tolygiai 950 km/h greičiu. Jo variklių galia lygi 1800 kW. Apskaičiuokime:

a) lėktuvo variklių varos jėgą;

b) lėktuvą veikiančią oro pasipriešinimo jėgą.

Kaip ji kistų, jei lėktuvo greitis mažėtų?

$F - ?$	$v = 950 \text{ km/h} \approx 264 \text{ m/s}$
$F_p - ?$	$N = 1800 \text{ kW} = 1,8 \cdot 10^6 \text{ W}$

Sprendimas

a) Žinome, kad variklio galia apskaičiuojama pagal formulę

$$N = Fv.$$

Iš čia išreiškiame lėktuvo variklių varos jėgą:

$$F = \frac{N}{v}.$$

Irašę dydžių vertes, gauname:

$$F = \frac{1,8 \cdot 10^6 \text{ W}}{264 \text{ m/s}} \approx 6818 \text{ N} \approx 6,8 \text{ kN}.$$

Atsakymas: 6,8 kN.

b) Kadangi lėktuvas skrenda tiesiai ir tolygiai, jį veikiančios oro pasipriešinimo jėgos $\vec{F}_p$ modulis lygus variklių varos jėgos $\vec{F}$ moduliui. Vadinas,

$$F_p \approx 6,8 \text{ kN}.$$

Mažėjant lėktuvo greičiui, mažėtų ir oro pasipriešinimo jėga.

Užduotys savarankiškam darbui

1. Kokį darbą per 1 min atlieka automobilio variklis, kurio galia 50 kW? (3 MJ)

2. Kokį darbą per metus atlieka:

a) Kaūno hidroelektrinė, kurios generatorių vidutinė galia 100 MW; (3,14 · 10¹⁵ J)

b) Krúonio hidroakumuliacinė elektrinė, kurios generatorių vidutinė galia 800 MW? (25,2 · 10¹⁴ J)

Palyginkite tuos darbus.

3. Į kokį aukštį per 1 min siurbliu galima pakelti 500 m³ vandens? Siurblio galia 5 kW. (Į 6 cm aukštį)

4. Automobilis, kurio masė 2 t, važiuoja horizontaliu keliu 72 km/h greičiu. Pasipriešinimo jėga sudaro 0,05 automobilio svorio. Kokia yra automobilio galia? (20 kW)

5. Kranas per 0,5 min tolygiai pakėlė granito plokštę į 12 m aukštį. Plokštės tūris 2 m³, granito tankis 2,5 · 10³ kg/m³. Apskaičiuokite krano galią. (20 kW)

6. Automobilis važiuoja horizontaliu keliu 5 m/s greičiu. Pakrauto automobilio masė 4 t, o variklio galia 75 AG. Apskaičiuokite riedėjimo trinties koeficientą. Primename, kad 1 AG = 735,5 W. (0,28)

7. Traktoriaus galia 50 kW.

a) Apskaičiuokite traktoriaus varos jėgą, kai jo greitis lygus 0,2 m/s; 0,6 m/s; 1,0 m/s; 1,4 m/s.

$$(2,5 \cdot 10^5 \text{ N}; 0,8 \cdot 10^5 \text{ N}; 0,5 \cdot 10^5 \text{ N}; 0,4 \cdot 10^5 \text{ N})$$

b) Nubraižykite varos jėgos priklausomybės nuo traktoriaus greičio grafiką ir paaiškinkite gautą priklausomybę.

7.5. Kinetinė kūno energija

Pagrindinės sąvokos

Mechāninė enėrgija,
kinėtinė enėrgija.

Energijos samprata

Energijos sąvoka buityje vartojama labai dažnai. Buitinėms reikmėms naudojame įvairius mechanizmus, prietaisus, kurie vartoja vienokių ar kitokių šaltinių tiekiamą energiją: degančio kuro (dujų, naftos, anglių), branduolinę, krintančio vandens. Vadinasi, kiekvienas upelis, upė ar kalnų versmė yra energijos šaltinis, kuris gali būti vienaip ar kitaip panaudotas. Už energiją tenka mokėti, todėl labai svarbu ją vartoti taupiai ir efektyviai.

Kas yra energija, suprasti nelengva, nes tiesiogiai pojūčiais ji nesuvokiama, dėl to kartais klaidingai laikoma kažkokia nematoma medžiaga, kurios turi kūnas ir kuri gali pereiti iš vieno kūno į kitą. Įvairiais gamtos mokslų raidos laikotarpiais energija buvo vadinama skirtingai: šilumine jėga, gyvąja jėga ir net mirusiąja jėga. Tačiau ji nėra nematoma, paslaptinga medžiaga. Tad kas yra energija?

Mechaninės energijos samprata

Žodis „energija“ kilęs iš graikų kalbos žodžio *energeia*, reiškiančio veikimą. Fizikoje energija apibrėžiama kaip galimybė atlikti darbą. Tačiau ne visada mus supantys kūnai jį gali atlikti. Pavyzdžiui, šalikelėje gulintis akmuo darbo atlikti negali, o esantis ant upelio skardžio – gali: krisdamas nuo skardžio į upelio vandenį, jis sukels vandens purslus. Vadinasi, šalikelėje gulintis akmuo mechaninės energijos neturi, o gulintis ant upelio skardžio – turi.

Mechāninė enėrgija – fizikinis dydis, rodantis, kokį darbą gali atlikti kūnas ar kūnų sistema.

Kaip ir darbas, mechaninė energija yra skaliarinis dydis. Ji matuojama džauliais:

$$[E] = 1 \text{ J.}$$

Taigi kūno arba kūnų sistemos energija apibrėžiama ir matuojama pagal tai, kokį darbą gali atlikti kū-



nas arba kūnų sistema. Mokydamiesi mechanikos pradmenų, sužinojote, kad jį gali atlikti deformuoti, pakelti arba judantys kūnai, taip pat suspaustos dujos.

Kinetinės kūno energijos samprata

Aplink mus gausu pavyzdžių, iliustruojančių, kad judantys kūnai gali atlikti darbą. Pavyzdžiui, važiuojantis automobilis per avariją gali nulaužti medį ar stulpą, vėjas (judantis oro srautas) – sukti malūnų ar jėgainių sparnus, varyti vėjo roges, banglentes (7.5.1 pav., *a*), krintantis nuo užtvankos vanduo – sukti vandens malūno ratą (7.5.1 pav., *b*), hidroelektrinės turbiną, o judantys vandens garai – garo turbiną. Vadinasi, visi paminėti kūnai turi energijos. Energija, kurios turi judantys kūnai, vadinama *kinetine enėrgija*¹ (gr. *kinēma* – judėjimas).

Jau žinote, kad kinetinė kūno energija priklauso nuo kūno masės ir greičio. *Fizikinis dydis, lygus kūno masės ir greičio kvadrato sandaugos pusei, vadinamas kinetine enėrgija*. Ji žymima E_k ir reiškia formule


$$E_k = \frac{mv^2}{2}. \quad (7.19)$$



7.5.1 pav.

Darbas ir kinetinės energijos pokytis

Susiekime pastovios jėgos darbą ir kinetinės kūno energijos pokytį. Išnagrinėkime atvejį, kai masės m kūną veikia pastovi jėga $\vec{F}$ (ji gali būti ir kelių jėgų atstojamoji), be to, jėgos $\vec{F}$ ir poslinkio $\vec{s}$ vektoriai yra vienakrypčiai (7.5.2 pav.). Tada jėgos $\vec{F}$, poslin-



7.5.2 pav.

¹ Kinetinės energijos sąvoką pirmą kartą 1849 m. pavartojo žymus anglų mokslininkas Viljamas Tomsonas (William Thomson, 1824–1907).

kio $\vec{s}$, pagreičio $\vec{a}$ ir greičių $\vec{v}_1$ bei $\vec{v}_2$ projekcijos ašyje Ox lygios pačių vektorių moduliams. Automobilio (žr. 7.5.2 pav.) varos jėga $\vec{F}$ atlieka darbą

$$A = Fs. \quad (7.20)$$

Pagal antrąjį Niutono dėsnį varos jėgos $\vec{F}$ modulis išreiškiamas taip:

$$F = ma. \quad (7.21)$$

Tiesiai ir tolygiai kintamai judančio automobilio poslinkio modulį s galime išreikšti pradinio greičio $\vec{v}_1$, galinio greičio $\vec{v}_2$ bei pagreičio $\vec{a}$ moduliais:

$$s = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2a}. \quad (7.22)$$

Tada automobilio varos jėgos atliekamas darbas

$$A = Fs = ma \frac{v_2^2 - v_1^2}{2a} = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2}. \quad (7.23)$$

Dešiniojoje lygybės pusėje gavome dydžio $\frac{mv^2}{2}$ pokytį. Atsižvelgę į kinetinės energijos apibrėžimą (7.19), automobilio varos jėgos atliekamą darbą galime išreikšti jo kinetinės energijos pokyčiu:

$$A = E_{k2} - E_{k1}. \quad (7.24)$$

(7.24) formulę gavome remdamiesi greitėjančio judėjimo pavyzdžiu. Ją išvedėme taikydami antrąjį Niutono dėsnį, todėl (7.24) formulė tinka bet kokių jėgų atliekamam darbui skaičiuoti: tamprumo, trinties, visuotinės traukos jėgų (tarp jų ir sunkio). Ši formulė išreiškia vadinamąją *kinetinės energijos teorėmą: kūną veikiančios jėgos (arba jų atstojamosios) darbas lygus kūno kinetinės energijos pokyčiui*. Iš kinetinės energijos teoremos paaiškėja fizikinė šios energijos prasmė.

Fizikinė kinetinės energijos prasmė

Tarkime, kad pradiniu momentu kūnas, kurio masė m , nejuda ($v_0 = 0$). Tai gali būti, pavyzdžiui, prienamo stovintis automobilis. Kad jis įgytų greitį v , varos jėga turi atlikti darbą A . Iš (7.24) lygybės išplaukia, jog

$$A = \frac{mv^2}{2} - 0 = \frac{mv^2}{2}. \quad (7.25)$$

Vadinasi, greičiu v judančio masės m kūno kinetinė energija lygi darbui, kurį turi atlikti kūną veikianti jėga, kad nejudantis kūnas įgytų greitį v .

Tokio pat modulio darbas atliekamas ir sustabdant kūną. Kuo daugiau kinetinės energijos stabdymo pradžioje turi automobilis, tuo didesnę darbą stabdyma turi atlikti trinties jėga. Lentelėje pateikiame duomenis, rodančius, kaip automobilio stabdymo kelias priklauso nuo automobilio greičio stabdymo pradžioje:

Automobilio greitis, km/h	Stabdymo kelias, m	
	Sausas betonas	Šlapias betonas
40	8	12,5
60	18	28
80	32	50
120	72	112,5

Iš lentelės matyti: kuo didesnis greitis stabdymo pradžioje, tuo ilgesnis stabdymo kelias (7.5.3 pav.). Antra vertus, automobilio stabdymo keliui turi įtakos kelio danga. Stabdomas automobilis šlapiu keliu nuvažiuoja toliau. Tai puikiai išmano automobilių vairuotojai, tačiau praverstų žinoti ir pėstiesiems.



7.5.3 pav.

Klausimai ir užduotys ??

1. Kas yra kinetinė kūno energija? Koks tai dydis: skaliarinis ar vektorinis?

2. Ką teigia kinetinės energijos teorema?

3. Stabdant automobilį, trinties jėga atlieka neigiamą darbą. Kaip kinta stabdomo automobilio energija?

4. Remdamiesi lentelės duomenimis, nurodykite, kiek kartų pailgėja sausa danga važiuojančio automobilio stabdymo kelias, kai greitis padidėja dvigubai. Kokia yra ši priklausomybė?

5. Kiek kartų reikia padidinti kūno greitį, kad kinetinė energija padidėtų dvigubai?

6. Krovininio automobilio masė 10 t, pradinis greitis 36 km/h. Tolygiai greitėjančiai nuvažiavęs 200 m, automobilis įgijo 72 km/h greitį.

a) Apskaičiuokite automobilio varos jėgos atliktą darbą. (1,5 MJ)

b) Nustatykite, kokio dydžio buvo automobilio varos jėga. (7,5 kN)

7. Automobilis, kurio masė 2 t, važiuo 72 km/h greičiu. Ratų trinties į kelią jėga buvo lygi 6000 N. Kokio ilgio kelią įveikė automobilis, kol visiškai sustojo? (67 m)

8. Kūnas juda tolygiai 0,5 m spindulio apskritimu. Jo kinetinė energija lygi 10 J.

a) Apskaičiuokite kūną veikiančią jėgą. (40 N)


b) Nubraižykite aiškinamąjį brėžinį. Jame pažymėkite veikiančios jėgos kryptį.

c) Apskaičiuokite tos jėgos atliktą darbą.

7.6. Potencinė kūno energija

Pagrindinės sąvokos

Potencinė energija, nūlinis lygis.




Potencinės energijos samprata

Skaitydami 7.5 temą, susipažinote su viena mechaninės energijos rūšimi – kinetine energija. Jos turi judantys kūnai, taigi kinetinė energija yra judėjimo energija. Dabar aptarsime kitą mechaninės energijos rūšį – *potencinę energiją* (lot. *potentia* – jėga, galia). Jos, kaip žinome, turi deformuoti ir pakelti kūnai, nes gali atlikti darbą, pavyzdžiui, iš rankų iškritęs sunkus svarstis, nes smėlio dėžėje gali išmušti duobutę (7.6.1 pav., a); suspausta spyruoklė, nes gali priversti judėti prie jos pritvirtintą vežimėlį (7.6.1 pav., b).

Potencinės energijos negali turėti kūnas, nesąveikaujantis su kitais kūnais. Pakelto nuo žemės kūno potencinė energija – tai kūno ir Žemės sąveikos energija. Akivaizdu, jeigu Žemė svarsčio netrauktų, tai

7.6.1 pav.



paleistas jis nekristų žemyn ir neatliktų darbo. Jeigu atskiros kūno dalys neveiktų vienos kitų tamprumo jėgomis, deformuota spyruoklė taip pat negalėtų atlikti darbo. Deformuoti arba pakelti kūnai gali atlikti darbą, t. y. turi energijos, tik dėl sąveikos su kitais kūnais arba dėl atskirų kūno dalių tarpusavio sąveikos. Vadinasi, potencinė energija yra sąveikos energija. Ji apibūdina ne vieną kūną, bet kūnų sistemą. *Energija, kurios turi pakeltas kūnas dėl sąveikos su kitais kūnais arba deformuotas kūnas dėl atskirų jo dalių tarpusavio sąveikos, vadinama poteinėne enėrgija.*

Sunkio veikiamo kūno potencinė energija

Nustatykime, nuo ko priklauso kūno, kurį veikia sunkis, potencinė energija. Ji nusako kūno gebėjimą atlikti darbą: kuo didesnę darbą gali atlikti kūnas, tuo daugiau potencinės energijos jis turi. Pavyzdžiui, iš to paties aukščio krintantis stambus krušos gabaliukas ($\approx 10 \text{ g}$)¹ gali atlikti didesnę darbą nei mažytis lietaus lašelis ($\approx 1 \text{ g}$). Pasiekęs Žemės paviršių, krušos gabaliukas gali sužaloti augalo lapą, o lietaus lašelis jam nepakenkia. Taigi abu šie kūnai, būdami tame pačiame aukštyje virš Žemės paviršiaus, turi nevienodai potencinės energijos: krušos gabaliukas daugiau negu lietaus lašelis, nes didesnė krušos gabaliuko masė. Vadinasi, sunkio veikiamo kūno potencinė energija priklauso nuo kūno masės: didesnės masės kūnai turi daugiau potencinės energijos.


Sunkio veikiamo kūno potencinę energiją susiekiame su tos jėgos atliekamu darbu. Pasinaudokime jau nagrinėtu pavyzdžiu (7.6.2 pav., a). Kai sunkio veikiamas rutuliukas krito iš aukščio h_1 į aukštį h_2 , sunkis atliko darbą

$$A = mgh = mg(h_1 - h_2). \quad (7.26)$$

Atskliautę ir sukeitę dėmenis vietomis, gauname:

$$A = -(mgh_2 - mgh_1). \quad (7.27)$$

Matome, kad sunkio darbas lygus dydžio mgh pokyčiui su priešingu ženklu. Pagal kinetinės energijos teoremą kūną veikiančios jėgos darbas lygus kūno kinetinės energijos pokyčiui. Taigi dydis mgh taip pat



7.6.2 pav.

¹ Atogrąžose, pliaupiant liūtims, krušos gabalų masė kartais siekia apie 2 kg.

yra energija. Tai – į aukštį h virš Žemės paviršiaus pakelto kūno potencinė energija. Fizikinis dydis, lygus kūno masės, laisvojo kritimo pagreičio modulio ir aukščio, į kurį kūnas pakeltas virš Žemės paviršiaus, sandaugai, vadinamas *pakélto kūno poteńcine enėrgija*. Potencinę energiją pažymėję raide E_p , gau-
name:

$$E_p = mgh. \quad (7.28)$$

Tada sunkio darbą galime išreikšti taip:

$$A = -(E_{p2} - E_{p1}). \quad (7.29)$$

Vadinasi, *sunkio darbas lygus potencinės energijos pokyčiui su minuso ženklu*.

- Kai sunkis atlieka teigiamą darbą ($A > 0$), potencinė kūno energija mažėja. Pavyzdžiui, obuoliui krintant žemyn, sunkis atlieka teigiamą darbą, todėl potencinė obuolio energija mažėja, nes mažėja obuolio pakilimo aukštis Žemės paviršiaus atžvilgiu.

- Kai sunkis atlieka neigiamą darbą ($A < 0$), potencinė kūno energija didėja. Pavyzdžiui, kamuoliui kylant, didėja jo pakilimo aukštis Žemės paviršiaus atžvilgiu, o kartu ir potencinė energija.


Iš (7.29) formulės išplaukia sunkio veikiamo kūno potencinės energijos fizikinė prasmė. Tarkime, kad rutuliukas iš aukščio h_1 (7.6.2 pav., *b*) nusileidžia į *nulinį lygį*, t. y. aukštį ($h_2 = 0$), kuriame potencinė kūno energija lygi nuliui. Tada (7.26) formulė supaprastėja:

$$A = E_p. \quad (7.30)$$

Sunkio veikiamo kūno potencinė energija lygi darbui, kurį atlieka sunkis, nuleisdamas kūną į nulinį lygį. Taigi sunkio veikiamo kūno potencinė energija priklauso nuo nulinio lygio. Tačiau jį galima pasirinkti laisvai. Dėl to tas pats kūnas skirtingo nulinio lygio atžvilgiu gali turėti nevienodai potencinės energijos. Pavyzdžiui, ant stalo padėtos knygos potencinė energija stalo paviršiaus atžvilgiu lygi nuliui, o grindų atžvilgiu nelygi nuliui.

Potencinė kūno energija, kitaip nei kinetinė, gali būti tiek teigiama, tiek neigiama. Pavyzdžiui, masės

7.6.3 pav.



m kūno, esančio gylio h duobėje, potencinė energija Žemės paviršiaus atžvilgiu yra neigiama (7.6.3 pav.).

Sunkio darbas, atliekamas kūnui pasislenkant, lygus potencinės energijos pokyčiui. Dėl to jis nuo pasirinkto nulinio lygio nepriklauso.


Tampriai deformuoto kūno potencinė energija

Jau minėjome, kad deformuoti kūnai gali atlikti darbą. Pavyzdžiui, deformuotos spyruoklės grąžina į pradinę padėtį durų rankeną ir automobilio amortizatorių, įtemptas lankas suteikia pagreitį strėlei, tušinuko spyruoklė keičia jo šerdies padėtį, deformuotas batuto pagrindas arba kartis palengvina sportininko šuolį (7.6.4 pav.). Šie ir kiti pavyzdžiai rodo, kad deformuoti kūnai turi potencinės energijos. Kaip galima ją apskaičiuoti? Kaip deformuoto kūno potencinė energija susijusi su tamprumo jėgos darbu?

Atsakyti į šiuos klausimus padės paprastas bandymas (7.6.5 pav.). Prie nedeformuotos spyruoklės, kurios standumo koeficientas k , prikabinkime tašelį. Spyruoklę ištempkime (7.6.5 pav., *a*) ir paleiskime tašelį. Veikiamas spyruoklės tamprumo jėgos, jis pradės judėti ir pasislinks tam tikru atstumu (7.6.5 pav., *b*). Apskaičiuokime darbą, kurį atliko tamprumo jėga, kol spyruoklės ilgis pakito nuo pradinės vertės x_1 iki galinės vertės x_2 . Deformuojantis spyruoklei, tamprumo jėga F_t kinta, todėl, skaičiuojant darbą, imama vidutinė jos vertė $\bar{F}_t = \frac{kx_1 + kx_2}{2}$. Taigi



7.6.4 pav.



7.6.5 pav.

$$A = \bar{F}_t \Delta x = \frac{kx_1 + kx_2}{2} (x_1 - x_2) = \frac{kx_1^2}{2} - \frac{kx_2^2}{2} = - \left(\frac{kx_2^2}{2} - \frac{kx_1^2}{2} \right); \quad (7.31)$$

čia Δx – tašelio poslinkio modulis.

Matome, kad tamprumo jėgos darbas lygus dydžio $\frac{kx^2}{2}$ pokyčiui. Šis fizikinis dydis vadinamas *taūnpriai deformuoto kūno poteėcine enėrgija*:

$$E_p = \frac{kx^2}{2}. \quad (7.32)$$

Iš (7.31) ir (7.32) formulės matyti, kad *tamprumo jėgos darbas lygus taūnpriai deformuoto kūno potėcinės enėrgijos pokyčiui su minuso ženkl*:

$$A = - (E_{p2} - E_{p1}). \quad (7.33)$$

Kai spyruoklė grįžta į nedeformuotą padėtį ($x_2 = 0$), tai $E_p = A$. Vadinasi, *taūnpriai deformuoto kūno potėcinė enėrgija lygi darbui, kurį atlieka tamprumo jėga, kūnui pereinant į nedeformuotą padėtį*.

Palyginę tamprumo jėgos darbo (7.31) ir sunkio darbo (7.27) išraiškas, matome, kad abiem atvejais jėgos atliekamas darbas priklauso tik nuo kūno pradinės bei galinės padėties ir nepriklauso nuo kūno judėjimo trajektorijos, todėl uždara trajektorija jis lygus nuliui.

Klausimai ir užduotys ??


1. Ką vadiname potėcine kūno enėrgija?
2. Kaip sunkio jėgos darbas susijęs su potėcine enėrgija?
3. Kaip tamprumo jėgos darbas susijęs su potėcine enėrgija?
4. Kuo panašūs sunkio ir tamprumo jėgos atliekami darbai?
5. 2 kg masės kūno potėcinė enėrgija lygi 39,2 J. Į koki aukštį Žemės paviršiaus atžvilgiu pakeltas kūnas?
(1 2 m aukštį)
6. Kokį darbą, įveikdamas sunkį, atlieka sunkiaatletis, kai kelia 150 kg masės štangą į 2 m aukštį?

(2,94 kJ)

7. Ant prekystalio vienas šalia kito gulėjo penki vienodi anglų kalbos žodynai. Kiekvieno žodyno storis 1,96 cm, o masė 2 kg. Knygyno pardavėja juos sudėjo vieną ant kito. Kokį darbą ji atliko? (3,92 J)

8. Nedeformuota spyruoklė buvo suspausta du kartus: pirmą kartą – 3 cm, antrą kartą – 6 cm. Kiek kartų padidėjo spyruoklės potencinė energija?

9. 7.6.6 paveiksle grafiškai pavaizduota, kaip priklauso trijų spyruoklių tamprumo jėgos, atsirandančios suspaudžiant spyruokles, nuo jų pailgėjimo. Kuriuo atveju atliekamas didžiausias darbas? Atsakymą pagrįskite.



7.6.6 pav.


7.7. Energijos tvermės dėsnis mechaniniuose procesuose

Pilnutinės mechaninės energijos tvermės dėsnis

Išsiaiškinome, kad potencinė energija apibūdina sąveikaujančius, o kinetinė – judančius kūnus. Tiek potencinė, tiek kinetinė energija dėl kūnų sąveikos kinta tik tada, kai juos veikiančios jėgos atlieka darbą. Anksčiau pavyzdžius nagrinėjome apsiribodami tik viena mechaninės energijos rūšimi – arba potencine, arba kinetine kūno energija. Tačiau sąveikaujantys kūnai gali turėti ir kinetinės, ir potencinės energijos. Pavyzdžiui, skrendantis lėktuvas (7.7.1 pav.) turi kinetinės energijos, nes juda, be to, sistema „Žemė ir

Pagrindinės sąvokos

Pilnutinė mechāninė enėrgija.



7.7.1 pav.

lėktuvas“ turi potencinės energijos, nes lėktuvas ir Žemė sąveikauja gravitacijos jėga. Nagrinėdami lėktuvo judėjimą, atsižvelgiame tik į lėktuvo ir Žemės sąveiką, todėl darome prielaidą, kad pasipriešinimo jėgos lėktuvo neveikia. Vadinasi, sistema „Žemė ir lėktuvas“ yra uždara.

Išsiaiškinkime, kaip kinta uždarnosios sistemos sąveikaujančių kūnų energija. Jeigu keletas kūnų veikia vieni kitus tik gravitacijos bei tamprumo jėgomis ir jokių kitų išorinių jėgų nėra, tai tamprumo ir gravitacijos jėgų darbas lygus kūnų potencinės energijos pokyčiui su minuso ženklu (žr. 7.3 temą):

$$A = -(E_{p2} - E_{p1}). \quad (7.34)$$

Antra vertus, tų pačių jėgų darbas pagal kinetinės energijos teoremą lygus kūno kinetinės energijos pokyčiui:

$$A = E_{k2} - E_{k1}. \quad (7.35)$$

Palyginę (7.34) ir (7.35) formulę, matome, kad uždarnosios sistemos kūnų kinetinės ir potencinės energijos pokyčių moduliai yra lygūs, o ženklai – priešingi:

$$E_{k2} - E_{k1} = -(E_{p2} - E_{p1}). \quad (7.36)$$

Iš (7.36) formulės išeina, kad

$$E_{k1} + E_{p1} = E_{k2} + E_{p2}. \quad (7.37)$$

Abiejose lygybės pusėse yra kūno kinetinės ir potencinės energijos suma, vadinama *pilnutinė mechinė enėrgija*. (7.37) formulė rodo, kad kūno pilnutinė mechinė enėrgija yra pastovi. Ši formulė yra matematinė energijos tvermės dėsnio išraiška.

Vartojant pilnutinės mechinės energijos sąvoką, energijos tvermės dėsnį galima formuluoti taip: *uždarnosios sistemos kūnų, veikiančių vienas kitą gravitacijos ir tamprumo jėgomis, pilnutinė mechinė enėrgija nekinta*. Iš jo išplaukia, kad sąveikaujančių kūnų kinetinė ir potencinė energija gali virsti viena kita, tačiau bendras jos kiekis išlieka pastovus.

Mus supančioje aplinkoje dažnai matome, kaip kinetinė kūnų energija virsta potencine ir atvirkščiai. Antai aukštyn mesto rutuliuko kinetinė energija


mažėja, o potencinė didėja. Krintančio, atvirkščiai, potencinė energija mažėja, o kinetinė didėja.

Skriedamas apskrita orbita aplink Žemę, palydovas turi tam tikrą kiekį pilnutinės mechaninės energijos (7.7.2 pav.). Kai raketinis variklis perkelia jį į aukštesnę orbitą, palydovo potencinė energija Žemės paviršiaus atžvilgiu padidėja. Šia orbita palydovas juda mažesniu greičiu, taigi jo kinetinė energija sumažėja. Tačiau persokusio iš vienos orbitos į kitą palydovo pilnutinė mechaninė energija išlieka pastovi.

Energijos tvermės dėsnis rodo: jei kūną veikiančios jėgos darbas *didina* kinetinę kūno energiją, tai tuo pat metu *mažina* potencinę jo energiją ir atvirkščiai. Vadinasi, mechaninis darbas lygus vienos rūšies energijai, virtusiai kitos rūšies energija.

Pilnutinės mechaninės energijos tvermės dėsnis procesuose, kurie vyksta dėl gravitacijos ir tamprumo jėgų veikimo, yra vienas svarbiausių mechanikos dėsnų. Jį žinant, galima paprasčiau išspręsti daugelį praktinių uždavinių. Energijos tvermės dėsnis gautas iš Niutono dėsnų, tačiau jo taikymo ribos platesnės nei Niutono dėsnų. Pavyzdžiui, jis taikomas elementariosioms dalelėms, kurioms Niutono dėsniai negalioja. Energijos tvermės dėsnis galioja ne tik fizikoje, bet ir visuose gamtos moksluose: biologijoje, chemijoje ir t. t.

Lentelėje pateikiame kai kurių kūnų ir fizikinių reiškinių mechaninės energijos vertes.



7.7.2 pav.

Fizikinių reiškinių ir kūnų mechaninė energija

Fizikinis reiškinys, kūnas	Energija, J	Fizikinis reiškinys, kūnas	Energija, J
Kambario oro molekulė	10^{-21}	Uraganas	10^{15}
Elektronas atome	10^{-18}	Žemės drebėjimas (8 balų pagal Richterio skalę)	10^{18}
Kompiuterio klavišas	10^{-2}	Ugnikalnio išsiveržimas	10^{19}
Širdies tvinksnis	0,5	Saulės energija, tenkanti Žemei per metus	10^{25}
Obuolys, krintantis iš 1 m aukščio	1	Žemės sukimasis apie ašį	10^{29}
Degantis degtukas	10^3	Žemės skriejimas aplink Saulę	10^{33}
1 m ³ malkų sudegimas	10^9	Saulės per metus išspinduliauta energija	10^{34}
Žaibas	10^{10}	Visatos gimimas	10^{68}
Kosminė raketa	10^{11}		

Energijos virsmai


Sąveikaujančių kūnų pilnutinė mechaninė energija tvari yra tik tada, kai kūnai sudaro uždara sistemą. Mus supančioje aplinkoje sąveikaujančių kūnų sistemos dažniausiai nėra uždaros, nes kūnus veikia trinties ir oro pasipriešinimo jėgos. Tokiais atvejais pilnutinės mechaninės energijos tvermės dėsnis negalioja. Pavyzdžiui, stabdomo automobilio kinetinė energija mažėja, o sustojusio išnyksta. Potencinė energija tuo metu nekinta. Kur dingsta kinetinė automobilio energija? Atsakysime įvertinę kitus veiksnius, kurie reiškiasi stabdant automobilį: kaista stabdžių trinkelės, padangos, asfaltas. Trindamiesi kūnai šyla ir dėl to vidinė jų energija didėja. Vadinasi, trinties jėgų veikiamo automobilio kinetinė energija neišnyksta. Ji virsta molekulių šiluminio judėjimo energija. Tikslūs matavimai rodo, kad dėl trinties jėgų poveikio kinetinė kūno energija sumažėja tiek pat, kiek padidėja vidinė jo energija.

Potencinė kūno energija gali virsti kinetine ir atvirkščiai. Dalis mechaninės energijos gali virsti nemechanine (vidine) energija, t. y. kūną sudarančių dalelių energija.

Bet kaip sąveikaujant kūnams, energija savaime neatsiranda ir neišnyksta, tik vienos rūšies energija virsta kitos rūšies energija. Šis teiginys vadinamas energijos tvermės dėsniu.

Klausimai ir užduotys ? ?

1. Ką vadiname pilnutine mechanine kūnų sistemos energija? Kokioms sistemoms galioja energijos tvermės dėsnis?
2. Ar pastovi yra pilnutinė mechaninė kūno energija, kai tas kūnas juda veikiamas trinties jėgos? Kodėl?
3. Lietaus lašas nukrito žemėn. Kur dingo potencinė lašo energija?
4. Kokie energijos virsmai vyksta hidroelektrinėje?
5. Palyginkite iš patrankos įvairiais kampais iššautų sviedinių (7.7.3 pav.) kinetinę energiją tame pačiame aukštyje. Atsakymą pagrįskite.



7.7.3 pav.

Mokomės spręsti uždavinius

Tenisininkas meta teniso kamuoliuką vertikaliai aukštyn. Paleistas iš 2 m aukščio salės grindų atžvilgiu, kamuoliukas pakyla į 3,5 m aukštį virš grindų. Kokiu greičiu jis buvo išmestas?

$v_1 - ?$	$h_1 = 2 \text{ m}$
	$h_2 = 3,5 \text{ m}$

Sprendimas

Tarkime, kad sistema, sudaryta iš teniso kamuoliuko ir Žemės, yra uždara. Pritaikykime jai pilnutinės mechaninės energijos tvermės dėsnį:

$$E_{k1} + E_{p1} = E_{k2} + E_{p2}. \quad (1)$$

Nustatydami potencinę kamuoliuko energiją, nuliui lygiu pasirinkime kamuoliuko išmetimo vietą. Tada išmetimo taške potencinė energija bus lygi nuliui ($E_{p1} = 0$), o kinetinė $E_{k1} = \frac{mv_1^2}{2}$. Aukščiausiam pakilimo taške kinetinė kamuoliuko energija lygi nuliui ($E_{k2} = 0$), o potencinė

$$E_{p2} = mgH = mg(h_2 - h_1).$$

Iš pilnutinės mechaninės energijos tvermės dėsnio (1) išplaukia, kad

$$\frac{mv_1^2}{2} = mg(h_2 - h_1).$$

Iš gautos lygybės išreiškiame pradinį kamuoliuko greitį:

$$v_1 = \sqrt{2g(h_2 - h_1)}.$$

I šią išraišką įrašome dydžių vertes ir apskaičiuojame greitį v_1 :

$$v_1 = \sqrt{2 \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 \cdot (3,5 \text{ m} - 2 \text{ m})} \approx 5,4 \text{ m/s}.$$

Atsakymas: 5,4 m/s.

Užduotys savarankiškam darbui

1. Plaukdama į nerštavietę upės aukštupyje, lašiša pasiekė 2 m aukščio krioklį.

a) Apskaičiuokite, koku greičiu ji turi iššokti iš vandens, kad įveiktų krioklį. ($\approx 6,3 \text{ m/s}$)

b) Nurodykite, ar lašišos greitis priklauso nuo jos kūno masės. Atsakymą pagrįskite.

2. Į kokį didžiausią aukštį pakils akmuo, mestas aukšty 20 m/s greičiu? (Į 20,4 m aukštį)

3. Sportininkas šoka 5 m/s greičiu nuo 5 m aukščio tramplino į vandenį. Koku greičiu jis pasiekia vandens paviršių? (11,1 m/s)

4. Lėktuvas skrenda 9,2 km aukštyje virš Žemės paviršiaus 1080 km/h greičiu. Potencinės energijos nuliniu lygiu pasirinkę Žemės paviršių, nustatykite, kurią lėktuvo pilnutinės mechaninės energijos dalį sudaro jo kinetinė, ir kurią – potencinė energija.

$$\left(\frac{2}{3} \text{ ir } \frac{1}{3} \right)$$

5. Nusileidęs slidėmis nuo kalno, žmogus horizontaliu kelio ruožu dar nušliuozė 100 m. Žmogaus masė 100 kg, trinties tarp slidžių ir sniego koeficientas lygus 0,02. Apskaičiuokite:

a) trinties jėgos atliktą darbą; (-2000 J)

b) žmogaus kinetinę energiją kalno papėdėje; (2000 J)

c) kalno aukštį. (2 m)

6. Akmuo, kurio masė 0,4 kg, metamas vertikaliai aukštyn 20 m/s greičiu. Apskaičiuokite akmens kinetinę ir potencinę energiją 15 m aukštyje. Oro pasipriešinimo nepaisykite. Tarkite, kad laisvojo kritimo pagreitis lygus 10 m/s^2 .

$$(E_k = 20 \text{ J}, E_p = 60 \text{ J})$$

7. Akmuo išmestas 60° kampu į horizontą. Pradiniu momentu jis įgijo 20 J kinetinės energijos. Apskaičiuokite akmens kinetinę ir potencinę energiją aukščiausiam jo trajektorijos taške. Į oro pasipriešinimą neatsižvelkite.
(5 J; 15 J)

8. Važiuodamas greitaeigiu traukiniu, kurio greitis 580 km/h, studentas mokosi anglų kalbos žodžių. Ant kelių jis laiko žodyną, sveriantį 2 kg. Apskaičiuokite žodyno kinetinę energiją:

a) studento atžvilgiu; (0 J)

b) keleivio, sėdinčio tame pačiame vagone, atžvilgiu; (0 J)

c) keleivio, kuris sėdi kitame greitaeigiam traukinyje, važiuojančiame priešinga kryptimi tokiu pat greičiu, atžvilgiu. (103,7 kJ)

9. Du masės m_1 ir m_2 rutuliai juda vienas priešais kitą greičiais v_1 ir v_2 . Apskaičiuokite rutulių sistemos kinetinės energijos pokytį po visiškai netampraus centrinio smūgio.

$$\left(\frac{m_1 m_2 (v_1 + v_2)^2}{2(m_1 + m_2)} \right)$$

7.8. Naudingumo koeficientas


Energijos virsmai vyksta mašinose bei įrenginiuose, kuriuos žmonės praktinėms reikmėms naudoja jau daugiau kaip du šimtus metų. Jiems veikiant, vienos rūšies energija virsta kitos rūšies energija.

Mašinose ir įrenginiuose ne tik vyksta energijos virsmai. Dėl trinties jėgų darbo išyla mašinų detalės ir dalis energijos prarandama – virsta vidine energija, kuri sudaro nuostolius. Įvairiuose įrenginiuose jie gali būti nevienodi. Kuo mažesni nuostoliai, tuo tobulesnė mašina ar įrenginys. Fizikinis dydis, rodantis, kaip efektyviai mašina naudoja jai teikiamą energiją, vadinamas *naudingumo koeficientu* ir žymimas raide η . Kokia yra fizikinė jo prasmė? Norint atsakyti, reikia žinoti, kas yra mašinos ar įrenginio naudingasis ir kas – visas darbas.

Naudodama energiją, mašina atlieka darbą. Tas darbas, kuriam atlikti sukurta ir naudojama mašina,

Pagrindinės sąvokos

Naudingumo koeficientas.



7.8.1 pav.

¹ Siauresnio pleišto, kuriu laimima daugiau jėgos, naudingumo koeficientas yra mažesnis.

vadinamas *naudinguoju* (A_n). Pavyzdžiui, darbas, kurį atlieka ekskavatorius, iškeldamas iš duobės žemę, yra naudingasis jo darbas. Tačiau jis – tik dalis viso ekskavatoriaus atliekamo darbo. Šis iš tiesų yra didesnis. Juk darbas atliekamas ne tik iškeliant žemę, bet ir periodiškai kilnojant bei nuleidžiant kaušą, sukiojant ekskavatoriaus kabiną, įveikiant trintį tarp detalių. Mašinos ar įrenginio darbas apskritai vadinamas *visu darbu* (A_v).

Fizikinis dydis, lygus naudingojo ir viso atlikto darbo santykiui, vadinamas naudingumo koeficientu:

$$\eta = \frac{A_n}{A_v} \cdot 100 \%. \quad (7.38)$$

Kuo mažesni energijos nuostoliai patiriami mašinoje, tuo didesnis jos naudingumo koeficientas. Tačiau jokios mašinos naudingumo koeficientas negali būti didesnis už 100 %, arba už vienetą.

Tūkstantmečiais žmogui talkino tokie paprastieji mechanizmai: svertas, nuožulnioji plokštuma, skridinys (7.8.1 pav.). Nuožulniosios plokštumos principu rėmėsi dar Egipto piramidžių statytojai. Statant Cheopso piramidę, 2,5 t masės akmens luitai buvo keliami į 147 m aukštį. Mokydamiesi mechanikos pradmenų, įsitikinote, kad nė vienu paprastuoju mechanizmu negalima laimėti darbo, taigi naudingasis jų darbas yra mažesnis už visą darbą ($A_n < A_v$). Paprastieji mechanizmai tik palengvina žmogaus darbą,

Kai kurių paprastųjų mechanizmų naudingumo koeficientai

Mechanizmo pavadinimas	Naudingumo koeficientas, %	Mechanizmo pavadinimas	Naudingumo koeficientas, %
Skridinys (kilnojamas arba nekilnojamas)	94–98	Rankinis suktuvas (viena krumpliciarių pora)	80
Skrysčiai, sudaryti iš:		Sraigtinis kėliklis	30–40
	• 4 skridinių,	Stiebinis svertinis (automobilių) kėliklis	95–97
	• 6 skridinių,	Hidraulinis kėliklis	75–80
	• 8 skridinių,	Hidraulinis presas	80–90
• 10 skridinių	78		
Pleistas ¹	10–30	Svertas	99

keisdami veikiančias jėgas. Lentelėje pateikiame kai kurių paprastųjų mechanizmų ir prietaisų naudingumo koeficientų vertes.

Daugelį šimtmečių buvo bandoma kurti mašinas, kurios galėtų atlikti didesnę darbą, negu sunaudoja energijos. Tokios mašinos vadinamos *amžinaisiais varikliais*. Amžinojo variklio naudingumo koeficientas turėtų būti didesnis už vienetą arba bent jau jam lygus. Tačiau tai prieštarautų energijos tvermės dėsniui. Tik XIX a. viduryje, atradus energijos tvermės dėsnį, tapo aišku, kad amžinojo variklio sukurti neįmanoma.

Energijos virsmai žmogaus organizme

Žmogaus organizmas cheminę maisto produktų (7.8.2 pav.) energiją paverčia šilumine bei mechanine (judėjimo) energija. Gyvybiniams procesams palaikyti ir mechaniniam darbui atlikti reikalingą energiją jis gauna taip. Augalai sugeria Saulės energiją ir kaupia ją cheminiuose junginiuose. Misdami augalais, gyvūnai pagamina dar sudėtingesnių medžiagų, kurios su augaliniu bei gyvuliniu maistu patenka į žmogaus virškinimo sistemą. Čia maistas suskaidomas į cheminių junginių komponentus, o šie naudojami kaip kūno audinių ir cheminių junginių, reikalingų pagrindiniams gyvybiniams procesams, statybinės medžiagos. Tas medžiagas ir jų kitimus tiria biochemija.



7.8.2 pav.

Kai kurių maisto produktų energinė vertė

Produkto pavadinimas	Energijos kiekis, $\times 10^6$ J	Produkto pavadinimas	Energijos kiekis, $\times 10^6$ J
Šokoladas	2,10	Aliejus	3,77
Cukrus	1,70	Sodos vanduo	0,29
Duona	1,10	Bulvės	0,38
Ryžiai	1,47	Burokėliai	0,20
Kumpis	1,38	Kriaušės	0,27
Žuvis	0,42	Vynuogės	0,31
Sviestas	3,14	Uogienė	1,25

Įvairūs maisto produktai išskiria nevienodą kiekį energijos. Lentelėje (žr. p. 43) nurodyta, kiek jos gaunama iš 100 g dažniausiai vartojamų maisto produktų.

Žmogaus organizmui nuolat reikalinga energija. Net ir ilsėdamasis jis eikvoja energiją, kuri palaiko širdies, krūtinės raumenų darbą. Antra vertus, dalis maisto produktų cheminės energijos naudojama pastoviai žmogaus kūno temperatūrai palaikyti. Kadangi ji yra aukštesnė už aplinkos temperatūrą, tai žmogaus kūnas nuolat šildo aplinką, atiduodamas jai dalį maisto produktų energijos. Energija taip pat reikalinga ląstelių gyvybinėms funkcijoms palaikyti.

Žmogaus organizmui per parą reikia vidutiniškai 3000 kcal energijos ($1 \text{ cal} = 4,18 \text{ J}$). Jos poreikis priklauso nuo žmogaus gyvenimo būdo, fizinio aktyvumo. Neaktyviam žmogui per parą pakanka apie 2000 kcal energijos, o dirbančiam sunkų fizinį darbą jos reikia daugiau – apytiksliai 4000 kcal.

Tik 25 % maisto produktų energijos žmogaus organizmas paverčia mechaniniu darbu, visa kita jos dalis skiriama gyvybinėms funkcijoms palaikyti. Jeigu žmogų vertintume kaip mechaninį įrenginį, jo naudingumo koeficientas būtų palyginti mažas – siektų vos 25 %.

Klausimai ir užduotys ??

1. Paaiškinkite, kaip suprantate vandens siurblio naudingąjį darbą ir visą darbą.

2. Pasiūlykite, kaip būtų galima padidinti konkretaus mechanizmo naudingumo koeficientą.

3. Apskaičiuokite 2 m ilgio ir 0,6 m aukščio nuožulniosios plokštumos naudingumo koeficientą. Trinties koeficientas kūnui judant lygus 0,1. (44 %)

4. Nuožulniaja plokštuma, kurios nuolydžio kampas 30° , į 2 m aukštį tempiamas 400 kg masės krovinys. Trinties tarp nuožulniosios plokštumos ir krovinio koeficientas lygus 0,3.

a) Nubraižykite aiškinamąjį brėžinį.

b) Apskaičiuokite darbą, kurį reikia atlikti užtempiant krovinį. (12 kJ)

c) Apskaičiuokite nuožulniosios plokštumos naudingumo koeficientą. (66 %)

7.9. Vėjo energija ir jos naudojimas

Energijos ištekliai, kuriais šiandien naudojasi žmogus, formavosi milijonus metų. Anglys, nafta ir gamtinės dujos, t. y. iškastinis kuras, sukaupė Saulės energiją, pasiekusią Žemę, galbūt prieš 500 milijonų metų. Jis susidarė iš augalų.


Beveik pusę pasaulio energijos šiuo metu teikia nafta, o penktadalį – gamtinės dujos. Kartu jos sudaro apie 67 % visos suvartojamos energijos. Apskaičiuota, kad žemėje glūdi apie 600 000 milijonų tonų anglių. Palyginti su paklausa, naftos ištekliai daug mažesni nei anglių. Jų yra maždaug 90 000 milijonų tonų. Per metus pasaulyje suvartojama apie 3000 milijonų tonų naftos. Jei žmonija ir ateityje ją eikvos taip sparčiai ir nebus atrasta naujų šaltinių, tai jau XXI a. viduryje naftos galime pristigti. Mažėjant naftos, anglių ir kitiems neatsinaujantiems energijos ištekliais, ieškoma naujų energijos šaltinių.

Istorija byloja, kad pirmiausia žmonės ėmė naudoti vandens ir vėjo (t. y. judančių oro srautų) energiją. 3500 m. pr. Kr. babiloniečiai kinetinę vėjo energiją pradėjo naudoti laukams drėkinti, taip pat laivyboje. Europoje ja susidomėta vėliau. Vėjo malūnai čia pradėti statyti tik viduramžiais, Lietuvoje – dar vėliau, XVIII a., Šiaulių, Naumiesčio, Vilkaviškio apskrityse. XIX a. antrojoje pusėje Lietuvoje veikė apie 200, o 1921 m. – jau apie 1000 vėjo malūnų (7.9.1 pav.). Daugiausia jų pastatyta Vidurio Lietuvoje ir Užnemunėje, nes čia stipriausi vėjai.


Kinetinė vėjo energija dabar naudojama kitiems tikslams – elektros energijai gaminti. Daugelyje Europos šalių pastatytos vėjo jėgainės (7.9.2 pav.), kuriose kinetinę vėjo energiją virsta elektros energija. Gaunamos energijos kiekis priklauso nuo oro tankio, sparnų ploto, o ypač nuo vėjo greičio. Šiuo metu smarkiai plečiasi vėjo parkai (7.9.4 pav.). Geriausios vietos jiems įrengti yra pajūrio vietovės ant kalvų viršūnių, taip pat atviri laukai ir kalnų tarpekliai, kur vėjas stiprus ir pastovus.




7.9.1 pav.



7.9.2 pav.



7.9.3 pav.



7.9.4 pav.

7.9.3 paveiksle pavaizduota vėjo variklio schema. Jį sudaro mentės 1, greičių dėžė 2, ašis 3, hidraulinė sistema 4, generatorius 5, elektrinis valdiklis 6, aušinimo sistema 7. Šiuolaikiniai vėjo varikliai turi įtaisus, kurie, keičiantis vėjo kryptiai, automatiškai pasuka darbo ratą.

Vėjo jėgainės turi daug privalumų. Vienas iš jų – ekonominis: už vėjo energiją nereikia mokėti, kitas – ekologinis: jėgainės neteršia aplinkos. Tuo nesunku įsitikinti palyginus vėjo jėgainių (7.9.4 pav.) ir šiluminių elektrinių (7.9.5 pav.) aplinką. Vėjo jėgainės nesudaro prielaidų šiltnamio reiškiniui vykti.

Vėjo jėgainių galia Europos šalyse nuolat didėja. Lentelėje pateikti duomenys rodo, kaip pakito vėjo jėgainių galia 1997–2001 metais.

Šalis	Vėjo jėgainių galia, MW	
	1997 m.	2001 m.
Vokietija	2002	3202
Danija	1135	1685
Ispanija	449	1449
Anglija	333	378

7.9.5 pav.



2003 m. duomenimis, vėjo jėgainių skaičius kai kuriose Vakarų Europos šalyse buvo toks: Vokietijoje – 14 609, Danijoje – 3110, Didžiojoje Britanijoje – 904, Lenkijoje – 57, Latvijoje – 24, Estijoje – 3.

Lietuvoje pirmoji vėjo jėgainė pastatyta 1991 m. Prienuose. Ji buvo skirta individualiems poreikiams.

Pirmoji pramoninė vėjo jėgainė suprojektuota 2002 m. netoli Skuodo (7.9.6 pav.). Ji turi tris sparnus, kurių vieno ilgis yra 10,5 m. Sparnai sukasi negreitai – 40 sūk/min dažniu. Jėgainė turi du skirtingos galios generatorius. Per 1 h ji pagamina apie 160 kW energijos. 2002 m. spalio 2 d. Prienuose įsteigta Vėjo energetikų asociacija (2003 m. vasario 10 d. ji priimta į Pasaulio vėjo energetikų asociaciją). Vėjo jėgainių tinklą Lietuvoje numatoma plėsti. Manoma, kad 2010 m. vėjo jėgainės pagamins 7 % visos elektros energijos.



7.9.6 pav.




Tiek užsienio šalyse, tiek Lietuvoje gyventojai stato mažas vėjo jėgaines, kurios aprūpina elektra privačius ūkius. 7.9.7 paveiksle matome tokią jėgainę, įrengtą prie gyvenamojo namo. Vėjo jėgainę vienas Pāsvalio miestelio gyventojas 2004 m. išigudrino pastatyti ant daugiabučio namo stogo. Jos galia 3 kW. Vėjuotomis dienomis jėgainės energija kaupiama keturiuose akumuliatoriuose. Sukaupą energiją buto šeimininkas naudoja nevėjuotomis dienomis. Už jėgainės pagamintą energiją jam mokėti nereikia.

Vėjo jėgainės statomos daugelyje pasaulio šalių: JAV, Japonijoje, Dānijoje, Vokietijoje, Olāndijoje ir kt. Namibijoje įrengta 10 MW galios vėjo jėgainė aprūpina elektros energija beveik visą šalį. Vėjo jėgainė pastatyta ir Antarktidoje. 1993 m. ją ten įrengė prancūzų ir australų mokslininkai.



7.9.7 pav.

Skyriaus „Tvermės dėsniai mechanikoje“ apibendrinimas

Jėgos impulsas	Jėgos impulsas lygus kūną veikiančios jėgos $\vec{F}$ ir jos veikimo trukmės Δt sandaugai. Jėgos impulso kryptis sutampa su kūną veikiančios jėgos kryptimi.
Judesio kiekis	Judesio kiekis lygus kūno masės ir greičio sandaugai: $\vec{p} = m\vec{v};$ $[p] = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}.$ Kūno judesio kiekio kryptis sutampa su to kūno greičio kryptimi. 
Jėgos impulso ir judesio kiekio ryšys	Kūno judesio kiekio pokytis lygus jėgos impulsui: $\vec{F}\Delta t = m\vec{v} - m\vec{v}_0.$
Judesio kiekio tvermės dėsnis	Uždarosios sistemos kūnų judesio kiekių geometrinė suma yra pastovi, kai tos sistemos kūnai bet kaip sąveikauja vienas su kitu: $m_1\vec{v}_{01} + m_2\vec{v}_{02} = m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2.$ 
Mechaninis darbas	Darbas, kurį atlieka pastovi jėga, lygus jėgos ir poslinkio vektorių modulių sandaugai, padaugintai iš kampo tarp tų vektorių kosinuso: $A = Fs \cos \alpha.$  Pagrindinis mechaninio darbo matavimo vienetas yra džaulis: $[A] = 1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}.$ Mechaninis darbas taip pat gali būti matuojamas vatsekundėmis, kilovatvalandėmis, megavatvalandėmis: $1 \text{ Ws} = 1 \text{ J},$ $1 \text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J},$ $1 \text{ MWh} = 3,6 \cdot 10^9 \text{ J}.$

Mechaninė galia	Mechaninė galia yra fizikinis dydis, lygus atlikto darbo ir laiko, per kurį tas darbas atliktas, santykiui: $N = \frac{A}{t}.$ Galia matuojama vatais: $[N] = 1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}.$
Kinetinė energija	Fizikinis dydis, lygus kūno masės ir greičio kvadrato sandaugos pusei, vadinamas kinetine energija: $E_k = \frac{mv^2}{2};$ $[E_k] = 1 \text{ J}.$
Potencinė energija	Energija, kurios turi pakeltas kūnas dėl sąveikos su kitais kūnais arba deformuotas kūnas dėl atskirų jo dalių tarpusavio sąveikos, vadinama potencine energija. Kūno, pakelto į aukštį h virš Žemės paviršiaus, potencinė energija $E_p = mgh.$ Tampriai deformuoto kūno potencinė energija $E_p = \frac{kx^2}{2};$ $[E_p] = 1 \text{ J}.$
Sunkio darbas	Sunkio darbas lygus kūno potencinės energijos pokyčiui su minuso ženklu: $A = -(mgh_2 - mgh_1).$ Sunkio darbas nepriklauso nuo kūno judėjimo trajektorijos. Kai ji uždara, darbas lygus nuliui.
Tamprumo jėgos darbas	Tamprumo jėgos darbas lygus tampriai deformuoto kūno potencinės energijos pokyčiui su minuso ženklu: $A = -\left(\frac{kx_2^2}{2} - \frac{kx_1^2}{2}\right).$ Tamprumo jėgos darbas nepriklauso nuo kūno judėjimo trajektorijos. Kai ji uždara, darbas lygus nuliui.
Pilnutinės mechaninės energijos tvermės dėsnis	Uždarosios sistemos kūnų, veikiančių vienas kitą gravitacijos ir tamprumo jėgomis, pilnutinė mechaninė energija nekinta: $E_{k1} + E_{p1} = E_{k2} + E_{p2}.$
Naudingumo koeficientas	Naudingumo koeficientu vadinamas dydis, lygus naudingo ir viso atlikto darbo santykiui: $\eta = \frac{A_n}{A_v} \cdot 100 \text{ \%}.$

Mechanika



8

Mechaniniai svyravimai ir bangos

Be nagrinėto kūnų slenkamojo judėjimo ir sukimosi, gamtoje yra dar vienos rūšies judėjimas – mechaninis svyravimas. Svyruoja jūros paviršius, skambanti gitaros styga, vidaus degimo variklio stūmoklis, laikrodžio svyruoklė, medžių lapai, šakos vėjyje. Šiame skyriuje sužinosite, kokie fizikiniai dydžiai apibūdina mechaninį svyravimą, kaip nustatyti svyruojančio kūno padėtį bet kuriuo laiko momentu.

8.1. Mechaninis svyravimas ir jo rūšys. Laisvojo svyravimo sąlygos

Pagrindinės sąvokos



Mechaninis svyravimas, periodinis judesys, pusiausvyros padėtis, vidinės jėgos, išorinės jėgos, laisvasis svyravimas, priverstinis svyravimas, matematinė svyruoklė.

Mechaninio svyravimo samprata

Norėdami atskleisti mechaninio judėjimo dėsningumus, palyginkime kūno tiesiaieigį judėjimą ir svyravimą. Stebint stalo paviršiumi tiesiai judantį vežimėlį ir ant siūlo svyruojantį rutuliuką (8.1.1 pav., *a* ir *b*), nesunku nustatyti, kuo skiriasi šie du mechaniniai judesiai. Vežimėlis kiekvienu laiko momentu užima vis kitą padėtį, ir ji laikui bėgant nesikartoja. O svyruojančio rutuliuko padėtis erdvėje nuolat kartojasi. Su svyruojančiu rutuliuko padėtis erdvėje nuolat kartojasi. Su svyruojančiu rutuliuko padėtis erdvėje nuolat kartojasi. Su svyruojančiu rutuliuko padėtis erdvėje nuolat kartojasi. Su svyruojančiu rutuliuko padėtis erdvėje nuolat kartojasi.

Mechaninių svyravimų vadiname laikui bėgant periodiškai pasikartojantį kūno judėjimą ta pačia trajektorija pusiausvyros padėties atžvilgiu.

8.1.1 pav.



Tarpusavy susiję kūnai sudaro sistemas. Pavyzdžiui, kūnų sistemą sudaro siūlas ir ant jo pakabintas rutuliukas, sūpuoklės ir jose sėdintis vaikas. Jėgos, veikiančios tik tarp sistemos kūnų, vadinamos *vidinėmis jėgomis*, o jėgos, kuriomis sistemos kūnus veikia kiti kūnai, nepriklausantys tai sistemai, – *išorinėmis jėgomis*. Atsižvelgiant į jėgų poveikį kūnų sistemai, svyravimas gali būti laisvasis ir priverstinis.

- **Laisvuoju** vadinamas svyravimas, kurį sukelia sistemą veikiančios vidinės jėgos. Toks yra, pavyzdžiui, prie siūlo prikabinto rutuliuko svyravimas.


- **Priverstiniū** vadinamas svyravimas, kurį sukelia periodiškai kintanti išorinė jėga. Pavyzdžiui, stūmoklio variklio cilindre, siuvamosios mašinos adatos, drožimo staklių peilio, boksiningo smūgiuojamos kriaušės svyravimas yra priverstinis.

Laisvojo svyravimo sąlygos

Išsiaiškinkime, kokiomis sąlygomis atsiranda laisvasis mechaninis svyravimas. Išnagrinėkime dvi kūnų sistemas: ant siūlo pakabintą rutuliuką ir prie spyruoklės pritvirtintą vežimėlį.

Pirma aptarkime, kaip ir kodėl svyruoja prie plieninės spyruoklės prikabintas vežimėlis – spyruoklinė svyruoklė. Vienas spyruoklės galas pritvirtinamas prie stovo, o prie kito galo pritaishomas vežimėlis (8.1.2 pav., a). Kai spyruoklė yra nedeformuota (padėtis OO_1), tamprumo jėga $\vec{F}_t$ vežimėlio neveikia. Sunkio $\vec{F}_s$ ir atramos reakcijos jėga $\vec{N}$ vienas kitą kompensuoja. Vadinasi, vežimėlį veikiančių jėgų atstojamoji lygi nuliui. Ši vežimėlio padėtis yra jo pusiausvyros padėtis OO_1 . Patraukus vežimėlį į dešinę (8.1.2 pav., b), spyruoklė išsitempia, todėl atsiranda tamprumo jėga $\vec{F}_t$, kuri stengiasi grąžinti ją į pusiausvyros padėtį. Paleistas vežimėlis, veikiamas jėgos $\vec{F}_t$, juda greitėdamas pusiausvyros padėties link ir, ją pasiekęs, įgyja didžiausią greitį (8.1.2 pav., c). Šioje padėtyje vežimėlio neveikia tamprumo jėga, nes spyruoklė yra nedeformuota, taigi jo pagreitis čia lygus nuliui. Vis dėlto padėtyje OO_1 vežimėlis nesustoja, bet iš inercijos juda toliau, taško C link (8.1.2 pav., d). Dabar jis spyruoklę ima spausti. Atsiranda tamprumo jėga $\vec{F}_t$, trukdanti vežimėliui judėti. Ji suteikia jam

8.1.2 pav.



pagreitį $\vec{a}$, kurio kryptis yra priešinga greičio kryptiai. Vežimėlis rieda lėtėdamas ir, pasiekęs tašką C , sustoja. Šioje padėtyje vežimėlį veikia tamprumo jėga $\vec{F}_t$, nukreipta į pusiausvyros padėtį. Ji verčia vežimėlį judėti greitėjančiai į dešinę. Iš inercijos jis vėl pereina pusiausvyros padėtį (8.1.2 pav., e) ir grįžta į pradinę padėtį (tašką B ; 8.1.2 pav., f), susvyravęs vieną kartą. Vėliau vežimėlio svyravimas kartojasi.


Dabar jau galime atsakyti į klausimą, kodėl svyruoja prie spyruoklės pritvirtintas vežimėlis. Šio svyravimo priežastis – kintama jėga, veikianti vežimėlį pusiausvyros padėties kryptimi ir grąžinanti jį į tą padėtį. Jei vežimėlis pusiausvyros padėtyje sustotų, svyravimas nutrūktų. Vadinasi, prie spyruoklės pritvirtinto kūno svyravimo priežastis yra tamprumo jėga, veikianti kūną pusiausvyros kryptimi, ir kūno inercija.

Tokios rūšies svyravimas, su kuriuo susipažinome nagrinėdami spyruoklinės svyruoklės pavyzdį, yra labai paplitęs. Taip svyruoja mašinų dalys, statybinės sijos, lingės, veikiamos apkrovų. Prie šių svyravimų priskiriami ir garso virpesiai.

Dabar aptarkime kitos kūnų sistemos – ant siūlo pakabinto rutuliuko – svyravimą (8.1.3 pav.). Jei rutuliuko matmenys yra daug mažesni už siūlo ilgį, tai į juos galime neatsižvelgti ir rutuliuką prilyginti materialiajam taškui. Taip pat nepaisome siūlo pailgėjimo ir masės, nes jie labai maži. Taigi realią svyruoklę pakeičiame jos modeliu – matematine svyruokle. **Matematinė svyruoklė** vadinama sistema, sudaryta iš mažo kūno, pakabinto ant ilgo netįsaus siūlo, kurio masė labai maža, palyginti su kūno mase.

Kai svyruoklė yra pusiausvira (padėtis OO_1), rutuliuką veikiantį sunkį $\vec{F}_s$ kompensuoja siūlo tamprumo jėga $\vec{F}_t$. Rutuliuką patraukus į dešinę nuo pusiausvyros padėties (perkėlus į tašką B), jį veikiančios jėgos sudaro tarpusavyje bukąjį kampą ir nebekompensuoja viena kitos. Atsiranda jų atstojamoji $\vec{F}$, nukreipta į pusiausvyros padėtį. Svyruoklei artėjant prie pusiausvyros padėties, atstojamosios modulis mažėja ir padėtyje OO_1 virsta nuliu. Tačiau svyruoklė šioje padėtyje nesustoja, o iš inercijos nukrypsta į kairę. Dabar jėga $\vec{F}$ ima ją veikti priešinga kryptimi, tačiau pusiausvyros padėties link, be to, didėjant svyruoklės nuokrypiui, ji taip pat didėja. Svyruoklė juda lėtė-

8.1.3 pav.




dama. Taške C ji stabteli, paskui greitėdama ima judėti į dešinę, iš inercijos pereina pusiausvyros padėtį OO_1 ir grįžta į pradinę padėtį (tašką B). Taip pasibaigia vienas svyravimo ciklas. Toliau viskas kartojasi iš naujo.

Matematinės svyruoklės svyravimo priežastis – rutuliuką veikiančių jėgų atstojamoji $\vec{F}$, nukreipta į kūno pusiausvyros padėtį ir grąžinanti rutuliuką į tą padėtį. Jei rutuliukas, kaip ir vežimėlis, pusiausvyros padėtyje sustotų, tai jis nebegalėtų toliau svyruoti. Taigi matematinės svyruoklės svyravimo priežastis yra jėgų atstojamoji, nukreipta į svyruoklės pusiausvyros padėtį, ir svyruoklės inercija.

Apibendrinkime išnagrinėtus laisvuosius svyravimus. Abiejose sistemose, išvedus kūną iš pusiausvyros padėties, atsiranda kintama jėga, veikianti pusiausvyros padėties kryptimi ir grąžinanti kūną į tą padėtį. Jėgos, nukreiptos į pusiausvyros padėtį, atsiradimas yra būtinoji, tačiau ne vienintelė laisvojo svyravimo sąlyga.

Laisvąjį svyravimą lemia sistemos trinties jėgos. Kad sistema galėtų svyruoti, trinties jėgos turi būti mažos. Pavyzdžiui, jei prie siūlo pritvirtintą rutuliuką panardinsime į klampų skystį (8.1.4 pav.), tai, veikiamas jėgų atstojamosios $\vec{F}$, rutuliukas iš taško A grįš į pusiausvyros padėtį. Dėl trinties jėgų darbo jo greitis šioje padėtyje bus lygus nuliui ir svyravimas užsibaigs. Didelė trinties jėga sustabdytų ir prie spyruoklės pritvirtinto kūno svyravimą. Vadinasi, kita laisvojo svyravimo sąlyga yra maža trintis sistemoje.

8.1.4 pav.



Mechaninį svyravimą apibūdinantys dydžiai

Tiesiaeiį kūno judėjimą apibūdina pagreitis, greitis ir poslinkis. Kūnui svyruojant, šie dydžiai nuolat kinta. Mokydamiesi mechanikos pradmenų, sužinojote, kad mechaninį svyravimą apibūdina kiti fizikiniai dydžiai. Prisiminkime juos.

- **Svyravimo amplitudė** x_m vadinamas didžiausias atstumas, kuriuo svyruojantis kūnas nutolsta nuo pusiausvyros padėties (8.1.2 pav., b ir d ; 8.1.3 pav.). Pagrindinis svyravimo amplitudės matavimo vienetas yra *mėtras*: $[x_m] = 1 \text{ m}$.

- **Savasis svyravimo dažnis** ν – tai svyravimų skaičius per vieną sekundę. Jis matuojamas *hėrciais* (Hz).

Savasis svyravimo dažnis lygus 1 Hz, jei per 1 s kūnas susvyruoja vieną kartą:

$$[\nu] = 1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}.$$

Praktikoje vartojami ir kartotiniai dažnio matavimo vienetai – kilohèrcas (kHz), megahèrcas (MHz):

$$1 \text{ kHz} = 1000 \text{ Hz} = 10^3 \text{ Hz},$$

$$1 \text{ MHz} = 1\,000\,000 \text{ Hz} = 10^6 \text{ Hz}.$$

• **Svyravimo periodu** T vadinamas laiko tarpas, per kurį kūnas susvyruoja vieną kartą. Pavyzdžiui, prie spyruoklės pritvirtinto vežimėlio (8.1.2 pav.) svyravimo periodas yra laiko tarpas, per kurį vežimėlis iš taško B pasislenka į tašką C ir grįžta atgal į tašką B . Svyravimo periodas matuojamas *sekundėmis*:

$$[T] = 1 \text{ s}.$$

Kai svyravimo periodas lygus 10 s, tai dažnis yra $\frac{1}{10}$ Hz. Dažnis – atvirkščias periodui dydis:

$$\nu = \frac{1}{T}. \quad (8.1)$$

Klausimai ir užduotys ? ?

1. Ką vadiname mechaniniu svyravimu; laisvuju svyravimu; priverstiniu svyravimu? Pateikite pavyzdžių.
2. Kokiomis sąlygomis kūnas gali svyruoti?
3. Kas yra svyravimo periodas? Kaip jį galima apskaičiuoti?
4. Nustatykite prie spyruoklės pritvirtinto vežimėlio (8.1.2 pav.) judėjimo pobūdį, sudarydami tokią lentelę:

Vežimėlio judėjimas	Tamprumo jėgos didumas	Vežimėlio greitis	Vežimėlio pagreitis
Nuo taško B iki pusiausvyros padėties			
Nuo pusiausvyros padėties iki taško C			
Nuo taško C iki pusiausvyros padėties			
Nuo pusiausvyros padėties iki taško B			

5. Prie spyruoklės prikabinas vežimėlis per 8 s susvyruoja 32 kartus. Apskaičiuokite vežimėlio svyravimo periodą ir dažnį. (0,25 s; 4 Hz)

6. Važiuojant traukiniui, švaistiklio skriejliklio mechanizmo ratas per 6 min apsisuka 1440 kartų. Kokiu dažniu stūmoklis svyruoja garvežio cilindre? (4 Hz)

8.2. Svyravimo lygtis. Grafinis svyravimo vaizdavimas

Geometrinis svyravimo modelis. Harmoninis svyravimas

Pagrindinis mechanikos uždavinys – nustatyti kūno padėtį bet kuriuo laiko momentu. Kai kūnas svyruoja, tai padaryti nelengva, nes kūną veikianti jėga nuolat kinta (8.1.2 ir 8.1.3 pav.). Taigi kaip nustatyti svyruojančio kūno padėtį bet kuriuo laiko momentu? Pasinaudokime mechaninio svyravimo ir judėjimo apskritimu panašumais.


Mechaninis svyravimas, kaip ir judėjimas apskritimu, yra periodinis judesys. Kūnų judėjimą apskritimu ir svyravimą apibūdina tie patys fizikiniai dydžiai: amplitudė, periodas, dažnis. Dėl to šiuos judesius galima susieti.

Nustatydami svyruojančio kūno koordinatę bet kuriuo laiko momentu, pasinaudosime geometrinio svyravimo modeliu. 8.2.1 paveiksle, *a*, pavaizduotas prie sukamojo stalelio krašto pritvirtintas rutuliukas. Jo šešėlis projektuojamas vertikaliame ekrane. Sukantis staleliui, rutuliukas juda apskritimu, o jo šešėlis (rutuliuko projekcija) ekrane – pirmyn ir atgal, panašiai kaip ant siūlo pakabintas rutuliukas.

8.2.1 paveiksle, *b*, raidėmis B , B_1 , B_2 ir t. t. pažymėtos nedidelio rutuliuko, judančio tolygiai apskritimu,

Pagrindinės sąvokos

Harmòninis svyràvimas.



8.2.1 pav.



Tirkime ne paties rutuliuko, bet jo projekcijos vertikalioje plokštumoje KL judėjimą. Iš 8.2.1 paveikslų, b , matyti, kad apskritimu judančio rutuliuko projekcija taško O atžvilgiu svyruoja pirmyn (O_1, O_2) ir atgal (O_5, O_6). Projekcijos greitis kinta taip pat kaip rutuliuko greitis. Kai rutuliukas yra padėtyje B , jo greitis $\vec{v}$ lygiagretus su plokštuma KL , o jo modulis lygus v . Tada rutuliuko greičio projekcija lygi v . Tai didžiausia jos vertė. Kai rutuliukas yra padėtyse B_2 ir B_6 , greitis $\vec{v}$ statmenas plokštumai KL , todėl jo projekcija lygi nuliui. Taigi apskritimu judančio rutuliuko projekcija plokštumoje KL svyruoja apie vidurinę padėtį O . Nustatydami, kaip kinta apskritimu judančio kūno projekcijos koordinatė laikui bėgant, kartu sužinosime ir svyruojančio kūno koordinatės priklausomybę nuo laiko.

Bet kurioje padėtyje esančio rutuliuko projekcijos – šešėlio – nuokrypį nuo vidurinės padėties pažymėkime x :

$$x = OO_1 = B_1C.$$

Rutuliuko projekcijos svyravimo amplitudė x_m bus lygi didžiausiam jos nuokrypiui:

$$x_m = OO_2 = OO_6 = DB_2 = DB_6.$$

Iš trikampio DB_1C išplaukia, kad $B_1C = DB_1 \sin \varphi$. Pasirinkime koordinačių plokštumą xOt , kurios ašis Ox lygiagreti su plokštuma KL . Plokštumoje xOt taškais pažymėkime rutuliuko projekcijos padėtį skirtingais laiko momentais. Iš brėžinio matyti, kad rutuliuko projekcijos koordinatę x , o kartu ir svyruojančio kūno koordinatę galima išreikšti taip:

$$x = x_m \sin \varphi; \quad (8.2)$$

čia φ yra kampas, kuriuo rutuliukas pasisuka per laiką t , praėjusį nuo to momento, kai išėjo iš pradinės padėties. Išreikškime šį kampą rutuliuko kampiniu greičiu ω :

$$\varphi = \omega t = \frac{2\pi}{T} t. \quad (8.3)$$

Gautą išraišką įrašę į (8.2) formulę, gauname lygtį, pagal kurią galima nustatyti svyruojančio kūno padėtį bet kuriuo laiko momentu:

$$x = x_m \sin \varphi = x_m \sin(\omega t) = x_m \sin\left(\frac{2\pi}{T} t\right). \quad (8.4)$$


Taigi svyruojančio kūno koordinatė kinta pagal sinuso dėsnį. *Nuo laiko priklausantis fizikinio dydžio periodiškas kitimas pagal sinuso arba kosinuso dėsnį vadinamas harmòniniu svyràvimu.* Jis vaizduojamas sinuso arba kosinuso grafiku (sinusoide arba kosinusoide), kurį mokėtės braižyti per matematikos pamokas.


Grafinis svyravimo vaizdavimas

Šis metodas taikomas daugelyje praktinės veiklos sričių. Svyravimą vaizduoti grafiškai naudinga tada, kai reikia tirti atskiras greitai vykstančių procesų stadijas. Jis labai praverčia konstruojant mašinas, statybose, akustikoje, medicinoje. Antai medicinoje svyravimai grafiškai vaizduojami diagnozuojant širdies veiklą. Kardiograma (8.2.2 pav.) yra ne kas kita, kaip grafinis širdies pulsavimo (svyravimo) užrašas.

Svyravimą nesunku pavaizduoti grafiškai atliekant tokį bandymą. Piltuvėlis virvelėmis pritvirtinamas prie atramos, pripilamas smėlio ir paleidžiamas

8.2.2 pav.







8.2.3 pav.

svyruoti (8.2.3 pav.). Po piltuvėliu padedamas popieriaus lapas, o jame per vidurį nubrėžiama „nulinė“ tiesė OO_1 . Piltuvėliui svyruojant, iš jo byrantis smėlis žymi svyruoklės padėtį skirtingais laiko momentais. Kai popieriaus lapas nejuda, smėlis jame nuberia tiesų takelį, kuris yra statmenas tiesei OO_1 . Popieriaus lapą traukiant tolygiai į kairę, smėlio takelis kerta tiesę OO_1 vienodais laiko tarpais, lygiais pusei periodo. Šiuo atveju smėlinis svyruoklės judėjimo grafikas yra sinusoidė. Vadinasi, svyruoklės svyravimas yra harmoninis. Atstumas nuo bet kurio smėlio takelio taško iki tiesės OO_1 lygus svyruoklės nuokrypiui x tuo momentu. Didžiausias nuokrypis vaizduoja svyravimo amplitudę x_m .

Klausimai ir užduotys ??

1. Kaip sprendžiamas pagrindinis mechanikos uždavinys, kai kūnas laisvai svyruoja?
2. Kas bendra kūno judėjimui apskritimu ir mechaniniam svyravimui?

8.2.4 pav.



3. Koks svyravimas vadinamas harmoniniu?

4. Svyruojančio kūno judėjimo lygtis yra tokia: $x = 0,03 \cdot \cos(100\pi t)$; čia x matuojamas centimetrais, o t – sekundėmis. Remdamiesi lygtimi, atlikite šias užduotis:

- nubraižykite priklausomybės $x = x(t)$ grafiką;
- nustatykite kūno padėtį po 0,01 s; $(-0,03 \text{ cm})$
- apskaičiuokite kūno poslinkį po 0,1 s; po 0,2 s. $(0,03 \text{ cm}; 0)$

5. Svyravimo amplitudė 20 cm, o dažnis 0,25 Hz.

- Parašykite priklausomybės $x = x(t)$ lygtį.
- Nubraižykite priklausomybės $x = x(t)$ grafiką.

6. 8.2.4 paveiksle, a , pavaizduotas ant siūlo pakabinto rutuliuko svyravimas, o 8.2.4 paveiksle, b , nubraižytas šio svyravimo grafikas.

- Nustatykite svyravimo amplitudę.
- Raskite svyravimo periodą.
- Apskaičiuokite svyravimo dažnį.
- Nustatykite, kuriais laiko momentais svyruojančio kūno greitis buvo didžiausias; lygus nuliui.
- Nurodykite, kada rutuliukas judėjo į dešinę, kada – į kairę.

8.3. Svyravimo fazė. Harmoningai svyruojančio kūno greitis ir pagreitis

Svyravimo fazės samprata


Pradėdami nagrinėti svyravimo fazę, dar kartą grįžkime prie harmoninio svyravimo funkcijos (8.4). Iš matematikos žinome, kad, kintant funkcijos argumentui, funkcijos reikšmė taip pat kinta. Harmoninio svyravimo funkcijos argumentas yra dydis

$$\varphi = \frac{2\pi}{T}t. \quad (8.5)$$


Nuo jo priklauso svyruojančio kūno padėtis (koordinatė) ir judėjimo kryptis konkrečiu laiko momentu.
Fizikinis dydis, apibūdinantis svyruojančio kūno

Pagrindinės sąvokos

Svyravimo fazė,
harmoningai svyruojančio kūno greitis,
harmoningai svyruojančio kūno pagreitis.



8.3.1 pav.



8.3.2 pav.

padėtį bet kuriuo laiko momentu, vadinamas svyravimo fazė.

Harmoninio svyravimo funkcijos argumentą (8.5) galima užrašyti ir taip:

$$\varphi = 2\pi \frac{t}{T}. \quad (8.6)$$

Santykis $\frac{t}{T}$ rodo, kuri periodo dalis praėjo nuo svyravimo pradžios. Pavyzdžiui, kai iš dešinėsios kraštinės padėties paleista svyruoklė atsiduria taške O (8.3.1 pav.), nuo svyravimo pradžios gali būti praėjęs ketvirtis arba trys ketvirčiai periodo. Praėjus ketvirčiui periodo $\left(t = \frac{T}{4}\right)$, svyravimo fazė $\varphi = 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2}$ rad, o, praėjus pusei periodo, $\varphi = \pi$ rad. Vadina si, bet kurią laiko vertę, išmatuotą periodo dalimis, atitinka fazės vertė radianais.

Grafiku galime pavaizduoti svyruojančio kūno koordinatės priklausomybę ne tik nuo laiko, bet ir nuo fazės, tereikia horizontaliojoje ašyje vietoj laiko t verčių atidėti įvairias fazės φ vertes. Gauname kreivę, pavaizduotą 8.3.2 paveiksle.

Harmoningai svyruojančio kūno koordinatė kinta pagal sinuso arba kosinuso dėsnį. Kurį šių funkcijų reikia naudoti aprašant harmoninį svyravimą? Tai priklauso nuo to, kaip pradeda svyruoti kūnas. Jei svyravimas sužadinamas trumpalaikiu postūmiu, patogiau naudoti sinuso funkciją:

$$x = x_m \sin(\omega t). \quad (8.7)$$

Jei pradinio laiko momentu kūnas būna labiausiai nutolęs nuo pusiausvyros padėties, svyravimą geriau apibūdinti formule, kurioje yra kosinusas:

$$x = x_m \cos(\omega t). \quad (8.8)$$

Šiuo atveju harmoninį svyravimą būtų galima nuskaidyti ir sinuso funkcija:


$$x = x_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right). \quad (8.9)$$

Kai pradiniu laiko momentu ($t = 0$) kūnas būna toliausiai nuo pusiausvyros padėties (kraštinėje padėtyje), pradinė fazė $\varphi_0 = \frac{\pi}{2}$, o kai pradeda svyruoti iš pusiausvyros padėties, pradinė fazė lygi nuliui. Vartojant pradinės fazės sąvoką, (8.9) lygtį galima užrašyti taip:

$$x = x_m \sin(\omega t + \varphi_0). \quad (8.10)$$


Fazių skirtumas

Svyravimų, kuriuos apibūdina (8.7) ir (8.10) lygtys, skiriasi tik fazės. Jų skirtumas $\Delta\varphi$, arba kitaip – fazių poslinkis, lygus $\frac{\pi}{2}$. *Norint nustatyti dviejų svyravimų fazių skirtumą, reikia abu svyravimus išreikšti ta pačia trigonometrine funkcija (sinusu arba kosinusu).* 8.3.3 paveiksle pavaizduoti du harmoniniai svyravimai, kurių fazių skirtumas yra $\frac{\pi}{2}$.



8.3.3 pav.

Svyravimai, kurių fazių skirtumas lygus nuliui, vadinami *sinchroniniais*. Jų fazės yra vienodos (8.3.4 pav., a). Sinchroniškai plaukiančių sportininkų visi judesiai yra suderinti, vyksta tuo pat metu (8.3.5 pav.), vienodomis fazėmis. Svyravimai, kurių skirtumas lygus pusei periodo, t. y. $\Delta\varphi = \frac{1}{2}T = \pi$, yra priešingų fazių (8.3.4 pav., b).



8.3.4 pav.



8.3.5 pav.

Harmoningai svyruojančio kūno greitis

Harmoningai svyruojančio kūno greitis, kaip ir koordinatė, kinta harmoningai, tačiau to kūno *greičio fazė yra pasislinkusi koordinatės fazės atžvilgiu per $\frac{\pi}{2}$* (plg. 8.3.6 pav., a ir b). Tuo nesunku įsitikinti.

Sakykime, kad svyruojančio kūno koordinatė x laikui bėgant išreiškiama (8.8) lygtimi. Tada kūno greičio projekcija¹ lygi


$$v_x = \omega x_m \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right). \quad (8.11)$$

Tuo momentu, kai koordinatės modulis didžiausias, kūno greitis lygus nuliui, o kai koordinatė lygi nuliui, kūnas įgyja didžiausią greitį (8.1.2 pav.). Didžiausia greičio modulio vertė yra svyravimo greičio amplitudė v_m . Su poslinkio amplitude ji susijusi taip:

$$v_m = \omega x_m. \quad (8.12)$$

(8.11) formulėje svyravimo greičio amplitudė rašoma prieš kosinuso funkciją.

8.3.6 pav.



¹ Matematinio požiūriu svyruojančio kūno greičio projekcija yra koordinatės x ($x = x_m \cos(\omega t)$) išvestinė laiko atžvilgiu, todėl $v_x = x' = -\omega x_m \sin(\omega t) = \omega x_m \cdot \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$.

Harmoningai svyruojančio kūno pagreitis

Harmoningai svyruojančio kūno pagreitis taip pat kinta harmoningai. *Pagreičio fazės poslinkis koordinatės fazės atžvilgiu lygus π^1* (plg. 8.3.6 pav., a ir c). Vadinasi, tuo pačiu momentu pagreičio ir koordinatės moduliai būna didžiausi, o ženklai – priešingi. Kitaip tariant, svyravimai yra priešingų fazių:

$$a_x = \omega^2 x_m \cos(\omega t + \pi). \quad (8.13)$$

Didžiausia pagreičio vertė yra svyravimo pagreičio amplitudė a_m . (8.13) formulėje ji rašoma prieš kosinuso funkciją:

$$a_m = \omega^2 x_m. \quad (8.14)$$

Klausimai ir užduotys ??

1. Ką vadiname svyravimo faze? Kokiais vienetais ji matuojama?

2. Ar gali rutuliukai svyruoti skirtingomis amplitudėmis, tačiau vienodomis fazėmis? Atsakymą pagrįskite iliustruodami piešiniu.

3. Kaip susijęs harmoningai svyruojančio kūno greičio kitimas su koordinatės kitimu?

4. Kaip susijęs harmoningai svyruojančio kūno pagreičio kitimas su koordinatės kitimu?

5. Prie spyruoklės prikabinto kūno svyravimo amplitudė 0,2 m, periodas 0,1 s, o pradinė fazė lygi nuliui. Pradiniu momentu kūnas buvo viršutinėje padėtyje.

- Parašykite kūno svyravimą apibūdinančią lygtį.
- Nubraižykite kūno koordinatės, greičio ir pagreičio priklausomybės nuo laiko grafikus.
- Kokia lygtis nusakytų kūno svyravimą, jei pradiniu momentu kūnas būtų pusiausvyros padėtyje?

6. Ant ilgo siūlo pakabinto pasvaro koordinatė kinta pagal dėsnį, išreikšiamą formule $x = 0,4 \cos\left(2\pi t - \frac{\pi}{2}\right)$.

- Apskaičiuokite pasvaro svyravimo dažnį ω .
- Nubraižykite pasvaro koordinatės, greičio ir pagreičio priklausomybės nuo laiko grafikus.

¹ Matematinio požiūriu svyruojančio kūno pagreičio projekcija yra greičio projekcijos išvestinė laiko atžvilgiu:

$$a_x = v'_x = -\omega^2 x_m \cos(\omega t) = \omega^2 x_m \cdot \cos(\omega t + \pi).$$

8.4. Laisvojo svyravimo energija. Svyravimo dėsniai


Pagrindinės sąvokos

Slopinamasis svyravimas, matematinės svyruoklės svyravimo periodas, prie spyruoklės pritvirtinto rutuliuko svyravimo periodas.

Laisvojo svyravimo energija

VIII klasėje sužinojote, kam lygi ir kaip kinta ant siūlo pakabinto rutuliuko (matematinės svyruoklės modelio) laisvojo svyravimo energija (8.4.1 pav.). Nukreipiant svyruoklę iš pusiausvyros padėties į 1 padėtį, atliekamas darbas. Svyruoklė dėl to įgyja potencinės energijos $E_p = mgh_m$, o rutuliuko pakilimo aukštis Žemės paviršiaus (nulinio lygio) atžvilgiu yra didžiausias. Kai rutuliukas juda pusiausvyros padėties link, jo pakilimo aukštis Žemės paviršiaus atžvilgiu mažėja, o greitis ir kinetinė energija didėja. Pusiausvyros padėtyje (0 padėtis) rutuliuko kinetinė energija yra didžiausia ($E_k = \frac{mv_m^2}{2}$), o potencinė – mažiausia ($E_p = 0$). Kai rutuliukas tolsta nuo pusiausvyros padėties, jo greitis mažėja, o pakilimo aukštis didėja. Rutuliuko kinetinė energija virsta potencine. Kraštinėje padėtyje (2 padėtyje) rutuliuko potencinė energija yra didžiausia ($E_p = mgh_m$), o kinetinė lygi nuliui ($E_k = 0$). Svyruoklei svyruojant, rutuliuko kinetinės ir potencinės energijos virsmai ($E_k \rightleftharpoons E_p$) periodiškai kartojasi.

8.4.1 pav.




Rutuliuko pilnutinė mechaninė energija lygi jo potencinės ir kinetinės energijos sumai:


$$E = E_k + E_p = \frac{mv^2}{2} + mgh = mgh_m. \quad (8.15)$$

Dabar aptarkime spyruoklinės sistemos – prie spyruoklės pritvirtinto vežimėlio pilnutinę mechaninę energiją ir jos virsmus (8.4.2 pav.). Pradiniu laiko momentu vežimėlis yra patrauktas iš pusiausvyros padėties atstumu x_m (1 padėtis), taigi sistemos potencinė energija $E_p = \frac{kx_m^2}{2}$. Paleiskime vežimėlį. Jis ims riedėti pusiausvyros padėties link. Vežimėlio potencinė energija mažės, kinetinė didės. Kai vežimėlis eis per pusiausvyros padėtį (0 padėtį), jo kinetinė energija bus didžiausia $\left(E_k = \frac{mv_m^2}{2}\right)$, o potencinė lygi nuliui ($E_p = 0$). Kitoje kraštinėje padėtyje (2 padėtyje) vežimėlio potencinė energija bus didžiausia, o kinetinė lygi nuliui. Taigi svyruojančio vežimėlio potencinė energija virsta kinetine ir atvirkščiai. Jei sistema bus uždara (vežimėlio neveiks pasipriešinimo jėgos), tai pilnutinė mechaninė energija išliks pastovi:

$$E = \frac{mv^2}{2} + \frac{kx^2}{2} = \frac{kx_m^2}{2}. \quad (8.16)$$



8.4.2 pav.




8.4.3 pav.



8.4.4 pav.

8.4.5 pav.



Sistemos pilnutinę mechaninę energiją ir kinetinės bei potencinės energijos kitimą galima pavaizduoti grafiškai (8.4.3 pav.).

Slopinamasis svyravimas

Mechaninis svyravimas paprastai susijęs su energijos nuostoliais. Judantis kūnas sąveikauja su kitais kūnais, todėl dalis jo mechaninės energijos virsta vidine atomų ir molekulių šiluminio judėjimo energija. Svyravimo amplitudė laipsniškai mažėja, ir po tam tikro laiko tarpo svyruojantis kūnas sustoja. Pavyzdžiui, ant siūlo pakabintas rutuliukas, piltuvėlis su smėliu (8.2.3 pav.) laikui bėgant svyruoja vis silpniau. Galiausiai svyravimas visiškai nuslopsta. Taip nutinka dėl to, kad dalis svyruojančio kūno mechaninės energijos naudojama oro pasipriešinimui nugalėti. Dėl trinties kūno ir oro vidinė energija didėja, o mechaninė energija mažėja. Svyravimas, kurį slopina pasipriešinimo jėgos, vadinamas *slopinamuoju*. Slopinamojo svyravimo amplitudė ilgainiui mažėja.

Slopinamasis svyravimas turi praktinę reikšmę. Motocikluose ir automobiliuose įrengiami amortizatoriai, t. y. specialūs prietaisai kėbulo svyravimui slopinti (8.4.4 pav.). Jie sudaryti iš stūmoklių, kurie klampiam skystyje (dažniausiai alyvoje) juda žemyn ir aukštyn (8.4.5 pav., *a* ir *b*). Jei amortizatorių nebūtų, spyruoklės automobilio kėbulą sūpuotų ilgiau. Amortizatorių slopinimo efektyvumas priklauso nuo spyruoklės ir amortizatoriaus medžiagos bei matmenų. Ilgai naudojant automobilį ar motociklą, amortizatoriai susidėvi ir juos tenka keisti.

Svyravimo dėsniai

Išsiaiškinkime, nuo ko priklauso skirtingų sistemų – matematinės ir spyruoklinės svyruoklės – svyravimo periodas.

Spyruoklinės svyruoklės (prie spyruoklės pritvirtinto vežimėlio) svyravimo periodo formulę išvesime remdamiesi pilnutinės mechaninės energijos tvermės dėsniu. Kai vežimėlis eina per pusiausvyros padėtį (8.4.2 pav.), jo kinetinė energija yra didžiausia ir lygi didžiausiai potencinei energijai svyravimo pradžioje:

$$\frac{mv_m^2}{2} = \frac{kx_m^2}{2}. \quad (8.17)$$

Remdamiesi (8.17) formule ir atsižvelgdami į judėjimo apskritimu greitį

$$v_m = \frac{2\pi x_m}{T}, \quad (8.18)$$

gauname spyruoklinės svyruoklės svyravimo periodo išraišką¹:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}. \quad (8.19)$$

Matome, kad spyruoklinės svyruoklės svyravimo periodas priklauso nuo svyruojančio kūno masės. Kuo ji didesnė, tuo didesnis svyravimo periodas, t. y. tuo lėčiau juda kūnas. Antra vertus, svyruoklės svyravimo periodas priklauso nuo spyruoklės standumo: kuo standesnė spyruoklė (didesnis jos standumo koeficientas), tuo mažesnis svyravimo periodas. Taigi *spyruoklinės svyruoklės svyravimo periodas yra tiesiogiai proporcingas kvadratinei šakniai iš svyruoklės masės ir atvirkščiai proporcingas kvadratinei šakniai iš spyruoklės standumo koeficiento.*

Tirdamas matematinės svyruoklės svyravimo dėsnius, olandų mokslininkas Kristianas Heigenzas (*Christian Huygens*, 1629–1695) nustatė, kad *jos svyravimo periodas yra tiesiogiai proporcingas kvadratinei šakniai iš svyruoklės ilgio ir atvirkščiai proporcingas kvadratinei šakniai iš laisvojo kritimo pagreičio:*

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}. \quad (8.20)$$

Heigenso išvadas nesudėtinga patvirtinti bandymais. Prie stovo ilgaus siūlais pririškime du tokio pat dydžio rutuliukus, padarytus iš skirtingų medžiagų, pavyzdžiui, plieno ir švino, taip, kad gautos svyruoklės būtų vienodo ilgio. Patraukime abu rutuliukus į šoną. Svyruoklės svyruos sinchroniškai, t. y. tokiu pat periodu, nors jų masė yra skirtinga. Keisdami rutuliukų masę, įsitikintume, kad svyravimo periodas nuo jos nepriklauso. Dabar vienodos masės rutuliukus pririškime prie stovo skirtingo ilgio siūlais ir vėl paleiskime svyruoti. Matysime: kuo ilgesnis siūlas, tuo didesniu periodu svyruoja rutuliukas. Žinant matematinės svyruoklės svyravimo periodą, pagal (8.20) formulę galima apskaičiuoti laisvojo kritimo pagreitį. Tuo pagrįstas svyruoklės taikymas prietaisuose, kurie naudojami geologiniams tyrinėjimams. Pakitusi kurioje nors




Kristianas Heigenzas

¹ Pamėginkite šią formulę išvesti patys.

Žemės vietoje laisvojo kritimo pagreičio vertė rodo, kad ten yra iškasenų. Vietovėse, kur slūgso tankios uolienos, pavyzdžiui, metalų rūdos, g vertė yra didesnė už vidutinę. Priešingai, jei po Žemės pluta yra didelių druskos kupolų (dažnai susijusių su naftos bei dujų telkiniais), be to, jie slūgso negiliai, tai laisvojo kritimo pagreičio vertė tose vietose yra mažesnė už vidutinę.

Remiantis Heigenso išvesta matematinės svyruoklės periodo formule, nustatyta, kad Žemės rutulys ties ašigaliais yra šiek tiek suplotas: laisvojo kritimo pagreičio vertės ašigaliuose ir pusiaujuje skiriasi. Jeigu Žemę įdėtume į menamų plokštumų (3) kiaurymes (8.4.6 pav.), kurių skersmuo būtų lygus pusiaujiniam Žemės skersmeniui, tai ties ašigaliais tilptų du pleištai (1 ir 2). Tikroji Žemės forma vadinama geoidu.

Laisvojo kritimo pagreitis priklauso nuo atstumo iki Žemės paviršiaus. Tolstant nuo Žemės, jis mažėja. Dėl to matematinės svyruoklės (svyruoklinio laikrodžio) svyravimo periodas didėja. Pakeltas į 330 m aukštį, pavyzdžiui, į Berlyno televizijos bokštą (361,5 m), Eifėlio bokštą (305 m) Parįžiuje ar Vilniaus televizijos bokštą (326 m), svyruoklinis laikrodis pradėtų vėluoti maždaug 4 s.



8.4.6 pav.

Klausimai ir užduotys ??

1. Pateikite slopinamojo svyravimo pavyzdžių.
2. Naudodamiesi 8.4.2 paveikslu, atsakykite į klausimus:
 - a) kuriuose trajektorijos taškuose svyruojantis vežimėlis turi tik potencinės energijos;
 - b) kuriuose trajektorijos taškuose svyruojantis vežimėlis turi tik kinetinės energijos;
 - c) kiek kartų per vieną svyruoklės svyravimo periodą potencinė energija virsta kinetine ir atvirkščiai;
 - d) kuriais momentais kinetinė svyruojančio vežimėlio energija lygi potencinei jo energijai;
 - e) kam lygi svyruojančio vežimėlio pilnutinė mechaninė energija?
3. Kaip pakis ant siūlo pakabinto rutuliuko (matematinės svyruoklės) svyravimo dažnis, kai:
 - a) rutuliuko masę padidinsime 2 kartus;
 - b) siūlą pailginsime 3 kartus?
4. Kaip pakis prie spyruoklės prikabinto vežimėlio (spyruoklinės svyruoklės) svyravimo periodas ir dažnis, kai vežimėlio masę padidinsime dvigubai?
5. Išveskite matematinės svyruoklės svyravimo dažnio formulę.

Mokomės spręsti uždavinius

1. Tarkime, kad 8.4.2 paveiksle pavaizduotos sistemos parametrai yra tokie: vežimėlio masė 0,5 kg, spyruoklės standumo koeficientas 50 N/m, svyravimo amplitudė 0,02 m. Apskaičiuokime:

- pilnutinę mechaninę vežimėlio energiją;
- didžiausią vežimėlio greitį.

$E - ?$	$m = 0,5 \text{ kg}$
$v_m - ?$	$k = 50 \text{ N/m}$
	$x_m = 0,02 \text{ m}$

Sprendimas

a) Pilnutinė mechaninė vežimėlio energija lygi potencinei jo energijai pradiniu momentu (1 padėtis):

$$E = E_p = \frac{kx_m^2}{2}.$$

Įrašę dydžių vertes, gauname:

$$E = \frac{50 \text{ N/m} \cdot (0,02 \text{ m})^2}{2} = 0,01 \text{ J}.$$

b) Didžiausią greitį vežimėlis įgyja eidamas per pusiausvyros padėtį. Tada kinetinė jo energija yra didžiausia ir lygi pilnutinei energijai:

$$E = E_k = \frac{mv_m^2}{2}.$$

Iš čia $v_m = \sqrt{\frac{2E}{m}}$. Įrašome dydžių vertes ir apskaičiuojame:

$$v_m = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,01 \text{ J}}{0,5 \text{ kg}}} = 0,2 \text{ m/s}.$$

Atsakymas: a) 0,01 J; b) 0,2 m/s.

2. Kiek kartų per 3 min susvyruos matematinė svyruoklė, kurios ilgis 3 m?

$n - ?$	$t = 3 \text{ min} = 180 \text{ s}$
	$l = 3 \text{ m}$
	$g = 9,8 \text{ m/s}^2$

Sprendimas

Matematinės svyruoklės svyravimo periodą apskaičiuojame pagal formulę

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}.$$

Svyravimų skaičių per nurodytą laikotarpį randame taip:

$$n = \frac{t}{T} = \frac{t}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{l}}.$$

Irašę dydžių vertes, gauname:


$$n = \frac{180 \text{ s}}{2 \cdot 3,14} \sqrt{\frac{9,8 \text{ m/s}^2}{3 \text{ m}}} \approx 52.$$

Atsakymas: 52 kartus.

Užduotys savarankiškam darbui

1. Per 1 min svyruoklė susvyruoja 48 kartus. Apskaičiuokite jos svyravimo periodą ir dažnį. (1,25 s; 0,8 Hz)
2. Žemės paviršiuje svyruoklės svyravimo dažnis lygus 0,5 Hz. Koks jis bus Marso paviršiuje, kur laisvojo kritimo pagreitis lygus $3,71 \text{ m/s}^2$? ($\approx 0,3 \text{ Hz}$)
3. Prie spyruoklės prikabinas rutulys, kurio masė 400 g. Kokiu atstumu nuo pusiausvyros padėties reikia patraukti rutulį, kad, eidamas per pusiausvyros padėtį, jis įgytų 1 m/s greitį? Spyruoklės standumo koeficientas lygus 10 N/m . (20 cm)
4. Kokiu atstumu (skaičiuojant amplitudės dalimis) nuo pusiausvyros padėties potencinė kūno energija lygi kinetinei energijai? ($0,71x_m$)
5. Prie spyruoklės prikabinas rutuliukas buvo 2 cm patrauktas nuo pusiausvyros padėties ir paleistas. Rutuliukas svyravo 5 Hz dažniu. Kokį kelią jis nuėjo per 1 s? Tarkite, kad svyravimas buvo neslopinamasis. (0,4 m)
6. Sferiniu paviršiumi be trinties svyruoja kubelis (8.4.7 pav.). Paviršiaus kreivumo spindulys lygus R . Koks yra kubelio svyravimo periodas?
7. Per 2 s matematinė svyruoklė susvyruoja vieną kartą. Atsižvelgdami į tai, atsakykite į klausimus:
 - a) kokio ilgio yra ši svyruoklė; ($\approx 1 \text{ m}$)
 - b) kiek kartų ir kaip reikia pakeisti jos ilgį, kad svyravimo dažnis padidėtų dvigubai? (4 kartus)
8. Prie spyruoklės prikabinto kūno svyravimo periodas lygus T . Kūno masę padidinus 60 g, svyravimo periodas padvigubėja. Kokia yra pradinė kūno masė? (0,02 kg)
9. Dviejų spyruoklių ilgis skiriasi 0,22 m. Tame pačiame fizikos kabinete per tą patį laiką viena jų susvyruoja 30 kartų, o kita – 36 kartus. Apskaičiuokite kiekvienos spyruoklės ilgį. (0,5 m; 0,72 m)
10. Prie spyruoklės pritvirtintas 0,1 kg masės kūnas patraukiamas 4 cm nuo pusiausvyros padėties. Spyruoklės standumo koeficientas lygus 10 N/m . Parašykite šios svyruoklės svyravimo lygtį $x = x(t)$.

8.4.7 pav.



8.5. Mechaninis rezonansas

Neslopinamasis svyravimas

Nagrinėjome dviejų sistemų – matematinės ir spyruoklinės svyruoklės – laisvąjį svyravimą. Suprantama, kad svyruoklė galėtų taip svyruoti, reikia pradiniu momentu suteikti jai energijos – patraukti rutuliuką iš pusiausvyros padėties (8.5.1 pav.). Kadangi rutuliuką veikia trinties jėga, tai jo mechaninė energija, o kartu ir svyravimo amplitudė mažėja.

Prarastą sistemos energiją galima grąžinti arba net padidinti. Tereikia veikti sistemą periodine išorine jėga. Svyravimas, kurį palaiko periodinė išorinė jėga, kaip žinome, vadinamas priverstiniu. Atlikdama darbą, išorinė jėga papildys sistemos energiją ir neleis trinties jėgoms nuslopinti svyravimo. Toks priverstinis svyravimas vadinamas *neslopinamuoju*. Pavyzdžiui, jei prie spyruoklės pritvirtintą rutulį (8.5.1 pav.) pradėsime periodiškai stumdyti aukštyn ir žemyn, rutulys svyruos nesustodamas. Šiuo atveju jo svyravimas bus neslopinamasis.

Kaip žinome, laisvojo svyravimo periodas, taigi ir dažnis, priklauso nuo sistemos savybių. Pavyzdžiui, matematinės svyruoklės svyravimo dažnis pareina nuo svyruoklės ilgio ir laisvojo kritimo pagreičio. Laisvojo svyravimo dažnis, priklausantis nuo sistemos parametrų, vadinamas *savuoju svyravimo dažniu* ir paprastai žymimas raide ν_0 :

$$\nu_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}}. \quad (8.21)$$


Spyruoklinės svyruoklės savasis svyravimo dažnis priklauso nuo spyruoklės standumo ir pritvirtinto pasvaro masės:

$$\nu_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}}. \quad (8.22)$$

Pagrindinės sąvokos

Neslopinamasis svyravimas,
savasis svyravimo dažnis,
mechaninis rezonansas.

8.5.1 pav.




Priverstinio svyravimo, kitaip negu laisvojo, dažnis nepriklauso nuo sistemos savybių. Jį lemia tik veikiančios išorinės jėgos kitimo dažnis. Pavyzdžiui, automobilio vairuotojui stipriau spaudžiant greičio pedalą, padidėja variklio stūmoklio svyravimo dažnis, siuvėjai spustelint elektrinės siuvamosios mašinos pedalą – adatos svyravimo dažnis.

Mechaninis rezonansas

Sistemos savasis svyravimo dažnis gali sutapti su išorinės jėgos kitimo dažniu. Šis sutapimas yra labai svarbus. Tuo įsitikinsime atlikdami bandymą.

Ant stipriai įtemptos virvės pakabinkime dvi svyruokles: A ir B (8.5.2 pav.). Svyruoklės B ilgis tebūna pastovus, o svyruoklės A ilgį keiskime traukdami laisvąjį jos siūlo galą. Pradiniu momentu svyruoklę A padarykime ilgesnę už svyruoklę B ir paleiskime svyruoti. Svyruoklę B taip pat ims siūbuoti. Keisdami svyruoklės A ilgį, stebėkime svyruoklę B . Matysime, kad jos amplitudė kinta. Kai svyruoklių A ir B ilgis pasidaro vienodas, svyruoklės B amplitudė padidėja. Šį reiškinį galima paaiškinti taip: keisdami svyruoklės A ilgį, kartu keičiame svyruoklę B veikiančios ir verčiančios svyruoti jėgos kitimo dažnį. Svyruoklės B svyravimo priežastis yra periodinis įtemptos virvės svyravimas svyruoklės A svyravimo dažniu. Kuo artimesnis jėgos, verčiančios svyruoklę B svyruoti, dažnis savajam svyruoklės B svyravimo dažniui, tuo daugiau jėgos impulsų padeda didėti svyruoklės B amplitudei. Priverstinio svyruoklės B svyravimo amplitudė įgyja didžiausią vertę, kai savasis jo dažnis sutampa su išorinės jėgos (svyruoklės A) kitimo dažniu.

8.5.2 pav.



Mažinant svyruoklės A ilgį ir didinant jos svyravimo dažnį, svyruoklės B svyravimo amplitudė ims mažėti. Kai išorinės jėgos kitimo dažnis labai padidės, ši amplitudė pasidarys artima nuliui.



Reiškinys, kurio metu išorinės jėgos kitimo dažnis sutampa su kūno savuoju svyravimo dažniu ir dėl to kūno priverstinio svyravimo amplitudė labai padidėja, vadinamas mechāniniu rezonānsu (lot. *resonans* – atliepiantis, aidintis).

Rezonanso reiškinį galima paaiškinti remiantis energijos tvermės dėsniu. Vykstant rezonansui, priverstinio svyravimo energija yra didžiausia, nes išorinė jėga geriausiai perduoda ją sistemai. Kai išorinė jėga veikia į taktą su laisvuju svyravimu, per visą periodą jos kryptis sutampa su svyruojančio kūno greičio kryptimi, todėl ši jėga atlieka tik teigiamą darbą. Svyravimui nusistovėjus, teigiamas išorinės jėgos darbas susilygina su neigiamu trinties darbu.

Priverstinio svyravimo amplitudės priklausomybė nuo išorinės periodinės jėgos kitimo dažnio pavaizduokime grafiškai (8.5.3 pav.). Koordinatinių ašyse Ox atidėkime priverstinio svyravimo dažnį, ašyje Oy – jį atitinkančią svyravimo amplitudę. Kai priverstinio svyravimo dažnis ν sutampa su sistemos savuoju svyravimo dažniu ν_0 , amplitudė įgyja didžiausią vertę (ją atitinka grafiko taškas K). Kreivė, vaizduojanti svyravimo amplitudės priklausomybę nuo išorinės jėgos kitimo dažnio, vadinama **rezonānsu kreivė**. Iš jos matyti: kai priverstinės jėgos kitimo dažnis ν yra mažesnis arba didesnis už savąjį sistemos svyravimo dažnį ν_0 , amplitudė sumažėja.

Priverstinio svyravimo amplitudė, esant rezonansui, priklauso nuo aplinkos slopinimo (trinties)

8.5.3 pav.



8.5.4 pav.

(8.5.4 pav.). Kai jis silpnas, amplitudė yra didelė (1 rezonanso kreivė), o rezonanso kreivės viršūnė – smaili (rezonansas „aštrus“), kai stiprus, amplitudė yra maža (3 rezonanso kreivė), o kreivės viršūnė – buka (rezonansas „bukas“).

Rezonanso reikšmė buityje ir technikoje



8.5.5 pav.

Mechaninio rezonanso reiškinys sudaro galimybę palyginti maža išorine jėga smarkiai padidinti kūno svyravimo amplitudę. Todėl jis taikomas įrenginiuose, kurie naudojami kalnakasyboje, tiesiant kelius ir pan.

Rezonansas reiškiasi ir buityje. Su juo susidūrėte dar vaikystėje, supdamiesi sūpuoklėmis. Norėdami jas stipriau išsiūbuoti, bandėte tai daryti patys arba prašėte draugų. Pastumdami sūpuokles, draugai veikė jas periodine išorine jėga. Jei tokia jėga paveikia sūpuokles po pusės jų svyravimo periodo, tai sūpuoklių svyravimo amplitudė ne didėja, o mažėja, tai gi jos stabdomos. Tačiau jei išorinė jėga (pavyzdžiui, šalia sūpuoklių stovinti mama) veikia sūpuokles tokiu pat dažniu, koku jos siūbuoja pačios, tai sūpuoklės išilinguoja gana smarkiai (8.5.5 pav.).

Kiekvienas tamprus kūnas, pavyzdžiui, pastatas, tiltas, laivo ar lėktuvo korpusas, mašinos velenas, yra sistema, turinti savąjį svyravimo dažnį. Dėl variklio dalių judėjimo arba nepakankamai tikslaus besisukančių jo detalių centravimo atsiranda periodinės jėgos. Jeigu jų kitimo dažnis sutampa su sistemos laisvojo svyravimo dažniu, įvyksta rezonansas.

Rezonansas gali sukelti nepageidaujamų, o kartais ir tragiškų padarinių. Dėl jo subyrėdavo pirmieji reaktyviniai lėktuvai, pasiekę greitį, artimą garso greičiui (1200 km/h). Taip atsitikdavo dėl to, kad lėktuvų sparnų svyravimo dažnis sutapdavo su oro sūkurių dažniu. Vėliau buvo suprasta, kaip išvengti šio nepageidaujamo reiškinio. Į reaktyvinio lėktuvo sparnus būdavo įdedamas papildomas krovins, kuris pakeisdavo savąjį lėktuvo sparnų svyravimo dažnį.

Panašiai galima išvengti nepageidaujamo rezonanso reiškinio pastatuose, stovinčiuose šalia gatvių, kur eismas labai intensyvus. Pravažiuojant sunkiasvoriams automobiliams, pradeda svyruoti gruntas. Jei savasis langų stiklų svyravimo dažnis sutampa su grunto svyravimo dažniu, stiklai ima stipriai virpėti. Norint

to išvengti, prie jų centre galima priklijuoti plastilino gabalėlį. Jis padidins sistemos masę ir kartu pakeis savąjį jos svyravimo dažnį (8.22).

Per žemės drebėjimą paprastai sugriūva vienodo aukščio namai, nes savąjį jų svyravimo dažnį lemia aukštis. Kai savasis pastato svyravimo dažnis sutampa su žemės grunto svyravimo dažniu, pastatas ima svyruoti smarkiau ir sugriūva.

Rezonanso reiškinys sukėlė katastrofą Tauridės rūmuose Peterburge (1907 m.). Valstybės dūmos posėdžių salėje nuo lubų nukrito visas tinkas. Priežastis – nedidelis variklis, įtaisytas po lubomis ir skirtas ventiliacijai. Dėl rezonanso sugriuvo (1940 m.) Takdmos sąsiaurio tiltas (8.5.6 pav.), vadintas Šuoliuojančiu Gerčiu, nes vėjyje smarkiai svyruodavo. Tiltą sugriovė vėjas, pūtes 68 km/h (18,9 m/s) greičiu. Būtų galima pateikti daugybę pavyzdžių, kai dėl rezonanso lūždavo varomieji laivų sraigčiai, alkūniniai mašinų velenai, tiltai.

Aptarėme mechaninį rezonansą. Tačiau rezonansas dar gali būti kitos rūšies – elektrinis. Apie jį sužinosite nagrinėdami radijo ir televizijos ryšio principus. Rezonansas reiškiasi ir kitose fizikos srityse: akustikoje, atomo fizikoje.



8.5.6 pav.

Klausimai ir užduotys ??

1. Kokias žinote mechaninio svyravimo rūšis?
2. Kokiems svyravimams vykstant gali reikštis mechaninis rezonansas?
3. Pateikite mechaninio rezonanso pavyzdžių.
4. Kada sistemos rezonansinės savybės būna ryškiausios?
5. Pateikite siūlymų, kaip būtų galima panaudoti mechaninio rezonanso energijos išteklius.
6. Vasarą Lina svečiavosi pas močiutę. Vakare iš gamyklos mergaitė nešė puskitabį ką tik pamelžto šviežio karvės pieno. Ji pastebėjo, kad einant pienas kibire pradėjo stipriai taškytis. Mergaitė pakeitė ėjimo spartą, ir pienas nustojo teliūskuotis. Kodėl taip atsitiko? Paaiškinkite šį reiškinį.
7. Prie traukinio vagono lubų ant 0,75 m ilgio siūlo pakabintas mažas rutuliukas. Važiuojant traukiniui, dėl vagono stuksenimo į bėgių sandūras rutuliukas pradėjo svyruoti. Koku greičiu turi važiuoti traukinys, kad rutuliuko svyravimo amplitudė būtų didžiausia? Bėgio dalies tarp sandūrų ilgis 12,5 m. (7,2 m/s)
8. Parenkite projektą „Nepageidaujamas mechaninis rezonansas. Priemonės ir būdai jam išvengti“.

8.6. Mechaninės bangos

Pagrindinės sąvokos


Mechaninės bangos,
bangos frūntas,
bangos spindulys,
skersinės bangos,
išilginės bangos,
bangos ilgis,
bangos sklidimo
greitis.

Mechaninių bangų sklidimas

Bangavimo reiškinių gausu mūsų planetoje: banguoja ežerų, upių, jūrų ir vandenynų paviršius. Per geografijos pamokas kalbėjote apie pačias didžiausias Žemėje bangas – cunāmį, kurį sukelia uraganai, žemės drebėjimai vandenynų gelmėse. Didžiausios cunamio bangos kyla Ramiajame vandenyne. Jų aukštis siekia net 30–40 m. Mūsų krašte rudenį ir pavasarį Baltijos jūroje per audras taip pat šėlsta bangos. Su saviimi jos negailestingai pasiglemžia ir daug gražaus paplūdimio smėlio. Antra vertus, iš jūros gelmių bangos į krantą išmeta gintarų. Artimiausioje mums aplinkoje taip pat nesunku pamatyti bangavimo reiškinį. Mažas bangeles galima sukelti tvenkinio paviršiuje, mėtant į vandenį akmenukus arba judinant meškerę. Banguoja ne tik vandens paviršius. Pučiant vasaros vėjui, javų laukais taip pat ritasi bangos. Kas jos?


Milžiniškų cunamio bangų, Baltijos jūros bangų, mažų bangelių tvenkinio paviršiuje ir net bangų javų lauke susidarymas fizikiniu požiūriu aiškinamas vieno daly. Visų šių bangų šaltinis yra svyravimas. Svyruoja vandens dalelės tvenkinio paviršiuje, javų stiebai pučiant vėjui. **Bangà – tai svyravimo sklidimas erdvėje laiku bėgant.** Bangos, sklindančios kurioje nors terpėje (dujose, skysčiuose, kietuosiuose kūnuose), vadinamos **mechaninėmis bangomis**. Kaip jos susidaro? Mechaninės bangos terpėse atsiranda veikiant tamprumo jėgoms. Bangų susidarymui vandens paviršiuje turi įtakos paviršiaus įtempties jėga ir sunkis.

Įmetus į vandenį akmenuką ar ant vandens nutūpus ančiai, nuo jų į visas puses ima sklisti banga (8.6.1 pav.). Vandens paviršius pradeda banguoti tuo momentu, kai į jį pataiko akmenukas arba prisiliečia anties kojos. Tačiau akmenukas yra tik bangos atsiradimo priežastis. Jam nustojus veikti, banga sklinda toliau, nes vandens dalelės perduoda poveikį vienos kitoms. Sklindant bangai, vanduo neteka, keičiasi tik jo paviršiaus forma. Pavyzdžiui, jei ant banguojančio vandens paviršiaus užmestume medžio lapą, plūdę ar žievės gabaliuką, jis neplauktų kartu su banga į priekį, o tik svyruotų toje pačioje vietoje aukštyne ir žemyn. Taip juda ir atskiros vandens dalelės: jos



8.6.1 pav.


8.6.2 pav.




neslenka kartu su banga, o tik svyruoja aukštyn ir žemyn, t. y. statmenai vandens paviršiui, kuriuo slenka banga¹. Vadinasi, sklindanti banga medžiagos neperneša, plinta tik terpės svyravimas. Bangai sklindant vandens paviršiumi, vanduo neteka, keičiasi (periodiškai pakyla ir nusileidžia) tik jo forma. Vanduo nesklinda kartu su banga.

Priekinė riba, skirianti banguojančią terpe nuo dar ramios srities, vadinama **bangos frontu** (8.6.2 ir 8.6.3 pav.). Statmena jam tiesė vadinama **bangos spinduliu**. Spindulys rodo, kuria kryptimi sklinda banga. Bangos pagal jų fronto pobūdį skirstomos į plokščiąsias (8.6.4 pav.) ir rutulinės (žr. 8.6.1 pav.).

Bangų susidarymo vandens paviršiuje modelis pavaizduotas 8.6.5 paveiksle. Rutuliukai čia reiškia




8.6.3 pav.



8.6.4 pav.

8.6.5 pav.



¹ Čia aptariamas tik skersinės bangos plitimo vandens paviršiumi modelis. Iš tikrųjų skersinių bangų susidarymas vandens paviršiuje yra sudėtingesnis – vandens paviršiaus dalelės sukasi apskritimais vertikaliajoje plokštumoje, kuri yra lygiagreti su bangos sklindimo kryptimi. Tuo remiantis galima paaiškinti, kodėl Baltijos jūra išmeta į krantą gintarų.

vandens molekulės, o spyruoklėlės – jas veikiančias tamprumo jėgas. Bangos sužadinimo vietoje sutrikdoma 1 rutuliuko pusiausvyra (8.6.5 pav., *b*). Jis ima leistis žemyn. Spyruoklėlė, jungianti jį su 2 rutuliuku, išsitempia, todėl atsiranda tamprumo jėga, kuri veikia ne tik 1, bet ir 2 rutuliuką. Kartu išsitempia spyruoklėlė, jungianti 2 rutuliuką su 3 rutuliuku. Išjudinti rutuliukai (1, 2 ir 3) perduoda judesį kitiems. Kiekvienas naujai sužadintas rutuliukas ima svyruoti periodiškai aukštyn ir žemyn apie pusiausvyros padėtį. Kadangi rutuliukai yra vienodos masės, o spyruoklėlės – tokio pat standumo, tai visi rutuliukai svyruoja vienodu periodu ir vienoda amplitude. Tačiau rutuliukai turi masę, jie yra inertiški. Vadinas, jų greičiui pasikeisti reikia laiko. Todėl 2 rutuliukas pradeda svyruoti vėliau už 1, 3 – vėliau už 2, 4 – vėliau už 5 ir t. t.

Bangos ilgis ir sklidimo greitis

Kai 1 rutuliukas jau būna susvyravęs vieną kartą (8.6.5 pav., *e*), 13 rutuliukas dar tik pradeda svyruoti. Vadinas, jo svyravimas atsilieka nuo 1 rutuliuko svyravimo lygiai vienu svyravimo periodu T .

Atstumas, kuriuo išplinta svyravimas per laiko tarpą, lygų vienam periodui, vadinamas bangos ilgiu. Iš VIII klasės kurso prisiminate, kad bangos ilgis žymimas raide λ (graikų abėcėlės raide, tariama „lambda“). Kadangi bangos ilgis yra atstumas, tai jis reiškiamas ilgio vienetais:

$$[\lambda] = 1 \text{ m.}$$

Iš mechaninių bangų modelio matyti, kad 13 rutuliukas sužadintas svyruoja taip pat kaip 1 rutuliukas. Tiek 1, tiek 13 rutuliukas drauge ima judėti aukštyn, pasiekia pusiausvyros padėtį, leidžiasi žemyn ir baigia vieną svyravimo ciklą. Kitaip tariant, 1 ir 13 rutuliukai svyruoja sinchroniškai (vienodomis fazėmis). Iš čia išplaukia kitas bangos ilgio apibrėžimas: *bangos ilgis – tai trumpiausias atstumas tarp dviejų artimiausių sinchroniškai (vienodomis fazėmis) svyruojančių taškų.*

Nesunku suprasti, kad sinchroniškai svyruoja ne tik 1 ir 13 rutuliukas, bet ir tie rutuliukai, kurie nutolę vienas nuo kito atstumu, lygiu vienam bangos ilgiui, dviem bangos ilgiams ir t. t.

Banga – svyravimo sklidimas terpe. Vienalyte terpe svyravimas sklinda pastoviu greičiu, todėl bangos

sklidimas yra tolyginis judėjimas. Susieti tarpusavyje tolygiai judančio kūno nueitą kelią, greitį ir judėjimo laiką mokėtės per matematikos pamokas V klasėje, taip pat prisiminėte nagrinėdami mechanikos pradžioje VIII klasėje. Analogiškai tolygiai judančio kūno nueito kelio, greičio ir laiko tarpusavio priklausomybei galima gauti bangos ilgio formulę:

$$s = vt,$$

$$\lambda = vT. \quad (8.23)$$

Kadangi per vieną periodą banga nueina atstumą λ (8.6.4 pav., *e*), tai jos greitis

$$v = \frac{\lambda}{T}. \quad (8.24)$$

Atsižvelgę į tai, kad svyravimo periodui atvirkščias dydis yra svyravimo dažnis, bangos greitį galime išreikšti taip:

$$v = \lambda\nu. \quad (8.25)$$

Bangos sklaidimo greitis lygus jos ilgio ir svyravimo dažnio sandaugai.


Mechaninių bangų sklaidimo greitis yra baigtinis ir priklauso nuo terpės, kuria jos sklinda. Greičiausiai mechaninės bangos sklinda kietaisiais kūnais, lėčiausiai – dujomis.


Mechaninių bangų rūšys. Bangos terpėje

Pagal sklaidimą mechaninės bangos skirstomos į *skersines* ir *išilginės*. Šias bangų rūšis galima pademonstruoti žaisliuku – spyruokle. Mechaninė banga juo sukelia taip: spyruoklė patiesiama ant plokščio paviršiaus ir vienas jos galas įtvirtinamas, o kitas stumdomas aukštyn ir žemyn (8.6.6 pav., *a*). Šiuo atveju spyruoklės vijų poslinkis yra statmenas bangos sklaidimo kryptiai: banga sklinda horizontaliai, o dalelės svyruoja vertikaliai (8.6.6 pav., *b*). **Bangos, kurių dalelės svyruoja statmenai bangos sklaidimo kryptiai, vadinamos skersinėmis bangomis.**


Sklindant skersinei bangai (8.6.6 pav., *a*), spyruoklė keičia savo formą: joje atsiranda iškyšų (keterų) ir

8.6.6 pav.





a



b

8.6.7 pav.

įdubų, kurios bėga bangos sklidimo kryptimi. Bangos ilgis atitinka atstumą tarp dviejų gretimų iškyšų (keturų) arba įdubų.

Bangą spyruoklėje galima sukelti ir kitu būdu – neįtvirtintą spyruoklės galą timpčiojant pirmyn ir atgal išilgai jos ašies. Spyruoklės vijos vienur sutankės, kitur praretės, t. y. pasislinks išilgai ašies (8.6.7 pav., a). Šiuo atveju tiesė, išilgai kurios svyruoja dalelės, sutampa su svyravimo sklidimo tiese (8.6.7 pav., b). **Bangos, kurių dalelės svyruoja išilgai svyravimo sklidimo tiesės, vadinamos išilginėmis bangomis.**

Sklindant išilginei bangai (8.6.7 pav., a), spyruoklė išlieka tiesi, tačiau vienur sutankėja, kitur praretėja. Išilginės bangos ilgis atitinka atstumą tarp dviejų gretimų bangos sutankėjimų arba praretėjimų, bėgančių bangos sklidimo kryptimi.

Bangai terpėje susidaryti būtina deformacija. Jei-gu ji yra tempimo arba gniuždymo pasekmė, susidaro išilginės bangos. Kadangi išsitempti arba susispausti gali bet koks kūnas, tai išilginės bangos susidaro ir sklinda bet kokia terpe: dujomis, skysčiais, kietaisiais kūnais.

Sklindant skersinei bangai, atskiros sritys juda statmenai sklidimo kryptiai. Tuo metu medžiagos sluoksniai pasislenka vienas kito atžvilgiu. Dujos ir skysčiai taip pasislinkti negali, todėl skersinės bangos juose nesusidaro. Išimtis – vandens paviršius.

Bangos energija

Sklindant skersinei arba išilginei bangai, terpės dalelės perduoda poveikį viena kitai. Drauge jos perduoda ir energiją, gautą iš svyravimą sukeliančio šaltinio. Svarbiausia visų bangų savybė – pernešti energiją, nepernešant medžiagos.

Be aptartų mechaninių bangų, egzistuoja ir kitos rūšies bangos, vadinamos elektromagnetinėmis. Joms sklisti terpė nereikalinga. Su šiomis bangomis susipažinsite kitais mokslo metais.

Klausimai ir užduotys ??

1. Kas yra banga? Kokiomis sąlygomis sklinda mechaninės bangos?

2. Kuo banga skiriasi nuo svyravimo?

3. 8.6.8 paveiksle pavaizduota, kaip vaikai imitavo mechaninės bangos modelį. Kokią mechaninę bangą jie vaizdavo? Atsakymą pagrįskite.

4. Kokiose terpėse susidaro išilginės bangos? Atsakymą pagrįskite.

5. Kokiose terpėse susidaro skersinės bangos? Atsakymą pagrįskite.

6. Kuo panašios ir kuo skiriasi skersinės ir išilginės bangos?

7. Ant tvenkinio kranto sėdintis berniukas vandens paviršiuje sukelia bangas, periodiškai kaišiodamas lazdos galą į tvenkinį. Kaip kis vandens bangos ilgis, jei berniukas lazda baksnos dažniau; rečiau? Atsakymą pagrįskite.

8. Ežero paviršiuje banga sklinda 6 m/s greičiu. Bangos ilgis 3 m . Kokių dažnių svyruoja į vandenį nukritęs lapas? Koks yra jo svyravimo periodas? (2 Hz ; $0,5 \text{ s}$)

9. 8.6.9 paveiksle pavaizduotas bangos grafikas. Ordinačių ašyje atidėtos taško nuokrypio x nuo pusiausvyros padėties vertės, abscisų ašyje – to taško nuotolis nuo pradinės padėties (bangos šaltinio). Iš grafiko nustatykite bangos ilgį ir svyravimo amplitudę.


10. Žvejodamas Domantas stebėjo ežero paviršių. Berniukas suskaičiavo, kad per 6 s pro jį prabėgo 4 bangų keteros. Atstumas tarp pirmosios ir trečiosios keteros buvo lygus 12 m . Apskaičiuokite:

- dažnį, kuriuo svyravo vandens dalelės; ($0,5 \text{ Hz}$)
- bangų ilgį; (6 m)
- greitį, kuriuo sklido ežero bangos. (3 m/s)

8.6.8 pav.



8.6.9 pav.



8.7. Garsas

Pagrindinės sąvokos

Akustika,
garso stipris,
garso aukštis,
ultragašas,
infragašas.

Garso atsiradimas ir sklidimas

Gamtoje ir technikoje svyravimų ir bangavimų apstu. Tačiau iš jų didelę praktinę reikšmę žmogaus gyvenime turi garsiniai svyravimai ir bangos, arba *garsai*. Kalba – vienas po kito einantys garsai. Jie yra pagrindinė mūsų bendravimo priemonė. Ausis, kuria suvokiame garso reiškinius, skiria net žmogaus balso atspalvius: džiaugsmą, pyktį, liūdesį. Antra vertus, atsispindėjusios nuo daiktų, garso bangos arba patys skambantys daiktai suteikia žinių apie mus supančią aplinką. *Fizikos mokslo skyrius, nagrinėjantis garso reiškinius, vadinamas akustika* (gr. *akustikos* – girdimasis, klausomasis).

Visų garsų priežastis yra mechaniniai terpės virpesiai, nors jie paprastai nematomi. Susidūrus dviem automobiliams, jų paviršiai pradeda virpėti ir išgirstame smūgio garsą; muzika iš radijo imtuvo ar muzikos centro sklinda dėl to, kad virpa garsiakalbio membrana; kalbame ir dainuojame virpant balso stygomis gerklose.

Kad virpantys kūnai skleidžia garsą, patvirtina bandymas. Tiriant garso reiškinius, kaip garso šaltinis dažnai naudojamas kamertonas (8.7.1 pav.). Užgautas minkštu plaktuku, jis ima skambėti. Jei prie skambančio kamertono priartinsime lengvą rutuliuką (stiklinį karoliuką), pakabintą ant siūlo, jis nuo kamertono atšoks. Palietę pirštais kamertono šakutes, tiesiogiai pajusime jų virpėjimą.


Kamertono virpesių pobūdį galime ištirti. Prie jo šakutės pritvirtinkime adatą ir perbraukime ją pastoviu greičiu per aprūkusias stiklinės plokštelės paviršius. Plokštelėje išvysime liniją, panašią į sinusoidę. Tai grafinis virpesių vaizdas – jų skleistinė laiko atžvilgiu. Panašią kreivę brėžė svyruojantis piltuvėlis su smėliu (8.2.3 pav.).

Garsui perduoti iš šaltinio į imtuvą būtinai reikalinga terpė (dujos, skystis arba kietasis kūnas). Garso plitimą galime pavaizduoti schemiškai:

Garso šaltinis → Terpė → Imtuvas (ausis)




8.7.1 pav.



8.7.2 pav.

Virpėdamas kūnas verčia svyruoti arčiausiai jo esančias oro molekules. Virpesiai sklinda oru, sudarydami garso bangą. Sklindant šiai bangai, oras kartu su ja neslenka. Ten, kur molekulės susispiečia, susidaro didesnio slėgio sritis (sutankėjimas), o kur jų lieka mažiau – mažesnio slėgio sritis (praretėjimas) (8.7.2 pav.). Pakaitomis einančios didelio ir mažo slėgio sritys sudaro garso bangą. Garso bangos yra išilginės. Garsas iš šaltinio sklinda visomis kryptimis. 8.7.3 paveiksle pavaizduota, kaip nuo skambančio varpelio į visas puses plinta garso banga.



8.7.3 pav.

Minkšti ir akyti kūnai yra blogi garso laidininkai. Šia kūnų savybe naudojamosi norint sumažinti triukšmą – patalpų grindys, sienos ir lubos padengiamos garsą slopinančių medžiagų tarp sluoksniais, akytomis medžiagomis.

Garso bangos plinta kietaisiais kūnais, skysčiais, dujomis, tačiau jos negali sklisti tuštumoje. Vadinasi, Mėnulyje ar kitoje beorėje erdvėje susikalbėti nepavyktų, negirdėtume pašnekovo skleidžiamų garsų.

Garso šaltiniu dažniausiai tampa labai stangrūs kūnai, kaip antai: įtempta plieninė styga, kamertonas, varpelis, metalinė liniuotė, virbalas ir pan. Tačiau juo gali būti ne tik kietieji kūnai, bet ir skysčiai bei dujos. Pavyzdžiui, vandentiekio vamzdžiuose šniokščia vanduo, dūmtraukyje užia oras, pučiamuosiuose muzikos instrumentuose garsą sukelia virpantis oro stulpelis.

Pagal bangos formą ir pobūdį skiriamos trys garų rūšys: garso smūgiai, ūžesiai ir muzikiniai garsai.

- Garso smūgiai kyla šaunant, sprogdstant, susiduriant automobiliams ir t. t. Šiuos garsus atitinkanti smūgio banga yra vienintelė banga.

- Ūžesius sudaro vienas paskui kitą neperiodiškai einantys garso smūgiai. Tai – lapų šlamesys, geležies žvangėjimas, girgždesys.
- Muzikinius garsus sukelia periodiniai garso šaltinių virpesiai. Tokie yra kamertono, muzikos instrumentų, dainininkų skleidžiami garsai.

Garso sklidimo greitis

Kiekviena terpe garsas plinta tam tikru greičiu. Greičiausiai jis sklinda kietaisiais kūnais, lėčiau – skysčiais ir lėčiausiai – dujomis. Skirtingą garso greitį įvairiose terpėse lemia vidinė jų sandara. Kuo tankesnė terpė, tuo didesnis garso greitis joje. Garso greitis kai kuriose $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ temperatūros terpėse pateikiamas lentelėje.

Garso greitis įvairiose terpėse

Terpė	Garso greitis, m/s	Terpė	Garso greitis, m/s
Oras	332	Geležis	4900
Vanduo	1450	Stiklas	5600
Varis	3800	Kamštis	430–530

Garso greitis ore yra mažesnis nei šviesos greitis. Dėl to pirma pamatome žaibą ir tik vėliau išgirstame perkūnijos garsą, pirma pamatome blykstelėjimą, o tik paskui mus pasiekia šūvio garsas. Tikslūs garso greičio matavimai rodo, kad normaliomis sąlygomis (esant $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ temperatūrai ir normaliam atmosferos slėgiui) garsas oru sklinda 332 m/s greičiu. Tai gana didelis greitis, tačiau naujausi lėktuvai jau skrenda greičiau, negu sklinda garsas. Kai kurių reaktyvinių lėktuvų greitis net 6 kartus didesnis už garso greitį. Kylant oro temperatūrai, garso greitis didėja. Pavyzdžiui, esant $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ temperatūrai, garsas sklinda 342 m/s greičiu.


Kitose dujose garso greitis kitoks negu ore. Kuo lengvesnės dujos, tuo judresnės jų molekulės ir tuo greičiau jomis sklinda garsas. Antai $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ temperatūros vandenilyje garso greitis lygus 1265 m/s , o anglies dioksido – 260 m/s .

Mechaninei bangai pereinant į kitą terpę, keičiasi jos sklidimo greitis ir ilgis, o dažnis lieka pastovus.

Garso stipris

Mokydamiesi mechanikos pradmenų, sužinojote, kad garso stipris yra energijos kiekis, kurį garso banga per laiko vienetą perneša pro ploto vienetą, statmeną bangos sklido kryptį. Atlikdami bandymą, ištyrkime, nuo ko priklauso garso stipris. Kelis kartus iš eilės tam tikrais laiko tarpais užrašykime kamertonų virpesius. Grafikai (8.7.4 pav.) rodo, kad skirtingais laiko momentais kamertonų virpesių periodas nepakinta: visų grafikų iškylos ir įdubos sutampa. Kad kamertonų garsas pamažėle slopsta, rodo virpesių amplitudę. Stipriausio garso amplitudė yra didžiausia (1 grafikas), vos girdimo – maža (3 grafikas). Vadinasi, *garso stipris priklauso nuo virpesių amplitudės*.

Skambančio kamertonų amplitudės mažėjimą paaiškina energijos tvermės dėsnis. Virpantis kamertonas priverčia virpėti gretimas oro daleles ir atiduoda joms dalį savo energijos. Kamertonų energijos atsargos mažėja, dėl to mažėja jo virpesių amplitudė, silpnėja garsas.




8.7.4 pav.

Garso aukštis

Garso aukštis susijęs su virpesių dažniu. Tai patvirtina bandymas su dviem skirtingo aukščio garsus skleidžiančiais kamertonais. Užrašomi jų virpesiai (8.7.5 pav.). Pirmoji kreivė yra kamertonų, skleidžiančių aukštą garsą, antroji – skleidžiančių žemą garsą. Pirmojo kamertonų virpesių periodas yra mažesnis, taigi jo dažnis didesnis negu antrojo kamertonų. Vadinasi, *garso aukštis priklauso nuo virpesių dažnio*. Didelio dažnio garsai yra aukšti, mažo – žemi. Mūsų suvokiamas garso aukštis šiek tiek priklauso nuo jo

8.7.5 pav.



stiprio: to paties dažnio stipresnis garsas atrodo žemesnis už silpnesnį.

Žmogaus ausis girdi garsus, kurių dažnis – nuo 16 Hz iki 20 000 Hz. Žmogaus balso ribos yra tarp 64 Hz (žemoji boso gaida) ir 1300 Hz (aukštoji soprano gaida). Vis dėlto žmogus suvokia ne visus garsus. Negirdimojo garso bangos jo ausį pasiekia, veikia jos būgnelį, tačiau garso pojūčio nesukelia.

Garsų rūšys


Šiuolaikinės technologijos leidžia sukurti ultragarsus, kurių dažnis siekia kelis šimtus megahercų. Intensyvioms ultragarso bangoms gauti naudojami kristalai (turmalino, kvarco), elektriniame lauke keičiantys matmenis: susitraukiantys arba ištištantys, nelygu kokia yra lauko kryptis. **Garsas, kurio dažnis didesnis už girdimo garso ribą, vadinamas ultragarsu.** Jis turi stiprų biologinį poveikį. Ultragaras gali sunaikinti mikrobus, dėl to jis naudojamas sterilizuojant pieną, kitus produktus. Ultragarsu paveikus sėklas, padidėja jų daigumas.

Ultragaras naudojamas ir technikoje. Juo metalo dirbiniuose ieškoma įvairių defektų (ultragarsinė defektoskopija), matuojamas jūros gylis, tiriamas vandenyno dugnas, aptinkami žuvų telkiniai (hidroakustika), nustatomas atstumas iki kliūties.

Medicinoje ultragaras naudojamas ligoms diagnozuoti ir gydyti. Tobulus ultragarso lokatorius turi delfinai bei šikšnosparniai. Jie padeda delfinams gerai orientuotis drumstame vandenyje, o šikšnosparniams – tamsoje.

Garsas, kurio dažnis mažesnis už girdimo garso ribą, vadinamas infragarsu. Infragarsas sukelia pykinimą, galvos svaigimą, gali atsirasti kitų fiziologinių pokyčių.



8.7.6 pav.



Klausimai ir užduotys ? ?

1. Kokį vaidmenį, priimant garą, atlieka žmogaus ausies kaušelis? Kodėl, norėdami išgirsti silpnus garsus, prie jo pridedame ranką?

2. Ausis – sudėtingas garsus priimantis aparatas, kuris veikia labai plačiu dažnių ir amplitudžių diapazonu (8.7.6 pav.). Per biologijos pamokas aiškinotės, kaip ausis suvokia garą. Prisiminkite ir parašykite, kaip tai vyksta.



8.7.7 pav.

3. 8.7.7 paveiksle, *a* ir *b*, pavaizduota garso banga. Kreivė apačioje rodo slėgio kitimą laikui bėgant. Naudojamiesi paveikslais, atsakykite į šiuos klausimus:

- ar kito garso aukštis (atsakymą pagrįskite);
- ar kito garso stipris (atsakymą pagrįskite)?

4. 8.7.8 paveiksle pavaizduota supaprastinta vandens čiaupo schema. Remdamiesi piešiniu, paaiškinkite:

- kaip veikia vandens čiaupas;
- kodėl pradeda gauti senesni vandentiekio vamzdžiai.

5. Kiek kartų pakinta perėjusios iš oro į vandenį garso bangos ilgis? Garso greitis vandenyje 1435 m/s, garso greitis ore 340 m/s.

(4,2 karto)

6. Vertikaliai aukštyn paleista signalinė raketa sprogo po 3 s nuo paleidimo momento, o žmogus išgirdo sprogimo garsą, praėjus 0,3 s po sprogimo. Garso greitis buvo lygus 332 m/s. Apskaičiuokite:


- į kokią aukštį pakilo raketa; (į 99,6 m aukštį)
- kokiu vidutiniu greičiu ji kilo. (33,2 m/s)

7. Garso greitis prieš vėją lygus 310 m/s, pavėjui – 370 m/s. Apskaičiuokite:

- vėjo greitį; (30 m/s)
- greitį, kuriuo sklinda garas, kai vėjo nėra. (340 m/s)

8. Jeigu styginis muzikos instrumentas skleidžia žemesnį toną, jo styga įtempiama labiau. Paaiškinkite, kodėl taip pavyksta stygą suderinti su reikiamu virpesių dažniu.

8.7.8 pav.



8.8. Mechaninių bangų interferencija, atspindys ir difrakcija

Pagrindinės sąvokos

Bangų superpozicijos principas, koherentinės bangos, bangų interferencija, bangų atspindys, kritimo kampas, atspindžio kampas, bangų difrakcija.



Bangų interferencija

Anksčiau aptarėme mechaninių bangų atsiradimą ir sklidimą. Nagrinėdami bangavimą, apsiribojome viena banga. Tačiau mus supančioje aplinkoje sunku aptikti tik vieną sklindančią mechaninę bangą. Dažniausiai jų būna kelios. Stebėjimai ir bandymai rodo, kad susitikusios mechaninės bangos užplaukia viena ant kitos ir prasilenkia. Toliau jos sklinda taip pat kaip iki susitikimo. Į ramų tvenkinį vienu metu įmetę du akmenukus, pamatysime, kad nuo kiekvieno iš jų pradeda sklisti bangos. Jos susitinka, prasilenkia ir bėga toliau. Mėtant akmenukus, tvenkinio paviršiuje susidaro netaisyklingas „bėgantis“ iškyklų ir įdubų vaizdas.

Garso bangos nesąveikauja ir netrukdo viena kitai. Pavyzdžiui, grojant orkestrui, kiekvieno instrumento garsai mus pasiekia nepakitę. Mes galime girdėti ir smuiko, ir klarneto, ir būgno skleidžiamus garsus. Kalbėdamiesi su draugais, girdime ne tik jų kalbą, bet ir uždaramų durų trinkelėjimą, šuns lojimą.

Norėdami detaliau išnagrinėti, kas vyksta dviejų bangų susitikimo vietoje, atlikime bandymą. Jam panaudokime vonelę, pripildytą vandens, ir du mažus rutuliukus O_1 ir O_2 , pritvirtintus prie harmoningai svyruojančio strypo. Kai rutuliukai pasiekia vandens pa-

8.8.1 pav.



viršių, nuo jų pradeda sklisti dvi bangos (8.8.1 pav., *a*). Atidžiau išsižiūrėjus į bangų sklidimo sritis, nesunku pastebėti, kad kai kurios skysties paviršiaus dalys visiškai nejuda, o kai kurių bangavimas sustiprėja. Vandens paviršiuje matome nekinantį vaizdą, kurį sudaro vandens iškilimai ir įdubimai (8.8.1 pav., *b*).


Panašų reiškinį galima matyti atliekant bandymus su garso bangomis. Du dinaminius garsiakalbius pritvirtinkime prie vieno garso šaltinio generatoriaus (8.8.2 pav.). Vaikščiodami nedideliais atstumais po patalpą, iš klausos galime nustatyti, kad vienos vietose garsas yra stipresnis, kitose – silpnescnis. Vadinausi, iš dviejų šaltinių sklindančios bangos vienuose erdvės taškuose viena kitą stiprina, kituose – silpnina. Kodėl?

Bangos juda nepriklausomai viena nuo kitos, nesąveikaudamos. Per tą patį tašką einančioms bangoms galioja *superpozicijos*, arba *sudėties, principas*: *jei dvi ar daugiau bangų juda toje pačioje vietoje, tai jų atstojamoji gaunama sudedant atskiras bangas*. Kai susideda dvi visai vienodų šaltinių skleidžiamos bangos, vandens paviršiuje susidaro pastovus banguojančių ir nebanguojančių vandens sričių vaizdas. Jis vadinamas *interferenciniu vaizdu* (lot. *inter* – tarp, *ferens* – nešantis). Susidėjus vieno šaltinio garso bangoms, susidaro stipresnio ir silpnescnio garso sritys – vyksta garso bangų interferencija. *Dviejų (arba daugiau) bangų sudėtis, kai kiekviename erdvės taške atstojamojo svyravimo amplitudė laikui bėgant nekinata, vadinama bangų interferencija*.

Kaip jau minėjome, interferencija įmanoma tik tada, kai bangas skleidžia visiškai vienodi šaltiniai. Jie vadinami *koherentiniais* (lot. *cohaerens* – susijęs). Koherentiniai šaltiniai svyruoja vienodu dažniu ir sinchroniškai (virpesių fazės sutampa) arba išlaiko pastovų fazių skirtumą. Koherentinių šaltinių skleidžiamos bangos vadinamos *koherentinėmis bangomis*.


Interferencijos maksimumų ir minimumų sąlygos


Koherentinių šaltinių O_1 ir O_2 skleidžiamos bangos susitinka taške M , nuėjusios nevienodą kelią d_1 ir d_2 (8.8.3 pav.). Kai bangų eigos skirtumas $\Delta d = d_2 - d_1$



8.8.2 pav.

8.8.3 pav.





8.8.4 pav.

lygus bangos ilgiui, antroji banga vėluoja, palyginti su pirmąja, vienu periodu. Tada bangų keteros ir įdubos sutampa (8.8.4 pav., *a*). 8.8.4 paveiksle, *b*, pavaizduota dviejų bangų sukeltų poslinkių x_1 ir x_2 priklausomybė nuo laiko, kai bangų eigos skirtumas lygus bangos ilgiui λ . Atstojamojo svyravimo amplitudė yra dvigubai didesnė už vienos bangos amplitudę, taigi svyravimas vandens paviršiuje sustiprėja.

Kai dviejų bangų, sukeliančių svyravimą, eigos skirtumas tam tikrame taške lygus sveikam bangų ilgių skaičiui, terpės svyravimo amplitudė tame taške yra didžiausia. Taigi interferencijos maksimumo sąlyga yra tokia:

$$\Delta d = k\lambda; \text{ čia } k = 0, 1, 2, \dots \quad (8.26)$$

Sakykime, nuėjusių nevienodą kelią d_1 ir d_2 bangų eigos skirtumas Δd lygus pusei bangos ilgio. Šiuo atveju vienos bangos ketera susitinka su kitos įduba (8.8.5 pav., *a*). Atstojamojo svyravimo amplitudė x lygi nuliui ir nagrinėjamame taške svyravimų nėra (8.8.5 pav., *b*). Tokį patį rezultatą gausime, kai bangų eigos skirtumas bus lygus nelyginiam pusbangių skaičiui, t. y. kai


$$\Delta d = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}; \text{ čia } k = 0, 1, 2, \dots \quad (8.27)$$

Vadinasi, kai dviejų bangų, sukeliančių svyravimą, eigos skirtumas tam tikrame taške lygus nelyginiam pusbangių skaičiui, terpės svyravimo amplitudė tame taške yra mažiausia.

Bangos turi energijos. Dėl interferencijos ji pasiskirsto ne tolygiai po visas terpės daleles, o susikoncentruoja maksimumuose. Vykstant bangų interferencijai, svyravimo energija persiskirsto erdvėje, tačiau energijos tvermės dėsnis galioja.

Bangų atspindys

Susidūrusios su kliūtimi, mechaninės bangos nuo jos atsispindi. Garso atspindį nagrinėja speciali techninė disciplina – architektūrinė akustika. Galima stebėti *bangų atspindį* vandenyje (8.8.6 pav.).



8.8.5 pav.

Atsispindėjusios bangos atsiradimą dar XVII a. paaiškino olandų fizikas ir matematikas Kristianas Heigenzas. Jis įrodė, kad *kiekvienas terpės taškas, kurį pasiekia bangavimas, pats virsta svyravimo šaltiniu*. Jeigu žinome bangos fronto padėtį laiko momentu t , galime numatyti jo padėtį laiko momentu $t + \Delta t$, tardami, kad kiekvienos bangos fronto taškas yra antrinių bangų šaltinis (8.8.7 pav.).


Remiantis Heigenso principu, nesunku paaiškinti, kaip atspindi mechaninė banga. Pavaizduokime plokščiąją bangą, krintančią į plokščiąjį paviršių MN (8.8.8 pav.). A_1A ir B_1B yra du lygiagretūs šios bangos spinduliai, o plokštuma AC – bangos frontas. Kampas α tarp krintančiojo spindulio ir iš kritimo taško A iškeltos statmens atspindinčiam paviršiui vadinamas *kritimo kampū*.

Sklindant bangai, atskiros jos fronto AC dalys pasieks atspindinčią ribą AB ne vienu metu. Svyravimas taške A prasidės anksčiau negu taške B . Kai krintančioji banga ateis iki taško B , iš taško A sklindanti antrinė banga bus pusrutulio, kurio spindulys $R = AD$, formos. Kitų antrinių bangų, sužadintų tarp taškų A ir B , frontai bus tokie, kokie pavaizduoti 8.8.8 paveiksle. Šiuos bangų frontus liečianti plokštuma BD yra atsispindėjusios bangos frontas. Atsispindėję spinduliai AA_2 ir BB_2 statmeni plokštumai BD . Kampas β tarp statmens atspindinčiam paviršiui ir atsispindėjusio spindulio vadinamas *atspindžio kampū*.


Iš 8.8.8 paveikslo matyti, kad statieji trikampiai ADB ir ACB yra lygūs, nes turi po dvi lygias kraštines: kraštinė AB yra bendra, o $AD = CB = vt$; čia v – bangos sklidimo greitis. Todėl $\angle DBA = \angle CAB$. Kadangi kampai su atitinkamai statmenomis kraštinėmis yra lygūs, tai $\alpha = \angle CAB$, o $\beta = \angle DBA$. Vadinasi, *banga atspindi tokiu pat kampu, koku krito*:

$$\beta = \alpha. \quad (8.28)$$


Be to, remiantis Heigenso teorija, įrodoma, kad *krintantysis spindulys, atsispindėjęs spindulys ir statmuo, iškeltas iš kritimo taško, yra vienoje plokštumoje*. Šie du teiginiai yra jau iš pagrindinės mokyklos jums žinomas bangų atspindžio dėsnis.



8.8.6 pav.



8.8.7 pav.



8.8.8 pav.

Bangų difrakcija

Mechaninės bangos užlinksta už kliūčių, pavyzdžiui, vandens bangos apeina ežere augančių nedrių stiebus, tiltelio pastolius, garso bangos – medžių kamienus, nedidelius statinius, baldus, dėl to už koridoriaus posūkio galime girdėti draugų balsus, miške – grybautojų kalbą. Taigi bangos gali nukrypti nuo tiesaus kelio. *Bangų nukrypimas nuo tiesaus kelio, kliūčių aplenkimas vadinamas bangų difrakcija* (lot. *diffractus* – sulaužytas). Difrakcija, kaip ir interferencija, būdinga kiekvienam bangavimui.


Žinant Heigenso principą, nesunku suprasti, kodėl bangos užlinksta už kliūtis. Taip yra dėl to, kad terpės dalelių skleidžiamos antrinės bangos prasiskverbia už kliūtis kraštų.

Vis dėlto bangos užlinksta ne visada. Pavyzdžiui, vandens bangos nesklinda už didelio akmenų ežere ar salos. Kas lemia mechaninių bangų difrakciją?


Atlikime bandymą. Į bangų vonelę pripilkime vandens ir įstatykime pertvarą su plyšiu (8.8.9 pav.). Judindami plokštelę, vandenyje sukelsime bangas. Jei plyšys bus didelis, banga pro jį praeis beveik nekeisdama savo formos, tiksliai pakraščiuose šiek tiek užlinks už pertvaros (8.8.9 pav., a). Dabar į vonelę įstatykime kitą pertvarą su mažesniu plyšiu ir vėl sužadinkime bangą. Ji labai gerai užlinks už plyšio kraštų (8.8.9 pav., b). Atrodys tarsi pertvaros plyšio vietoje būtų padėtas virpantis kūnas, kuris sukelia bangas. Taigi bangų difrakcija priklauso nuo plyšio matmenų ir bangos ilgio. Kuo plyšio matmenys artimesni bangos ilgiui, tuo ryškesnė difrakcija.

Ar garso bangų difrakcija taip pat priklauso nuo kliūtis matmenų? Atlikime kitą bandymą. Prie garso generatoriaus prijunkime garsiakalbį ir garso bangų kelyje pastatykime ekraną (8.8.10 pav.). Mikrofoną sujunkime su oscilografu – prietaisu elektriniams virpesiams stebėti. Stumdami mikrofoną, galime girdėti, kad garso bangos sklinda ir už ekrano kraštų. Padidinus garso bangų dažnį, o kartu ir jų ilgį, difrakcija bus ryškesnė.

Difrakcija vyksta, kai bangos sutinka bet kurios formos ir matmenų kliūtis. Jeigu kliūtis arba plyšio matmenys dideli, palyginti su bangos ilgiu, difrakcija mažai pastebima, jeigu prilygsta bangos ilgiui, ji yra labai ryški.




8.8.9 pav.



8.8.10 pav.


Klausimai ir užduotys ??

1. Kokios bangos vadinamos koherentinėmis?
2. Kas yra bangų interferencija?
3. Nurodykite, kokiomis sąlygomis susidaro interferencijos maksimumas.
4. Nurodykite, kokiomis sąlygomis susidaro interferencijos minimumas.
5. Paaiškinkite, kaip pasiskirsto svyravimo energija vykstant interferencijai.
6. Prie virpesių generatoriaus pritvirtinti du vienodi garsiakalbiai skleidžia bangas. Jos patenka į mikrofoną, prijungtą prie oscilografo. Remdamiesi šia informacija, atsakykite į klausimus:
 - a) kas yra garso banga;
 - b) iš ko sudarytas mikrofonas;
 - c) kaip mikrofonas paverčia garso bangas žemojo dažnio elektros srovę;
 - d) ką matysime oscilografo ekrane, jei bangos iki mikrofono nueis vienodą atstumą (atsakymą pagrįskite);
 - e) ką rodytų oscilografas, jei garsiakalbius prijungtume prie skirtingo dažnio virpesių generatorių (atsakymą pagrįskite)?
7. Dviejų rutuliukų svyravimo periodas $0,5\text{ s}$, o bangos sklaidimo greitis $0,1\text{ m/s}$. Ką matysime bangų susitikimo vietoje, kai jų eigos skirtumas bus lygus 5 cm ; $7,5\text{ cm}$; 10 cm ?
8. 8.8.11 paveiksle pavaizduoti du plokščiosios bangos, krintančios į paviršių, spinduliai AA_1 ir BB_1 .
 - a) Persibraižę brėžinį savo sąsiuvinyje, pavaizduokite krintančiosios bangos frontą.
 - b) Pavaizduokite nuo paviršiaus atsispindėjusios bangos frontą.
9. 8.8.12 paveiksle pavaizduotas pro plyšį einančios bangos frontas momentu t .
 - a) Persibraižykite brėžinį savo sąsiuvinyje ir pavaizduokite antrines bangas, sklindančias nuo taškais A ir B pažymėtų šaltinių.
 - b) Pavaizduokite bangos fronto padėtį momentu $t + \Delta t$.
 - c) Paaiškinkite, kodėl banga užlinksta už kliūties kraštų.




8.8.11 pav.

8.8.12 pav.



8.9. Triukšmas. Jo poveikis ir mažinimo būdai



8.9.1 pav.

Mus supančioje aplinkoje dažnai girdime muziką, triukšmą. Pavyzdžiui, mokykloje per pertraukas girdime triukšmą, per muzikos pamokas klausomės muzikos. Muzikiniai garsai ir triukšmas skirtingai veikia žmogų. Muzika nuteikia žvaliai, ramina, triukšmas vargina. Kas yra muzikiniai garsai, o kas – triukšmas?

Harmoningai svyruojančio kūno sukeliamas garsas vadinamas muzikinių garsų, arba tonų. Gryną toną galima išgauti kamertonu. Fizikiniu požiūriu triukšmas nuo muzikinio garso skiriasi tuo, kad triukšmui nebūdingas apibrėžtas virpesių dažnis, taigi ir garso aukštis. Triukšmą sudaro skirtingų amplitudžių ir įvairaus dažnio virpesiai.

Pagrindiniai triukšmo šaltiniai yra transportas, pramonės įmonės, statybos darbai, ventiliacijos įrenginiai, šventiniai renginiai, taip pat buitiniai prietaisai: televizoriai, muzikos centrai, muzikos instrumentai, veikiantys dulkių siurbliai, skalbimo mašinos ir t. t.

Nagrinėjant triukšmo poveikį, tenka atsižvelgti į šiuos garsą apibūdinančius dydžius: garso stiprį ir garsį (garsumą). Pirmąjį jų ką tik aptarėme, o antrąjį prisimenate iš pagrindinės mokyklos kurso. Garso stiprį, kaip žinome, lemia virpesių amplitudė. Žmogaus ausies jautrumas priklauso nuo garso dažnio. Vienodos amplitudės, bet skirtingo dažnio virpesiai neatrodo vienodai stiprūs. Žmogaus ausis jautriausia virpesiams, kurių dažnis yra apie 3500 Hz. Klausos organais suvokiamo garso pojūtį apibūdina garsis, matuojamas *bèlais* (sutrumpintai žymima B). Praktikoje dažniau vartojamas dešimtį kartų mažesnis vienetas – *decibèlas*: $1 \text{ dB} = 0,1 \text{ B}$. Silpniausias, vos girdimas, yra 0 dB garsas (girdos slenkstis). Jo stipris lygus 10^{-12} W/m^2 . Garso stiprio ir garsio ryšys nustatytas pasirinkus 1000 Hz dažnio garsą. Sudarant garsio skalę (8.9.1 pav.), buvo priimta prielaida, kad, garso stipriui padidėjus 10 kartų, garsis padidėja 10 dB. Garsio skalė, kurioje nurodytas garsis netoli šaltinių, nusako žmogaus girdimų garsų garsio diapazoną.

Koks triukšmas yra mus supančioje aplinkoje? Europos Sąjungos (ES) Žaliojoje knygoje apie triukšmo politiką (*Green Paper on future noise policy*) rašoma, kad apie 20 %, t. y. 80 mln., ES gyventojų kenčia dėl sveikatai nepriimtino triukšmo. Naujausi moksliniai tyrinėjimai rodo, kad triukšmas kenkia sveikatai, kai jis yra didesnis už 65 dB dieną ir 55 dB naktį. Pasaulio sveikatos organizacija nurodo šiuos triukšmo sukeltus padarinius:

1. Triukšmas pažeidžia žmogaus klausą. Kai garsas labai stiprus, iškyla pavojus sveikatai, žmogus dėl to gali iš karto apkursti: suaugusieji – kai triukšmas didesnis kaip 140 dB, vaikai – kai 120 dB.

2. Triukšmas skatina streso hormonų išsiskyrimą. Dėl to gali sumažėti imunitetas, vystytis širdies ir kraujagyslių bei virškinamojo trakto ligos.


3. Triukšmas turi įtakos kalbos suvokimui ir neišvengiamai veikia mokymosi procesą. Kai triukšmas aplinkoje yra apie 35 dB, kalba ramiu tonu suvokiama puikiai, o kai 45 dB – tik gerai.

Koks triukšmas yra mokyklose? Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2002 m. matavo triukšmo lygį 15-os mokyklų klasėse, kurių langai yra į gatvę. Nustatyta, kad triukšmas jose siekė 44–61 dB. Amerikos akustikų draugijos tyrimų duomenimis, net 25 % informacijos, perduodamos per pamokas, neišsimenama dėl aplinkos triukšmo.

Muzika yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Bet jeigu per garsios muzikos klausomasi nuolat, klausą gali negrįžtamai susilpnėti. Ją pažeidžia nuolat veikiantis 85 dB ir stipresnis garsas. Garso ir televizijos įranga, muzikos instrumentai gali skleisti daug didesnę nei saugus garsą: buitiniai televizoriai, radijas – 70–95 dB, asmeninės stereosistemos su ausinukais – 95–110 dB, roko muzikos koncertai – 110–120 dB, naujos stereosistemos – iki 140 dB. Moksliniai tyrimai rodo, kad 37 % roko ir 52 % klasikinės muzikos muzikantų kenčia dėl nusilpusios klausos.

Klausantis per trankios muzikos, išryškėja šie požymiai:

- skambėjimas ar zvimbimas ausyse pasiklausius muzikos;
- išėjus iš patalpos, kurioje skambėjo garsi muzika, atrodo, kad kiti kalba prislopintu balsu;
- sunkiai suprantama kitų kalba: girdimi visi žodžiai, bet negalima jų suprasti.



8.9.2 pav.

Mokiniai mėgsta klausytis muzikos, naudodami ausinukus (8.9.2 pav.). Jų keliamas triukšmas gali siekti iki 110 dB, jei klausomasi visu garsu. Kuo didesnis triukšmas, tuo mažiau laiko reikia klausai pažįsti: siekiant išvengti ūminio klausos sutrikimo, garsis ausinukuose turi būti ne didesnis kaip 110 dB. Klausia nesutriks, jei, kasdien klausantis muzikos iki 1 valandos, garsis bus ne didesnis kaip 85 dB, o klausantis ilgesnį laiką – 70 dB.

Naudojant ausinukus, reikia laikytis kai kurių taisyklių:

1. Niekada nebandyti garsu ausinukuose blokuoti išorinio triukšmo.
2. Nenaudoti kitų stereosistemų ausinių.
3. Riboti klausymosi trukmę.
4. Jei, nusiėmus ausines, girdėti bet koks skambesys arba kitų žmonių kalba atrodo prislopinta, reikia atsakyti ausinių ir pasitikrinti klausą pas gydytoją.
5. Nepamiršti, kad net ir nekenksmingas klausai triukšmas gali erzinti aplinkinius, trukdyti jiems miegoti ir ilsėtis.

Inžinieriai akustikai tiria, kaip sumažinti triukšmą ir pagerinti garso kokybę. Jei, projektuojant naujus namus, konstruojant mechanizmus, paisoma akustikos dėsnių, galima sumažinti jų keliamą triukšmą. Pastatus galima suprojektuoti taip, kad juose sklistų kuo mažiau nereikalingų garsų. Metalinės konstrukcijos sklaido garsą po visą pastatą, tačiau, grindis, sienas ir lubas išklojus minkštomis garsą sugeriančiomis medžiagomis, labai sumažėja garsų, sklindančių į jas, stipris.

Skyriaus „Mechaniniai svyravimai ir bangos“ apibendrinimas

Mechaninis svyravimas

Mechaniniu svyravimu vadinamas laikui bėgant periodiškai pasikartojantis kūno judėjimas ta pačia trajektorija pusiausvyros padėties atžvilgiu.

Mechaninis svyravimas gali būti laisvasis (slopinamasis) ir priverstinis (neslopinamasis).

Mechaninį svyravimą apibūdinantys dydžiai

- Svyravimo amplitudė x_m – didžiausias atstumas, kuriuo svyruojantis kūnas nutolsta nuo pusiausvyros padėties.

$$[x_m] = 1 \text{ m.}$$

- Savasis svyravimo dažnis ν – svyravimų skaičius per vieną sekundę.

$$[\nu] = 1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}.$$

- Svyravimo periodas T – laiko tarpas, per kurį kūnas su-svyruoja vieną kartą.

$$[T] = 1 \text{ s.}$$

- Matematinės svyruoklės svyravimo periodas $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$.



- Spyruoklinės svyruoklės svyravimo periodas $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$.



Harmoninis svyravimas


Harmoniniu svyravimu vadinamas nuo laiko priklausantis fizikinio dydžio periodiškasis kitimas pagal sinuso arba kosinuso dėsnį

$$x = x_m \sin(\omega t) \text{ arba } x = x_m \cos(\omega t);$$

čia $\omega = \frac{2\pi}{T}$.



Svyravimo fazė	Fizikinis dydis, apibūdinantis svyruojančio kūno padėtį bet kuriuo laiko momentu, vadinamas svyravimo faze: $\varphi = \frac{2\pi}{T}.$
Harmoningai svyruojančio kūno greitis ir pagreitis	Harmoningai svyruojančio kūno greitis kinta harmoningai. Greičio fazė pasislinkusi koordinatės ($x = x_m \cos(\omega t)$) fazės atžvilgiu per $\frac{\pi}{2}$: $v_x = \omega x_m \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right); v_m = \omega x_m - \text{greičio amplitudė.}$ Harmoningai svyruojančio kūno pagreitis kinta taip pat harmoningai. Pagreičio fazė pasislinkusi koordinatės fazės atžvilgiu per π: $a_x = \omega^2 x_m \cos(\omega t + \pi); \text{čia } a_m = \omega^2 x_m - \text{pagreičio amplitudė.}$
Mechaninio svyravimo energija	- Matematinės svyruoklės pilnutinė mechaninė energija $E = \frac{mv^2}{2} + mgh = mgh_m.$ - Spyruoklinės svyruoklės pilnutinė mechaninė energija $E = \frac{mv^2}{2} + \frac{kx^2}{2} = \frac{kx_m^2}{2}.$
Mechaninis rezonansas	Reiškinys, kurio metu išorinės jėgos kitimo dažnis ν sutampa su kūno savuoju svyravimo dažniu ν_0 ir dėl to kūno priverstinio svyravimo amplitudė labai padidėja, vadinamas mechaniniu rezonansu. 
Mechaninė banga	Svyravimo sklidimas terpe laikui bėgant vadinamas mechanine banga. - Atstumas, kuriuo išplinta svyravimas per laiko tarpą, lygų vienam periodui, vadinamas bangos ilgiu: $\lambda = \nu T.$ - Bangos sklidimo greitis lygus jos ilgio ir svyravimo dažnio sandaugai: $\nu = \lambda \nu.$ 

Mechaninių bangų interferencija	Dviejų (arba daugiau) koherentinių bangų sudėtis, kai kiekviename erdvės taške atstojamojo svyravimo amplitudė laikui bėgant nekinta, vadinama bangų interferencija. • Interferencijos maksimumų sąlyga: terpės svyravimo amplitudė tam tikrame taške yra didžiausia, kai dviejų bangų, sukeliančių svyravimą, eigos skirtumas tame taške lygus sveikam bangų ilgių skaičiui, t. y. kai $\Delta d = k\lambda; \text{ čia } k = 0, 1, 2, \dots$ • Interferencijos minimumų sąlyga: terpės svyravimo amplitudė tam tikrame taške yra mažiausia, kai dviejų bangų, sukeliančių svyravimą, eigos skirtumas tame taške lygus nelyginiam pusbangių skaičiui, t. y. kai $\Delta d = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}; \text{ čia } k = 0, 1, 2, \dots$
Mechaninių bangų atspindys	Mechaninių bangų atspindžio dėsnis: • banga nuo paviršiaus atspindi tokiu pat kampu, koku krito; • krintantysis spindulys, atspindėjęs spindulys ir statmuo, iškeltas iš kritimo taško, yra vienoje plokštumoje.
Mechaninių bangų difrakcija	Bangų nukrypimas nuo tiesaus kelio, kliūčių aplenkimas vadinamas bangų difrakcija. Bangų difrakcija priklauso nuo kliūties matmenų ir bangos ilgio: kuo kliūties matmenys artimesni bangos ilgiui, tuo ryškesnė difrakcija. 
Garso bangos	Garso bangos – išilginės mechaninės bangos. Garsą apibūdinantys fizikiniai dydžiai: • garso stipris (priklauso nuo virpesių amplitudės); • garso aukštis (priklauso nuo virpesių dažnio).

M e c h a n i k a



9

Reliatyvumo teorijos pradmenys

Šiame skyriuje susipažinsite su naujos teorijos – reliatyvumo teorijos – pradmenimis, šios teorijos požiūriu išmoksite vertinti pagrindines klasikinės mechanikos sąvokas: laiką, erdvę, kūno masę ir ilgį.

9.1. Reliatyvumo teorijos samprata. Viena-laikiškumo ir laiko tarpų reliatyvumas

Pagrindinės sąvokos

Reliatyvumo teorija, specialioji reliatyvumo teorija, bendroji reliatyvumo teorija, vienalaikiškumo reliatyvumas, laiko tarpų reliatyvumas.


Reliatyvumo teorijos prielaidos

Klasikinę mechaniką sudaro kinematika ir dinamika. Plačiai taikomi masės, judesio kiekio bei energijos tvermės dėsniai XIX a. pabaigoje apibūdino pagrindinius mechaninius reiškinius ir bandymus. Klasikinėje mechanikoje buvo suformuluota erdvės, laiko ir judėjimo samprata, ja remiantis, paaiškinti svarbiausi fizikiniai reiškiniai.

Tačiau laikinas teorijos ir eksperimento sutapimas dar nepatvirtina teorijos. 1881 m. buvo atliktas fizikinis eksperimentas, kurio klasikinė mechanika paaiškinti nesugebėjo. Eksperimentu jo autoriai Albertas Maiklsonas (*Albert Michelson*) ir Eduardas Morlis (*Eduard Morley*) siekė nustatyti, kokią įtaką šviesos greičiui turi Žemės sukimosi apie Saulę greitis (9.1.1 pav.). Šviesa iš šaltinio Žemėje sklido greičiu $\vec{c}$. Orbitinis Žemės sukimosi greitis paveiksle pažymėtas raide $\vec{v}$. Buvo lyginami greičiai, kuriais šviesa sklido Žemės orbitinio greičio kryptimi (v_1) ir priešinga jam kryptimi (v_2). Remiantis klasikiniu greičių sudėties dėsniu, šiuos greičius galima išreikšti taip:

$$v_1 = c + v, \quad v_2 = c - v.$$

9.1.1 pav.




Bandymas parodė, kad Žemės sukimosi greitis neturi įtakos šviesos greičiui. Abiem atvejais greičiai buvo lygūs:

$$v_1 = v_2 = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s.}$$

Tokia išvada prieštaravo klasikinės mechanikos greičių sudėties dėsniui.

Kai teorija negali paaiškinti eksperimento, galima rasti dvi išeitis: tobulinti esamą teoriją arba kurti naują, pagrįstą kitais dėsniais ir gebančią išsamiau paaiškinti nagrinėjamus reiškinius. Vienas žymiausių XX a. mokslininkų Albertas Einšteinas (*Albert Einstein*) pasirinko antrąją išeitį – sukūrė naują teoriją, vadinamą *reliatyvumo teorija*, arba *reliatyvistine mechanika* (angl. *relativity* – reliatyvumas). Ji pagrindė naują požiūrį į erdvę, laiką, medžiagą ir judėjimą. Laikydamasis naujo požiūrio į erdvę ir laiką, Einšteinas įrodė, kad klasikinės mechanikos dėsniai yra atskiras sudėtingesnių dėsnių atvejis.

Skiriamos dvi šios teorijos šakos: specialioji ir bendroji reliatyvumo teorija. *Specialioji reliatyvumo teorija* nagrinėja fizikinius reiškinius, vykstančius tik inercinėse atskaitos sistemose, t. y. sistemose, judančiose viena kitos atžvilgiu tiesiai ir tolygiai. *Bendroji reliatyvumo teorija* tiria fizikinius reiškinius, vykstančius su pagreičiu judančiose neinercinėse atskaitos sistemose.




Albertas Einšteinas

Reliatyvumo teorijos postulatai

Specialioji reliatyvumo teorija grindžiama dviem postulatais (lot. *postulatum* – reikalavimas), t. y. teiginiais, priimamais be įrodymo. Pirmasis apibendrina ir papildo Galilėjaus klasikinį reliatyvumo principą. Jis teigia, kad *visi gamtos reiškiniai bet kurių inercinių atskaitos sistemų atžvilgiu vienodomis sąlygomis vyksta vienodai. Jokiais fizikiniais bandymais, atliekamais uždaroje inercinėje sistemoje, negalima nustatyti, ar ta sistema nejuda, ar juda tiesiai ir tolygiai*. Šis postulatas rodo, kad visos inercinės atskaitos sistemos yra lygiavertės ir jokiais bandymais negalima nustatyti skirtumo tarp tolyginio judėjimo bei rimties.

Antrasis reliatyvumo teorijos postulatas siejasi su Maiklsono ir Morlio eksperimentu. Jis teigia, kad



9.1.2 pav.

šviesos greitis vakuumė (c) yra vienodas visose inercinėse atskaitos sistemose ir nepriklauso nei nuo šviesos šaltinio, nei nuo stebėtojo greičio. Greitis c yra ribinis bet kurių signalų sklaidimo greitis.

Sakykime, iš erdvėlaivio, skriejančio greičiu $\vec{v}_1$ (9.1.2 pav.), pasiunčiamas šviesos signalas. Jo greitis yra $\vec{c}$. Imtuvo, judančio greičiu $\vec{v}_2$, atžvilgiu šis signalas sklinda greičiu $\vec{c}$. Vadinasi, šviesos greitis nepriklauso nei nuo imtuvo, nei nuo šaltinio greičio. Šviesos greitis – pats didžiausias gamtoje egzistuojantis greitis. Jis yra baigtinis ir lygus $3 \cdot 10^8$ m/s. Materialieji kūnai negali judėti greičiu, didesniu už šviesos greitį.

Vienalaikiškumo reliatyvumas

Reliatyvumo teorijos postulatai verčia kitaip traktuoti pagrindines fizikos sąvokas: erdvę ir laiką. Klasikinės mechanikos požiūriu laikas, kurio metu įvyko koks nors įvykis, yra vienodas visose atskaitos sistemose. Žinant konkretų laiką, galima rasti nepaprastai daug tuo pačiu metu vykstančių reiškinių. Klasikinėje mechanikoje sąvokos „anksčiau“, „dabar“ ir „vėliau“ yra absoliučios ir nepriklauso nuo atskaitos sistemos. Visiems pasaulyje vykstantiems įvykiams nustatoma bendra chronologinė tvarka.

Tačiau klasikinė laiko samprata teisinga tik tam tikromis sąlygomis. Sąvoka „dabar“ klasikinėje mechanikoje reiškia tą laiko momentą, kada pojūčiais gaunama informacija. Pavyzdžiui, žiūrėdami tiesiogiai transliuojamą televizijos laidą, žinome, kad įvykiai, matomi ekrane, iš tikrųjų yra įvykę anksčiau. Pavyzdžiui, jei televizijos bokštas yra už 30 km nuo mūsų namų, tai televizoriaus ekrane matome įvykius, kurie įvyko prieš 10^{-4} s (nes elektromagnetinės bangos sklinda šviesos greičiu $c = 3 \cdot 10^8$ m/s).

Įvykiai yra vienalaikiai, jeigu, jiems vykstant, sinchronizuoti laikrodžiai rodo tą patį laiką. Kaip sinchronizuojami laikrodžiai? Sakykime, astronautas nori išsiaiškinti, ar vienodai rodo laikrodžiai, esantys priešinguose skriejančio erdvėlaivio galuose (9.1.3 pav., *a*). Iš laivo vidurio jis pasiunčia šviesos signalą. Šviesa abu laikrodžius pasiekia vienu metu. Jei tuo metu laikrodžiai rodo vienodai, jie – sinchronizuoti.

Tarkime, kad tuos pačius įvykius seka kitas stebėtojas, esantis šalia erdvėlaivio (9.1.3 pav., *b*). Jis žino, kad šviesos greitis yra pastovus ir nepriklauso nuo erdvėlaivio judėjimo. Šiam stebėtojui atrodo, kad dešinę laivo sieną artėja prie šviesos šaltinio, o kairė nuo jo tolsta. Todėl stebėtojas mano, kad šviesos signalas dešinę laivo sieną pasiekia anksčiau negu kairę. Aki-vaizdu, kad šis laiko skirtumas yra labai mažas, tačiau jo paneigti negalima. Du įvykiai, vienalaikiai vienoje inercinėje atskaitos sistemoje, nėra vienalaikiai kitoje inercinėje atskaitos sistemoje. Taigi **vienalaikiškumas yra reliatyvus**. Šio reliatyvumo priežastis – baigtinis signalo plitimo greitis.


Laiko tarpų reliatyvumas

Jei reliatyvus vienalaikiškumas, tai reliatyvus ir pats laikas, įvykių trukmė.


Aptarkime vieną laiko tarpų reliatyvumo atvejį. Klasikinės mechanikos požiūriu judėdamas laikrodis nekeičia savo ritmo: ir padėtas ant stalo, ir užsegtas ant rankos, jis eina vienodai. Stebint šviesos reiškinius, matyti, kad judančio laikrodžio ritmas keičiasi. Šį teiginį įrodo vadinamasis „šviesos laikrodis“. Jį sudaro strypas, kurio galuose įtaisyti du vienas su kitu lygiagretūs veidrodžiai (9.1.4 pav., *a*). Tarp veidrodžių žemyn ir aukštyn juda šviesos signalo impulsas. Šviesai atsispindėjus nuo apatinio veidrodžio, laikrodis kaskart sutiksi. Pirmasis stebėtojas (9.1.4 pav., *b*), esantis skriejančiame erdvėlaivyje, fiksuoja tokį laiko tarpą tarp dviejų tiksejimų:

$$\tau_0 = \frac{2l_0}{c}. \quad (9.1)$$

Laikas τ_0 , kurį matuoja stebėtojas, judantis kartu su laikrodžiu, vadinamas **savuoju laiku**. Visi parametrai, išmatuoti judančioje atskaitos sistemoje, taip pat



9.1.3 pav.



9.1.4 pav.

vadinami savaisiais: savasis ilgis l_0 , savoji masė m_0 . Juos nagrinėsime šiek tiek vėliau.

Antrajam, nejudančiam, stebėtojiui (9.1.4 pav., c) šviesos signalo impulso kelias, taigi ir laiko tarpas τ tarp dviejų laikrodžio tikslėjimų, atrodys ilgesnis nei erdvėlaivyje esančiam stebėtojiui. Vadinasi, judančios ir nejudančios atskaitos sistemos atžvilgiu laikas eina skirtingu greičiu:

$$\tau_0 \neq \tau.$$

Remdamiesi Pitagoro teorema ir brėžinyje pateiktais duomenimis, galėtume įrodyti, kad laiko tarpas tarp dviejų laikrodžio tikslėjimų judančioje atskaitos

sistemoje (τ_0) ir nejudančioje atskaitos sistemoje (τ) susiję taip:

$$\tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}; \quad (9.2)$$

čia v – judančios sistemos greitis, c – šviesos greitis. (9.2) sąryšis vadinamas *Lòrenco fòrmule*. Ji rodo, kad to paties įvykio trukmė yra skirtinga, reliatyvi. Kuo artimesnis šviesos greičiui judančios sistemos greitis (v), tuo labiau joje sulėtėja laikas. Lentelėje pateikiame keletą laiko sulėtėjimo koeficientų verčių:

$\frac{v}{c}$	Sulėtėjimo koeficientas	$\frac{v}{c}$	Sulėtėjimo koeficientas
0	1	0,9	2,29
0,2	1,02	0,99	7,09
0,4	1,09	0,999	22,37
0,6	1,25	0,9999	70,7
0,8	1,67	0,99999	223,6

Atsižvelgdami į lentelės duomenis, aptarkime tokį atvejį. Sakykime, raketa juda $0,8c$ greičiu Žemės atžvilgiu. Žvilgtelėjęs į savo laikrodį, astronautas teigia, kad praėjo 100 s, o Žemėje esantis stebėtojas – kad 167 s. Taigi raketoje laikas eina lėčiau.

Laiko sulėtėjimas – paties laiko savybė. Todėl judančiose atskaitos sistemose sulėtėja ne tik laikas, bet ir visi fizikiniai, cheminiai bei biologiniai procesai, vykstantys žmogaus organizme. Vadinasi, atskaitos sistemose, judančiose greičiais, artimais šviesos greičiui, sulėtėja ir gyvenimo tėkmė. Kaip tai priklauso nuo sistemos greičio, rodo lentelėje pateikti duomenys.

Klausimai ir užduotys ? ?

1. Ką parodė Maiklsono ir Morlio eksperimentas? Kodėl jis prieštaravo klasikinės mechanikos greičių sudėties dėsniui?
2. Ką tiria specialioji ir bendroji reliatyvumo teorija?
3. Suformuluokite reliatyvumo teorijos postulatus.
4. Pateikite pavyzdžių, įrodančių, kad vienalaikiškumas yra ne absoliuti, o santykinė reiškinių charakteristika, priklausanči nuo stebėtojo padėties erdvėje. Juos pagrįskite.
5. Koks laikas vadinamas savuoju?

6. Nuo ko priklauso laiko sulėtėjimas: nuo šviesos savybių, šviesos laikrodžio konstrukcijos ar paties laiko savybių?

7. Kiek kartų sulėtėja laikas raketoje, skriejančioje $2,6 \cdot 10^8$ m/s greičiu Žemės atžvilgiu? (2 kartus)

8. Laiko tarpą tarp tų pačių įvykių matavo du stebėtojai: vienas – Žemėje, kitas – skriejančioje raketoje. Anot pirmojo, šis laiko tarpas lygus 125 s, anot antrojo – 100 s. Kokiu greičiu skriejo raketa? (0,6c)

9.2. Ilgio reliatyvumas. Reliatyvistinė dinamika

Pagrindinės sąvokos

Ilgio reliatyvumas,
mėsės reliatyvumas,
rimtiės mėsė,
rimtiės enėrgija.


Kūno ilgio priklausomybė nuo greičio

Klasikinėje mechanikoje kūno ilgis yra nekintamas dydis. Pavyzdžiui, neabejojame, kad to paties automobilio ilgis jame sėdinčio vairuotojo ir pakelėje stovinčio stebėtojo atžvilgiu yra vienodas. Reliatyvistinėje mechanikoje **kūno ilgis nėra absoliutus dydis**. Jis priklauso nuo kūno judėjimo greičio. Judėdamas greičiais, artimais šviesos greičiui, kūnas sutrumpėja. Sakykime, strypas AB atskaitos sistemoje $O_1x_1y_1z_1$ nejudą (9.2.1 pav.). Jo ilgį (savąjį ilgį) šios sistemos atžvilgiu pažymėkime l_0 . Jei atskaitos sistema $O_1x_1y_1z_1$ juda greičiu v ($v \approx c$) sistemos $Oxyz$ atžvilgiu, tai jos atžvilgiu strypas taip pat juda greičiu, artimu šviesos greičiui. Strypo ilgį sistemos $Oxyz$ atžvilgiu pažymėkime l . Reliatyvumo teorijoje įrodoma, kad to paties strypo ilgis skirtingų atskaitos sistemų atžvilgiu yra nevienodas. Strypo ilgį judančioje atskaitos sistemoje (l_0) ir nejudančioje atskaitos sistemoje (l) sieja formulė

$$l = l_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}. \quad (9.3)$$

Ji rodo, kaip kinta dideliu greičiu judančio kūno ilgis jo judėjimo kryptimi. Iš jos matyti, kad $l < l_0$. Pavyzdžiui, jei stolas toltų nuo jūsų greičiu, artimu

9.2.1 pav.



šviesos greičiui, tai sutrumpėtų tik ta jo kraštinė, kuri būtų išilgai stalo judėjimo krypties. Statmenos kraštinės ilgis liktų nepakitęs. Skersiniai kūno matmenys visose atskaitos sistemose yra vienodi.

Anot reliatyvumo teorijos, kūno ilgis skiriasi dėl to, kad šviesos greitis visose atskaitos sistemose yra vienodas, o laiko tarpai – reliatyvūs.

Kūno masės priklausomybė nuo greičio

Klasikinėje mechanikoje kūno masė yra pastovus dydis. Kai kūnas nejuda arba juda mažu greičiu, jo masė nekinta. Tada iš antrojo Niutono dėsnio išplaukia, kad pastovi jėga, ilgai veikdama kūną, gali suteikti jam be galo didelį greitį. Tačiau kūnas negali judėti greičiau negu šviesa vakuume. Atrodytų, reliatyvumo teorija prieštarauja klasikinei mechanikai. Vis dėlto ji nepaneigia klasikinės mechanikos dėsnių. Ši prieštaravimą reliatyvumo teorija išsprendžia keisdama klasikinį požiūrį į kūno masę – masė nėra pastovus dydis. Masę laikant kintama, minėtas prieštaravimas išnyksta. **Kūno masė priklauso nuo jo greičio: didėjant greičiui, masė didėja.** Vadinasi, ta pati jėga kūnui suteikia mažesnę pagreitį. Judančio kūno masę reliatyvumo teorijoje apskaičiuojama pagal formulę


$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}; \quad (9.4)$$

čia m_0 – nejudančio kūno masė, vadinama savąja, arba rimties, mase, v – kūno judėjimo greitis. Judančio kūno masės priklausomybė nuo greičio pavaizduota 9.2.2 paveiksle.

Kai kūnas juda daug mažesniu greičiu nei šviesa vakuume ($v \ll c$), jo masė mažai skiriasi nuo rimties

masės m_0 , nes $\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \approx 1$. Masės pokytis labai išryškėja tada, kai kūnų greitis pasidaro artimas šviesos greičiui. Tokius pokyčius pavyksta užfiksuoti šiuolaikiniuose elementariųjų dalelių greitintuvuose. Pavyzdžiui, jei elementariosios dalelės greitis yra 90 km/s mažesnis už šviesos greitį vakuume, tai dalelės masė padidėja daugiau kaip 40 kartų. Galinguose greitintuvuose elektrono masė padidėja tiek, kad 2000 kartų persveria protono masę.

9.2.2 pav.



Masės ir energijos sąryšis

Klasikinėje mechanikoje materija skirstoma į dvi rūšis: medžiagą ir lauką. Medžiaga apibūdinama mase, o laukas – energija. Iš čia išplaukia du tvermės dėsniai: masės tvermės dėsnis ir energijos tvermės dėsnis. Pagal reliatyvumo teoriją medžiaga ir laukas iš esmės nesiskiria vienas nuo kito: turėdama masę, medžiaga turi ir energijos; turėdamas energijos, laukas turi masę.

Remdamasis energijos tvermės dėsniu bei masės priklausomybe nuo judėjimo greičio, Einšteinas nustatė masės ir energijos sąryšį reliatyvistinėje mechanikoje. Jis formuluojamas taip: *pilnutinė kūno energija yra tiesiogiai proporcinga jo masei*. Matematinė šio sąryšio išraiška yra

$$E = mc^2. \quad (9.5)$$

Nagrinėdami šiluminius reiškinius, sužinojote, kad kūno dalelių judėjimo greitis priklauso nuo temperatūros. Kaitinant kūną, jo dalelių judėjimo greitis didėja. Kuo daugiau energijos suteikiama kaitinamam kūnui, tuo didesniu greičiu juda jį sudarančios dalelės. Tačiau nuo dalelių judėjimo greičio priklauso jų masė (9.4). Vadinasi, kūnui suteikta energija susijusi su kūno mase.

Iš masės ir energijos sąryšio (9.5) išplaukia, jog kūno masės prieaugis dėl padidėjusio greičio lygus kūnui suteiktos energijos ir šviesos greičio vakuume kvadrato santykiui:

$$\Delta m = \frac{\Delta E}{c^2}. \quad (9.6)$$

Masės pokytį pastebėti sunku, nes koeficientas $\frac{1}{c^2}$ yra labai mažas. Skaičiavimai rodo, kad 1 kg vandens, pašildyto nuo 10 °C iki 100 °C, masė padidėja tik $4,2 \cdot 10^{-12}$ kg. Vadinasi, įprastinėmis sąlygomis šildomų kūnų masė pakinta tiek, kad realiai to pokyčio pastebėti neįmanoma. Tačiau, vykstant elementariųjų dalelių ir atomų branduolių virsmams, energija pakinta smarkiai, todėl masės pokytis jau pastebimas.

Į Einšteino lygtį (9.5) įrašę kūno masės priklausomybės nuo greičio išraišką (9.4), gauname:

$$E = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}. \quad (9.7)$$

Kai kūno greitis mažas, (9.7) formulę galima užrašyti kitaip:

$$E \approx m_0 c^2 + \frac{m_0 v^2}{2}. \quad (9.8)$$

Antrasis jos narys $\frac{m_0 v^2}{2}$ yra kinetinė kūno energija, nagrinėjama klasikinėje mechanikoje. Pirmojo formulės nario $m_0 c^2$ klasikinėje mechanikoje nėra, o reliatyvumo teorijoje jis reiškia nejudančio kūno energiją, vadinamą *rimties energija* E_0 . Vadinasi, kiekvienas kūnas energijos turi jau vien dėl to, kad egzistuoja. Kūno rimties energija yra tiesiogiai proporcinga jo rimties masei. Rimtės masės buvimą įrodo eksperimentai – ją turinčių dalelių skilimas į jos neturinčias daleles. Visa skylančių dalelių rimties energija virsta atsiradusių dalelių kinetine energija.

Spinduliuodami energiją, kūnai netenka masės. Pavyzdžiui, Saulės, kurios spinduliavimo galia yra $3,8 \cdot 10^{26}$ W, masė kas sekundę sumažėja maždaug 4 milijonais tonų. Kūnui spinduliuojant, dalis jo rimties masės virsta fotonų mase, o dalis rimties energijos – spinduliuotės energija.


Klausimai ir užduotys ? ?

1. Kaip priklauso kūno ilgis nuo kūno greičio?
2. Kaip reliatyvumo teorija aiškina kūno ilgio priklausomybę nuo greičio?
3. Kaip kūno masė susijusi su jo greičiu?
4. Protonas lekia $2,4 \cdot 10^8$ m/s greičiu. Protono rimties masė lygi $1,67 \cdot 10^{-27}$ kg. Apskaičiuokite judančio protono masę. $(2,78 \cdot 10^{-27} \text{ kg})$
5. Kaip masė susijusi su energija?
6. Kas yra rimties energija?
7. Elektronas rimties masė lygi $9,1 \cdot 10^{-31}$ kg. Apskaičiuokite elektrono rimties energiją. $(8,19 \cdot 10^{-22} \text{ J})$
8. Kaip kinta kaitinamo kūno masė? Pateikite pavyzdžių.
9. Elektriniame arbatinyje užvirinta 1,5 l vandens, kurio pradinė temperatūra buvo 20°C . Apskaičiuokite, kiek pakito šildomo vandens masė. $(5,6 \cdot 10^{-12} \text{ kg})$
10. Keliamuoju kranu 20 t plytų keliama į 5 m aukštį. Apskaičiuokite, kiek pakinta keliamų plytų masė. $(1,1 \cdot 10^{-11} \text{ kg})$


Skyriaus „Reliatyvumo teorijos pradmenys“ apibendrinimas

Bendroji reliatyvumo teorija	Bendroji reliatyvumo teorija nagrinėja fizikinius reiškinius, vykstančius neineracinėse atskaitos sistemose.
Specialioji reliatyvumo teorija	Specialioji reliatyvumo teorija tiria fizikinius reiškinius, vykstančius inercinėse atskaitos sistemose.
Šviesos greitis	Šviesos greitis c yra didžiausias bet kurios sąveikos plitimo greitis; $c = 3 \cdot 10^8$ m/s. Kūnai negali judėti greičiau nei šviesa vakuume.
Reliatyvumo teorijos postulatai	1. Visi gamtos reiškiniai bet kurių inercinių atskaitos sistemų atžvilgiu vienodomis sąlygomis vyksta vienodai. Jokiais fizikiniais bandymais, atliekamais uždaroje inercinėje atskaitos sistemoje, negalima nustatyti, ar ta sistema nejuda, ar juda tiesiai ir tolygiai. 2. Šviesos greitis vakuume yra vienodas visose inercinėse atskaitos sistemose ir nepriklauso nei nuo šaltinio, nei nuo stebėtojo greičio. Greitis c yra ribinis bet kurių šviesos signalų sklidimo greitis.
Vienalaikiškumo reliatyvumas	Du įvykiai, vienalaikiai vienoje inercinėje atskaitos sistemoje, nėra vienalaikiai kitoje inercinėje atskaitos sistemoje. Vienalaikiškumas yra reliatyvus.
Ilgio reliatyvumas	Judantis kūnas sutrumpėja. Jo ilgis $l = l_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}};$ čia l_0 – savasis kūno ilgis, t. y. ilgis su judančiu kūnu susietoje atskaitos sistemoje, l – to paties kūno ilgis nejudančioje atskaitos sistemoje.

Laiko tarpų reliatyvumas	Laiko tarpas tarp dviejų įvykių nejudančios atskaitos sistemos atžvilgiu išreiškiamas taip: $\tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}};$ čia τ_0 – savasis laikas, t. y. laiko tarpas, kurį matuoja su pasirinkta sistema judantis laikrodis, τ – laiko tarpas tarp tų pačių įvykių nejudančios sistemos atžvilgiu. Judančioje atskaitos sistemoje ($v \rightarrow c$) laikas sulėtėja.
Masės reliatyvumas	Kūno masė priklauso nuo greičio: greičiui didėjant, masė taip pat didėja. Judančio kūno masė apskaičiuojama pagal formulę $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}};$ čia m_0 – nejudančio kūno masė, arba rimties masė, m – judančio kūno masė.
Masės ir energijos sąryšis	Pilnutinė kūno energija yra tiesiogiai proporcinga jo masei: $E = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$
Rimties energija	Rimties energija $E = m_0 c^2$ – tai energija, kurios turi kiekvienas nejudantis kūnas.



š i l u m i n i a i
r e i š k i n i a i



10

Molekulinės kinetinės teorijos pagrindai

Šiame skyriuje daugiau sužinosite apie medžiagos sandarą, prisiminsite, kas yra Brauno judėjimas, difuzija, temperatūra, nagrinėsite naują fizikinį modelį – idealiąsias dujas, išsiaiškinsite, kodėl dujos slegia, kaip matuojama temperatūra naudojant skirtingas temperatūros skales: Celsijaus bei Kelvino. Skyriaus pabaigoje aptarsite idealiųjų dujų parametrus (slėgį, tūrį ir temperatūrą) ir jų ryšius.

Pagrindinės sąvokos

Šiluminis judėjimas,
šiluminis reiškinyš,
molekulinė kinetinė
teorija,
termodinamika,
makroskòpiniai kūnai,
molekulė,
atòmas,
mòlis,
mòlio māsė,
santykinė molekulinė
māsė.

10.1. Pagrindiniai molekulinės kinetinės teorijos teiginiai

Išnagrinėtas mechaninis judėjimas – dažnai pasitaikanti, bet ne vienintelė materijos judėjimo rūšis. Per gamtos dalyko pamokas sužinojote dar apie vieną jo rūšį – kūną sudarančių dalelių judėjimą.

Medžiagą sudarančios molekulės ir atomai, kaip žinote, juda netvarkingai ir šis judėjimas vadinamas *šiluminiu judėjimu*. Mechaninį judėjimą pastebėti nesunku, o šiluminiam judėjimui išsivaizduoti reikia daugiau pastangų. Šiluminis judėjimas būdingas kiekvienam mus supančiam kūnui: vandens lašeliui, dujų pripildytam balionui, ledėsiui, žmogaus kūnui. Fiziniai reiškiniai, priklausantys nuo atomų ir molekulių šiluminio judėjimo, vadinami *šiluminiais reiškiniais*. Rasos ir rūko susidarymas, ledo tirpimas, vandens virimas, dujų skystinimas – tai vis šiluminiai reiškiniai. Visus mūsų aplinkoje vykstančius šiluminius reiškinius paaiškina dvi teorijos: *molekulinė kinetinė teorija* ir *termodinamika*. Pirmoji remiasi nuostata, kad visi kūnai sudaryti iš netvarkingai judančių dalelių, antroji – energijos tvermės dėsnio, todėl neatšizvelgia į vidinę kūnų sandarą.

Pagrindiniai molekulinės kinetinės teorijos teiginiai



Mus supantys kūnai: sultys stiklinėje, metalinis suolo karkasas, smiltelė, vadinami *makroskòpiniais kūnais*, nes yra sudaryti iš daugelio atomų ar molekulių. Makroskopinių kūnų sandara ir savybės aiškinamos remiantis šiais pagrindiniais *molekulinės kinetinės teorijos teiginiais*:

1. Kūnai sudaryti iš dalelių: atomų, molekulių, jonų.
2. Medžiagas sudarančios dalelės nuolat ir netvarkingai juda.
3. Kūną sudarančios dalelės tarpusavyje sąveikauja – stumia ar traukia vienos kitas.

Kad kūnai sudaryti iš dalelių, manyta dar senovės Graikijoje. Graikų filosofas Demokritas (*Demokritos*, apie 460 pr. Kr.–apie 370 pr. Kr.) teigė, kad visos medžiagos sudarytos iš mažų, plika akimi nematomų, nedalomų dalelių – *atòmų* (gr. *atomos* – nedalus). Demokritas pirmą kartą moksliniame pažinime iškėlė prielaidą, kad egzistuoja objektai, kurių žmogus jutimo organais tiesiogiai suvokti negali. Po šimtmečio tas pačias mintis reiškė kitas graikų filosofas – Epikūras (*Epikuros*), kiek vėliau – senovės Rėmos poetas ir mąstytojas Lukrecijus (*Lucretius*) poemoje „Apie daiktų prigimtį“.

Senovės mąstytojų hipotezes beveik po dviejų tūkstančių metų, XIX a., pirmą kartą bandymais patvirtino anglų fizikas ir chemikas Džonas Daltonas (*John Dalton*, 1766–1844). Aiškindamas cheminius virsmus, jis priėjo išvadą, kad kiekvienas cheminis elementas turi savo mažiausią dalelę – atomą, o visos medžiagos sudarytos iš tarpusavyje susijusių atomų. XIX a. viduryje paplito molekulinė kinetinė dujų teorija, tirianti dujose vykstančius reiškinius.

XX a. pradžioje anglų fizikas Ernestas Rezerfordas (*Ernest Rutherford*, 1871–1937) eksperimentais pagrindė atomo sandarą ir pasiūlė planetinį atomo modelį. Pagal jį atomas sudarytas iš teigiamą krūvį turinčio branduolio ir aplink jį skriejančių elektronų. Atomų negalima matyti nei plika akimi, nei pro optinį mikroskopą. *Atòmas* – mažiausia chemiškai nedaloma medžiagos dalelė. Atomai jungiasi vieni su kitais, sudarydami molekules. Šiuolaikiniais skaitančiais tuneliniais mikroskopais galima gauti atskirų molekulių bei atomų vaizdus (10.1.1 pav.). Molekulę sudaro nedidelis skaičius atomų, palyginti su jų skaičiumi kūne. *Molèkulė* (lot. *molekula* – mažytė masė) yra mažiausia medžiagos dalelė, kuriai būdingos pagrindinės tos medžiagos cheminės savybės.



10.1.1 pav.

Molekulių matmenys

Kad molekulės yra labai mažos, galima įsitikinti atliekant paprastą bandymą. Ant vandens reikia užlašinti lašą aliejaus ir palaukti, kol jis pasklis vandens paviršiuje. Kai susidariusios plėvelės storis prilygs vienos molekulės matmenims (skersmeniui), aliejus nustos plėstis. Bandymas rodo, kad $0,001 \text{ cm}^3$ dydžio aliejaus lašas pasklinda 5000 cm^2 plote. Žinant plėve-

lės plotą, galima apskaičiuoti jos storį, taigi ir molekulės skersmenį:

$$d = \frac{0,001 \text{ cm}^3}{5000 \text{ cm}^2} = 2 \cdot 10^{-7} \text{ cm}. \quad (10.1)$$

Iš tikrųjų vienos molekulės skersmuo yra mažesnis. Tiksliesni matavimai rodo, kad molekulių skersmuo (jei molekules laikysime rutuliukais) yra dviejų trijų šimtamilijonųjų centimetro dalių dydžio (apie 10^{-8} cm).

Molekulių skaičius. Medžiagos kiekis

Kiekviena medžiaga sudaryta iš dalelių, todėl jos kiekį įprasta laikyti proporcingu dalelių skaičiui. Bet kurią medžiagą sudaro nepaprastai daug molekulių. Bandymais nustatyta, kad normaliomis sąlygomis (esant 0°C temperatūrai ir $1,01 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ slėgiui) viename kubiniame centimetre bet kurių dujų yra apie $2,7 \cdot 10^{19}$ molekulių. Kad galėtume geriau suvokti, koks tai skaičius, palyginkime jį su mums įprastais dydžiais. Jei tiek plytų, kiek molekulių yra 1 cm^3 dujų normaliomis sąlygomis, glaudžiai sudėtume vieną šalia kitos, tai jos padengtų visą Žemės rutulio sausumą 120 m storio sluoksniu (šis storis maždaug 4 kartus didesnis už septyniaaukščio namo aukštį). Antra vertus, milžiniškas molekulių skaičius viename kubiniame centimetre dujų rodo, kad molekulės yra labai mažos. Tai patvirtina anksčiau išsakytus teiginius apie molekulių matmenis.

Kadangi bet kuriame makroskopiniame kūne molekulių yra labai daug, paprastai nurodomas ne absoliutusis, bet santykinis jų skaičius. Panašiai elgiamės ir buityje, pirkdami, pavyzdžiui, dražė – žirnelio formos saldinius. Parduotuvėje jų neskaičiuojame vienetais (pavyzdžiui, neperkame 100 saldinių), o norimą pirkinio kiekį reiškiamo masės vienetais. Tarptautinėje vienetų sistemoje medžiagos kiekis reiškiamas moliais. *Moliu vadinamas medžiagos kiekis, kuriame molekulių arba atomų yra tiek pat, kiek ir 12 g anglies (^{12}C)*. Žinant vieno anglies atomo masę, galima apskaičiuoti, kiek atomų turi 12 g anglies:

$$N_A = 0,012 \frac{\text{kg}}{\text{mol}} \cdot \frac{1}{1,995 \cdot 10^{-26} \text{ kg}} = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}.$$

Matavimo vienetas mol^{-1} rodo, kad N_A yra atomų skaičius viename molyje medžiagos. XIX a. italų mokslininko Amadėjo Avogadro (*Amedeo Avogadro*) garbei dalelių skaičius viename molyje buvo pavadintas *Avogadro skaičiumi*. Skirtingų medžiagų (vandenilio, helio, deguonies ir pan.) viename molyje yra tiek pat atomų bei molekulių, tačiau skiriasi įvairių medžiagų vieno molio masė, nes nevienoda jų molekulės masė (m_0): vieno molio vandenilio masė yra mažesnė negu helio, o helio – mažesnė negu deguonies. *Molio masė M vadinama medžiagos vieno molio masė:*

$$M = m_0 N_A. \quad (10.2)$$

Molio masė reiškia *kilogrāmais moliui* (kg/mol).

Medžiagos kiekį reiškiant santykiniu molekulių skaičiumi, vartojamas Avogadro skaičius. *Mėdžiagos kiekis ν lygus tam tikro kūno molekulių skaičiaus N ir Avogadro skaičiaus N_A santykiui, t. y. molekulių skaičiui viename molyje:*

$$\nu = \frac{N}{N_A}. \quad (10.3)$$

Atsižvelgę į (10.3) formulę ir į tai, kad medžiagos masė lygi vienos molekulės masės m_0 bei molekulių skaičiaus N sandaugai, medžiagos kiekį galime išreikšti formule

$$\nu = \frac{m}{M}. \quad (10.4)$$

Molekulių masė

Žinome, kad kūnai yra sudaryti iš daugybės labai mažų molekulių. Lieka įvertinti vienos molekulės masę m_0 . Ją apskaičiuojant, reikia medžiagos masę m padalyti iš molekulių skaičiaus N :

$$m_0 = \frac{m}{N} = \frac{m}{\nu N_A} = \frac{M}{N_A}. \quad (10.5)$$

Taip nustatyta vienos molekulės masė yra labai maža, maždaug 10^{-23} g eilės. Pavyzdžiui, vienos vandens molekulės masė lygi $2,7 \cdot 10^{-23}$ g. Kadangi molekulės masė labai maža, buvo nutarta (1961 m.) skaičiuojant imti ne absoliučiąją, bet santykinę jos vertę.

Atomų ir molekulių masės pradėtos lyginti su $\frac{1}{12}$ anglies atomo masės. Šis sprendimas buvo priimtas dėl to, kad anglis įeina į daugelio cheminių elementų sudėtį, antra vertus, daugiklis $\frac{1}{12}$ priartina santykinės atominės masės prie sveikųjų skaičių.

Medžiagos *santykinė molekulinė masė* M_r vadinamas tos medžiagos molekulės masės m_0 ir $\frac{1}{12}$ anglies atomo masės m_{0C} santykis:

$$M_r = \frac{m_0}{\frac{1}{12} m_{0C}}. \quad (10.6)$$

Elemento *santykinė atominė masė* A_r vadinamas vidutinės elemento atomo masės ir $\frac{1}{12}$ anglies atomo masės santykis.

Cheminių elementų santykinės atominės masės yra tiksliai išmatuotos ir pateiktos periodinėje cheminių elementų lentelėje. Norint apskaičiuoti medžiagos santykinę molekulinę masę, reikia sudėti tos medžiagos molekulę sudarančių elementų santykinės atominės masės. Pavyzdžiui, apskaičiuokime NaCl (valgomosios druskos) santykinę molekulinę masę. Kadangi natrio santykinė atominė masė lygi 23, o chloro – 35, tai NaCl santykinė molekulinė masė lygi $23 + 35 = 58$.

Klausimai ir užduotys ??

1. Garsus XX a. fizikas Ričardas Feinmenas (*Richard Feynman*) rašė: „Jeigu, įvykus kokiam nors pasaulio katastrofai, visos sukauptos mokslo žinios būtų sunaikintos ir ateities kartoms išliktų tik viena frazė, tai koks teiginys, sudarytas iš mažiausiai žodžių, suteiktų daugiausia informacijos? Aš manau, kad tai būtų hipotezė, jog visi kūnai yra sudaryti iš atomų – mažų nuolat judančių dalelių, kurios nedideliais atstumais viena kitą traukia, o glaudžiau suspaustos atsistumia vienos nuo kitų.“

Kiek molekulinės kinetinės teorijos pagrindinių teiginių randate šioje citatoje? Įvardykite juos.

2. Apibūdinkite molekulių masę, matmenis ir skaičių.

3. Įrodykite, kad molekulių skaičių galima išreikšti for-

$$\text{mule } N = N_A \frac{m}{M}.$$

4. Apskaičiuokite, kiek molekulių yra 290 g valgomoios druskos. $(2,98 \cdot 10^{24})$
5. Įrodykite, kad molio masę M ir santykinę molekulinę masę M_r sieja ryšys $M \approx 10^{-3} M_r \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$.
6. Apskaičiuokite azoto N_2 molio masę.
7. Kiek molekulių yra trijuose moliuose deguonies; helio?
8. Apskaičiuokite 30 mol anglies dioksido masę. $(1,32 \text{ kg})$
9. Kiek molekulių sudaro 100 g $\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2$? (1 mol)
10. Šaukštelis, kurio paviršiaus plotas 15 cm^2 , padengtas plonu $2 \mu\text{m}$ storio sidabro sluoksniu. Apskaičiuokite, kiek sidabro atomų yra šiame sluoksnyje. $(1,756 \cdot 10^{20})$

10.2. Šiluminis molekulių judėjimas. Molekulių sąveika

Brauno judėjimas


Didelę įtaką molekulinės kinetinės teorijos plėtrai turėjo škotų botaniko Roberto Brauno (*Robert Brown*, 1773–1858) darbai. Atlikdamas bandymus, Braunas 1827 m. pastebėjo, kad žiedadulkės vandens lašelyje nuolat netvarkingai juda (10.2.1 pav.). Kodėl jos juda, mokslininkas paaiškinti negalėjo. Jis iškėlė hipotezę, kad kai kurioms organinėms medžiagoms būdinga „gyvoji jėga“. Tačiau dujose bei skystyje juda ir neorganinės kilmės dalelės.


Dalelių judėjimo skystyje priežastį 1905 m. paaiškino Albertas Einšteinas. Jis sukūrė molekulinę kinetinę dalelių judėjimo teoriją. Pasak Einšteino, skystyje plaukiojančių dalelių judėjimą sukelia netvarkingas to skysčio molekulių judėjimas. Tuo pat metu į dalelę atsitrenkia daug skysčio molekulių (10.2.2 pav.). Atsitiktiniai jų smūgiai į dalelę nekompensuoja vieni kitų. Net ir maža atstojamoji šių smūgių jėga priverčia skystyje plaukiojančią lengvą dalelę judėti. Vadinasi, nenutrūkstamo dalelių judėjimo skystyje priežastis – nuolatiniai skysčio molekulių susidūrimai su dalelėmis.

Pagrindinės sąvokos

Bráuno judėjimas,
difūzija,
molekulių trauką,
molekulių stūmą,
artisiškės jėgos.

10.2.1 pav.





10.2.2 pav.

Toks netvarkingas dalelių judėjimas buvo pavadintas Brauno judėjimu. Taigi *Brauno judėjimas – skysčiuose (arba dujose) esančių dalelių šiluminis judėjimas*. Jis niekada nesiliauja. Einšteinas teoriškai įrodė, kaip Brauno judėjimas priklauso nuo molekulių skaičiaus, masės ir dydžio.


Brauno judėjimą galima stebėti ne tik skysčiuose, bet ir dujose. Tikriausiai teko matyti rūko ar dulkelių judėjimą saulės spindulių pluošte. Dalelių judėjimą įvairiose terpėse tyrė ir apibendrino prancūzų mokslininkas Žanas Perenas (*Jean Perrin*, 1870–1942). Jis taip pat domėjosi, kaip dalelių judėjimas įvairiose terpėse priklauso nuo išorinių veiksnių. Atlikti bandymai patvirtino molekulinę kinetinę teoriją.

Šiuo metu matavimams naudojami jautrūs prietaisai, kurių rodyklės ima virpėti dėl aplinkos atomų šiluminio judėjimo. Toks virpėjimas taip pat vadinamas Brauno judėjimu.

Difuzija

Dalelių judėjimą patvirtina *difūzija* (lot. *diffusio* – sklidimas, išsiliejimas). Su šiuo reiškiniu susipažinote mokydamiesi fizikos žemesnėse klasėse. *Difūzija vadinamas savaiminis skirtingų medžiagų maišymasis*. Ją paaiškina molekulinė kinetinė teorija: skirtingos medžiagos susimaišo dėl to, kad juda jų molekulės. Dėl difuzijos užtiškęs rašalas išsigeria į stalą, sklinda kvapai. Difuzija labai svarbi gyvojoje gamtoje. Dėl difuzijos maisto medžiagos patenka iš žarnyno į kraują, deguonis – į žmogaus organizmą, vanduo ir mineralinės medžiagos – į augalų šaknis (10.2.3 pav.). Difu-

10.2.3 pav.



zija vyksta ne tik dujose bei skysčiuose, bet ir kietuosiuose kūnuose.

Bandymai ir aplinkos reiškiniai rodo, kad difuzija priklauso nuo temperatūros. Kylant temperatūrai, difuzija vyksta sparčiau, nes greičiau juda medžiagos sudarančios molekulės.

Molekulių greičiai

Kokiais greičiais juda molekulės? Pirmą kartą molekulių greičiai buvo išmatuoti 1920 m. Vokiečių fizikas Otas Šternas (*Otto Stern*, 1888–1969) atliko bandymą, kurio metu nustatė sidabro molekulių greičius. Bandymui jis naudojo du bendraašius cilindrus (10.2.4 pav., *a*). Iš jų buvo išsiurbtas oras, vidiniame cilindre padarytas siauras vertikalus plyšys, o išilgai ašies ištempta plona pasidabruota platininė viela.

Tekant elektros srovei, platininė viela kaisdavo ir sidabras nuo jos paviršiaus išgaruodavo. Kai cilindrai nesisuko, sidabro atomai nusėsdavo ant vidinės išorinio cilindro sienelės tiesiai priešais plyšį, sudarydami pastebimą juostelę (10.2.4 pav., *a*).


Cilindrams sukantis pastoviu kampiniu greičiu ω , sidabro juostelė atsidurdavo kitoje vietoje (10.2.4 pav., *b*). Mat kol sidabro atomai nueidavo atstumą nuo plyšio iki išorinio cilindro, šis spėdavo pasisukti atstumu AB .

Sidabro atomų judėjimo greitį galima išreikšti taip:


$$v = \frac{l}{\Delta t} = \frac{l\omega}{\varphi} = \frac{(R_2 - R_1)\omega}{\varphi}. \quad (10.7)$$

Iš šios formulės išplaukia, kad, norint nustatyti sidabro molekulių greitį, reikia išmatuoti kampą φ tarp dviejų juostelės padėčių ir atstumą $l = R_2 - R_1$, taip pat žinoti cilindro sukimosi kampinį greitį.

Bandymais išmatuoti sidabro atomų greičiai sutapo su molekulinės kinetinės teorijos numatytais vertėmis. Eksperimento rezultatai rodo, kad sidabro atomų greitis lygus maždaug 600 m/s. Sukantis cilindrams susidariusi sidabro juostelė neturėjo tikslių kontūrų, vadinasi, esant tai pačiai temperatūrai, sidabro atomai judėjo skirtingais greičiais. Vis dėlto daugumos atomų, nusėdusių vidurinėje juostelės dalyje, greičiai savo dydžiu buvo artimi vienas kitam. Neįmanoma iš anksto pasakyti, koku greičiu ir kokia kryptimi judės vienas ar kitas atomas, tačiau galima išvelgti tam tikrą atomų pasiskirstymą pagal greičius.



10.2.4 pav.



10.2.5 pav.

Dauguma atomų juda greičiais, artimais tam tikram greičiui, kuris vadinamas labiausiai tikėtiniu. Mūsų pavyzdyje tai – 600 m/s greitis.

Nepaisant didelių molekulių judėjimo greičių, kvapai plinta lėtai. Šį prieštaravimą galima paaiškinti atsižvelgiant į molekulių susidūrimus, dėl kurių jos juda sudėtinga laužte (10.2.5 pav.). Apskaičiuota, kad kiekviena azoto molekulė, esant $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ temperatūrai ir normaliam atmosferos slėgiui, per 1 s susiduria su kitomis molekulėmis apie 7,5 milijardo kartų. Jos kelias nuo vieno susidūrimo iki kito siekia vos $6 \cdot 10^{-6}\text{ cm}$. Molekulė labai greitai juda laužte, tačiau jai nuskrieti nuo vieno taško (A) iki kito (B) prireikia kelių dešimčių sekundžių. Mat laužte molekulė nueina daug ilgesnį kelią nei jos poslinkis $\overrightarrow{AB}$.


Molekulių sąveika

Medžiagos molekulės tarpusavyje sąveikauja – veikia vienos kitas traukos ir stūmos jėgomis. Apie tai sužinojote per gamtos pažinimo pamokas dar pradinėse klasėse. Dėl traukos jėgų molekulės sudaro skysčius ir kietuosius kūnus. Jeigu šios jėgos neveiktų, molekulės išsisklaidytų ir visos medžiagos pasidarytų dujinės. Molekulių tarpusavio trauka galima paaiškinti medžiagų litavimą bei klijavimą. Dėl stūmos jėgų medžiagos priešinasi gniuždymui – skysčius ir kietuosius kūnus sunku suspausti. Kokia yra šių jėgų prigimtis?

Molekulė sudaryta iš atomų, o šie – iš teigiamąjį krūvį turinčių branduolių ir neigiamąjį krūvį turinčių elektronų. Atomai yra elektriškai neutralūs, nes teigiamasis jų krūvis lygus neigiamajam krūviui. Tokios pat yra ir molekulės, tačiau jos veikia vienos kitas elektrinėmis jėgomis, nes sąveikauja gretimų molekulių branduoliai ir elektronai. Žinome, kad vienavardžiai krūviai vieni kitus stumia, o įvairiavardžiai traukia. Todėl gretimų atomų branduoliai (taip pat ir elektronai) vieni kitus stumia, o gretimų atomų branduoliai ir elektronai traukia. Vadinasi, molekulių tarpusavio sąveika yra elektrinė. Molekulių sąveikos jėgų atstojamoji lygi stūmos ir traukos jėgų modulių skirtumui. Kaip šios atstojamosios modulis priklauso nuo atstumo tarp molekulių?

Norėdami tai suprasti, pirma išsiaiškinkime traukos ir stūmos jėgų kitimą. 10.2.6 paveiksle pavaizduota dešiniąją molekulę veikiančių stūmos bei traukos jėgų (raudona spalva), taip pat jų atstojamosios (mėlyna spalva) modulio priklausomybė nuo atstumo. Kai atstumas tarp molekulių (arba atomų) yra 2–3 kartus didesnis už molekulės skersmenį, stūmos jėgos lygios nuliui ir reiškiasi tik traukos jėgos. Dvi viena prie kitos artėjančios molekulės veikia traukos ir stūmos jėgos, tačiau dominuoja traukos jėgos. Kai atstumas tarp molekulių centrų pasidaro lygus molekulių spindulių r_0 sumai, stūmos jėgos padidėja tiek, kad susilygina su traukos jėgomis. Tai dviejų molekulių pusiausvyros padėtis. Tuomet stūmos ir traukos jėgų atstojamoji (sąveikos jėga) lygi nuliui: $F_r = 0$. Toliau artinant molekulės, stūmos jėgos persveria traukos jėgas ir ima labai sparčiai didėti, kai atomų apvalkalai pradeda dengti vieni kitus. Stūmos jėgos stengiasi grąžinti molekules į pusiausvyros padėtį.

Tiek molekulių stūmos, tiek traukos jėgos vadinamos **artisiškėmis jėgomis**, nes, atstumui didėjant, jos greitai silpnėja. Kai atstumas tarp molekulių didesnis už 1 nm ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$), jų sąveikos jėgų galima nepaisyti.



10.2.6 pav.

Klausimai ir užduotys ? ?

1. Ką vadiname Brauno judėjimu? Kaip jis priklauso nuo temperatūros? Pateikite pavyzdžių.
2. Kodėl smulkios augalų sporos skystyje juda labai intensyviai, o stambios – vos pastebimai?
3. Plunksna nukrinta greičiau nei maža dulkelė. Kodėl?
4. Paaiškinkite litavimo, kljavimo ir dažymo procesus.
5. Palyginkite difuzijos greitį dujose, skystčiuose ir kietuosiuose kūnuose.
6. Išorinio cilindro (10.2.4 pav.) skersmuo lygus 25 cm, vidinio – 8 cm. Cilindrai sukami 50 Hz dažniu. Sidabro atomų greitis lygus 600 m/s. Apskaičiuokite kampą φ tarp dviejų juostelės padėčių. (5,1°)
7. Kiek kartų galima apjuosti Žemę per pusiaują virvute, sudaryta iš 1 cm^3 esančių deguonies molekulių? Deguonies molekulės skersmuo lygus $3 \cdot 10^{-10} \text{ m}$. (200 kartų)

10.3. Molekulinės kinetinės dujų teorijos pagrindinė lygtis

Pagrindinės sąvokos

Ideāliosios dujos,
dujų slėgis,
vakuumas.

Idealiosios dujos

Susiejant makroskopinius dujų parametrus (slėgį ir temperatūrą) su mikroskopiniais (molekulių skaičiumi ir jų greičiu), remiamasi *idealiųjų dujų* modeliu. Jame atsižvelgiama tik į tas realiųjų dujų savybes, kurių reikia nagrinėjamiems dėsningumams paaiškinti. Idealiųjų dujų modeliui būdingos šios savybės:


- molekulių tūris yra labai mažas, palyginti su indo tūriu;
- molekulių neveikia traukos jėgos;
- molekulių judėjimo (kinetinė) energija yra daug didesnė už jų sąveikos (potencinę) energiją;
- molekulių stūmos jėgos atsiranda tik tada, kai molekulės susiduria viena su kita arba su indo sienelėmis;
- molekulių smūgiai yra tamprūs.


Jos rodo, kad idealiosios dujos labai panašios į pratrintas realiąsias dujas, kuriose vidutinis atstumas tarp molekulių yra daug didesnis už jų matmenis. Šiuo atveju molekulių traukos jėgos neveikia, o stūmos jėgos atsiranda tik labai mažais atstumais. Remdamiesi idealiųjų dujų modeliu, išsiaiškinkime, kodėl dujos slečia indo sienelės.

Idealiųjų dujų slėgio aiškinimas

Dujų atomai ar molekulės juda dideliais greičiais (didesniais už garso greitį ore), be to, dideliais nuotoliais ir nuolat susiduria su indo, kuriame yra, sienelėmis (10.3.1 pav.). Kiekviena molekulė per labai trumpą laiko tarpą paveikia sienelę nedidele jėga (10.3.2 pav.). Susumavus visas šias jėgas, gaunama atstojamoji jėga, kurią galima išmatuoti. Atstojamoji jėga, tenkanti ploto vienetui, yra *dujų slėgis*. Kadangi molekulės juda visomis kryptimis vienodai, tai slėgis į visas indo sienelės taip pat vienodas. Jį matuojant,

10.3.1 pav.





10.3.2 pav.

manometras rodo vidutinę laiko atžvilgiu jėgą, veikiančią kiekvieną sienelės ploto elementą. Akivaizdu, kad dujų slėgis yra tuo didesnis, kuo daugiau molekulių per tam tikrą laiką susiduria su indo sienelėmis ir kuo didesniu greičiu jos juda.

Idealiųjų dujų molekulių greičiai

Dujų molekulių greičius tiksliai apibrėžti labai sunku. Viena vertus, molekulių yra labai daug ir jos juda skirtingais greičiais. Antra vertus, molekulėms susiduriant, jų greitis nuolat kinta.


Norėdami geriau įsivaizduoti, kokie skirtingi yra dujų molekulių greičiai, pasinaudokime automobilių judėjimo pavyzdžiu. Žinome, kad didžiausias leistinasis automobilių greitis autostradoje Vilnius–Kaūnas yra 110 km/h. Tačiau tai nereiškia, kad visi automobiliai važiuoja būtent tokiu greičiu. Vieni rieda mažesniais greičiais, kiti, kurių vairuotojai nepaiso kelių eismo taisyklių reikalavimų¹, – didesniais, tačiau dauguma laikosi ribinio greičio. Panašiai yra ir su dujų molekulėmis. Dauguma jų juda artimais vidutiniams greičiais, bet yra ir judančių greičiau bei lėčiau.

Norint įvertinti molekulių greičius, nebūtina matuoti kiekvienos molekulės greitį. Šiuo atveju svarbi vidutinė greičio vertė, arba greičio vidurkis. Skaičiuojant dujų molekulių slėgį, imamas greičio kvadrato vidurkis:

$$\overline{v^2} = \frac{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 + \dots + v_N^2}{N}. \quad (10.8)$$

Greičio vektoriaus modulio kvadratas lygus jo projekcijų koordinačių ašyse kvadratų sumai. Kryptys

¹ Taip elgtis negalima.



10.3.3 pav.

Ox , Oy ir Oz dėl netvarkingo molekulių judėjimo yra lygiavertės, todėl greičio vektoriaus projekcijos kvadrato vidurkis lygus $\frac{1}{3}$ greičio kvadrato vidurkio:

$$\overline{v_x^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}. \quad (10.9)$$

Molekulių greičių pasiskirstymą galima pavaizduoti grafiškai. 10.3.3 paveiksle matote, kaip pasiskirsto azoto molekulių greičiai, esant 100 K ir 1000 K temperatūrai¹. Ox ašyje atidėtas molekulių greitis, Oy ašyje – molekulių skaičius, tenkantis vienetiniam greičio intervalui. Įkaitusių dujų molekulių greičiai didesni. Jų pasiskirstymą vaizduojanti kreivė horizontalia kryptimi yra platesnė².


Molekulinės kinetinės dujų teorijos pagrindinė lygtis

Molekulinės kinetinės dujų teorijos pagrindinė lygtis sieja makroskopinį dujų parametą – slėgį – su mikroskopiniais dydžiais, apibūdinančiais molekules ir jų judėjimą. Ją išvedant, remiamasi nuostata, kad idealiųjų dujų molekulės sąveikauja su indo sienelėmis pagal mechanikos dėsnius taip pat kaip tamprieji kūnai.

Apskaičiuokime cilindre esančių dujų slėgį į stūmoklį (10.3.4 pav.). Jei stūmoklis yra statmenas koordinatinių ašių Ox , tai dujų slėgis p lygus jėgos F_x (visų

¹ Kitaip tariant, kai temperatūra lygi $-173\text{ }^{\circ}\text{C}$ ir $727\text{ }^{\circ}\text{C}$.

² Šį pasiskirstymą apibūdina Maksvelo funkcija. Daugiau apie ją sužinosite mokydami fizikos aukštojoje mokykloje.



10.3.4 pav.

stūmoklių veikiančių molekulių jėgų atstojamosios) ir stūmoklio ploto S santykiui:

$$p = \frac{F_x}{S}. \quad (10.10)$$



Norėdami rasti jėgų atstojamąją, pirma turime sužinoti, kokia jėga stūmoklį veikia viena molekulė. Ją apskaičiuojame remdamiesi antruoju Niutono dėsniumi ir atsižvelgę į tai, kad $\Delta v_x = |v - v_0| = 2v_x$ (10.3.5 pav.):

$$F_{1x} = m_0 \cdot \frac{2v_x}{\Delta t}. \quad (10.11)$$


Randame molekulių, susiduriančių su stūmokliu, skaičių. Per laiko tarpą Δt į stūmoklį atsitrenkia tik tos molekulės, kurios spėja jį pasiekti (10.3.6 pav.):

$$\Delta N = \frac{1}{2} n \Delta V = \frac{1}{2} n S v_x \Delta t. \quad (10.12)$$

Dydis n (10.12) formulėje žymi molekulių koncentraciją, o daugiklis $\frac{1}{2}$ reiškia, kad stūmoklio link juda tik pusė visų išilgai Ox ašies lekiančių molekulių. Stūmoklį veikiančių molekulių jėgų atstojamoji lygi vienos molekulės sukeltos jėgos F_{1x} ir molekulių skaičiaus ΔN sandaugai. Atsižvelgę į tai, (10.11) ir (10.12)



10.3.5 pav.



10.3.6 pav.

išraiškas įrašome į (10.10) formulę. Gauname tokią idealiųjų dujų slėgio išraišką:

$$p = \frac{1}{3} n m_0 \overline{v^2}. \quad (10.13)$$

Tai ir yra *molekulinės kinetinės dujų teorijos pagrindinė lygtis*. Ji idealiųjų dujų makroskopinį parametą – slėgį p – išreiškia mikroskopiniais parametrais: dujų molekulės masė m_0 , molekulių koncentracija n ir greičio kvadrato vidurkiu $\overline{v^2}$. *Idealiųjų dujų slėgis yra tiesiogiai proporcingas molekulių masės, molekulių skaičiaus tūrio vienetui ir molekulių greičio kvadrato vidurkiui sandaugai.*

(10.13) lygties dešiniąją pusę padauginę ir padaliję iš 2 ir atsižvelgę į tai, kad vienos molekulės kinetinė energija $\overline{E_k} = \frac{m_0 \overline{v^2}}{2}$, molekulinės kinetinės dujų teorijos pagrindinę lygtį galime užrašyti taip:

$$p = \frac{2}{3} n \overline{E_k}. \quad (10.14)$$

Idealiųjų dujų slėgis yra tiesiogiai proporcingas molekulių slenkamojo judėjimo vidutinei kinetinei energijai.

Vakuumas

Kaip minėjome, fizikinis modelis – idealiosios dujos – yra praretintos realiosios dujos. Labai smarkiai praretintos realiosios dujos vadinamos *vākuumu* (tuštuma). Vakuumas skirstomas į superdidelį, didelį, vidutinį ir mažą. Kai vakuumas yra superdidelis, dujų molekulės, lėkdamos nuo vienos indo sienelės iki kitos, beveik nesusiduria. Vadinasi, molekulių laisvojo kelio (t. y. atstumo, kurį molekulė nulekia nuo vieno susidūrimo iki kito) ilgis sutampa su indo matmenimis. Šiuolaikinė vakuuminė technika dujas gali praretinti tiek, kad jų slėgis siektų tik 10^{-12} Pa. Vakuumas sudaromas kineskopuose, ikonoskopuose, Rentgeno vamzdžiuose ir kituose prietaisuose. Didelis vakuumas plačiai naudojamas pramonėje. Vakuumu plonu metalo sluoksniu dengiamas gaminių paviršius, į medžiagą įterpiama įvairių priemonių. Superdideliu vakuumu pagrįstos tikslios elektroninės technologijos.

Klausimai ir užduotys ? ?

1. Kas būdinga idealiosioms dujoms? Išvardykite pagrindinius jų požymius.

2. Molekulinės kinetinės teorijos požiūriu paaiškinkite dujų slėgį.

3*. Išvardykite svarbiausius molekulinės kinetinės dujų teorijos pagrindinės lygties išvedimo etapus.

4. Kaip pakis dujų slėgis, jei molekulių koncentraciją perpus sumažinsime, o molekulių vidutinį greitį dvigubai padidinsime?

5. 10.3.7 paveiksle pavaizduoti Žemės atmosferos sluoksniai. Kuriuose iš jų oras yra artimiausias idealiosioms dujoms? Atsakymą pagrįskite.

6. Kodėl ausies būgnelis neplyšta dėl veikiančio jį iš išorės oro slėgio?

Mokomės spręsti uždavinius

1. Oro molekulių koncentracija normaliomis sąlygomis yra $2,7 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3}$. Apskaičiuokime oro molekulių vidutinę kinetinę energiją.

$$\overline{E_k} - ? \quad \left| \begin{array}{l} p_0 = 10^5 \text{ Pa} \\ n = 2,7 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3} \end{array} \right.$$

Sprendimas

Iš molekulinės kinetinės dujų teorijos pagrindinės lygties išreiškiame oro molekulių vidutinę kinetinę energiją:

$$p_0 = \frac{2}{3} n \overline{E_k};$$


$$\overline{E_k} = \frac{3p_0}{2n}.$$

Įrašome dydžių vertes ir apskaičiuojame:

$$\overline{E_k} = \frac{3 \cdot 10^5 \text{ Pa}}{2 \cdot 2,7 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3}} = 5,6 \cdot 10^{-21} \text{ J}.$$

Atsakymas: $5,6 \cdot 10^{-21} \text{ J}$.

2. Apskaičiuokime deguonies dujų tankį, esant $1,3 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ slėgiui, kai yra žinoma, kad deguonies molekulių vidutinis kvadratinis greitis¹ yra $1,4 \cdot 10^3 \text{ m/s}$.



10.3.7 pav.

¹ Vidutiniu kvadratinio greičiu vadinama kvadratinė šaknis iš greičio kvadrato vidurkio: $\overline{v} = \sqrt{\overline{v^2}}$.

$\rho = ?$

$$p = 1,3 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$\bar{v} = 1,4 \cdot 10^3 \text{ m/s}$$

Sprendimas

Taikome molekulinės kinetinės dujų teorijos pagrindinę lygtį

$$p = \frac{1}{3} n m_0 \bar{v}^2. \quad (1)$$

Tankį galime išreikšti taip:

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{m_0 N}{V} = m_0 n. \quad (2)$$

Gautą tankio išraišką įrašome į (1) lygtį:

$$p = \frac{1}{3} \rho \bar{v}^2.$$

Iš čia dujų tankis

$$\rho = \frac{3p}{\bar{v}^2};$$

$$\rho = \frac{3 \cdot 1,3 \cdot 10^5 \text{ Pa}}{(1,4 \cdot 10^3 \text{ m/s})^2} = 0,2 \text{ kg/m}^3.$$

Atsakymas: $0,2 \text{ kg/m}^3$.

Užduotys savarankiškam darbui

1. Inde esančių dujų molekulių koncentracija $2 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3}$, jų greičio kvadrato vidurkis $10^6 \text{ m}^2/\text{s}^2$, vienos molekulės masė $5 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$. Apskaičiuokite dujų slėgį.

($0,33 \cdot 10^6 \text{ Pa}$)

2. Deguonies dujų slėgis 1 MPa , o jų molekulių vidutinis greitis 700 m/s . Apskaičiuokite deguonies molekulių koncentraciją.

($1,15 \cdot 10^{26}$)

3. Inde, kurio tūris 5 m^3 , yra 5 kg dujų. Jų molekulių greičio kvadrato vidurkis lygus $4,9 \cdot 10^5 \text{ m}^2/\text{s}^2$. Apskaičiuokite dujų slėgį.

($1,6 \cdot 10^5 \text{ Pa}$)

4. Deguonies slėgis $3,01 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, tankis 2 kg/m^3 . Apskaičiuokite vienos deguonies molekulės vidutinę kinetinę energiją.

($1,2 \cdot 10^{-20} \text{ J}$)

5. Vienatomių dujų slėgis 30 kPa , atomų koncentracija $5 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3}$. Apskaičiuokite tų dujų atomų vidutinę kinetinę energiją.

($9 \cdot 10^{-22} \text{ J}$)

10.4. Temperatūra ir jos matavimas

Šiluminė pusiausvyra

Oras klasėje, dujos vidaus degimo variklyje, ledo gabaliukas, stiklinė vandens yra makroskopinių kūnų pavyzdžiai. Šių ir kitų kūnų būseną nusako fizikiniais dydžiais, apibūdinančiais visą makroskopinį kūną: slėgiu p , tūriu V , temperatūra T . Fizikiniai dydžiai, apibūdinantys makroskopinį kūną, neatsižvelgiant į molekulinę medžiagos sandarą, vadinami **makroskòpiniais paràmetrais**. Jie vartojami apibūrinant kūnų šiluminės pusiausvyros būseną.

Aptarkime kūnų šiluminės pusiausvyros būsenos susidarymą. Iš patirties žinome, kad kūnai būna šilti ir šalti. Sulietus karštą ir šaltą kūną, makroskopiniai jų parametrai kinta. Pavyzdžiui, į indą su kambario temperatūros vandeniu įmetus ledėšį, ledas ima tirpti, o vanduo – aušti. Ledui ištirpus, vanduo pradeda šilti ir jo temperatūra kyla tol, kol susilygina su kambario oro temperatūra. Jei ši nekinta, vandens temperatūra išlieka pastovi. Sakoma, kad vanduo pereina į šiluminės pusiausvyros būseną. *Šiluminės pusiausvyros būseną vadiname tokią būseną, kai visi makroskopiniai parametrai yra pastovūs.* Nusistovėjus šiluminei pusiausvyrai, kūno tūris, slėgis ir temperatūra nekinta, o jei turime kūnų sistemą, tai vienoda yra visų jos dalių temperatūra.


Pagrindinės sąvokos

Makroskòpiniai paràmetrai,
šiluminė pusiausvyra,
temperatūra,
absoliučioji temperatūra,
Bòlcmanno konstànta.

Temperatūros matavimas

Išmatuoti kurį nors fizikinį dydį – tai palyginti jį su etalonu. Matuojamos temperatūros negalima palyginti su etalonu, todėl termometrais matuojami kiti dydžiai, priklausantys nuo temperatūros: skysčio ar dujų tūris, dujų slėgis ir pan. Pirmąjį termometrą, dar neturėjusį skalės, 1592 m. sukonstravo Galileo Galilėjus (*Galileo Galilei*). Pirmieji tikslūs termometrai buvo pagaminti XVIII a., o jų skalės sugraduotos pagal kelis fiksuotus taškus.

Buitėje temperatūra dažniausiai matuojama skysčio termometrais, arba Celsijaus termometrais. Jų



10.4.1 pav.

skalė sudaroma taip. Iš pradžių termometras dedamas į tirpstantį ledą (10.4.1 pav., *a*), paskui – į verdantį vandenį (10.4.1 pav., *b*) ir kaskart brūkšnelių pažymima jo vamzdelyje esančio skysčio stulpelio galo padėtis. Tarpas tarp brūkšnelių padalijamas į 100 lygių dalių. Skysčio stulpelio galo pokytis viena šimtąja dalimi atitinka vieną Celsijaus laipsnį (1°C).


Matuojant temperatūrą, termometras suliečiamas su kūnu. Kai tarp jų nebevyksta šilumos apykaita, skysčio tūris termometre nustoja kisti. Tarp termometro ir kūno nusistovi šiluminė pusiausvyra, o termometrinio skysčio temperatūra susilygina su kūno temperatūra.

Temperatūros matavimas tokiu termometru nėra tikslus, nes susijęs su gyvsidabrio ir alkoholio plėtimosi savybėmis. Vienodai kaitinamų skirtingų skysčių tūris pakinta nevienodai. Kita netikslaus temperatūros matavimo priežastis – atskaitos pradžios, t. y. nulinės temperatūros, pasirinkimas. Matuojant temperatūrą pagal Celsijaus skalę, atskaitos pradžia pasirenkama ledo tirpimo temperatūra. Vadinasi, temperatūros atskaitos pradžia Celsijaus skalėje nustatyta susitarimu. Akivaizdu, kad ji gali būti ir kita, pavyzdžiui, vandens virimo temperatūra. Tad kaip tiksliai išmatuoti temperatūrą? Kokia yra tikroji temperatūros atskaitos pradžia?

Šiluminė dujų pusiausvyra

Atsakyti į šiuos klausimus padėjo bandymai su skirtingų rūšių dujomis: deguonimi, heliu ir vandeniliu (10.4.2 pav.). Dujų masė ir indų tūris buvo žinomi,

10.4.2 pav.



o slėgis matuojamas manometrais. Žinant dujų masę, buvo nesunku nustatyti jų molekulių skaičių N . Iš pradžių indai su dujomis buvo įdėti į tirpstantį ledą ($0\text{ }^{\circ}\text{C}$), vėliau – į verdantį vandenį ($100\text{ }^{\circ}\text{C}$). Bandymai parodė, kad $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ temperatūros kiekvienų dujų slėgio ir tūrio sandaugos bei molekulių skaičiaus santykis yra vienodas:

$$\frac{p_1 V_1}{N_1} = \frac{p_2 V_2}{N_2} = \frac{p_3 V_3}{N_3} = \theta^1. \quad (10.15)$$

Indus su dujomis panardinus į verdantį vandenį, visų dujų santykis $\frac{pV}{N}$ išliko vienodas, tačiau didesnis nei pirmuoju atveju. Vadinasi, kylant temperatūrai, dydis θ didėja. Dėl to jį galima laikyti temperatūros matu. Atsižvelgę į bandymu gautą priklausomybę ir pasinaudoję molekulinės kinetinės dujų teorijos pagrindine lygtimi, gauname:

$$\frac{pV}{N} = \frac{2}{3} \overline{E_k} = \theta. \quad (10.16)$$


Taigi visų šiluminės pusiausvyros būsenos dujų molekulių vidutinė kinetinė energija yra vienoda. Dydis θ lygus dviem trečdaliams molekulių netvarkingo šiluminio judėjimo vidutinės kinetinės energijos. Kaip ir energija, dydis θ matuojamas džauliais. Fizikoje temperatūra reiškia laipsniais. Dydis θ laikomas proporcingu temperatūrai T , matuojamai laipsniais:

$$\theta = kT; \quad (10.17)$$

čia k – proporcingumo koeficientas, vadinamas **Bòlcmano konstánta**. Taip jis pavadintas pagerbiant austrų fiziką Liudvigą Bolcmaną (*Ludwig Boltzmann*, 1844–1906). Bolcmano konstanta sieja temperatūrą θ , išreikštą energijos vienetais, su temperatūra T , išreikšta laipsniais. Kitaip tariant, ji rodo, kiek vidutiniškai pakinta vienos molekulės judėjimo energija, dujų temperatūrai padidėjus vienu laipsniu. Bolcmano konstantos vertė $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$.

Iš (10.16) ir (10.17) formulės išplaukia lygtis, pagal kurią galima pasirinkti temperatūros skalę, nepriklausančią nuo dujų ar skysčio rūšies:

$$\frac{pV}{N} = kT. \quad (10.18)$$



Liudvigas Bolcmanas

¹ θ – graikų abėcėlės raidė, tariama „teta“.

Tai yra temperatūros formulė. Pagal ją galima išmatuoti temperatūrą nepaisant medžiagos šiluminio plėtimosi ypatumų.

Absoliučioji temperatūros skalė

Temperatūros matavimo skalė, sudaryta pagal (10.18) formulę, vadinama *absoliučiąja*, arba *termodinamine*, *skalė*. Ją pasiūlė anglų fizikas Viljamas Tomsonas, pelnęs lordo Kelvino titulą. Todėl ši skalė dar vadinama Kelvino skale. Absoliučiosios temperatūros skalės vienetas *kėlvinas* (sutrumpintai žymimas 1 K) prilyginamas vienam Celsijaus skalės laipsniui (1 °C):

$$1 \text{ K} = 1 \text{ }^{\circ}\text{C}.$$

(10.18) lygties kairiosios pusės visi dydžiai yra teigiami arba lygūs nuliui, todėl *absoliučioji temperatūra* gali būti tikrai teigiama arba lygi nuliui. Temperatūra, kurioje idealiųjų dujų slėgis artėja prie nulio, kai tūris pastovus, vadinama *absoliučiojo nuliu*.

Žinome, kad dujų slėgį sukelia molekulių smūgiai į indo sienes. Jei slėgis išnyksta, vadinasi, molekulės nesusiduria su indo sienelėmis. Taip gali būti tik tada, kai dujų molekulės nustoja judėti. Šią prielaidą patvirtinsime dar vienu įrodymu.

Pasinaudokime (10.16) ir (10.18) lygtimi. Kadangi šių lygčių kairiosios pusės yra lygios, tai turi būti lygios ir dešinėsios pusės:

$$\overline{E_k} = \frac{3}{2} kT. \quad (10.19)$$

Iš čia matyti, kad *netvarkingai judančių molekulių slenkamojo judėjimo vidutinė kinetinė energija yra tiesiogiai proporcinga absoliučiajai temperatūrai*. Vadinasi, kuo aukštesnė temperatūra, tuo greičiau juda molekulės. Taigi *temperatūra yra molekulių vidutinės kinetinės energijos matas*. Ši priklausomybė būdinga ne tik dujoms, bet ir skysčiams bei kietiesiems kūnams, kurių atomai gali tik svyruoti apie pusiausvyros padėtį. Kai absoliučioji temperatūra lygi nuliui, molekulių vidutinė kinetinė energija taip pat turi būti lygi nuliui. Taip dar kartą įrodėme anksčiau išsaktą teiginį, kad absoliutusias nulis yra temperatūra, kurioje molekulės nustoja judėti.

Celsijaus ir absoliučiosios skalės ryšys


Žinant Bolcmano konstantos skaitinę vertę, galima rasti absoliučiojo nulio vertę pagal Celsijaus skalę. Nustatyta, kad $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ temperatūra pagal Celsijaus skalę atitinka apytiksliai 273 K temperatūrą pagal absoliučiąją skalę. Kadangi temperatūros vienetas pagal absoliučiąją skalę (1 K) prilygintas temperatūros vienetai pagal Celsijaus skalę ($1\text{ }^{\circ}\text{C}$), tai bet kuri absoliučiosios temperatūros T vertė bus 273 laipsniais didesnė už atitinkamą Celsijaus temperatūros vertę:

$$T = t + 273. \quad (10.20)$$

Iš šios lygties matyti, kad absoliutusias nulis atitinka $-273\text{ }^{\circ}\text{C}$. 10.4.3 paveiksle palygintos Celsijaus, Kelvino ir Farenheito temperatūros skalės.

Aplinkoje galime išvelgti gamtinių termometrų. Savotiškas gamtinis termometras gali būti gėlė, vadinama kroku. Kai temperatūra kyla, jos žiedai išsiškleidžia, kai krinta, susiglaudžia. Krokai reaguoja į $0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ temperatūros pokyčius.

10.4.3 pav.



Klausimai ir užduotys ??

1. Apibrėžkite šiluminės pusiausvyros būseną. Pateikite tokios būsenos kūrų pavyzdžių.

2. Parašykite formulę, pagal kurią būtų galima apskaičiuoti 10.4.2 paveiksle pavaizduotuose induose esančių molekulių skaičių.

3. Kuo pranašesnė Kelvino temperatūros skalė už Celsijaus?

4. Kokia yra Bolcmano konstantos fizikinė prasmė?

5. Kokia temperatūra vadinama absoliučiuoju nuliu?

6. Temperatūra pagal Celsijaus skalę lygi $30\text{ }^{\circ}\text{C}$. Kam ji bus lygi pagal Kelvino skalę?

7. Kaip susijusi molekulių slenkamojo judėjimo vidutinė kinetinė energija su temperatūra?

8. Iš pradžių inde esančių dujų temperatūra buvo lygi $10\text{ }^{\circ}\text{C}$, paskui, dujas pakaitinus, ji pakilo iki $40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Kiek padidėjo dujų molekulių vidutinė kinetinė energija?

$(6,2 \cdot 10^{-22}\text{ J})$

9. Pagrindinė materijos savybė yra judėjimas. Pasiekus absoliutųjį nulį, medžiagą sudarančios molekulės ir atomai nustoja judėti. Ar tai neprieštarauja pagrindinei materijos savybei? Atsakymą pagrįskite.

Mokomės spręsti uždavinius

1. Apskaičiuokime idealiųjų dujų temperatūrą, kai vidutinė kinetinė jų energija lygi $7,87 \cdot 10^{-21}\text{ J}$.

$T - ?$	$\overline{E_k} = 7,87 \cdot 10^{-21}\text{ J}$ $k = 1,38 \cdot 10^{-23}\text{ J/K}$
---------	---

Sprendimas

Pasinaudojame lygtimi $\overline{E_k} = \frac{3}{2}kT$, kuri sieja molekulių judėjimo vidutinę kinetinę energiją ir temperatūrą. Iš jos išreiškiame temperatūrą:

$$T = \frac{2\overline{E_k}}{3k}.$$

Įrašę dydžių vertes, gauname:

$$T = \frac{2 \cdot 7,87 \cdot 10^{-21} \text{ J}}{3 \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}} = 380 \text{ K}.$$

Atsakymas: 380 K.

Nagrinėdami Šterno bandymą (žr. 10.2 temą), sužinojote, kad molekulių greičius galima nustatyti bandymais. Remdamiesi šioje temoje išdėstyta medžiaga, molekulių greičius galime apskaičiuoti algebriniu būdu. Iliustruosime tai uždavinio pavyzdžiu.

2. Inde yra 0 °C temperatūros azoto dujų, kurių molio masė 0,028 kg/mol. Apskaičiuokime šių dujų molekulių vidutinį kvadratinį greitį.

$\bar{v} - ?$	$T = 273 \text{ K}$ $M = 0,028 \text{ kg/mol}$ $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$
---------------	--

Sprendimas

Pagal (10.19) lygtį galima apskaičiuoti molekulių šiluminio judėjimo greičio kvadrato vidurkį, tereikia įrašyti į ją vienos molekulės vidutinės kinetinės energijos išraišką $\overline{E_k} = \frac{m_0 \overline{v^2}}{2}$:

$$\frac{m_0 \overline{v^2}}{2} = \frac{3}{2} kT.$$

Iš čia išreiškiame greičio kvadrato vidurkį:

$$\overline{v^2} = \frac{3kT}{m_0}.$$

Tada vidutinis kvadratinis greitis bus lygus

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}}.$$

Kadangi $m_0 = \frac{M}{N_A}$, tai vidutinis kvadratinis greitis

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{3kN_A T}{M}}.$$

Irašę dydžių vertes, apskaičiuojame:

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{3 \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1} \cdot 273 \text{ K}}{0,028 \text{ kg/mol}}} =$$

$$= 493 \text{ m/s.}$$

Atsakymas: 493 m/s; algebriniu ir eksperimentiniu būdu apskaičiuotos dujų molekulių greičio vertės sutampa.

Užduotys savarankiškam darbui

1. Apskaičiuokite argono molekulių vidutinį kvadratinį greitį. Argono molio masė 0,04 kg/mol, temperatūra 0 °C. (412,5 m/s)
2. Apskaičiuokite idealiųjų dujų molekulių slenkamojo judėjimo vidutinę kinetinę energiją, esant 20 °C temperatūrai. (6,06 · 10⁻²¹ J)
3. Deguonies molekulių vidutinis kvadratinis greitis, esant 320 K temperatūrai, lygus 500 m/s. Remdamiesi šiais duomenimis, atlikite tokias užduotis:
 - a) kokybiškai įvertinkite deguonies molekulių greičio pokyčius kintant temperatūrai;
 - b) nurodytą temperatūrą išreikškite Celsijaus laipsniais;
 - c) apskaičiuokite deguonies molekulių slenkamojo judėjimo vidutinę kinetinę energiją; (6,62 · 10⁻²¹ J)
 - d) apskaičiuokite vienos deguonies molekulės masę. (5,3 · 10⁻²⁶ kg)
4. Kokia turi būti anglies dioksido CO₂ temperatūra, kad jo molekulių vidutinis kvadratinis greitis būtų lygus 400 m/s? (282,4 K)
5. Dujos inde buvo praretintos vakuuminiu siurbliu. Jų slėgis pasidarė lygus 1,8 · 10⁻¹⁰ Pa. Apskaičiuokite, kiek molekulių liko 1 cm³ dujų. Dujų temperatūra 30 °C. (4,3 · 10⁴ molekulių)
6. Vienatomių dujų slėgis 40 kPa, o molekulių koncentracija 3 · 10²⁴ m⁻³. Apskaičiuokite šių dujų molekulės vidutinę kinetinę energiją. (2 · 10⁻²⁰ J)
7. Inde, kurio tūris 3,4 m³, yra 2,6 kg azoto. Azoto slėgis 1,2 · 10⁵ Pa. Apskaičiuokite:
 - a) azoto molekulių vidutinį kvadratinį greitį; (685 m/s)
 - b) vienos molekulės vidutinę slenkamojo judėjimo energiją. (1,1 · 10⁻²⁰ J)

10.5. Idealiųjų dujų būsenos lygtis

Idealiųjų dujų būsenos lygtis

Idealiųjų dujų būseną (10.5.1 pav.) apibūdina šie makroskopiniai parametrai: slėgis p , tūris V ir temperatūra T . Lygtis, siejanti pagrindinius makroskopinius parametrus (p , V ir T), vadinama **idealiųjų dujų būsenos lygtimi**. Pirmiausia nustatysime dviejų parametrų: slėgio ir temperatūros, tarpusavio priklausomybę. Pasinaudokime molekulių koncentracijos išraiška

$$n = \frac{N}{V}; \quad (10.21)$$

čia N – dujų molekulių skaičius inde, V – indo tūris. Įrašę ją į (10.18) lygtį, gauname idealiųjų dujų slėgio priklausomybės nuo temperatūros išraišką:

$$p = nkT. \quad (10.22)$$

Joje nesunku išvelgti dujų slėgio priklausomybę nuo molekulių koncentracijos. Antra vertus, čia slypi iš chemijos kurso žinomas Avogadro dėsnis: *vienoduose tūriuose dujų, kurių temperatūra ir slėgis vienodi, yra tiek pat molekulių*. Gauta dujų slėgio priklausomybė nuo molekulių koncentracijos ir temperatūros pasinaudosime išvesdami idealiųjų dujų būsenos lygtį.

Molekulių skaičių inde išreikškime medžiagos kiekio ν ir Avogadro skaičiaus N_A sandauga:

$$N = \nu N_A. \quad (10.23)$$

Iš (10.21), (10.22) ir (10.23) lygties išplaukia lygtis, siejanti tris makroskopinius parametrus – dujų slėgį, tūrį ir temperatūrą:

$$p = \frac{\nu N_A}{V} kT. \quad (10.24)$$


Bolcmano konstantos ir Avogadro skaičiaus sandauga vadinama **universalioja (moline) dujų konstanta R** :

$$R = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1} \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K} \approx 8,31 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}. \quad (10.25)$$

Pagrindinės sąvokos

Idealiųjų dujų būsenos lygtis,
universalioji (molinė)
dujų konstanta.

10.5.1 pav.





Benua Klapeironas

I (10.24) lygtį vietoj kN_A įrašę universaliąją dujų konstantą R , gauname tokią dujų slėgio, tūrio ir temperatūros priklausomybės išraišką:

$$pV = \nu RT. \quad (10.26)$$

Medžiagos kiekį ν išreiškę medžiagos masės m ir jos molio masės M santykiu, gauname **idealiųjų dujų būsenos lygtį**

$$pV = \frac{m}{M} RT. \quad (10.27)$$

Ji dar vadinama Klapeirono ir Mendelejevo lygtimi. Šią lygtį galima taikyti bet kokios cheminės sudėties dujoms. Vienintelis dydis, priklausantis nuo dujų rūšies, šioje lygtyje yra dujų molio masė. Žinant du parametrus: p ir V arba p ir T , arba V ir T , pagal idealiųjų dujų būsenos lygtį nesunku rasti trečią parametą: T , V arba p .

Idealiųjų dujų būsenos lygtis paaiškina dujų suspaudimo, plėtimosi, šildymo bei aušinimo procesus. Iš jos galima nustatyti, kaip susiję dviejų skirtingų būsenų dujų parametrai: slėgis, tūris ir temperatūra. Pirmosios būsenos dujų parametrus pažymėkime p_1 , V_1 , T_1 , antrosios – p_2 , V_2 , T_2 . Abiem būsenoms pritaikyme idealiųjų dujų būsenos lygtį:

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{m}{M} R, \quad \frac{p_2 V_2}{T_2} = \frac{m}{M} R.$$


Kadangi dešinėsios lygybių pusės yra lygios, tai turi būti lygios ir kairiosios:

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2} = \text{const}. \quad (10.28)$$



Šitaip užrašyta būsenos lygtis vadinama Klapeirono lygtimi. Ją pirmą kartą išvedė prancūzų fizikas Benua Klapeironas (*Benoit Clapeyron*, 1799–1864). (10.27) išraiška idealiųjų dujų būsenos lygtį pirmą kartą užrašė Dmitrijus Mendelejevas (1834–1907).

Idealiųjų dujų būsenos lygties tikrinimas bandymais

Idealiųjų dujų būsenos lygtį galima patikrinti bandymais. Gofruotas hermetiškas indas pripildomas dujų (10.5.2 pav., a). Jų slėgis p_1 matuojamas manomet-



Dmitrijus Mendelejevas



10.5.2 pav.

ru, o tūris V_1 nustatomas pagal liniuotės, pritvirtintos prie indo, rodmenis. Pradinė dujų temperatūra lygi aplinkos temperatūrai T_1 . Žinant parametrą p_1 , V_1 ir T_1 vertes, apskaičiuojamas santykis $\frac{p_1 V_1}{T_1}$.

Paskui dujų būsena pakeičiama (10.5.2 pav., b). Sumažinamas indo, o drauge ir dujų tūris. Naujos būsenos dujų tūris lygus V_2 , o slėgis – p_2 . Indas su dujomis įstatomas į indą su karštu vandeniu, kurio temperatūra T_2 . Žinant naujų parametrų vertes, apskaičiuojamas santykis $\frac{p_2 V_2}{T_2}$.

Įvertinus eksperimentinio įrenginio tikslumą, abu santykiai sutampa. Taigi idealiųjų dujų būsenos lygtis (10.28) yra teisinga.

Klausimai ir užduotys ??

1. Ką vadiname idealiųjų dujų būsenos lygtimi? Kam ji taikoma?

2. Kaip pakis dujų slėgis, kai jų tūrį sumažinsime 6 kartus, o temperatūrą padidinsime 2 kartus?

(Padidės 12 kartų)

3. Dujų slėgis lempeje 10^3 Pa, temperatūra 42°C . Apskaičiuokite dujų molekulių koncentraciją.

$(2,3 \cdot 10^{23} \text{ m}^{-3})$

4. Superdidelio vakuumo sąlygomis pasiekiamas 1 pPa slėgis. Apskaičiuokite, kiek molekulių yra 1 cm^3 tokio vakuumo, esant 27°C temperatūrai.

(241 molekulė)

5. Balionas, kurio tūris $0,1 \text{ m}^3$, pripildytas oro. Jo slėgis balione $5 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, o temperatūra 250 K . Kokį tūrį užimtų šis oras normaliomis sąlygomis, kai jo slėgis lygus 10^5 Pa , o temperatūra $0 \text{ }^\circ\text{C}$?
($0,546 \text{ m}^3$)

6. Dujos, kurių slėgis 150 kPa , o temperatūra 250 K , užima 50 l tūrį. Koks medžiagos kiekis yra šiose dujose?
($3,6 \text{ mol}$)

7. Veneros atmosfera sudaryta iš anglies dioksido, kurio tankis $64,4 \text{ kg/m}^3$, o slėgis 9120 kPa . Apskaičiuokite Veneros paviršiaus temperatūrą.
(750 K)

8. Sprendžiant uždavinius, dažnai reikia skaičiuoti oro molio masę. Apskaičiuokite ją, žinodami, kad oro tankis normaliomis sąlygomis lygus $1,29 \text{ kg/m}^3$.
($0,029 \text{ kg/mol}$)

9. Apskaičiuokite, kiek oro molekulių yra ilgio $l = 8 \text{ m}$, pločio $a = 4 \text{ m}$ ir aukščio $h = 3 \text{ m}$ kambaryje, kai temperatūra $t = 18 \text{ }^\circ\text{C}$, o slėgis $p = 0,97 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.
($2,35 \cdot 10^{27}$ molekulių)

10. Koks darbinio mišinio slėgis nusistovi automobilio variklio cilindruose, jeigu suspaudimo takto pabaigoje mišinio temperatūra pakyla nuo $50 \text{ }^\circ\text{C}$ iki $250 \text{ }^\circ\text{C}$, o tūris sumažėja nuo $0,75 \text{ l}$ iki $0,12 \text{ l}$? Pradinis mišinio slėgis buvo 80 kPa .
(810 kPa)

10.6. Idealiųjų dujų būsenos lygties taikymas

Pagrindinės sąvokos

Izotėrminis vỹksmas,
izotermà,
izobàrinis vỹksmas,
izobarà,
izochòrinis vỹksmas,
izochorà.

Vyksm̃ai

Kai kurie procesai gamtoje ir technikoje (pavyzdžiui, šiluminiuose varikliuose) vyksta taip, kad vienas iš trijų parametrų (p , V , T), apibūdinančių dujų būsenà, išlieka pastovus. Tokie procesai vadinami *izobàriñiu*, *izochòriñiu* ir *izotėrmiñiu vyksm̃ais* (gr. *isos* – lygus, vienodas). Jų metu dujų masė nekinta ($m = \text{const}$). Kiekybinę dviejų makroskopinių parametrų priklausomybę nusako dujų dėsniai. Visų jų autoriai – prancūzų mokslininkai.

Izoterminis vyksmas

Izotèrminių vyksmų vadinamas pastovios masės dujų būsenos kitimas esant pastoviai temperatūrai ($T = \text{const}$). Tada iš idealiųjų dujų būsenos lygties išplaukia, kad tam tikros masės dujų slėgio ir tūrio sandauga yra pastovi:

$$pV = \frac{m}{M}RT = \text{const}. \quad (10.29)$$

Šį dėsnį atrado prancūzų mokslininkai Robertas Boilis (*Robert Boyle*) ir Edmas Mariotas (*Edme Mariotte*), todėl jis dar vadinamas *Boilio ir Marioto dėsniu*. Jis teigia, kad *tam tikros masės dujų slėgio ir tūrio sandauga yra pastovi, kai temperatūra nekinta*:

$$p_1 V_1 = p_2 V_2. \quad (10.30)$$


Boilio ir Marioto dėsnis tinka bet kurios rūšies dujoms, taip pat ir jų mišiniams.

Boilio ir Marioto dėsnį gamtoje išvelgti nesunku. Pavyzdžiui, kylančių į vandens paviršių oro burbuliukų tūris didėja, nes slėgis vandens telkinio paviršiuje yra mažesnis negu dugne. Tačiau slėgio ir tūrio sandauga išlieka pastovi.

Boilio ir Marioto dėsnį galima patikrinti bandymais. Reikia pirmiausia išmatuoti cilindre esančių dujų pradinės būsenos (10.6.1 pav., *a*) parametrus: slėgį p_1 ir tūrį V_1 . Tada dujas išretinti nekeičiant temperatūros (10.6.1 pav., *b*) ir išmatuoti naujos būsenos parametrus: slėgį p_2 ir tūrį V_2 . Apskaičiavę sandaugas $p_1 V_1$ ir $p_2 V_2$, įsitikintume, kad jos yra lygios. Iš Boilio ir Marioto dėsnio galime padaryti išvadą, kad izoterminio vyksmo metu dujų slėgis yra atvirkščiai proporcingas jų tūriui:


$$p = \frac{\text{const}}{V}. \quad (10.31)$$

Pavaizduokime šią priklausomybę grafiškai, abscisų ašyje atidėdami tūrio V vertes, ordinačių ašyje – slėgio p vertes. Gausime kreivę (10.6.2 pav.), kuri matematikoje vadinama hipèrbole (funkcijos $y = \frac{c}{x}$ grafikas yra hiperbolė). Fizikoje kreivė, vaizduojanti pastovios temperatūros dujų slėgio priklausomybę nuo tūrio, vadinama *izotermà*.




10.6.1 pav.


10.6.2 pav.



Pradinė būsena (1)



Galinė būsena (2)



10.6.3 pav.

Izobarinis vyksmas

Izobāriniu vyksmū vadinamas pastovios masės dujų būsenos kitimas esant pastoviam slėgiui ($p = \text{const}$). Tada iš idealiųjų dujų būsenos lygties išplaukia, kad tam tikros masės dujų tūrio ir temperatūros santykis yra pastovus:

$$\frac{V}{T} = \frac{m}{M} \cdot \frac{R}{p} = \text{const.} \quad (10.32)$$

Šį dėsnį atrado prancūzų mokslininkas Lui Žozefas Gei-Liusakas (*Louis Joseph Gay-Lussac*), todėl jis vadinamas **Gei-Liusako dėsniumi**. Jis teigia, kad **tam tikros masės dujų tūrio ir temperatūros santykis yra pastovus, kai slėgis nekinta**:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}. \quad (10.33)$$

Gei-Liusako dėsnį taip pat galima patikrinti bandymais. 10.6.3 paveiksle pavaizduota tokio bandymo schema. Pradinę dujų būseną (10.6.3 pav., a) apibūdina parametrai V_1 , p_1 ir T_1 , galinę izobariškai išsiplėtusių dujų būseną (10.6.3 pav., b) – parametrai V_2 , p_1 ir T_2 . Kad, plečiantis dujoms, slėgis išliktų pastovus, dujas reikia šildyti.

Iš (10.32) formulės matyti, kad izobarinio vyksmo metu dujų tūris tiesiogiai proporcingas jų temperatūrai:


$$V = \text{const} \cdot T. \quad (10.34)$$


Tiesinės priklausomybės (t. y. funkcijos $y = kx$) grafikas yra tiesė. Fizikoje tiesė, vaizduojanti pastovaus slėgio dujų tūrio priklausomybę nuo temperatūros, vadinama **izobarą** (10.6.4 pav.). Krintant temperatūrai, dujų tūris mažėja. Jei $T = 0$, atrodytų, kad dujų tūris sumažėja iki nulio. Tačiau taip neįvyksta – atšaldytos dujos suskystėja, o skysčiams idealiųjų dujų dėsniai netinka.

Izochorinis vyksmas

Izochòrinu vyksmū vadinamas pastovios masės dujų būsenos kitimas esant pastoviam tūriui ($V = \text{const}$). Tada iš idealiųjų dujų būsenos lygties iš-

10.6.4 pav.





10.6.5 pav.

plaukia, kad tam tikros masės dujų slėgio ir temperatūros santykis yra pastovus:

$$\frac{p}{T} = \frac{m}{M} \cdot \frac{R}{V} = \text{const.} \quad (10.35)$$

Šį dėsnį atrado prancūzų mokslininkas Žakas Šarlis (Jacques Charles), todėl jis vadinamas **Šarljo dėsniu**. Jis teigia, kad *tam tikros masės dujų slėgio ir temperatūros santykis yra pastovus, kai dujų tūris nekinta*:

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}. \quad (10.36)$$


Šarljo dėsnį, kaip ir Gei-Liusako bei Boilio ir Marioto dėsnius, galima patikrinti bandymu. Jo schema pavaizduota 10.6.5 pav. Pradinę dujų būseną (10.6.5 pav., a) apibūdina parametrai p_1 , T_1 ir V_1 , galinę izochoriškai pakaitintų dujų būseną (10.6.5 pav., b) – parametrai p_2 , T_2 ir V_1 . Bandymo rezultatai rodo, kad dujų slėgio ir temperatūros santykis yra pastovus.


Izochorinio vyksmo metu dujų slėgio priklausomybė nuo temperatūros yra tiesinė:

$$p = \text{const} \cdot T. \quad (10.37)$$


Tiesė, vaizduojanti pastovaus tūrio dujų slėgio priklausomybę nuo temperatūros, vadinama **izochorą** (10.6.6 pav.). Izochoros prasideda taške $T = 0$. Tai dar kartą patvirtina, kad absoliučiojo nulio temperatūroje dujų slėgis lygus nuliui.

10.6.6 pav.






10.6.7 pav.




10.6.8 pav.



10.6.9 pav.

10.6.10 pav.



Klausimai ir užduotys ??

1. Kokie idealiųjų dujų būsenos kitimai vadinami izobariniu, izochoriniu ir izoterminiu vyksmais?

2. Apibūdinkite izoterminį vyksmą:

- pateikite jo apibrėžimą;
- suformuluokite Boilio ir Marioto dėsnius;
- pavaizduokite izoterminį vyksmą V ir T , p ir V bei p ir T koordinatinių sistemose;
- nurodykite, kuri izoterma (10.6.7 pav.) atitinka aukštesnę dujų temperatūrą. Kodėl?

3. Apibūdinkite izobarinį vyksmą:

- pateikite jo apibrėžimą;
- suformuluokite Gei-Liusako dėsnį;
- pavaizduokite izobarinį vyksmą V ir T , p ir V bei p ir T koordinatinių sistemose;
- nustatykite, kuri izobara (10.6.8 pav.) atitinka didesnę dujų slėgį. Kodėl?

4. Apibūdinkite izochorinį vyksmą:

- apibrėžkite šį vyksmą;
- suformuluokite Šarljo dėsnį;
- pavaizduokite izochorinį vyksmą V ir T , p ir V bei p ir T koordinatinių sistemose;
- nurodykite, kuri izochora (10.6.9 pav.) atitinka didesnę dujų tūrį. Kodėl?

5. 2,24 l tūrio inde yra 1 mol dujų. Jų temperatūra 273 K. Apskaičiuokite šių dujų slėgį. ($1,01 \cdot 10^6$ Pa)

6. Vėsią rudens dieną, esant normaliam atmosferos slėgiui, Domantas atvažiavo į sodą. Pamatęs, kad sodo namelio kambaryje termometras rodo vos 10°C , vaikinai užkūrė židinį. Po kurio laiko oras kambaryje sušilo ir jo temperatūra pakilo iki 25°C . Žinodami, kad kambario tūris lygus 100 m^3 , apskaičiuokite:

- iš kambario išėjusio oro masę; (6,2 kg)
- iš kambario išlėkusių molekulių skaičių. ($1,29 \cdot 10^{26}$)

7. 10.6.10 paveiksle pavaizduotas idealiųjų dujų būsenos kitimo grafikas. Remdamiesi juo, atlikite tokias užduotis:

- įvardykite vyksmus, kurių metu dujų būsena pasikeičia iš 1 į 2; iš 2 į 3; iš 3 į 1;
- pavaizduokite šių dujų būsenos kitimą p ir T koordinatinių sistemose.

8. Pučiant muilo burbulą, didėja jo tūris, o kartu ir oro slėgis burbulu viduje. Ar šis reiškinys nepaneigia Boilio ir Marioto dėsnių? Atsakymą pagrįskite.

10.7. Skystieji kristalai ir jų naudojimas

Šiame skyriuje aptarėme įvairias medžiagos būsenas. Plačiausiai nagrinėjome dujų savybes ir dėsnius. Tačiau šiandien praktiškai labai svarbios ir kitos būsenos medžiagos – skystieji kristalai. Dabar jau nieko nestebina kompiuterio vaizduoklis, pagamintas iš skystųjų kristalų (10.7.1 pav.), skystųjų kristalų televizoriaus ekranas. Šios medžiagos naudojamos laikrodžiuose, telefonuose, kitų prietaisų indikatoriuose, švieslentėse, termometruose, skaičiuokliuose ir kituose elektronikos prietaisuose. Kas yra skystieji kristalai?


Sandaros požiūriu jie panašūs ir į skysčius, ir į kietuosius kūnus. Skystieji kristalai – tai medžiagos, sudarytos iš pailgų molekulių, kurioms tam tikrame temperatūros intervale būdingas takumas (kaip ir skysčiams) bei tvarkingas molekulių išsidėstymas (kaip kristalams). Skystųjų kristalų molekulės dažniausiai išsidėsto lygiagrečiais sluoksniais, tačiau kiekviename jų – vis kitaip (10.7.2 pav.). Dėl tokios vidinės sandaros fizinės skystųjų kristalų savybės įvairiomis kryptimis yra nevienodos.

Skystųjų kristalų atradimo istorija dar kartą patvirtina, kad skirtingi gamtos mokslai (fizika ir biologija) susiję tarpusavyje. Botaniko Roberto Brauno darbų reikšmę molekulinės kinetinės dujų teorijos raidai jau minėjome. Skystuosius kristalus 1888 m. atrado taip

10.7.1 pav.



10.7.2 pav.





10.7.3 pav.

pat botanikas. Tai buvo austrų mokslininkas Frydrichas Rainiceris (*Friedrich Rheinitzer*). Skystieji kristalai ilgą laiką nebuvo tyrinėjami. Jais susidomėta tik 1960 m. Amerikiečių mokslininkas Richardas Viljamsas (*Richard Williams*), dirbęs RCA (*Radio Corporation of America*) firmoje, 1963 m. pastebėjo, kad, paveikus skystąjį kristalą elektriniu lauku, šviesos sklaidymas per jį pakinta. Taigi elektriniu lauku galima keisti ir valdyti molekulių išsidėstymą kristale. Po penkerių metų kitas RCA tyrinėtojas Georgas Hylmejeris (*Georg Heilmeyer*) su savo kolegomis pagamino pirmąjį skystųjų kristalų ekrano prototipą. Skystųjų kristalų molekulės reaguoja ne tik į elektrinio lauko poveikį, bet ir į nedidelius slėgio bei temperatūros pokyčius. Dėl to keičiasi šių kristalų skaidrumas ir spalva.

Skystųjų kristalų ekranai turi privalumų ir trūkumų. Svarbiausias jų privalumas, palyginti su standartiniais ekranais, yra maži matmenys. Dėl to šie ekranai įrengiami kompiuteriniuose grotuvuose (10.7.3 pav.), skaitmeniniuose fotoaparatuose (10.7.4 pav.) ir kituose prietaisuose.


10.7.4 pav.




Tradicioniai televizoriai ar kompiuterių vaizduokliai turi kineskopus, todėl yra dideli ir sunkūs. Skystųjų kristalų ekranai yra vos kelių centimetrų storio ir dėl to daug lengvesni. Jie vartoja gerokai mažiau energijos nei vaizduokliai su katodinių spindulių kineskopu.

Tačiau skystųjų kristalų ekranai turi ir trūkumų. Pirma, jie brangesni už standartinius, antra, vaizdo kokybė skystųjų kristalų ekrane priklauso nuo regėjimo kampo. Optimalus regėjimo kampas šiuose ekranuose yra status (vartotojas sėdi tiesiai prieš ekraną). Pasukus ekraną, vaizdas jame ižiūrimas sunkiau.

Vaizdo kokybė skystųjų kristalų ekrane labiausiai priklauso nuo ekrano tipo ir dydžio. Skystųjų kristalų ekranai, kitaip nei standartiniai, patys šviesos neskleidžia. Jie tik atspindi saulės ar kambario šviesą. Vis dėlto paviršiaus apšvieta ne visada yra pakankama, todėl šiuo metu kuriami skystųjų kristalų ekranai, kurie apšviečiami iš šonų (šviesos šaltiniai tvirtinami prie ekrano kraštų) arba iš apačios, po ekranu įtaisytu šviesos šaltiniu. Ekranai gali būti įvairių tipų ir formų.





10.7.5 pav.

Kaip sudarytas skystųjų kristalų ekranas? Aptarkime vieną jo tipą (10.7.5 pav.). Šio ekrano ląstelė yra darinys, pripildytas medžiagos, turinčios skysčio ir kristalo savybių. Priešingose ląstelės pusėse išdėstyti skaidrūs elektrodai, prie kurių jungiamas įtampos šaltinis. Ekrano ląstelės skaidrumas reguliuojamas keičiant molekulių orientacijos kampą, priklausantį nuo ląstelės elektrodams tiekiamos įtampos.

Spalvotiems vaizdams kurti atskirose skystųjų kristalų ekranų ląstelėse naudojami spalvų filtrai. Jie dažniausiai daromi vertikalių raudonų, žalių ir mėlynų juostelių pavidalo, tačiau gali būti ir kitokie. Kad ekrane susidarytų baltas taškas, gretimos trys skystųjų kristalų ekranų ląstelės turi praleisti šviesą. Spalvų pustoniai kuriami įvairiais būdais: silpninant ląstelei tiekiamą srovę ir taip mažinant praleidžiamos šviesos kiekį; trumpam įjungiant ir išjungiant ląstelę ir kt.

Paprastesnių tipų ekranuose nepavyksta visų ląstelės molekulių orientuoti vertikaliai, todėl ekranas šiek tiek praleidžia šviesą ir jame vietoj juodo taško matomas pilkas. Tai apriboja vaizdo ekrane kontrastą ir regėjimo kampą (tik 90°). Vaizdo kokybei pagerinti ekranas padengiamas specialia plėvele, kuri padidina regėjimo kampą iki 140° .

Spalvoti skystųjų kristalų ekranai dabar plačiai naudojami kompiuterių vaizduokliuose bei televizoriuose. Tačiau tobulinamos ir kitos ekranų gamybos technologijos. Jų pagrindu pagaminti ekranai turi daug privalumų, palyginti su dabar dominuojančiais skystųjų kristalų ekranais: paprastesnė gamybos technologija, didelis skaistis, plati spalvų gama, didelė skiriamoji geba, geras regėjimo kampas.

¹ Poliarizatoriumi vadinamas iš tam tikrų medžiagų pagamintas stiklas, keičiantis šviesos struktūrą.

Skryliaus „Molekulinės kinetinės teorijos pagrindai“ apibendrinimas

Šiluminis judėjimas	Kūną sudarančių dalelių netvarkingas judėjimas vadinamas šiluminiu judėjimu.
Šiluminiai reiškiniai	Fizikiniai reiškiniai, priklausantys nuo atomų ir molekulių šiluminio judėjimo, vadinami šiluminais reiškiniais. Juos nagrinėja: • molekulinė kinetinė teorija, grindžiama nuostata, kad visi kūnai sudaryti iš netvarkingai judančių dalelių; • termodinamika, kuri remiasi energijos tvermės dėsniu ir neatsižvelgia į vidinę medžiagos sandarą.
Pagrindiniai molekulinės kinetinės teorijos teiginiai	1. Kūnai sudaryti iš dalelių: atomų, molekulių, jonų. 2. Medžiagos sudarančios dalelės nuolat ir netvarkingai juda. 3. Kūną sudarančios dalelės tarpusavyje sąveikauja.
Molis	Molis – toks medžiagos kiekis, kuriame molekulių arba atomų yra tiek pat, kiek ir 12 g anglies (^{12}C). Dalelių skaičius viename molyje vadinamas Avogadro skaičiumi: $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}.$
Molio masė	Molio masė M vadinama medžiagos vieno molio masė: $M = m_0 N_A;$ $[M] = 1 \text{ kg/mol}.$
Medžiagos kiekis	Medžiagos kiekis ν lygus tam tikro kūno molekulių skaičiaus N ir Avogadro skaičiaus N_A santykiui, t. y. molekulių skaičiui viename molyje: $\nu = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M};$ $[\nu] = 1 \text{ mol}.$

Santykinė molekulinė masė	Santykinė molekulinė masė M_r vadinamas medžiagos molekulės masės m_0 ir $\frac{1}{12}$ anglies atomo masės m_{0C} santykis: $M_r = \frac{m_0}{\frac{1}{12} m_{0C}}.$
Brauno judėjimas	Skysčiuose (arba dujose) esančių dalelių šiluminis judėjimas vadinamas Brauno judėjimu.
Difuzija	Difuzija – savaiminis skirtingų medžiagų maišymasis.
Molekulių sąveikos jėgos	Medžiagos molekulės veikia viena kitą traukos ir stūmos jėgomis. Jos priklauso nuo atstumo tarp molekulių: • kai jis 2-3 kartus didesnis už molekulės skersmenį, molekulės veikia viena kitą traukos jėgomis; • kai jis lygus dviejų molekulių spindulių sumai, traukos jėgos susilygina su stūmos jėgomis ir jėgų atstojamoji lygi nuliui; • kai jis mažesnis už dviejų molekulių spindulių sumą, molekulės veikia viena kitą stūmos jėgomis.
Idealiosios dujos	Idealiosios dujos yra fizikinis dujų modelis, kuriam būdingos šios savybės: • molekulių tūris yra labai mažas, palyginti su indo tūriu; • molekulių neveikia traukos jėgos; • molekulių judėjimo energija daug didesnė už sąveikos energiją; • molekulių stūmos jėgos atsiranda tik tada, kai molekulės susiduria viena su kita arba su indo sienelėmis; • molekulių smūgiai yra tampa.
Molekulinės kinetinės dujų teorijos pagrindinė lygtis	Idealiųjų dujų slėgis yra tiesiogiai proporcingas molekulės masės, molekulių skaičiaus tūrio vienetui ir molekulių greičio kvadrato vidurkio sandaagai: $p = \frac{1}{3} n m_0 \overline{v^2}.$

Idealiųjų dujų būsenos lygtis	Lygtis, siejanti pagrindinius makroskopinius parametrus p, V ir T, apibūdinančius dujų būseną, vadinama idealiųjų dujų būsenos lygtimi: $pV = \frac{m}{M} RT;$ čia p – idealiųjų dujų slėgis, V – tūris, m – masė, M – molio masė, R – universalioji dujų konstanta ($R = 8,31 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$), T – absoliučioji temperatūra.
Temperatūra	Netvarkingai judančių molekulių slenkamojo judėjimo vidutinė kinetinė energija yra tiesiogiai proporcinga absoliučiajai temperatūrai: $\overline{E_k} = \frac{3}{2} kT;$ čia $\overline{E_k}$ – molekulių vidutinė kinetinė energija, k – Bolcmano konstanta ($k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$), T – absoliučioji temperatūra.
Absoliučioji, arba termodinaminė, temperatūros skalė	Temperatūros skalė, sudaryta neatsižvelgiant į dujų ar skysčio rūšį, vadinama absoliučiąja, arba termodinamine, temperatūros skale, kartais – Kelvino skale. Ji sudaroma remiantis lygtimi $\frac{pV}{N} = kT.$ Absoliučiosios temperatūros skalės vienetas kelvinas (K) prilyginamas Celsijaus skalės laipsniui (°C): $1 \text{ K} = 1^\circ \text{C}.$
Izoterminis vyksmas	Izoterminiu vyksmu vadinamas pastovios masės dujų būsenos kitimas esant pastoviai temperatūrai ($T = \text{const}$).
Boilio ir Marioto dėsnis	Tam tikros masės dujų slėgio ir tūrio sandauga yra pastovi, kai temperatūra nekinta: $p_1 V_1 = p_2 V_2.$ Kreivė, vaizduojanti pastovios temperatūros dujų slėgio priklausomybę nuo tūrio, vadinama izoterma.

Izobarinis vyksmas	Izobariniu vyksmu vadinamas pastovios masės dujų būsenos kitimas esant pastoviam slėgiui ($p=\text{const}$).
Gei-Liusako dėsnis	Tam tikros masės dujų tūrio ir temperatūros santykis yra pastovus, kai slėgis nekinta: $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}.$ Tiesė, vaizduojanti pastovaus slėgio dujų tūrio priklausomybę nuo temperatūros, vadinama izobara.
Izochorinis vyksmas	Izochoriniu vyksmu vadinamas pastovios masės dujų būsenos kitimas esant pastoviam tūriui ($V=\text{const}$).
Šarlio dėsnis	Tam tikros masės dujų slėgio ir temperatūros santykis yra pastovus, kai dujų tūris nekinta: $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}.$ Tiesė, vaizduojanti pastovaus tūrio dujų slėgio priklausomybę nuo temperatūros, vadinama izochora.

š i l u m i n i a i
r e i š k i n i a i



11 Termodinamika

Šiame skyriuje sužinosite, kas yra vidinė kūnų energija, kaip termodinamikoje suprantamas darbas, prisiminsite IX klasėje nagrinėtą šilumos kiekio sąvoką, susipažinsite su pagrindiniais termodinamikos dėsniais, galiausiai nagrinėsite bendruosius šiluminių mašinų veikimo principus, mokysitės skaičiuoti šiluminės mašinos naudingumo koeficientą, gvildensite šiluminių mašinų keliamas ekologines problemas.

11.1. Vidinė kūnų energija. Šilumos kiekis

Pagrindinės sąvokos

Vidinė energija, šilumos perdavimas, šilumos apykaita, šilumos kiekis, savitoji šilumà.

Vidinės energijos samprata

Vidinė energija – vienas svarbiausių termodinamikos dydžių. Norėdami atskleisti jo esmę, turime prisiminti, kaip apibrėžėme mechaninę energiją. Sakėme, kad tai – kūno galimybė atlikti darbą. Ji gali būti dviejų rūšių: kinetinė ir potencinė. Pavyzdžiui, krintantis nuo stalo kamuoliukas turi kinetinės (judėjimo) ir potencinės (sąveikos) energijos.

Molekulinė kinetinė teorija teigia, kad visi kūnai sudaryti iš dalelių, kurios netvarkingai juda ir tarpusavyje sąveikauja. Vadinasi, kūną sudarančios dalelės turi kinetinės (judėjimo) ir potencinės (sąveikos) energijos. Visų kūną sudarančių dalelių judėjimo ir sąveikos energija yra vidinė kūno energija. *Vidinė kūno energija lygi tų kūną sudarančių dalelių (molekulių arba atomų) netvarkingo judėjimo kūno masės centro atžvilgiu kinetinių energijų ir visų dalelių tarpusavio sąveikos potencinių energijų sumai.*

Mokydamiesi mechanikos, sužinojote, kaip galima apskaičiuoti pilnutinę mechaninę kūno energiją. Reikia rasti kūno kinetinę ir potencinę energiją ir jas sudėti. Tokiu būdu apskaičiuoti vidinę kūno energiją nepavyks, nes, pirma, nuolat kinta kūną sudarančių dalelių išsidėstymas, taigi ir jų sąveikos energija; antra, nuolat kinta dalelių greitis; trečia, kūnus sudaro labai daug dalelių. Vidinę kūno energiją galima išreikšti makroskopiniais jo parametrais.

Idealiųjų dujų vidinė energija

Idealiųjų dujų molekulės tarpusavyje nesąveikauja, todėl potencinė jų energija lygi nuliui. Vadinasi, visą idealiųjų dujų vidinę energiją sudaro molekulių šiluminio judėjimo kinetinė energija.

Nagrinėkime vienatomes idealiąsias dujas, kurias sudaro ne molekulės, o atskiri atomai. Prie šių dujų

priskiriamas argonas, neonas, helis ir kitos inertinės dujos. Vienatomių dujų atomų judėjimas yra paprastesnis, mat jie tik slenka, bet nesisuka, kaip sudėtingesnių dujų molekulės.

Norint rasti vienatomių idealiųjų dujų vidinę energiją, reikia vieno atomo vidutinę energiją padauginti iš atomų skaičiaus. Vieno atomo vidutinė energija $\bar{E} = \frac{3}{2}kT$, o atomų skaičius $N = N_A \frac{m}{M}$. Tada idealiųjų dujų vidinė energija U išreiškiama taip:

$$U = \bar{E}N = \frac{3}{2} \cdot \frac{m}{M} RT. \tag{11.1}$$

Iš (11.1) formulės matyti, kad *idealiųjų vienatomių dujų vidinė energija yra tiesiogiai proporcinga jų absoliučiajai temperatūrai*.


Atsižvelgus į dujų būsenos lygtį, idealiųjų dujų vidinę energiją galima išreikšti formule

$$U = \frac{3}{2} pV. \tag{11.2}$$

Tačiau idealiųjų dujų vidinė energija priklauso tik nuo temperatūros. Nuo tūrio ji nepriklauso, nes idealiųjų dujų molekulių sąveikos potencinė energija lygi nuliui. Realiųjų dujų vidinė energija priklauso ne tik nuo temperatūros T , bet ir nuo dujų tūrio V . Kai dujos užima nevienodą tūrį, skiriasi atstumai tarp molekulių, taigi ir jų sąveikos energija.



Skysčių ir kietųjų kūnų molekulių sąveikos energija artima jų judėjimo energijai. Vadinasi, skysčių ir kietųjų kūnų vidinė energija taip pat priklauso nuo tūrio. Apskritai vidinė kūnų energija priklauso ne tik nuo temperatūros, bet ir nuo tūrio ($U = f(T, V)$).

Kokios yra vidinės energijos atsargos? Įvertinkime klasėje esančio oro vidinę energiją. Tarkime, kad klasės tūris yra 160 m^3 , atmosferos slėgis normalus ($p = 1,01 \cdot 10^5 \text{ Pa}$). Atsižvelgdami į tai, kad oras susideda daugiausia iš azoto N_2 ir deguonies O_2 , apskaičiuojame vidinę jo energiją. Gauname $4,04 \cdot 10^7 \text{ J}$. Tiek energijos pakaktų pakrautam lėktuvui „Boeing 747“ pakelti į 20 m aukštį. Taigi vidinės energijos atsargos yra didžiulės, tačiau ją ne visada galima paversti mechaniniu darbu.



11.1.1 pav.

11.1.2 pav.



Vidinės energijos kitimas

Vidinę kūnų energiją galima pakeisti dviem būdais: atliekant darbą ir perduodant šilumą.

Atliekant darbą, padidinama kūno temperatūra, o kartu ir vidinė energija. Pavyzdžiui, sukant menteles, skysčio vidinė energija didėja (11.1.1 pav.). Staiga suslegiant orą cilindre (11.1.2 pav., *a*), temperatūra jame pakyla tiek, kad vatos gumulėlis užsidega. Temperatūros padidėjimas byloja apie tai, kad padidėjo vidinė oro energija. Slegiant cilindre esantį orą, jo molekulių greitis didėja (11.1.2 pav., *b*), o dėl to didėja ir vidinė oro energija.

Šilumos kiekis

Vidinę dujų energiją galima pakeisti, dujas ne tik slegiant, bet ir kaitinant (11.1.3 pav.). Kai stūmoklis yra įtvirtintas, kaitinamų dujų tūris nekinta, o temperatūra ir vidinė energija didėja. Vidinės energijos pokytis ΔU lygus galinės energijos U_2 ir pradinės energijos U_1 skirtumui:

$$\Delta U = U_2 - U_1. \quad (11.3)$$

11.1.3 paveiksle pavaizduotas dujų kaitinimo reiškinys vadinamas šilumos perdavimu. Šiuo būdu mus pasiekia Saulės energija, kaista vanduo puode, stiklinė, pripilta karštos arbatos, ir pan. *Vieno kūno energijos perdavimas kitam kūnui neatliekant darbo vadinamas šilumos perdavimu, arba šilumos apykaita.* Žinote šiuos šilumos perdavimo būdus: šilumos laidumą, spinduliavimą ir konvekciją.

Vidinės energijos dalis, kuri pereina iš vieno kūno į kitą šilumos perdavimo būdu, vadinama šilumos kiekiu Q . Vadinasi, šilumos kiekiu (trumpiau – šiluma) vadinama iš vieno kūno į kitą sklindanti vidinė energija. Jei kūnas šilumos kiekį Q atiduoda, jo vidinė energija mažėja, todėl

$$\Delta U = -Q. \quad (11.4)$$


Šilumos kiekis, kaip ir energija, matuojamas džauliais (J). Anksčiau jis buvo matuojamas kalėrijomis (1 cal = 4,187 J).

Vėsdamas kūnas atiduoda šilumą aplinkai. Kadangi vėstančio kūno galinė temperatūra yra mažesnė už pradinę, tai jo atiduotas šilumos kiekis neigiamas.

Mokydamiesi fizikos IX klasėje, sužinojote, kaip apskaičiuojamas šilumos kiekis, kurio reikia masės m kūno temperatūrai pakelti nuo t_1 iki t_2 :

$$Q = cm(t_2 - t_1). \quad (11.5)$$

Norint apskaičiuoti kūno atiduotą arba gautą šilumos kiekį, reikia žinoti to kūno savitąją šilumą c . Kūno **savitoji šilumà** yra toks šilumos kiekis, kurį reikia suteikti 1 kg medžiagos, kad jos temperatūra pakiltų 1 K. Skirtingų medžiagų savitoji šiluma yra nevienoda. Jos vertės dažniausiai pateikiamos žinynuose arba uždavinynų prieduose. Pavyzdžiui, sidabro savitoji šiluma lygi 250 J/(kg · K), stiklo – 840 J/(kg · K). Vadinasi, jeigu 1 kg masės sidabrinį ir stiklinį kūną pakaitintume 1 K, tai stiklinio kūno vidinė energija padidėtų 840 J, o sidabrinio – 250 J.



11.1.3 pav.

Klausimai ir užduotys ??

1. Ką vadiname vidine kūno energija?
2. Ar vidinė kūno energija priklauso nuo kūno judėjimo arba jo padėties kitų kūnų atžvilgiu? Atsakymą pagrįskite.
3. Kokiais makroskopiniais parametrais galima išreikšti vidinę kūno energiją? Nuo kokių makroskopinių parametrų priklauso idealiųjų dujų, skysčių ir kietųjų kūnų vidinė energija?
4. Kaip pakinta kūno temperatūra, jeigu jis energijos atiduoda daugiau nei gauna?
5. Kam lygi vienatomių idealiųjų dujų vidinė energija?
6. Kaip ir kiek pakinta idealiųjų dujų vidinė energija, jeigu jų tūris padidėja 3 kartus, o slėgis sumažėja 6 kartus?
7. Kaip ir kiek pakinta idealiųjų dujų vidinė energija, jeigu jų slėgis yra pastovus, o tūris sumažėja 6 kartus?
8. Kokiais būdais galima keisti vidinę kūnų energiją?
9. Kodėl slegiamos dujos įkaista?
10. Pateikite šilumos laidumo, konvekcijos ir spinduliavimo pavyzdžių.
11. Ką vadiname šilumos kiekiu? Kokiais vienetais jis matuojamas?
- 12*. 87 kg oro šildomi nuo 10 °C iki 30 °C. Oro molio masė $2,9 \cdot 10^{-2}$ kg/mol. Tardami, kad oras yra dviatomės dujos, apskaičiuokite, kiek pakito vidinė oro energija.

(1,25 MJ)

13. Fizikos kabineto tūris 140 m^3 , atmosferos slėgis normalus.

a) Apskaičiuokite visų fizikos kabinete esančių oro molekulių šiluminio judėjimo kinetinę energiją.

($2,1 \cdot 10^7 \text{ J}$)

b) Nustatykite, kiek vandens būtų galima sušildyti nuo 0°C iki 100°C , panaudojant šią energiją. (50 kg)

11.2. Faziniai virsmai

Pagrindinės sąvokos

Fāzinis viršmas,
garāvimas,
virimo temperatūrā,
savitōji garāvimo
šilumā,
kondensācija,
lūdymasis,
savitōji lūdymosi
šilumā,
kietėjimas.

Faziniai virsmai


IX klasėje nagrinėdami šiluminius reiškinius, aptarėte įvairias medžiagų būsenas ir jų kitimus: lydymąsi ir kietėjimą, garavimą ir kondensaciją. Medžiagos būsenos fizikoje dar vadinamos *fāzėmis*, o jų kitiimas – *fāziniu virsmu*.

Remdamiesi molekuline kinetine teorija ir vidinės energijos samprata, išnagrinėsime šiuos fazinius virsmus: garavimą, kondensaciją, lydymąsi ir kietėjimą. Prisiminsime, kaip apskaičiuojamas jiems vykstant išsiskyręs arba sunaudotas šilumos kiekis.

Garavimas

Garavimu vadinamas toks fazinis virsmas, kurio metu skystis virsta garais jo paviršiuje. Garuojant skysčiui, iš jo išlekia molekulės, kurių kinetinė energija yra didesnė už potencinę (sąveikos su kitomis molekulėmis) energiją. Garuoja bet kokios temperatūros skystis, nes jame visada yra molekulių, kurių kinetinė energija didesnė už vidutinę kinetinę energiją (lygią $\frac{3}{2}kT$). Kylant temperatūrai, iš skysčio išlekia vis daugiau molekulių. Kadangi ištrūksta pačios greičiausios, tai skysčio molekulių vidutinė kinetinė energija, o kartu ir skysčio temperatūra mažėja. Tai turi praktinę reikšmę. Pavyzdžiui, lakiau skysčiu patepta skausminga kūno vieta (11.2.1 pav.) atšąla ir skausmas aprimsta. Išsimaudę ežere ar upėje ir išlipę ant kranto, jaučiame šaltį, nes nuo mūsų kūno paviršiaus garuoja vanduo.

11.2.1 pav.



Garuoja bet kurios temperatūros skystis. Kylant temperatūrai, garavimas intensyvėja, o ypač intensyviai garuoja verdantis skystis. Temperatūra, kurioje skystis verda, vadinama **virimo temperatūra**¹.

Šilumos kiekis, reikalingas skysčiui išgarinti jo virimo temperatūroje, yra tiesiogiai proporcingas išgarintų molekulių skaičiui arba bendrai jų masei:


$$Q = Lm; \quad (11.6)$$

čia L – savitoji garavimo šiluma. Šis šilumos kiekis sunaudojamas skysčio molekulių ryšiams nutraukti. **Savitąja garavimo šiluma vadinamas šilumos kiekis, reikalingas 1 kg skysčio išgarinti virimo temperatūroje.** Jos matavimo vienetas yra džaulis kilogramui:

$$[L] = 1 \text{ J/kg}.$$


Pavyzdžiui, vandens savitoji garavimo šiluma lygi $2,256 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Vadinasi, 1 kg vandens išgarinti reikia $2,256 \cdot 10^6 \text{ J}$ energijos. Tai labai didelis kiekis.

Žemėje nuolat garuoja jūrų ir vandenynų paviršius. Per metus Žemėje išgaravusio vandens masė prilygsta Juodosios jūros vandens masei.



11.2.2 pav.

11.2.3 pav.



Kondensacija

Kondensacija (lot. *condensatio* – sutirštinimas) vadinamas fazinis virsmas, kurio metu garai virsta skysčiu. Dažniausiai matoma vandens garų kondensacija. Dalis netvarkingai judančių vandens molekulių grįžta atgal į skystį (11.2.2 pav.), todėl skysčio vidinė energija didėja. Šilumos kiekis, kurį skystis gauna dėl kondensacijos, lygus šilumos kiekiui, kurio reikia skysčiui išgarinti. Kondensuojantis garas išsiskiriantis šilumos kiekis apskaičiuojamas pagal tą pačią (11.6) formulę, tik šiuo atveju jis yra neigiamas:

$$Q = -Lm. \quad (11.7)$$

Garavimas ir kondensacija schemiškai pavaizduota 11.2.3 paveiksle.

Didžiulius energijos nuostolius Žemės paviršiuje kompensuoja energija, išsiskirianti kondensacijos metu: susidarant debesims, rūkui, rasai, krituliams.

¹ Plačiau apie virimo procesą ir virimo temperatūrą kalbėsime 12.2 temoje.

Lydymasis

Lydymasis yra toks fazinis virsmas, kurio metu kietasis kūnas virsta skysčiu. Temperatūra, kurioje kietasis kūnas suskystėja, vadinama *lydymosi temperatūra*. Skirtingų medžiagų ji yra nevienoda. Pavyzdžiui, galis (Ga) lydosi įkaitęs iki $29,8\text{ }^{\circ}\text{C}$, alavas – iki $232\text{ }^{\circ}\text{C}$, o geležis – iki $1539\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Lydymąsi galima paaiškinti molekulinės kinetinės teorijos požiūriu. Tvarkingai išsidėsčiusios kietojo kūno molekulės svyruoja apie pusiausvyros padėtį. Kylant kūno temperatūrai, kinetinė molekulių svyravimo energija ir svyravimo amplitudė didėja. Pasiekus lydymosi temperatūrą, kinetinės energijos molekulėms pakanka, kad jos galėtų pereiti iš vienos pusiausvyros padėties į kitą. Kadangi kietojo kūno molekulės išsidėsčiusios tvarkingai, jų tarpusavio sąveikos jėgos yra apytiksliai vienodos, todėl molekulių ryšiai nutrūksta iš karto visame kūne.

Šilumos kiekis, kurį gauna lydomas kūnas, naudojamas molekulių ryšiams nutraukti, t. y. molekulių potencinei energijai didinti. Molekulių judėjimo (kinetinė) energija, o kartu ir kūno temperatūra lydymosi metu nekinta.

Norint išlydyti didesnės masės kūną, reikia jam suteikti daugiau šilumos. Šilumos kiekis, reikalingas masės m kūnui išlydyti, išreiškiamas formule

$$Q = \lambda m; \quad (11.8)$$

čia λ – savitoji lydymosi šiluma. *Savitąja lydymosi šiluma vadinamas šilumos kiekis, reikalingas 1 kg kietos medžiagos paversti skysčiu jos lydymosi temperatūroje*. Savitosios lydymosi šilumos, kaip ir savitosios garavimo šilumos, matavimo vienetas yra džaulis kilogramui:

$$[\lambda] = 1 \text{ J/kg}.$$

Kietėjimas

Kietėjimas yra fazinis virsmas, kurio metu skystis virsta kietuoju kūnu.


Norėdami suprasti kietėjimą, prisiminkime skysčio sandarą. Tankiai išsidėsčiusios skysčio molekulės svyruoja apie pusiausvyros padėtį. Tačiau kai kurios jų turi pakankamai kinetinės energijos, kad galėtų per-

šokti iš vieno sluoksnio į kitą. Skysčiui auštant, jo molekulių kinetinė energija mažėja ir molekulės išlieka pusiausvyros padėtyje. Esant lydymosi (kietėjimo) temperatūrai, visos skysčio molekulės yra pusiausvyros padėtyje ir išsidėsčiusios tvarkingai. Skysčiui kietėjant, netvarkingas molekulių išsidėstymas staiga virsta tvarkingu.

Kietėdamas skystis išskiria į aplinką šilumą, lygia šilumos kiekiui, kuris sunaudojamas tam kūnui išlydyti. Kietėjant išsiskiriantis šilumos kiekis apskaičiuojamas pagal tą pačią (11.8) formulę, tik šiuo atveju jis yra neigiamas:

$$Q = -\lambda m. \quad (11.9)$$

Kadangi kietėjant išsiskiria tiek pat šilumos, kiek jos sunaudojama kūnui išlydyti, tai savitoji lydymosi šiluma λ dar vadinama savitąja kietėjimo šiluma. Lydymasis ir kietėjimas schemiškai pavaizduotas 11.2.4 paveiksle.



11.2.4 pav.

Klausimai ir užduotys ??

1. Paaiškinkite garavimą ir kondensaciją. Pateikite jų pavyzdžių.

2. Nuo ko priklauso garavimo sparta? Atsakymą papildykite pavyzdžiais.

3. Kas yra savitoji garavimo šiluma? Kokia jos fizikinė prasmė?

4. Palyginkite 1 kg vandens ir 1 kg vandens garų vidinę energiją, esant 100 °C temperatūrai.

5. Paaiškinkite lydymąsi ir kietėjimą. Pateikite jų pavyzdžių.

6. Kodėl medžiaga lydosi ir kietėja, esant tam tikrai temperatūrai?

7. Sidabro garai kondensuojasi, kai temperatūra pasiekia 2466 K. Kiek šilumos išsiskiria kondensuojantis 0,5 kg sidabro? Sidabro savitoji šiluma lygi 2,34 MJ/kg.
(1,17 MJ)

8. Žmogaus organizmo šiluminė galia lygi 75 W. Pastovi jo kūno temperatūra palaikoma garinant vandenį nuo odos paviršiaus. Kiek vandens nuo odos paviršiaus išgaruoja per 1 h?
(0,12 kg)

9. Kiek šilumos į aplinką išskiria kietėdamas 200 kg masės švino gabalas, kurio temperatūra 600 K? (5 MJ)

Mokomės spręsti uždavinius

Apskaičiuokime, kiek šilumos reikia, norint 5 kg vario, kurio temperatūra 286 K, sušildyti iki lydymosi temperatūros ir išlydyti. Atmosferos slėgis normalus.

$Q - ?$	$m = 5 \text{ kg}$ $T_1 = 286 \text{ K}$ $T_2 = 1356 \text{ K}$ $c = 380 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ $\lambda = 1,8 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$
---------	--

Sprendimas

Šilumos kiekį, reikalingą variui sušildyti iki jo lydymosi temperatūros, rasime taip:

$$Q_1 = cm(T_2 - T_1).$$

Variui išlydyti reikia šilumos kiekio

$$Q_2 = \lambda m.$$

Ieškomas šilumos kiekis lygus šilumos kiekių Q_1 ir Q_2 sumai:

$$Q = Q_1 + Q_2,$$

$$Q = cm(T_2 - T_1) + \lambda m.$$

Irašę dydžių vertes, gauname:

$$\begin{aligned} Q &= 380 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K}) \cdot 5 \text{ kg} \cdot (1356 - 286) \text{ K} + \\ &\quad + 1,8 \cdot 10^5 \text{ J/kg} \cdot 5 \text{ kg} = \\ &= 20,33 \cdot 10^5 \text{ J} + 9 \cdot 10^5 \text{ J} = 2,9 \text{ MJ}. \end{aligned}$$

Atsakymas: 2,9 MJ.

Užduotys savarankiškam darbui

1. Į 200 kg šalto vandens, kurio temperatūra 283 K, įpilta karšto vandens. Pradinė jo temperatūra buvo 373 K. Sumaišius karštą vandenį su šaltu, nusistovėjo 310 K temperatūra. Kiek karšto vandens buvo įpilta?

(85,7 kg)

2. Šaltą žiemos dieną vaikas iš lauko į kambarį atsinešė 0,5 kg masės ledo gabalą. Pradinė jo temperatūra buvo -10°C . Kiek šilumos reikėjo šiam ledui išlydyti?

($1,76 \cdot 10^5 \text{ J}$)

3. Auštant 40 kg skysto alavo, išsiskyrė 4,62 MJ šilumos. Pradinė alavo temperatūra buvo 505 K. Kokia galiausiai nusistovėjo alavo temperatūra?

(259 K)

4. Skysto aliuminio masė 50 kg, o temperatūra 932 K, suketėjusio aliuminio temperatūra 282 K. Apskaičiuokite, kiek skysto aliuminio vidinė energija didesnė negu kieto. (47,6 MJ)


5. Kiek šilumos reikia 1 kg vandens išgarinti? Pradinė vandens temperatūra 0 °C. (2,72 MJ)

6. Kiek šilumos išsiskirs susikondensavus 100 g vandens garų, kurių temperatūra 100 °C, ir susidariusiam vandeniui ataušus iki 40 °C? ($2,55 \cdot 10^5$ J)

7. Niagāros krioklys (11.2.5 pav.) – vienas aukščiausių pasaulyje. Jo aukštis yra 48 m. Apskaičiuokite, kiek pakyla nuo šio krioklio krantinčio vandens temperatūra, jei visa vandens energija virsta šiluma. (0,11 °C)

8. Lekiančios švininės kulkos temperatūra 373 K. Kai kulka atsitrenkia į sieną, visa jos kinetinė energija virsta šilumine energija. Koku greičiu turi lėkti kulka, kad, susidūrusi su siena, išsilydytų? (329 m/s)

11.2.5 pav.



11.3. Darbas termodinamikoje

Darbo termodinamikoje samprata

Kaip žinote, darbą galima apskaičiuoti dvejai: kaip kūną veikiančios jėgos, poslinkio ir kampo tarp jų kosinuso sandaugą arba kaip mechaninės kūno energijos pokytį.

Mechanikoje darbą atlieka sunkio, tamprumo, trinties jėgos, termodinamikoje – dujų slėgimo jėga. Dujos dirba vidaus degimo varikliuose, pneumatiniuose prietaisuose ir įrenginiuose, transporteriuose. Suspaustas oras varsto autobusų ir troleibusų duris, veikia automobilių stabdžius. Dujoms atliekant darbą, pats įrenginys (vidaus degimo variklis, pneumatinis plaktukas ir pan.) nejuda, tik jo dalys pasislenka viena kitos atžvilgiu.

Termodinamikoje, panašiai kaip ir mechanikoje, darbą galima išreikšti energijos pokyčiu. Tačiau šiuo atveju jis lygus ne kinetinės, o vidinės energijos pokyčiui.

Pagrindinės sąvokos

Darbas termodinamikoje.

Darbo termodinamikoje apskaičiavimas

Mokydamiesi mechanikos, nagrinėjote daugybę pavyzdžių, iliustruojančių, kaip mechaninė energija virsta vidine. Tačiau galimas ir atvirkščias vyksmas – vidinės energijos virsmas mechaniniu darbu. Toks procesas vyksta šiluminėse mašinose. Vienas svarbiausių termodinaminių procesų, vykstančių jose, yra dujų plėtimasis. Dujoms plečiantis, slėgimo jėga $\vec{F}'$ atlieka darbą, įveikdama išorines slėgimo jėgas. Jį apskaičiuoti nesunku.

Tarkime, kad besiplečiančių dujų tūris pakinta nuo V_1 iki V_2 , o stūmoklis cilindre pasislenka atstumu Δh (11.3.1 pav.), be to, dujų slėgimo į stūmoklį jėga $\vec{F}'$ yra pastovi. Tada dujų atliekamą darbą išreiškiame taip:

$$A' = F' \Delta h = p S \Delta h = p(V_2 - V_1); \quad (11.10)$$


čia p – dujų slėgis, V_1 – pradinis dujų tūris, V_2 – galinis tūris. Šį darbą galime užrašyti kaip dujų slėgio ir tūrio pokyčio sandaugą:


$$A' = p \Delta V. \quad (11.11)$$

Iš (11.11) lygties matyti, kad *dárbas termodinamikoje* išreiškiamas dujų slėgio ir tūrio pokyčio sandauga. Darbą dujos atlieka tik tada, kai kinta jų tūris. Plėsdamosi dujos atlieka teigiamą darbą, nes slėgimo jėgos ir stūmoklio poslinkio kryptys sutampa. Kai dujos plečiasi, su stūmokliu susiduriančių molekulių greitis mažėja, o drauge mažėja ir vidinė dujų energija. Vadinasi, plėsdamosi dujos aušta.

Slegiamų dujų darbas (11.3.2 pav.) apskaičiuojamas pagal tą pačią (11.11) formulę, kaip ir besiplečiančių

11.3.1 pav.





11.3.2 pav.

dujų darbas. Tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad slegiamos dujos atlieka neigiamą darbą ($A' < 0$, nes $\Delta V < 0$). Slegiamų dujų vidinė energija didėja, dėl to kyla jų temperatūra.

Išorinių jėgų atliekamas darbas A skiriasi nuo dujų darbo A' tik ženklu:

$$A = -A' = -p\Delta V. \quad (11.12)$$


Dujoms plečiantis, išorinės jėgos atlieka neigiamą darbą ($A = -A' < 0$). Slegiamas dujas veikiančios išorinės jėgos vektoriaus kryptis sutampa su poslinkio kryptimi, todėl išorinių jėgų darbas yra teigiamas ($A > 0$).

Geometrinis darbo termodinamikoje aiškinimas

Geometriškai paprasčiausia aiškinti darbą, kurį atlieka dujos, kai jų būseną kinta izobariškai, t. y. kai slėgis pastovus ($p = \text{const}$). Tokio vyksmo grafikas p ir V koordinačių sistemoje pavaizduotas 11.3.3 paveiksle. Matome, kad stačiakampio $abcd$ plotas lygus dujų atliekamo darbo ($A' = p\Delta V$) skaitinei vertei.


Keičiantis dujų būsenai, tūris gali būti pastovus ($V = \text{const}$; izochorinis vyksmas). Tada dujos darbo neatlieka, nes jų tūrio pokytis lygus nuliui: $\Delta V = 0$.

Dujų būseną gali pasikeisti ir nekintant temperatūrai ($T = \text{const}$; izoterminis vyksmas). Tokio vyksmo grafikas pavaizduotas 11.3.4 paveiksle. Šiuo atveju dujų atliekamo darbo skaitinė vertė lygi figūros, apribotos grafiko, ašies OV ir atkarpų ab bei cd , plotui.



11.3.3 pav.

11.3.4 pav.



Klausimai ir užduotys ??

1. Kuo ypatingas darbas termodinamikoje? Pateikite jo pavyzdžių.

2. Kokį darbą atlieka:

- a) plėsdamosi dujos;
- b) slėgiamos dujos?

Atsakymą pagrįskite.

3. Kokį darbą atlieka išorinės jėgos:

- a) dujoms plečiantis;
- b) dujas spaudžiant?

Atsakymą pagrįskite.

4. Kaip geometriškai aiškinamas dujų atliekamas darbas?

5. Iš akvariumo dugno į viršų kyla oro burbuliukas. Ar jame esančios dujos atlieka darbą? Atsakymą pagrįskite.

6. Kaitinamų dujų tūris padidėjo 800 cm^3 , o slėgis buvo pastovus ir lygus 10^5 Pa . Apskaičiuokite dujų atliktą darbą. (80 J)

7. 1 kg anglies dioksido (CO_2) dujų temperatūra pakilo nuo 268 K iki 400 K , o slėgis liko pastovus. Kokį darbą atliko plėsdamosi dujos? (24,93 kJ)

8. Izobariškai kaitinamos deguonies (O_2) dujos atliko 25 kJ darbą. Jų temperatūra padidėjo 200 K . Apskaičiuokite deguonies dujų masę. (0,48 kg)

9. Apskaičiuokite darbą, kurį atlieka 1 mol idealių dujų, izobariškai kaitinamų 1 K . (8,31 J)

10. Pradinis dujų tūris lygus $1,1 \text{ atm}^1$. Izotermiškai slėgiamų dujų tūris sumažėjo nuo 5 m^3 iki $0,5 \text{ m}^3$.


- a) Nubraižykite šio vyksmo grafiko eskizą p ir V koordinatinių sistemoje.
- b) Grafiškai pavaizduokite, kokį darbą atlieka išorinės jėgos, suspausdamos dujas.

11. Guminiame balione esančių dujų temperatūra pakilo 50°C ir dėl to dujos atliko 240 J darbą. Apskaičiuokite šių dujų masę, kai yra žinoma, kad jų molio masė lygi $0,069 \text{ kg/mol}$. (0,039 kg)

12. Cilindre normaliomis sąlygomis buvo 116 g oro. Iš pradžių jis buvo izobariškai pakaitintas iki 200°C , paskui izochoriškai atšalintas iki 50°C , tada izobariškai suslėgtas iki pradinio tūrio ir izochoriškai grąžintas į pradinę būseną (11.3.5 pav.).

- a) Apskaičiuokite darbą, kurį oras atliko ciklo metu.
- b) Nubraižykite ciklą sudarančių vyksmų grafikus p ir V bei p ir T koordinatinių sistemose.

11.3.5 pav.



¹ Primename, kad $1 \text{ atm} = 101\,325 \text{ Pa}$.

11.4. Pirmasis termodinamikos dėsnis


Energijos tvermės dėsnis šiluminiuose procesuose

Išnagrinėjome du vidinės energijos kitimo būdus: darbą ir šilumos perdavimą. Apie juos kalbėjome atskirai, tačiau dažniausiai vidinė kūnų energija kinta tuo pat metu atliekant darbą ir perduodant šilumą. Kiekybinį kūno vidinės energijos pokyčio ΔU , šilumos kiekio Q ir išorinių jėgų atliekamo darbo A ryšį apibūdina pirmasis termodinamikos dėsnis, gaunamas iš pagrindinio gamtos dėsnio – energijos tvermės dėsnio. Energijos tvermės dėsnis teigia, kad *energija gamtoje niekur neišnyksta ir nesukuriama, jos kiekis nekinta, tik vienos rūšies energija virsta kitos rūšies energija*. Šis dėsnis galioja visiems gamtos reiškiniams. Mechaniniams reiškiniams jį taikyti jau mokate. Dabar jį pritaikysime šiluminiams reiškiniams. Energijos tvermės dėsnis, apimantis šiluminius reiškinius, vadinamas *pirmuoju termodinamikos dėsniu*. Kadangi termodinamikoje nagrinėjami kūnai (termodinaminės sistemos) nekeičia savo padėties erdvėje, tai jų mechaninė energija nekinta. Kisti gali tik vidinė energija. Aptarsime du vidinės energijos kitimo būdus: kai darbą atlieka išorinės jėgos ir kai pati sistema.

Pirmasis termodinamikos dėsnis, kai darbą atlieka išorinės jėgos

Termodinaminei sistemai, t. y. balione esančioms dujoms (11.4.1 pav.), pritaikykime energijos tvermės dėsnį. Iš šildytuvo gavusios šilumos kiekį Q , dujos šyla, vidinė jų energija didėja. Be to, dujos balione dar yra spaudžiamos – išorinės jėgos atlieka darbą A . Dėl išorinių jėgų darbo vidinė dujų energija taip pat didėja. Vadinasi, keičiantis dujų būsenai, vidinė jų energija didėja tiek dėl šilumos perdavimo, tiek dėl išorinių jėgų atliekamo darbo. Remdamiesi šiuo pavyzdžiu, galime suformuluoti pirmąjį termodinamikos dėsnį bet kuriai termodinaminei sistemai.

11.4.1 pav.



Termodinaminės sistemos vidinės energijos pokytis, atsiradęs keičiantis sistemos būsenai, lygus išorinių jėgų atliekamo darbo ir sistemai suteikto šilumos kiekio sumai:

$$\Delta U = Q + A. \quad (11.13)$$

Iš (11.13) lygties išplaukia, kad uždarosios sistemos vidinė energija nekinta. Jei sistema yra uždara, šilumos apykaita su aplinka nevyksta ($Q = 0$), o išorinių jėgų atliktas darbas lygus nuliui ($A = 0$). Tada


$$\Delta U = U_2 - U_1 = 0,$$

arba

$$U_2 = U_1.$$

Pirmasis termodinamikos dėsnis, kai darbą atlieka dujos

11.4.2 pav.



Praktiškai svarbus kitas procesas – vidinės energijos virsmas darbu, kurį plėsdamosi atlieka pačios dujos. Žinome, kad išorinių jėgų ir dujų atliekamas darbas skiriasi tik ženklu ($A' = -A$), todėl, atsižvelgdami į tai, pirmąjį termodinamikos dėsnį (11.13) galime užrašyti taip:

$$Q = \Delta U + A'. \quad (11.14)$$

Vadinasi, *termodinaminei sistemai perduotas šilumos kiekis naudojamas jos vidinei energijai pakeisti ir sistemos darbui atlikti įveikiant išorines jėgas.*

Konkrečiu pavyzdžiu pagrįskime šią pirmojo termodinamikos dėsnio formuluotę. Sakykime, dujos cilindre šildomos (11.4.2 pav.). Šildytuvo suteiktas ši-

lumos kiekis Q naudojamas dujų vidinei energijai ΔU padidinti ir darbui A' atlikti. Jei sistema negauna šilumos iš aplinkos ($Q = 0$), tai iš (11.14) formulės išplaukia, kad sistema atlieka darbą eikvodama savo vidinę energiją:

$$A' = -\Delta U. \quad (11.15)$$

Neturėdama vidinės energijos atsargų, sistema negalės atlikti darbo. Ši išvada labai svarbi paneigiant amžinojo variklio idėją. Vadinasi, negalima sukurti tokio variklio, kuris galėtų dirbti nesustodamas. Išeikvojęs visas vidinės energijos atsargas, variklis nustoja dirbęs. Pirmąjį termodinamikos dėsni pritaikėme šilumos požiūriu izoliuotai sistemai ($Q = 0$). Išvengti šilumos apykaitos su aplinka padeda gera dujų šiluminė izoliacija.

Pirmasis termodinamikos dėsnis paaiškina dyzelinių vidaus degimo variklių¹ veikimą. Tokiuose varikliuose dujos suspaudžiamos staiga, todėl šilumos apykaita su aplinka nespėja įvykti. Pagal pirmąjį termodinamikos dėsni dujų vidinės energijos pokytis ΔU lygus išorinių jėgų atliekamam darbui:

$$\Delta U = A. \quad (11.16)$$

Kadangi išorinės jėgos, slėgdamos dujas, atlieka teigiamą darbą, tai staiga suspaudžiamų dujų vidinė energija didėja, jų temperatūra kyla ir pasiekia 500–700 °C. Suspaudimo pabaigoje į cilindrą įpurškiami degalai, kurie dėl aukštos temperatūros užsidega. Dujoms degant, slėgis labai padidėja ir plėsdamosi jos stumia stūmoklį priešinga kryptimi. Dyzeliniai varikliai plačiai paplitę, nes naudoja pigesnius degalus. Tačiau šių variklių degalų tiekimo sistemai reikalingos labai tiksliai pagamintos detalės, o jų gamyba brangi.

Šilumos balanso lygtis

Aptarkime šilumos apykaitą izoliuotoje aplinkos atžvilgiu sistemoje. Sakykime, į kalorimetrą su kambario temperatūros vandeniu įmetamas įkaitintas geležies gabalėlis. Tarp jo ir vandens vyksta šilumos apykaita. Šie kūnai yra izoliuoti nuo kitų kūnų, todėl darbas sistemoje neatliekamas. Pagal energijos tvermės dėsni abiejų kūnų vidinės energijos pokyčių

¹ Primename, kad dyzelinis variklis ir jame naudojami degalai taip pavadinti pagerbiant vokiečių išradėją Rudolfą Dyzelį (*Rudolf Diesel*, 1858–1913).

algebrinė suma lygi nuliui: $\Delta U_1 + \Delta U_2 = 0$. Kadangi vidinė kūnų energija pakinta tik dėl šilumos perdavimo, tai, remdamiesi pirmuoju termodinamikos dėsniu, gauname:

$$Q_1 + Q_2 = 0.$$

Ši lygtis vadinama *šilumės balanso lygtimi*. Joje Q_1 ir Q_2 – kūnų gautas ir atiduotas šilumos kiekis. Gautas šilumos kiekis yra teigiamas ($Q > 0$), atiduotas – neigiamas ($Q < 0$).

Jei šilumos apykaita vyksta tarp daugiau negu dviejų kūnų, izoliuotų nuo aplinkos, šilumos balanso lygtis užrašoma taip:

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots = 0. \quad (11.17)$$

Klausimai ir užduotys ?

1. Suformuluokite pirmąjį termodinamikos dėsni, kai darbą atlieka išorinės jėgos.

2. Suformuluokite pirmąjį termodinamikos dėsni, kai darbą atlieka pačios dujos.

3. 11.4.3 paveiksle pavaizduotas vienas iš amžinojo variklio modelių. Įrodykite, kad toks variklis negali veikti amžinai.

4. Gavusios 130 kJ šilumos, dujos atliko 60 kJ darbą. Kokia buvo dujų galinė vidinė energija? Dujų vidinė energija iki šildymo pradžios 230 kJ. (300 kJ)

5. Uždaram inde yra 64 g deguonies dujų, kurių slėgis 0,1 MPa, o temperatūra 27 °C. Pakaitintų dujų slėgis padidėjo 3 kartus.

a) Apskaičiuokite indo tūrį. ($4,9 \cdot 10^{-2} \text{ m}^3$)

b) Raskite galinę dujų temperatūrą. (900 K)

c) Apskaičiuokite, kiek šilumos gavo dujos (skaičiuodami dviatomių dujų vidinės energijos pokytį, koeficientą imkite lygų $\frac{5}{2}$). (24,9 kJ)


6. 200 g oro buvo pakaitinta 30 K. Jo slėgis nekito.

a) Apskaičiuokite dujų atliktą darbą. (2,49 kJ)

b) Apskaičiuokite orui suteiktą šilumos kiekį. (8,70 kJ)

c) Nustatykite, kiek pakito vidinė dujų energija. (6,21 kJ)

11.4.3 pav.



11.5. Antrasis termodinamikos dėsnis

Negrijžtamieji vyksmai

Pirmasis termodinamikos dėsnis yra energijos tvermės dėsnis, pritaikytas šiluminiams reiškiniams. Tačiau jis nenurodo gamtoje vykstančių šiluminių reiškinių krypties. Labai dažnai procesai, neprieštaraujantys šiam dėsniui, gamtoje nevyksta. Pateikiame tokio proceso pavyzdį. Į kalorimetrą su šaltu vandeniu panardinamas karštas kūnas. Šaltas vanduo, atiduodamas tam tikrą šilumos kiekį karštam kūnui, dar labiau vėsta, o karštas kūnas, patekęs į šaltą vandenį, kaista smarkiau. Pirmasis termodinamikos dėsnis šiuo atveju galioja, energijos tvermės dėsnis nepažeidžiamas, tačiau tokie procesai iš tikrųjų niekada nevyksta. Šiluma gamtoje perduodama tik viena kryptimi – karštesni kūnai ją *savaime* perduoda šaltesniems. Tai tęsiasi tol, kol kūnų temperatūra susilygina – nusistovi šiluminė pusiausvyra. Atvirkščias procesas, t. y. savaiminis šaltesnio kūno šilumos perdavimas karštesniam, gamtoje nevyksta. Šalto kūno šilumą būtų galima atiduoti karštesniam, tačiau reikėtų naudoti specialius įrenginius: šaldytuvus, šilumos siurblius.

Kitas pavyzdys. Suspaustos dujos cilindre plečiasi tol, kol jų slėgis susilygina su išoriniu atmosferos slėgiu. Tačiau niekada *savaime* dujos pačios vėl nesusišpaudžia. Suspausti jas galima tik paveikus išorine jėga.

Procesai, kurie *savaime* vyksta tik viena kryptimi, vadinami *negrijžtamaisiais vyksmais*.


Difuzija taip pat yra negrijžtamasis vyksmas. Į vandenį įpylus rašalo, jo molekulės susimaišo su vandens molekulėmis (11.5.1 pav.) ir visas vanduo ilgainiui nusidažo mėlynai, tačiau rašalo molekulės negali *savaime* grįžti į vandens paviršių.

Gamtoje visi makroskopiniai procesai vyksta tik viena kryptimi. Priešinga kryptimi jie *savaime* vykti

Pagrindinės sąvokos

Negrijžtamasis vyksmas.

11.5.1 pav.





11.5.2 pav.

negali. Pavyzdžiui, 11.5.2 paveiksle pavaizduotas grįžtamasis buitinis reiškinys (*b* atvejis) iš tiesų yra neįmanomas.

Viena gamtoje vykstančių procesų kryptis mums yra įprasta. Pavyzdžiui, įmetę akmenį į vandenį, žinome, kad savaime jis nepakils iš vandens ir nesugrįš į mūsų rankas. Šis neįmanomas procesas nesikerta su energijos tvermės dėsniu, tačiau prieštarauja antrajam termodinamikos dėsniui.

Antrasis termodinamikos dėsnis

Antrasis termodinamikos dėsnis nurodo energijos virsmų gamtoje kryptį ir pabrėžia, kad visi vyksmai yra negrįžtamieji. Šio dėsnio negalima išvesti teoriškai. Kaip ir pirmasis termodinamikos dėsnis, jis pagrįstas daugelio bandymų rezultatais. Fizikinę jo prasmę sudaro tai, kad medžiagos molekulių šiluminio judėjimo energija kokybiškai skiriasi nuo kitų rūšių energijos. Kiekvienas vyksmas, kurio metu bet kurios rūšies energija virsta molekulių šiluminio judėjimo energija, yra negrįžtamas. Antrasis termodinamikos dėsnis formuluojamas įvairiai, tačiau visos formuluo-tės reiškia tą patį, todėl yra lygiavertės. Labiausiai paplitusi vokiečių mokslininko Rudolfo Klauzijaus (*Rudolf Clausius*) pateikta formuluo-tė: *šaltėsnė sistema negali perduoti šilumos karštesnei, kai tuo pat metu nekinta abi sistemos arba aplinkos kūnai*.


Kita šio dėsnio formuluo-tė rodo, kad darbu galima paversti ne visą vidinę kūno energiją, o tik jos dalį: *neįmanoma vidinės energijos perduoti iš aukštos temperatūros šaltinio taip, kad atliktas darbas būtų lygiavertis tam vidinės energijos kiekiui*. Ši formuluo-tė turi svarbią pramoninę reikšmę. Ji rodo, kad neįmanoma įgėgainėse deginamų anglių, naftos ar dujų visos vidinės energijos paversti darbu. Dalis energijos visada perduodama aplinkai: vandeniui aušinimo sistemoje, atmosferai.

Statistinis antrojo termodinamikos dėsnio aiškinimas

Antrasis termodinamikos dėsnis nurodo, kuria kryptimi kinta uždarnosios sistemos kūnų, susidedančių iš daugelio dalelių, makrobūsena. Sakykime, turime sandarų indą, pertvara padalytą į dvi dalis. Kairiojoje da-

lyje yra dujų, o dešiniojoje – tuščia (11.5.3 pav., *a*). Išėmus pertvarą, dujos savaime pasklinda po visą indą (11.5.3 pav., *b*). Judėdamos dujų molekulės vidutiniškai pusę laiko būna vienoje indo dalyje, pusę – kitoje. Tikimybė, kad visos molekulės grįš į kairiąją indo dalį, yra labai maža. Statistiniai skaičiavimai rodo: kad visos molekulės kairiojoje indo pusėje išbūtų 1 μs, reikia laukti daugiau nei $3 \cdot 10^{52}$ metų. Šis laiko tarpas daugelį milijardų kartų ilgesnis už Visatos amžių.

Uždaroji sistema, sudaryta iš daugelio dalelių, savaime pereina iš tvarkingesnės būsenos į ne tokią tvarkingą. Kitaip tariant, uždaroji sistema savaime pereina iš mažiau tikėtinos jos dalelių išsidėstymo būsenos į labiau tikėtiną.



11.5.3 pav.

Klausimai ir užduotys ??

- 1. Kokius vyksmus vadiname negrįžtamaisiais? Pateikite jų pavyzdžių.
- 2. Kokia yra antrojo termodinamikos dėsnio esmė? Suformuluokite antrąjį termodinamikos dėsnį.
- 3. Kaip statistiškai aiškinamas antrasis termodinamikos dėsnis?
- 4. Kodėl dūmai išsisklaido ore? Kodėl šis vyksmas yra negrįžtamasis?

11.6. Šiluminiai varikliai. Jų naudingumo koeficientas

Šiluminių variklių samprata ir naudojimas

Energijos, tenkančios vienam gyventojui, gamyba ir suvartojimas yra vienas svarbiausių šalies rodiklių. Vienas Žemės gyventojas per parą suvartoja vidutiniškai 180 mln. džaulių energijos. Ji naudojama įvairiose srityse: pramonėje, transporte, žemės ūkyje, buityje ir kt. Dar XIX a. buvo pradėti gaminti įrenginiai, galintys panaudoti vidinę energiją. Tai – šiluminiai varikliai.

Pagrindinės sąvokos

Šiluminis variklis, naudingumo koeficientas.

Šiluminiais varikliais vadinami įrenginiai, kurie vadinę kuro energiją paverčia mechanine energija.

Šiluminiai varikliai įrengiami automobiliuose, motocikluose, šiluminėse bei atominėse elektrinėse, laivuose. Jie naudojami ir aviacijoje. Lengvuose lėktuvuose įrengiami stūmokliniai varikliai, dideliuose laineriuose – reaktyvieji varikliai, kurie taip pat yra šiluminiai varikliai. Reaktyvų judėjimą jau nagrinėjote šiais mokslo metais. Dabar aptarsime bendruosius šiluminių variklių veikimo principus.

Šiluminio variklio sandara ir bendrieji veikimo principai

Kiekvieną šiluminį variklį sudaro trys pagrindinės dalys (11.6.1 pav.):

- šildytuvas, teikiantis energiją darbiniam kūnui;
- darbinis kūnas (dujos arba garai);
- aušintuvas, paimantis dalį darbinio kūno energijos.


Šildytuvu vadinamas garo katilas arba degimo kamera. Šildytuve degant kurui arba vykstant branduolinioms reakcijoms, išsiskiria šiluma, kuri tiekama darbiniam kūnui. Kuras – tai degiosios medžiagos: dujos, nafta, anglys. Apie 90 % visos žmonijos per metus suvartojamos energijos gaunama deginant kurą. Jo kokybę apibūdina savitoji degimo šiluma q , t. y. šilumos kiekis, kurį išskiria visiškai sudegdamas 1 kg kuro (iš pagrindinės mokyklos fizikos kurso prisiminkime, kad $[q] = 1 \text{ J/kg}$). Žinodami savitąją kuro degimo šilumą, galime apskaičiuoti, kiek šilumos išsiskirs sudegus bet kuriam jo kiekiui m :

$$Q = qm. \quad (11.18)$$

Iš šildytuvo gauta energija padidina darbinio kūno temperatūrą šimtais ar net tūkstančiais laipsnių. Dėl to darbinio kūno slėgis pasidaro didesnis už aplinkos slėgį ir kūnas ima plėstis. Plėsdamasis jis atlieka darbą.

Vidaus degimo variklyje plėsdamosi dujos stumia stūmoklį, o šis slinkdamas suka alkūninį veleną. Jo sukimasis krumpliciaračių pavaros sistema perduodamas automobilio ratams. Taip degant kurui išsiskyrusi energija virsta įkaitusių dujų vidine energija, o ši – automobilio slenkamojo judėjimo mechanine energija.

11.6.1 pav.



Kad variklis dirbtų ilgai, procesai jame turi periodiškai kartotis. Dujoms išsiplėtus, variklio stūmoklį reikia grąžinti į pradinę padėtį, taigi dujas suspausti. Žemesnės temperatūros dujas spausti lengviau, todėl prieš spaudžiant dujas atvėsinašamos. Tam naudojamas aušintuvas. Garo turbinoje tai yra atmosferos oras arba specialus įrenginys panaudotajam garui aušinti ir kondensuoti (vadinamasis kondensatorius), vidaus degimo variklyje – atmosferos oras. Vidaus degimo variklyje deginiai dažniausiai išleidžiami lauk ir naujas darbo ciklas prasideda su nauja dujų porcija. Tiek vidaus degimo variklių, tiek kitų šiluminių mašinų darbas yra nuolat pasikartojančių ciklų visuma.

Apibendrinami šiluminio variklio darbo principus, galime suformuluoti svarbiausias šio variklio darbo sąlygas. Pirmą, šiluminis variklis gali veikti tada, kai skiriasi darbinio kūno ir aplinkos temperatūra. Antra, darbą jis atlieka eikvodamas vidinę energiją, kai šiluma iš karštesnių kūnų perduodama šaltesniems. Dėl to variklio atliekamas darbas yra mažesnis už šildytuvo atiduotą šilumos kiekį.

Šiluminio variklio darbas ir naudingumo koeficientas

Šiluminiame variklyje, pasibaigus vienam darbo ciklui, dujos grąžinamos į pradinę būseną. Vadinasi, jų vidinės energijos pokytis lygus nuliui: $\Delta U = 0$. Tada pagal pirmąją termodinamikos dėsnį dujų atliktas darbas lygus per ciklą gautam šilumos kiekiui:

$$\Delta U = Q - A' = 0, \text{ arba } A' = Q. \quad (11.19)$$

Šilumos kiekis Q lygus iš šildytuvo gauto šilumos kiekio Q_1 ir aušintuvui atiduoto šilumos kiekio Q_2 skirtumui (žr. 11.6.1 pav.), todėl

$$A' = |Q_1| - |Q_2|. \quad (11.20)$$

Variklio atlikto darbo A' ir iš šildytuvo gauto šilumos kiekio Q_1 santykis vadinamas *šiluminio variklio naudingumo koeficientu*:

$$\eta = \frac{A'}{|Q_1|} = \frac{|Q_1| - |Q_2|}{|Q_1|} = 1 - \frac{|Q_2|}{|Q_1|}. \quad (11.21)$$

Pagal (11.21) formulę apskaičiuojamas realaus šiluminio variklio naudingumo koeficientas. Kadanigi tam tikras šilumos kiekis atiduodamas aušintuvui,

naudingumo koeficientas visada yra mažesnis už vienetą ($\eta < 1$), arba už 100 % ($\eta < 100\%$). Lentelėje pateikiame kai kurių šiluminių variklių naudingumo koeficientų vertes.

Kai kurių šiluminių variklių naudingumo koeficientas

Šiluminis variklis	Naudingumo koeficientas, %
Karbiuratorinis automobilio variklis	25
Turboreaktyvinis variklis	20-30
Dujų turbinos įrenginys	25-29
Karbiuratorinis aviacinis variklis	35-40
Turbodyzelinis variklis	35-44
Garo turbina	15-40

Kokiomis sąlygomis šiluminiai varikliai dirba efektyviai, bandyta aiškintis dar XIX a. Prancūzų inžinierius Sadi Karno (*Sadi Carnot*) 1824 m. knygoje „Apmąstymai apie varomąją ugnies jėgą“ aprašė idealaus šiluminio variklio modelį, pasiūlė jo naudingumo koeficiento skaičiavimo formulę

$$\eta_{\max} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}. \quad (11.22)$$



Sadi Karno

Jos esmė tokia: *jokios realios šiluminės mašinos, turinčios T_1 temperatūros šildytuvą ir T_2 temperatūros aušintuvą, naudingumo koeficientas negali būti didesnis už idealios mašinos naudingumo koeficientą.*

Iš (11.22) formulės matyti, kad šiluminių variklių naudingumo koeficientą galima padidinti dviem būdais: didinant šildytuvo temperatūrą T_1 ir mažinant aušintuvo temperatūrą T_2 . Jeigu aušintuvo temperatūra T_2 būtų lygi absoliučiajam nuliui, tai mašinos naudingumo koeficientas prilygtų vienetui. Šis naudingumo koeficiento didinimo būdas neįgyvendinamas, nes aušintuvo temperatūra dažniausiai būna lygi atmosferos temperatūrai, t. y. apie 300 K. Vadinas, reikia didinti šildytuvo temperatūrą T_1 , kitaip tariant, sudaryti kuo didesnę šildytuvo ir aušintuvo temperatūrų skirtumą.

Šiluminio variklio naudingumo koeficientą galima padidinti ir kitais būdais: mažinant jo detalių tarpusavio trintį, taip pat nuostolius, patiriamus dėl to, kad kuras sudega ne iki galo.

Klausimai ir užduotys ??

1. Kokie įrenginiai vadinami šiluminiais varikliais?
2. Kam šiluminiais varikliams reikalingas aušintuvas?
3. Kokie yra bendrieji šiluminių variklių veikimo principai?
4. Ką vadiname šiluminio variklio naudingumo koeficientu? Kokiais būdais jį galima padidinti?
5. Šiluminis variklis per vieną ciklą iš šildytuvo gauna 100 J šilumos, o aušintuvui atiduoda 60 J. Koks yra šio variklio naudingumo koeficientas? (40 %)
6. Nuo Žemės paviršiaus kylančiuose oro srautuose galima išvelgti šiluminį variklį. Atraskite juose pagrindinius šiluminio variklio struktūrinius elementus. Įvardykite juos.

Mokomės spręsti uždavinius

1. Sudegindama 0,4 kg dyzelinių degalų, garo turbina pagamina 1 kWh energijos. Į turbiną patenkančių garų temperatūra 300 °C, aušintuvo temperatūra 35 °C. Apskaičiuokime:
 - a) garo turbinos naudingumo koeficientą;
 - b) idealios šiluminės mašinos, veikiančios tokio-
mis pat sąlygomis, naudingumo koeficientą.

$\eta_1 - ?$	$t_1 = 300\text{ }^{\circ}\text{C}$
$\eta_2 - ?$	$t_2 = 35\text{ }^{\circ}\text{C}$
	$m = 0,4\text{ kg}$
	$A' = 1\text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6\text{ J}$
	$q = 4,2 \cdot 10^7\text{ J/kg}$

Sprendimas

- a) Garo turbinos naudingumo koeficientą apskaičiuojame pagal formulę

$$\eta_1 = \frac{A'}{Q}.$$

Įrašę į ją šilumos kiekio, kuris išsiskiria degant dyzeliniams degalams, išraišką $Q = qm$, gauname:

$$\eta_1 = \frac{A'}{qm}.$$

Apskaičiuojame naudingumo koeficiento vertę:

$$\eta_1 = \frac{3,6 \cdot 10^6\text{ J}}{4,2 \cdot 10^7\text{ J/kg} \cdot 0,4\text{ kg}} = 0,21.$$

b) Idealios šiluminės mašinos naudingumo koeficientas randamas pagal formulę

$$\eta_2 = \frac{T_1 - T_2}{T_1};$$

čia $T_1 = (273 + 300) \text{ K} = 573 \text{ K}$, $T_2 = (273 + 35) \text{ K} = 308 \text{ K}$. Įrašę dydžių vertes, turime:

$$\eta_2 = \frac{573 \text{ K} - 308 \text{ K}}{573 \text{ K}} = 0,46.$$

Palyginę realios ir idealios šiluminės mašinos, veikiančios tokiomis pat sąlygomis, naudingumo koeficientus, matome, kad idealios mašinos jis yra daugiau kaip 2 kartus didesnis.

Atsakymas: a) 0,21; b) 0,46.

2. Reaktyvinio lėktuvo variklis 100 km ilgio kelyje sudegina $2,04 \cdot 10^3 \text{ kg}$ benzino. Kai jo galia siekia $4,4 \cdot 10^4 \text{ kW}$, lėktuvas įgyja 900 km/h greitį. Apskaičiuokime:

- šilumos kiekį, išsiskiriantį degant $2,04 \cdot 10^3 \text{ kg}$ benzino;
- reaktyviojo variklio naudingumo koeficientą.

$Q_1 - ?$	$s = 100 \text{ km} = 10^5 \text{ m}$
$\eta - ?$	$m = 2,04 \cdot 10^3 \text{ kg}$
	$N = 4,4 \cdot 10^7 \text{ W}$
	$v = 900 \text{ km/h} = 250 \text{ m/s}$
	$q = 4,6 \cdot 10^7 \text{ J/kg}$

Sprendimas

a) Šilumos kiekį, kurį išskiria visiškai sudegdamas benzinas, apskaičiuojame pagal formulę

$$Q_1 = qm.$$

Įrašę dydžių vertes, gauname:

$$Q_1 = 4,6 \cdot 10^7 \text{ J/kg} \cdot 2,04 \cdot 10^3 \text{ kg} \approx 9,4 \cdot 10^{10} \text{ J}.$$

b) Variklio naudingumo koeficientas

$$\eta = \frac{A}{Q_1}. \quad (1)$$

Naudingąjį variklio darbą išreiškiame variklio galia ir laiku:

$$A = Nt. \quad (2)$$

Žinodami kelią, galime rasti laiką:

$$t = \frac{s}{v}. \quad (3)$$

(2) ir (3) įrašome į (1) ir apskaičiuojame naudingumo koeficiento vertę:

$$\eta = \frac{N \cdot s}{Q_1 \cdot v};$$

$$\eta = \frac{4,4 \cdot 10^7 \text{ W} \cdot 10^5 \text{ m}}{9,4 \cdot 10^{10} \text{ J} \cdot 250 \text{ m/s}} = 0,2.$$

Atsakymas: a) $9,4 \cdot 10^{10} \text{ J}$; b) 0,2.

Užduotys savarankiškam darbui

1. Per 1 h automobilio variklis sudegina 5 kg benzino. Dujų temperatūra jo cilindre 1200 K, o išmetamų deginių 370 K. Benzino savitoji degimo šiluma 46 MJ/kg. Apskaičiuokite automobilio variklio galią. (44 kW)

2. Traktoriaus variklio galia 81 kW, naudingumo koeficientas 25 %. Kiek dyzelinių degalų šis traktorius sudegina per 1 h? (27,77 kg)

3. Važiuodamas 27 km/h greičiu, traukinys per 1 h sunaudoja 400 kg dyzelinių degalų. Garvežio variklio naudingumo koeficientas 30 %. Apskaičiuokite garvežio varos jėgą. (186,7 kN)

4. Garo mašinos šildytuvo temperatūra 320 °C, aušintuvo 120 °C. Per vieną ciklą mašina iš šildytuvo gauna 200 kJ šilumos. Apskaičiuokite:

a) garo mašinos naudingumo koeficientą; (62,5 %)

b) darbą, atliekamą per vieną ciklą; (125 kJ)

c) vieno ciklo metu atiduotą šilumos kiekį. (75 kJ)

5. Važiuodama automobiliu į kaimą pas močiutę, Lina pagal spidometro rodmenis nustatė, jog automobilis važiavo 90 km/h vidutiniu greičiu ir sudegino 18 l benzino. Mergaitė žinojo, kad nuo Vilniaus iki močiutės namų yra 200 km, o automobilio variklio naudingumo koeficientas lygus 35 %. Padėkite Linai atsakyti į šiuos klausimus:

a) kiek šilumos išsiskiria degant 14 l benzino;


(580 MJ)

b) kokia yra vidutinė automobilio galia kelionės metu;

(25,35 kW)

c) kiek laiko truko Linos kelionė?

(8 · 10³ s)



11.7.1 pav.

11.7. Vidaus degimo variklių keliamą taršą

Istoriškai apžvelkime automobilių raidą. Prieš 5500 metų (apie 3500 m. pr. Kr. Mesopotāmijoje) atsirado ratas, prieš 400 metų – vėjo varomas automobilis, prieš 230 metų – garo mašinos varomas automobilis. Pagal Karno pasiūlytą idealaus šiluminio variklio teoriją paskutiniaisiais XIX a. dešimtmečiais vokiečių išradėjai sukūrė veikiančius šiluminius vidaus degimo variklius ir jiems pritaikytus dviračius, triračius bei keturračius automobilius. Paskutiniaisiais XIX a. metais Sankt Peterburgo inžinierius G. Trinkleris patobulino dyzelinį variklį. Dyzelinui įpurkšti vietoj oro kompresoriaus jis įrengė didelio slėgio kuro siurbį. Tokie slėginio suspaudimo varikliai automobiliuose buvo naudojami visą XX a.

XX a. – neabejotinai automobilių amžius (11.7.1 pav.). Jų gamyba XX a. nuolat spartėjo. Automobilių skaičius smarkiai didėja ir dabar.

Gausėjant automobilių, vis aktualesnės darosi jų keliamos problemos. Pagrindinės iš jų yra šios:

- aplinkos tarša (kenksmingi deginiai, padangų ir kelių dangos nusidėvėjimo dulkės, triukšmas, kuro nutekėjimas, nugaravimas, tepalai, agregatai ir t. t.);
- kraštovaizdžio nuskurdinimas, kultūros paveldo naikinimas (automobiliams reikalingos milžiniškos asfalto ir betonu padengtos teritorijos, todėl tenka aukoti puikius natūralius gamtovaizdžius bei derlingo dirvožemio plotus, keisti senųjų miestų ir miestelių urbanistinę struktūrą);
- eismo įvykių padariniai (žmonių juose jau žuvo daugiau negu per masines XX a. karų žudynes);
- nesveikas gyvenimo būdas (važinėdami automobiliais, žmonės vis mažiau juda: vaikšto pėsčiomis, važinėja dviračiais).

Plačiau aptarsime vieną šių problemų – automobilių keliamą taršą. Daugiausia teršalų susidaro degant degalams. Jeigu jie sudega ne iki galo ir aplinkoje nepakanka deguonies, susidaro smalkės (CO) – bespalvės ir bekvapės nuodingos dujos:



Mūsų šalyje automobilių tarša dažniausiai vertinama tik pagal išmetamo anglies monoksido kiekį, tačiau negalima pamiršti ir kitų (jų yra apie 60) toksinių komponentų. Neigiamas jų poveikis yra ne tik individualus, bet atskirais atvejais dar ir sumuojasi. Atmosferoje atsiranda naujų junginių – fotooksidantų. Pavyzdžiui, azoto oksidai sudaro rūgštinį lietų, nuo kurio labai kenčia gamtinė aplinka, kultūros paveldo objektai.

Automobilio variklyje kartu su 1 kg benzino sudega ir apie 14 kg oro, o į atmosferą išmetama apie 15 kg įvairių dujų mišinio. Vadinasi, vienas automobilis, per metus nuvažiuodamas 10 tūkst. kilometrų ir sudegindamas po 7 kg benzino 100 km, išmeta apie 10 t įvairių toksinių dujų. Jų kiekį bei sudėtį lemia variklio tipas, degalų rūšis, degimo sureguliuavimas, važiavimo režimas. Degimo sureguliuavimas tikrinamas per techninę automobilio apžiūrą (11.7.2 pav.).

Tyrimai rodo, kad vidutinis šalies automobilis, sudegindamas 1 t degalų, išmeta vidutiniškai 600 kg anglies monoksido, 75 kg angliavandenilių, 30 kg azoto oksidų, 15 kg aldehydų. Vadinasi, kasmet į aplinką patenka apie 400 000 t pavojingų teršalų.

Aktuali vidaus degimo variklių problema – anglies dioksidas (CO_2). Šis junginys sukelia šiltnamio reiškinį. Normaliomis sąlygomis dalį (du trečdalius) iš Saulės atsklidusių infraraudonųjų spindulių (šilumos) sugeria dirvožemis, akmenys, uolienos, o kita dalis (trečdalis) atsispindi ir grįžta į kosmosą. Padidėjusi anglies dioksido koncentracija veikia kaip vienpusis skydas. Saulės spinduliai laisvai patenka į atmosferą, atsispindi nuo įvairių paviršių ir, negalėdami praeiti pro didelės koncentracijos CO_2 sluoksnį, lieka žemuosiuose atmosferos sluoksniuose. Dėl šiltnamio reiškinio kyla oro temperatūra.


Vertinant automobilių išmetamų toksinių medžiagų poveikį gamtai ir žmogaus sveikatai, dažniausiai minimas švino poveikis. Tačiau švinas nėra pavojingiausias. Antai benzpirėnas (vienas iš keliolikos automobilio išmetamų policiklinių angliavandenilių) yra gerokai toksiškesnis. Didžiausias leidžiamasis jo kiekis ore yra viena milijonoji miligramo dalis (švino – 300 kartų didesnė). Pasak vokiečių mokslininkų, benzpirenas sukelia ir skatina piktybines gerklės ir plaučių ligas. Lietuvos fizikos instituto mokslininkai



11.7.2 pav.



11.7.3 pav.



ištyrė, kad benzpireno koncentracija Lietuvojė prie intensyvaus eismo magistralių 15–20 kartų didesnė nei leidžiamoji. Daržovių užterštumas benzpirenu net už 60–70 m nuo Vilniaus–Kauno magistralės keliolika kartų didesnis už leidžiamąjį.

Automobilių teršalai sukelia smogą (11.7.3 pav.). Saulėtą dieną oro teršalus veikia ultravioletiniai spinduliai ir susidaro dar toksiškesni junginiai. Šis reiškinys vadinamas fotocheminiu smogu. Labiausiai nuo šių ekologinių problemų nukenčia vaikai ir žmonės, kurie serga kvėpavimo bei širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis.

Šiuo metu Europos Sąjungoje (ES) pradėta nauja išmetamųjų dujų valymo era. Diegiamos ir tobulinamos išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos. 1996 m. atsirado dar viena ES direktyva, sugriežtinusi reikalavimus šioje srityje. Atsiradus automobiliuose dujų neutralizavimo sistemoms, aplinkos teršimas kietosiomis dalelėmis sumažėjo nuo 20 g/km iki 2,8 g/km.

Variklių keliamą taršą mažina tinkamai sutvarkyta kelių sistema: aplinkkeliai, viadukai (11.7.4 pav.). Juk neatsitiktinai automobilių tarša tapatinama su viaduko, estakados ar net tuneliuko ties sankryžomis nebuvimu. Siūlomos techninės priemonės (želdynai, ekraninės sienos, ekraniniai namai, pylimai) turėtų mažinti transporto triukšmą ir taršą labiausiai užteršiose miesto zonose. Atsižvelgiant į ES reikalavimus, Vilniuje ir Kaune turi būti įrengiama daugiau oro kokybės stebėjimo postų.


11.7.4 pav.



Skyriaus „Termodinamika“ apibendrinimas

Vidinė energija	Vidinė kūno energija lygi tą kūną sudarančių dalelių (molekulių arba atomų) netvarkingo judėjimo kūno masės centro atžvilgiu kinetinių energijų ir visų dalelių tarpusavio sąveikos potencinių energijų sumai. - Idealiųjų vienantomių dujų vidinė energija yra tiesiogiai proporcinga jų absoliučiajai temperatūrai: $U = \frac{3}{2} \cdot \frac{m}{M} RT.$ - Skysčių ir kietųjų kūnų vidinė energija priklauso ne tik nuo temperatūros, bet ir nuo tūrio: $U = f(T, V)$.
Vidinės energijos kitimas	Vidinės energijos kitimo būdai <pre> graph TD A[Vidinės energijos kitimo būdai] --> B[Darbas] A --> C[Šilumos perdavimas] C --> D["Šilumos laidumas Konvekcija Spinduliavimas"] </pre>
Šilumos perdavimas	Vieno kūno energijos perdavimas kitam kūnui neatliekant darbo vadinamas šilumos perdavimu, arba šilumos apykaita.
Šilumos kiekis Q	Vidinės energijos dalis, kuri pereina iš vieno kūno į kitą šilumos perdavimo būdu, vadinama šilumos kiekiu: $Q = cm(t_2 - t_1).$
Savitoji šiluma c	Savitoji šiluma yra toks šilumos kiekis, kurį reikia suteikti 1 kg medžiagos, kad jos temperatūra pakiltų 1 K. $[c] = 1 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K}).$

Garavimas	Garavimas – fazinis virsmas, kurio metu skystis virsta garais jo paviršiuje. Šilumos kiekis, reikalingas skysčiui išgarinti jo virimo temperatūroje, reiškiamas formule $Q = Lm;$ čia L – savitoji garavimo šiluma, m – kūno masė.
Savitoji garavimo šiluma	Šilumos kiekis, reikalingas 1 kg skysčio išgarinti jo virimo temperatūroje, vadinamas savitąja garavimo šiluma. $[L] = 1 \text{ J/kg}.$
Virimo temperatūra	Temperatūra, kurioje skystis verda, vadinama virimo temperatūra.
Kondensacija	Kondensacija – fazinis virsmas, kurio metu garai virsta skysčiu.
Lydymasis	Lydymasis – fazinis virsmas, kurio metu kietasis kūnas virsta skysčiu. Šilumos kiekis, reikalingas kūnui išlydyti, reiškiamas formule $Q = \lambda m;$ čia λ – savitoji lydymosi šiluma, m – kūno masė.
Savitoji lydymosi šiluma	Savitoji lydymosi šiluma – šilumos kiekis, reikalingas 1 kg kietos medžiagos paversti skysčiu jos lydymosi temperatūroje. $[\lambda] = 1 \text{ J/kg}.$
Kietėjimas	Kietėjimas – fazinis virsmas, kurio metu skystis virsta kietuoju kūnu.
Šilumos balanso lygtis	Šilumos kiekių uždaroje sistemoje suma lygi nuliui: $Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots = 0.$ Gautas šilumos kiekis yra teigiamas ($Q > 0$), atiduotas – neigiamas ($Q < 0$).

Darbas termodinamikoje	Darbas termodinamikoje išreiškiamas dujų slėgio ir tūrio pokyčio sandauga: $A' = p\Delta V; \quad A = -A' = -p\Delta V;$ čia A' – dujų plėtimosi darbas, A – išorinių jėgų darbas.
Pirmasis termodinamikos dėsnis	- Termodinaminės sistemos vidinės energijos pokytis, atsiradęs keičiantis sistemos būsenai, lygus išorinių jėgų atliekamo darbo ir sistemai suteikto šilumos kiekio sumai: $\Delta U = Q + A.$ - Termodinaminei sistemai perduotas šilumos kiekis naudojamas jos vidinei energijai pakeisti ir sistemos darbui atlikti įveikiant išorines jėgas: $Q = \Delta U + A'.$
Antrasis termodinamikos dėsnis	- Šaltesnė sistema negali perduoti šilumos karštesnei, kai tuo pat metu nekinta abi sistemos arba aplinkos kūnai. - Neįmanoma vidinės energijos perduoti iš aukštos temperatūros šaltinio taip, kad atliktas darbas būtų lygiavertis tam vidinės energijos kiekiui.
Šiluminiai varikliai	Šiluminiais varikliais vadinami įrenginiai, kurie vidinę kuro energiją paverčia mechanine energija.
Šiluminio variklio sandara	
Šiluminio variklio naudingumo koeficientas	Šiluminio variklio naudingumo koeficientas lygus variklio atlikto darbo A' ir iš šildytuvo gauto šilumos kiekio Q_1 santykiui: $\eta = \frac{A'}{ Q_1 } = 1 - \frac{ Q_2 }{ Q_1 };$ čia Q_2 – aušintuvui atiduotas šilumos kiekis.

Š i l u m i n i a i
r e i š k i n i a i



12


Garai ir skysčiai

Šiame skyriuje nagrinėsite garus ir skysčius, virimo procesą, aptarsite drėkinimo reiškinius, jų reiškimąsi gamtoje ir taikymą technikoje bei buityje; sužinosite, kas yra sotieji garai, jų slėgis, kritinė temperatūra, oro drėgnis; išsiaiškinsite, kaip veikia oro drėgnio matavimo prietaisai: psichrometras ir higrometras; susipažinsite su dar viena jėga – paviršiaus įtempties jėga.


12.1. Sotieji garai ir jų savybės

Pagrindinės sąvokos

Sotieji garai,
sočiųjų garų slėgis.



12.1.1 pav.



12.1.2 pav.

Sotieji garai

Nagrinėdami fazinius virsmus, aptarėme garavimo ir kondensacijos procesus. Žinome, kad, garuojant skysčiui, iš jo paviršiaus išlekia greičiausios molekulės. Jos į skystį gali ir nebesugrįžti, kaip antai iš balos paviršiaus išlėkusios vandens molekulės, pūstelėjus vėjui (12.1.1 pav.). Kambaryje ant radiatoriaus pastatę indelį su trupučiu vandens, po keleto dienų galime rasti jį tuščią. Visas vanduo išgaravo.

Kai kurios molekulės, išlėkusios iš skysčio, į jį sugrįžta. (Primename, kad molekulių grįžimą į skystį vadiname kondensacija.) Pavyzdžiui, jei indą su skysčiu sandariai uždengiame, skystis ne tik garuoja, bet ir kondensuojasi (12.1.2 pav.). Abu procesai kompensuoja vienas kitą. Skysčiui garuojant, virš jo esančių garų tankis didėja. Kuo didesnis garų tankis, tuo daugiau molekulių grįžta į skystį. Iš skysčio išlekia vidutiniškai tiek pat molekulių, kiek jų per tą patį laiką grįžta iš garų į skystį. Dėl to skysčio kiekis sandariai uždengtame inde nesikeičia. Sakoma, kad pastovios temperatūros sistemoje „skystis ir garai“ nusistovi dinaminė (judrioji) pusiausvyra tarp skysčio ir garų. *Garai, esantys su skysčiu dinaminėje pusiausvyroje, vadinami sočiaisiais garais.*

Sočiųjų garų slėgis


Iš sočiųjų garų apibrėžimo išplaukia, kad, esant tam tikrai temperatūrai, tam tikro tūrio inde negali būti daugiau garų. *Didžiausias garų, esančių su skysčiu dinaminėje pusiausvyroje, slėgis vadinamas sočiųjų garų slėgiu (p_0).*

Nesunku įrodyti, kad sočiųjų garų slėgis nepriklauso nuo jų užimamo tūrio, kai temperatūra pastovi. Slegiant sočiuosius garus, jų tankis, o kartu ir molekulių koncentracija (n) iš pradžių šiek tiek padidėja. Dėl to pusiausvyra tarp garavimo ir kondensacijos sutrinka – daugiau molekulių pereina iš garų į skystį

negu iš skysčio į garus. Vadinasi, dalis garų suskystėja, o tam tikros masės skystis užima mažesnę tūrį negu tokios pat masės garai. Nors garų tūris mažėja, jų tankis ir koncentracija išlieka pastovi. Jeigu nekinta temperatūra ir molekulių koncentracija, tai pastovus yra ir dujų slėgis (žr. (10.22) formulę).

Teorinius samprotavimus patvirtina bandymai (12.1.3 pav.). Cilindre esančius vandens garus spaudžiant izotermiškai ($T = \text{const}$, $m = \text{const}$), jų koncentracija, o drauge ir slėgis didėja (12.1.3 pav., *b*). Šiuo atveju garai nėra sotieji. Toliau spaudžiant, ant vidinių indo sienelių pasirodo skysčio lašelių – prasideda kondensacija (12.1.3 pav., *c*). Dar labiau mažinant garų tūrį, tarp garavimo ir kondensacijos nusistovi dinaminė pusiausvyra (12.1.3 pav., *d*). Garai virsta sočiais, o jų slėgis nepriklauso nuo užimamo tūrio. Mažinant sočiųjų garų tūrį, manometro rodmenys nekinta ($p_4 = p_5$; 12.1.3 pav., *e*). Taip yra dėl to, kad sutrinka dinaminė pusiausvyra – kondensacija pasidaro intensyvesnė už garavimą. Vandens cilindre daugėja, o sočiųjų garų koncentracija ir slėgis nekinta. Spaudžiami dar labiau, sotieji vandens garai virsta vandeniu (12.1.3 pav., *f*). Vanduo yra mažai spūsdus, todėl, toliau mažinant tūrį, manometro rodmenys staiga didėja.

12.1.4 paveiksle pavaizduota vandens garų spaudimo izoterma. Grafiko taškai *A*, *B*, *C*, *D*, *E* ir *F* atitinka 12.1.3 paveiksle nurodytas garų būsenas. Atliekant bandymus su alkoholio, eterio ir kitų medžiagų garais, nustatyta, kad skirtingų medžiagų sočiųjų garų slėgis yra nevienodas.



12.1.3 pav.


Sočiųjų garų slėgio priklausomybė nuo temperatūros


Įsitikinome, kad sočiųjų garų slėgis nepriklauso nuo tūrio. O kaip jis susijęs su temperatūra? Norėdami atsakyti į šį klausimą, galime remtis idealiojų dujų būsenos lygtimi

$$p_0 = nkT. \quad (12.1)$$

Iš jos matyti, kad sočiųjų garų slėgis turėtų būti tiesiogiai proporcingas temperatūrai. Bandymai rodo, kad sočiųjų garų slėgio priklausomybė nuo temperatūros $p_0(T)$ nėra tokia pati kaip pastovaus tūrio

12.1.4 pav.





12.1.5 pav.

idealiųjų dujų. 12.1.5 paveiksle idealiųjų dujų izochoros pavaizduotos brūkšninėmis linijomis, o sočiųjų garų slėgio priklausomybė nuo temperatūros – ištisinė linija. Kylant temperatūrai, sočiųjų garų slėgis didėja sparčiau negu idealiųjų dujų (12.1.5 pav., kreivės dalis AB). Mat jis didėja ne tik dėl to, kad, kylant temperatūrai, didėja molekulių judėjimo greitis, bet ir dėl to, kad, garuojant kaitinamam skysčiui, didėja garų koncentracija ($p \sim n$).

Kai visas skystis išgaruoja, toliau kaitinami garai nustoja būti sotieji ir jų slėgis pasidaro tiesiogiai proporcingas absoliučiajai temperatūrai (12.1.5 pav., dalis BC).

Apibendrinami galime suformuluoti tokią išvadą: *sočiųjų garų slėgis nepriklauso nuo tūrio, tačiau priklauso nuo temperatūros.*

Klausimai ir užduotys ??

1. Paaiškinkite, kodėl sočiųjų garų slėgis nepriklauso nuo tūrio.
2. Paaiškinkite, kodėl sočiųjų garų slėgis priklauso nuo temperatūros.
3. Palyginkite idealiųjų dujų ir sočiųjų garų slėgio priklausomybę nuo temperatūros. Nurodykite panašumus ir skirtumus.

12.2. Virimas. Kritinė temperatūra

Pagrindinės sąvokos

Virimas,
kritinė temperatūra.

Virimas


Apie virimą buvo užsiminta nagrinėjant fazinius virsmus (žr. 11.2 temą). Šioje temoje jį aptarsime detaliau. **Virimas** – vyksmas, kurio metu skystis garuoja ne tik iš paviršiaus, bet ir iš vidaus. Pradedant nagrinėti virimą, tenka prisiminti, kad skystyje yra ištirpusių dujų, kurios mažais burbuliukais kaupiasi ant indo dugno, sienelių ir skystyje esančių dulkių (12.2.1 pav., a). Kaitinamas skystis garuoja į burbuliukų vidų. Dėl to jų tūris ima didėti. Kartu didėja ir Archimedo

jėga, kelianti burbuliukus aukštyn (12.2.1 pav., *b*). Kylantys burbuliukai patenka į viršutinius, dar neišiluisius skysčio sluoksnius. Čia jie pradeda mažėti (nes mažėja garų slėgis) ir galiausiai visai pranyksta (12.2.1 pav., *c*). Slėgis mažėja staiga, todėl burbuliukai susitraukia taip greitai, kad susidauždamos jų sienelės sukelia garsą, panašų į mažą sproginimą. Dėl daugybės tokių mažų sproginimų atsiranda virimui būdingas ūžesys. Prieš pradėdant virti skysčiui, tas ūžesys išnyksta, nes skystyje burbuliukai nebesproginėja. Jie iškyla į skysčio paviršių ir tik tada sprogstą (12.2.1 pav., *d*). Iš burbuliukų garai išsiveržia į aplinką.

Svarbus skysčio virimą apibūdinantis dydis yra virimo temperatūra¹. Ji priklauso nuo išorinio slėgio. Norėdami tai pagrįsti, remsimės pagrindine skysčio virimo sąlyga: skystis pradeda virti tokioje temperatūroje, kurioje jo sočiųjų garų slėgis burbuliukuose yra ne mažesnis už išorinį slėgį, t. y.


$$p_0 \geq p_{\text{atm}} + \rho gh. \quad (12.2)$$

Šioje formulėje dėmuo p_{atm} yra atmosferos slėgis, o dėmuo ρgh – hidrostatinis slėgis (12.2.2 pav.). Iš skysčio virimo sąlygos paaiškėja, kad skysčio virimo temperatūra priklauso nuo išorinio slėgio. Kuo jis didesnis, tuo aukštesnė virimo temperatūra. Pavyzdžiui, garo katilė, kuriame slėgis siekia $1,6 \cdot 10^6$ Pa, vanduo neverda ir įkaitęs iki 200 °C. Hermetiškuose induose – autoklavuose, kuriuos medicinos įstaigos naudoja vandeniui virinti (12.2.3 pav., *a*), slėgis taip pat yra didesnis už atmosferos. Todėl vandens virimo temperatūra juose aukštesnė kaip 100 °C. Autoklavuose




12.2.1 pav.

12.2.2 pav.



¹ Virimo temperatūros sąvoka buvo apibrėžta 11.2 temoje.



12.2.3 pav.

sterilizuojami chirurginiai instrumentai, tvarsliaiva ir t. t. Padidėjusio slėgio sąlygomis maistas gaminamas ir greitpuodyje (12.2.3 pav., b). Kai temperatūra aukštesnė nei $100\text{ }^{\circ}\text{C}$, cheminių reakcijų greitis kas $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ padvigubėja. Vadinasi, puode, kuriame vanduo užverda sušilęs iki $120\text{ }^{\circ}\text{C}$, maistas pagaminamas keturis kartus sparčiau.

Išoriniam slėgiui mažėjant, skysčio virimo temperatūra krinta. Antai Čiurliūnio viršūnėje (Pamėro kalnuose), kurios aukštis 5794 m , vanduo užverda įkaitęs tik iki $80\text{ }^{\circ}\text{C}$. Tokiomis sąlygomis maisto išvirti neįmanoma. Aukščiausioje pasaulyje viršukalnėje Džomolūngmoje (Himalajai), kur oro slėgis yra vos 37 kPa ($0,4\text{ atm}$), vandens virimo temperatūra dar žemesnė. Ji tesiekia $74\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Įvairių skysčių virimo temperatūra yra skirtinga, mat skiriasi jų sočiųjų garų slėgis. Kuo jis didesnis, tuo žemesnė virimo temperatūra, nes žemesnėje temperatūroje sočiųjų garų slėgis susilygina su atmosferos slėgiu (12.2). Pavyzdžiui, kai virimo temperatūra $100\text{ }^{\circ}\text{C}$, vandens sočiųjų garų slėgis lygus $101\,325\text{ Pa}$ (760 mm Hg), o gyvsidabrio – 117 Pa ($0,88\text{ mm Hg}$). Kai išorinis slėgis lygus 1 atm , gyvsidabris verda įkaitęs iki $357\text{ }^{\circ}\text{C}$. Kai kurių kitų medžiagų virimo temperatūra nurodyta 1 lentelėje.

1 lentelė

Medžiaga	Virimo temperatūra, $^{\circ}\text{C}$
Helis	$-268,9$
Vandenilis	$-252,9$
Azotas	$-195,2$
Degunio	$-182,9$
Vanduo	100
Švinas	1620
Sidabras	1950
Varis	2336
Auksas	2600

Kritinė temperatūra

Sočiųjų garų slėgis yra svarbus termodinaminis dydis, apibūdinantis garų virsmą skysčiu. Atvirkščią vyksmą – skysčio virsmą garais – nusako kitas dydis, vadinamas *kritine temperatūra*. Norėdami suprasti jos

esmę, įsivaizduokime uždara indą su skysčiu. Kaitinant indą, skysčio temperatūra kyla, kartu didėja ir sočiųjų garų slėgis bei tankis. Skysčio, pusiausviro su savo garais, tankis, atvirkščiai, mažėja, nes kaitinamas skystis plečiasi. Pasiekus tam tikrą temperatūrą, skirtumas tarp skysčio ir jo sočiųjų garų fizinių savybių išnyksta. Ši temperatūra ir vadinama kritine.

Kritinę temperatūrą galima nustatyti grafiškai. Treikia vienoje koordinačių plokštumoje nubraižyti skysčio ir jo garų tankio priklausomybės nuo temperatūros kreives. Skystį atitinkanti kreivė leidžiasi žemyn, o vaizduojanti garus kyla į viršų (12.2.4 pav.). Esant kritinei temperatūrai, abi kreivės susijungia, t. y. skysčio tankis susilygina su garų tankiu.

Įvairių medžiagų kritinė temperatūra yra nevienoda (žr. 2 lentelę).

2 lentelė

Medžiaga	Kritinė temperatūra
Helis	-268
Vandenilis	-240
Azotas	-147
Deguonis	-118
Chloras	146
Eteris	194
Gyvsidabris	1460


Kodėl skiriasi įvairių medžiagų kritinė temperatūra, nesunku suprasti prisiminus medžiagos sandarą. Kad dujos galėtų virsti skysčiu, jų molekulių sąveikos potencinė energija turi būti didesnė už kinetinę energiją:

$$E_p \geq \frac{3}{2}kT. \quad (12.3)$$

Įvairių medžiagų molekulių sąveikos potencinė energija (E_p) yra nevienoda, todėl skiriasi ir jų kritinė temperatūra. Dujas paversti skysčiu galima tik esant temperatūrai, žemesnei už kritinę:

$$T < T_{kr} = \frac{2|E_p|}{3k}. \quad (12.4)$$

Remiantis kritinės temperatūros samprata, galima paaiškinti, kuo skiriasi garai ir dujos. Garais vadinamos dujinės medžiagos, kurių temperatūra žemesnė



12.2.4 pav.

už kritinę. Dujų temperatūra įprastomis sąlygomis yra aukštesnė už kritinę. Norint dujas suskystinti, reikia pirma jas atšaldyti žemiau kritinės temperatūros, o tada suslėgti.

Klausimai ir užduotys ??

1. Kaip kinta skysčio virimo temperatūra, kai slėgis didėja; mažėja? Kokios yra šių reiškinių priežastys?
2. Kodėl virimui didesnę įtaką turi burbuliuuose esančių sočiųjų garų, o ne juose esančio oro slėgio padidėjimas?
3. Kokią temperatūrą vadiname kritine?
4. Kodėl skiriasi įvairių dujų kritinė temperatūra?
5. Kodėl verdančio skysčio temperatūra yra pastovi, kai išorinis slėgis nekinta?
6. Kaip užvirinti skystį, aušinant indą?

12.3. Oro drėgnis. Jo matavimo prietaisai

Pagrindinės sąvokos

Óro drėgnis,
vandenį garų
dalinis slėgis,
absoliutūs oro
drėgnis,
santykinis oro drėgnis,
rasos taškas,
psichromėtras,
higromėtras.

Oro drėgnis

Ore visada yra tam tikras kiekis vandens garų. Garuoja vandenynų, jūrų, ežerų ir upių paviršius. Orui judant, vienoje Žemės vietoje tuo pačiu metu vandens daugiau išgaruoja negu kondensuojasi, kitose – atvirkščiai. Vandens garų kiekis ore vadinamas **oro drėgniu**. Mažesnis oro drėgnis skatina intensyvesnį vandens garavimą nuo kūno paviršiaus, dėl to žmogus gali peršalti, gali išsausėti jo oda ir gleivinės. Kai oro drėgnis didelis, garavimas nuo žmogaus kūno paviršiaus sulėtėja. Dėl to pablogėja žmogaus termoreguliacija ir organizmas gali perkaisti.

Oro drėgnis daro įtaką ne tik žmogaus organizmui. Jis svarbus muziejuose, nes užtikrina meno kūrinių ir kitų eksponatų konservavimo bei restauravimo kokybę. Žinios apie oro drėgnį aktualios namų šeimininkėms. Mat daugeliui maisto produktų laikyti ar konditeriniams gaminiams gaminti reikalingas atitin-

kamas oro drėgnis. Tinkamą oro drėgnį reikia palaikyti ir odos apdirbimo įmonėse. Kai oras per sausas, oda perdžiūva, o kai per drėgnas, ją gali sugadinti mikroorganizmai. Dėl panašių priežasčių pavojus kyla ir kai kuriems žemės ūkio produktams. Drėgnu oru susidaro palankios sąlygos daugintis netikrosios miltligės sukėlėjams, kurie pažeidžia svogūnus, agurkus ir kitas daržoves. Nustatyti oro drėgnį svarbu ir meteorologijoje, sudarant orų prognozes.

Oro drėgnį apibūdina šie fizikiniai dydžiai: vandens garų dalinis slėgis ir santykinis oro drėgnis.

Absoliutusias oro drėgnis. Vandens garų dalinis slėgis

Atmosferoje yra įvairių dujų ir vandens garų. Ore esančių vandens garų masės ir tūrio santykis vadinamas *absoliučiuoju oro drėgniu*. Kitaip tariant, absoliutusias oro drėgnis yra ore esančių vandens garų tankis (ρ). Beveik visi vandens garai susitelkę apatiniame, maždaug 10 km storio atmosferos sluoksnyje. Jų kiekis įvairiose geografinėse platumose labai skiriasi. Antai pusiaujoje vandens garų koncentracija yra apie 2,6 %, o ties ašgaliais – vos 0,2 %. Meteorologijoje absoliutusias oro drėgnis gali būti apibūdinamas ne garų tankiu, o slėgiu (p). Vandens garų slėgis, kai nepaisoma visų kitų dujų, vadinamas *vandens garų daliniu slėgiu*. Jis matuojamas slėgio vienetais – paskaliais (Pa) arba gyvsidabrio stulpelio milimetrais (mm Hg).

Santykinis oro drėgnis

Vandens garų dalinis slėgis apibūdina oro drėgnį, tačiau nerodo, kiek toli vandens garai tomis sąlygomis yra iki sočiųjų. O būtent nuo to priklauso vandens garavimo intensyvumas, taigi ir drėgmės kiekis, kurio netenka gyvieji organizmai. Todėl vartojamas kitas fizikinis dydis – *santykinis oro drėgnis*. Jis rodo, kiek artimi yra tam tikros temperatūros vandens garai sotiesiems.

Santykinio oro drėgneo ϕ vadinamas ore esančių vandens garų dalinio slėgio p ir oro temperatūros sočiųjų vandens garų slėgio p_0 santykis, išreikštas procentais:


$$\phi = \frac{p}{p_0} \cdot 100 \% \quad (12.5)$$

Kai santykinis drėgnis mažas, garavimas vyksta intensyviai, kai didelis – lėtai. Jei oro temperatūra siekia 20–25 °C, palankiausias žmogaus organizmui santykinis oro drėgnis yra apie 50 %. Kai jis lygus 100 %, garai virsta sočiaisiais ir tarp garavimo bei kondensacijos nusistovi dinaminė pusiausvyra. Vandens kiekis tokiaime ore išlieka pastovus.

Santykinį drėgnį galima išreikšti ne tik vandens garų slėgiu, bet ir tankių santykiu. Jis lygus ore esančių vandens garų tankio (ρ) ir sočiųjų garų tankio (ρ_0) santykiui:

$$\varphi = \frac{\rho}{\rho_0} \cdot 100 \%. \quad (12.6)$$

Rasos taškas




12.3.1 pav.


Pastovaus slėgio nesotieji garai aušinami anksčiau ar vėliau virsta sočiaisiais. *Temperatūra t_r , kurioje vandens garai virsta sočiaisiais, vadinama rasos tašku*. Orą atvėsinus iki rasos taško, garai pradeda kondensuotis, atsiranda rūkas, iškrinta rasa. Nustatyta, kad nakties rasos formavimosi greitis yra apie 0,06–0,07 mm, kai oras prisotintas vandens garų. Neprisotintame garų ore šis greitis yra mažesnis.

Naudojantis sočiųjų garų slėgio priklausomybės nuo temperatūros lentele (žr. 2 priedą), pagal rasos tašką nustatomas ore esančių vandens garų dalinis slėgis (p). Žinant rasos tašką, taip pat galima apskaičiuoti santykinį oro drėgnį. Sakykime, esant temperatūrai t_1 , vandens garai ore yra nesotieji, o jų dalinis slėgis lygus p_1 (12.3.1 pav.). Šią garų būseną vaizduoja taškas A. Nekintant slėgiui, garai aušinami, kol virsta sočiaisiais. Naują jų būseną (tašką B) atitinka rasos taškas t_r . Pagal jį sočiųjų garų slėgio priklausomybės nuo temperatūros lentelėje randama atitinkama vandens garų dalinio slėgio vertė p_1 . Iš tos pačios lentelės sužinoma, koks sočiųjų garų slėgis p_0 atitinka temperatūrą t_1 . Tada pagal (12.5) formulę apskaičiuojamas santykinis oro drėgnis. Pavyzdžiui, apskaičiuojame santykinį oro drėgnį, kai oro temperatūra lygi 20 °C, o rasos taškas yra 13 °C. Lentelėje (žr. 3 priedą) 13 °C atitinka 11,2 mm Hg slėgis, o 20 °C – 17,5 mm Hg slėgis, todėl santykinis oro drėgnis


$$\varphi = \frac{11,2 \text{ mm Hg}}{17,5 \text{ mm Hg}} \cdot 100 \% = 64 \%. \quad (12.7)$$

12.3.2 pav.






12.3.3 pav.



12.3.4 pav.



12.3.5 pav.

Psichrometras

Santykinis oro drėgnis matuojamas *psichrometru* (gr. *psychros* – šaltas, *metron* – matas; 12.3.2 pav.). Jį sudaro du termometrai – sausas ir drėkinamas. Sausas termometras rodo oro temperatūrą. Drėkinamo termometro rezervuaras apvyniotas drobinio arba kitokio higroskopinio audinio atraiša, o šios vienos galas įmerktas į vandenį. Drėkinamas termometras rodo žemesnę temperatūrą negu sausas, nes, vandeniui garuojant, atvėsta.


- Kuo sausesnis oras, t. y. kuo mažesnis santykinis jo drėgnis, tuo labiau skiriasi termometrų rodmenys. Taip yra dėl to, kad vanduo iš audinio garuoja intensyviau ir drėkinamo termometro rodoma temperatūra yra žemesnė (12.3.3 pav.).

- Kuo didesnis santykinis oro drėgnis, tuo mažesnis termometrų rodmenų skirtumas. Mat garavimas yra lėtesnis, o dėl to drėkinamo termometro rodoma temperatūra – aukštesnė (12.3.4 pav.).

Kai santykinis oro drėgnis lygus 100 %, vanduo negaruoja ir abu termometrai rodo vienodą temperatūrą (12.3.5 pav.).


Pagal abiejų termometrų rodomų temperatūrų skirtumą ir sauso termometro rodmenį specialiose psichrometrinėse lentelėse (žr. 4 priedą) galima rasti santykinio oro drėgnio vertę. Buityje oro drėgnis matuojamas psichrometrais, kurie iš karto rodo santykinį oro drėgnį ir temperatūrą (12.3.6 pav.).

12.3.6 pav.



Higrometras

Kai oro temperatūra žemesnė negu -5°C , ore yra mažai vandens garų, todėl psichometro tikslumas nedidelis. Tada vietoj psichometro naudojamas plaukinis *higrometras* (gr. *hygros* – drėgnas, *metron* – matas). Jo veikimas pagrįstas žmogaus plauko, nuo



12.3.7 pav.

kurio pašalinti riebalai, savybe ilgėti didėjant santykiniam oro drėgnumui.

Kondensaciniu higrometru (12.3.7 pav., *a*) nustatomas rasos taškas. 12.3.7 paveiksle, *b*, parodytas šio higrometro pjūvis. Per angą, į kurią įstatomas termometras 1, į higrometro kamerą 2 įpilama eterio. Gumine kriaušė 3 pro vamzdelį 4 į kamerą pučiamas oras. Taip pagreitinamas eterio garavimas. Eteriui auštant, higrometro priekinė nupoliruota sienelė 5 aparuoja. Termometro rodmenys fiksuojami tuo momentu, kai pasirodo rasos lašeliai. Taip nustatomas rasos taškas. Jį žinant, galima rasti vandens garų dalinį slėgį ir santykinį oro drėgnį.

Klausimai ir užduotys ??

1. Drėgnu oru sugarbanoti plaukai praranda savo formą. Paaiškinkite šį reiškinį.

2. Fizikiniu požiūriu paaiškinkite mįslę: „Vaikščiojo mergaitė po pievą ir išbarstė perlus. Mėnulis matė – neskakė. Saulė kėlėsi – surinko.“

3. Kai oro temperatūra yra $30\text{ }^{\circ}\text{C}$, vandens garų slėgis lygus $2,52\text{ kPa}$. Apskaičiuokite santykinį oro drėgnį, atsižvelgdami į tai, kad sočiųjų garų slėgis, esant šiai temperatūrai, lygus $4,2\text{ kPa}$. (60 %)

4. Remdamiesi 12.3.3–12.3.5 paveiksle pavaizduotų termometrų rodmenimis, kiekvienu atveju apskaičiuokite santykinį oro drėgnį.

5. Oro temperatūra kambaryje $18\text{ }^{\circ}\text{C}$, o rasos taškas $10\text{ }^{\circ}\text{C}$. Apskaičiuokite kambario oro santykinį drėgnį. (59 %)

6. Psichrometro drėkinamas termometras rodo $10\text{ }^{\circ}\text{C}$, o sausas – $14\text{ }^{\circ}\text{C}$. Apskaičiuokite vandens garų:

- a) santykinį drėgnį; (60 %)
- b) dalinį slėgį; (0,96 kPa)
- c) tankį. (7,3 g/m³)

7. Darbo kambario tūris 50 m^3 , oro temperatūra jame $15\text{ }^{\circ}\text{C}$, o santykinis drėgnis 60 %. Apskaičiuokite ore esančių vandens garų masę. (384 g)

8. Apibūdindamas vienos liepos mėnesio dienos orus, sinoptikas per radiją pranešė, kad dieną oro temperatūra bus $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, o santykinis drėgnis 70 %. Naktį temperatūra nukris iki $10\text{ }^{\circ}\text{C}$.

- a) Įrodykite, kad naktį iškris rasa.
- b) Apskaičiuokite, kiek vandens susidarys iš kiekvieno kubinio metro oro. (7,9 g)

12.4. Paviršiaus įtemp- tis. Paviršiaus įtempies jėga

Skysčių sandara ir savybės

Su skysčių sandara susipažinote žemesnėse klasėse, taigi žinote, kad jų molekulės išsidėsčiusios arti viena kitos. Todėl skysčiai yra mažai spūdūs. Molekulės gali judėti viena kitos atžvilgiu, nors jos dažniau tik svyruoja, kartais sukimba su gretimomis, sudarydamos nedideles grupes. Kai skystis neteka, jo molekulės peršoka iš vienos pusiausvyros padėties į kitą visomis kryptimis vienodai.



Veikiamas išorinės jėgos (pavyzdžiui, sunkio), skystis ima tekėti išlaikydamas savo tūrį ir įgydamas indo formą. Toks jis yra dėl to, kad molekulės peršoka iš vienos pusiausvyros padėties į kitą jėgos veikimo kryptimi.

Šioje temoje apie skysčius sužinosite daugiau. Paaiškės, kodėl čiuožikas gali lengvai bėgioti vandens paviršiumi (12.4.1 pav., *a*), o rasos lašeliai yra rutulio formos (12.4.1 pav., *b*, *c*). Tačiau pirma išsiaiškinkime, kaip atsiranda paviršiaus įtempies jėga.

Pagrindinės sąvokos


Paviršiaus įtempinės jėga,
paviršiaus įtempinės koeficientas.

12.4.1 pav.




Skysčių paviršiaus įtempies jėgų kilmė

Skysčio viduje esančią molekulę (brėžinyje ji pažymėta 1 numeriu) gretimos molekulės veikia traukos jėgomis, kurios kompensuojasi (12.4.2 pav.). Molekulę, kuri yra skysčio paviršiuje (2 molekulę), veikia ne tik skysčio, bet ir oro molekulės (12.4.2 pav.). Kadangi pastarųjų poveikis jai yra silpnesnis negu gretimų skysčio molekulių, tai 2 molekulę veikiančių jėgų atstojamoji $\vec{F}$ nelygi nuliui. Ji nukreipta žemyn, į skystį. Taigi ši molekulė turėtų būti įtraukta į skysčio vidų. Tačiau ji ten patekti negali, nes laisvos vietos nėra. Todėl 2 molekulė, kaip ir dauguma paviršinių molekulių, lieka savo vietoje. Molekulinė jėgų veikiamas paviršiaus sluoksnis slegia skystį, sudarydamas molekulinį slėgį. Jis yra nepaprastai didelis (pavyzdžiui, vandenyje jis siekia apie $1,1 \cdot 10^9$ Pa). Molekulinis



12.4.2 pav.



12.4.3 pav.


slėgis neturi įtakos skystyje panardintam kūnui, jis veikia tik vidinių skysčio sluoksnių molekules, sudarydamas plėvelės išpūdį. Dėl šios plėvelės vandens paviršiumi gali bėgti čiuožikas ir kiti vandens gyvūneliai, ant vandens laikosi adata ar mažytė sąvaržėlė. Iš čiaupo lašantys vandens lašai atrodo tarytum įpilti į elastingą maišelį (12.4.3 pav.).

Kiekviena skysčio paviršiaus sluoksnio molekulė, veikiamą molekulinio slėgio, turi potencinės energijos. Žinome, kad kiekviena sistema savaime pereina į tokią būseną, kurioje jos potencinė energija yra mažiausia. Dėl to skysčio paviršius stengiasi susitraukti tiek, kad užimtų kuo mažesnę plotą. Kai kurioms paviršiaus molekulėms vis dėlto pavyksta patekti į skysčio vidų. Skysčio paviršiaus plotas dėl to sumažėja. Kuo mažesnis paviršiaus plotas, tuo mažesnė jo energija ir stabilesnė būsena. Mažiausias yra rutulio paviršiaus plotas. Todėl bet kurios rūšies skysčio lašeliai yra apvalūs. Erdvėlaivyje, būdamas nesvarus, rutulio formą įgyja ir palyginti didelis skysčio kiekis.

Paviršiaus įtempies jėga

Paviršiaus įtempies jėgą galima stebėti atliekant nesudėtingą bandymą su vielos rėmeliu, prie kurio per vidurį pririštas siūlas. Įmerkus rėmelį į muilo tirpalą, žiedo viduje susidaro plėvelė. Joje atsידūręs siūlas yra neįtemptas (12.4.4 pav., a). Pradūrę plėvelę vienoje siūlo pusėje, pastebime, kad susitraukdamas plėvelės paviršius ištempia siūlą (12.4.4 pav., b). Tai daro paviršiaus įtempies jėga. *Jėga, kuri veikia skysčio paviršiaus liestinės kryptimi statmenai linijai, ribojančiai tą paviršių, ir stengiasi sumažinti jį iki minimumo, vadinama paviršiaus įtempies jėga* (12.4.4 pav., c).

12.4.4 pav.



Paviršiaus įtempies koeficientas

Tarkime, kad siūlo ilgis (12.4.4 pav.) yra l_0 . Paimkime didesnio skersmens rėmelį ir prie jo pririškime ilgesnį siūlą, kurio ilgis yra l . Akivaizdu, kad plėvelės paviršiaus įtempies jėga, veikianti siūlą, padidės. Tačiau jos ir siūlo ilgio santykis išliks pastovus. **Paviršiaus įtempies jėgos $\vec{F}$, kuri veikia ilgio l paviršiaus kontūrą, modulio ir to ilgio santykis vadinamas paviršiaus įtempties koeficientu** ir žymimas raide σ (tariama „sigma“):

$$\sigma = \frac{F}{l}. \quad (12.8)$$

Jo matavimo vienetas yra niūtonas mètrui $\left(\frac{\text{N}}{\text{m}}\right)$.

Paviršiaus įtempies koeficientas priklauso nuo besiribojančių terpių kilmės ir temperatūros. Temperatūrai didėjant, skirtumas tarp skysčio ir jo sočiųjų garų mažėja. Pasiekus kritinę temperatūrą, jis visiškai išnyksta. Todėl, temperatūrai kylant, paviršiaus įtempies koeficientas skysčio ir sočiųjų garų sandūroje mažėja, o kritinėje temperatūroje pasidaro lygus nuliui.


Iš (12.8) formulės galima išreikšti ilgio l paviršių sandūroje veikiančios įtempies jėgos modulį:

$$F = \sigma \cdot l. \quad (12.9)$$

Paviršiaus įtempies jėgos matavimas

Paviršiaus įtempies jėgą nesunku nustatyti bandymais. Vielos rėmelis, kurio kraštinės AB ilgis l , prikabinamas prie dinamometro (12.4.5 pav., *a*). Rėmelį veikiantį sunkį $\vec{F}_s$ atsveria dinamometro spyruoklės tamprumo jėga $\vec{F}_t$: $\vec{F}_t = -m\vec{g}$. Po rėmeliu pakištas indas su muilo tirpalu kilstelimas aukšty, kad kraštinė AB pasinertų tirpale. Paskui indas iš lėto leidžiamas žemyn. Tarp rėmelio kraštinių susidaro muilo plėvelė, o dinamometro spyruoklė išsitempia, nes rėmelio kraštinę AB žemyn traukia plėvelės paviršiaus įtempies jėga. Atkreipiame dėmesį į tai, kad paviršiaus įtempies jėga veikia iš abiejų plėvelės pusių, todėl rėmelis yra traukiamas jėga $2\vec{F}$; čia $\vec{F}$ – paviršiaus įtempies jėga, veikianti kraštinę AB iš vienos

12.4.5 pav.



plėvelės pusės (12.4.5 pav., b). Kompensuodama paviršiaus įtempties jėgos poveikį, spyruoklės tamprumo jėga įgyja tam tikrą vertę F_{t1} .

Kai rėmelis yra pusiausviras, jį veikiančių jėgų atstojamoji lygi nuliui:

$$\vec{F}_{t1} + m\vec{g} + 2\vec{F} = 0. \quad (12.10)$$

Vektorinę lygtį pakeiskime skaliarine:

$$F_{t1} - mg - 2F = 0. \quad (12.11)$$

Kadangi $F_t = mg$, tai iš (12.11) lygties gauname:

$$F = \frac{F_{t1} - mg}{2} = \frac{F_{t1} - F_t}{2}. \quad (12.12)$$

Į šią formulę įrašę tamprumo jėgų vertes, galime apskaičiuoti rėmelio kraštinę veikiančią paviršiaus įtempties jėgą.

Klausimai ir užduotys ?

1. Kokia yra paviršiaus įtempties jėgų kilmė?
2. Paviršiaus įtempties jėgą palyginkite su tamprumo jėga. Kuo jos panašios ir kuo skiriasi? Pateikite šių jėgų pavyzdžių.
3. Kas yra paviršiaus įtempties koeficientas? Nuo ko jis priklauso?
4. Kodėl erdvėlaivyje papurškus vandens susiformuoja rutulio formos lašai?
5. Remdamiesi 12.4.5 paveiksle pavaizduotu bandymu, apskaičiuokite:
 - a) kokia jėga muilo plėvelė veikia rėmelio kraštinę AB, kai jos ilgis lygus 3 cm; (2,4 mN)
 - b) kokį darbą reikia atlikti, norint pastumti tą kraštinę 1 cm. (24 μJ)
6. Marija išpūtė 4 cm skersmens muilo burbulą. Kokį darbą atliko mergina? Muilo plėvelės įtempties koeficientas 0,043 N/m. (432 μJ)
7. Vandens paviršiaus įtempties koeficientui nustatyti naudojama pipetė, kurios angos skersmuo 2 mm. Pro ją iš pipetės išlašėjusių 20 vandens lašų masė lygi 0,95 g. Apskaičiuokite vandens paviršiaus įtempties koeficientą. ($7,4 \cdot 10^{-2}$ N/m)
8. Arbatinio dugne išgręžta apskrita skylutė, kurios skersmuo $d = 0,1$ mm. Iki kokio aukščio h į arbatinį galima pilti vandens, kad jis pro skylutę netekėtų? ($h = 0,29$ m)


12.5. Drėkinimas. Kapi- liariniai reiškiniai

Drėkinimo reiškinio samprata

Nagrinėdami paviršiaus įtempties jėgas, sužinojote, kodėl skysčio lašeliai yra rutulio formos. Tačiau tokie jie būna ne visada. Kai lašelis susiliečia su kietojo kūno paviršiumi, jo forma pasikeičia. Šis pasikeitimas priklauso nuo medžiagos, iš kurios pagamintas kietasis kūnas. Tikriausiai pastebėjote, kad, patekę ant automobilio lango stiklo, lietaus lašeliai praranda savo formą – pasklinda sudarydami mažas vandens sroveles (12.5.1 pav., *a*). Tačiau, užlašinti ant parafino, jie įgyja suploto rutuliuko formą (12.5.1 pav., *b*). Taigi skysčio ir kietojo kūno sąveika yra dvejopa. Ją lemia skysčio ir kietojo kūno molekulių sąveikos jėgos.


Kai skysčio molekulių sąveikos jėgos yra mažesnės už skysčio ir kietojo kūno molekulių sąveikos jėgas, sakoma, kad skystis kietąjį kūną drėkina (12.5.2 pav., *a*), kai didesnės – nedrėkina (12.5.2 pav., *b*). Tas pats skystis vienus kūnus drėkina, o kitų – ne. Pavyzdžiui, vanduo drėkina medį ir stiklą, tačiau nedrėkina plastilino, vaško ir parafino. Taigi **drėkinimas** yra skysčio laisvojo paviršiaus išlinkimas prie kietojo kūno paviršiaus dėl skysčio ir kietojo kūno molekulių sąveikos.

12.5.1 pav.




Pagrindinės sąvokos

Drėkinimas, meniskas, sąlyčio kampas, papildomas slėgis, kapiliariniai reiškiniai.



12.5.2 pav.

Drėkinimą apibūdinantys dydžiai



12.5.3 pav.

Drėkinimas apibūdinamas dviem fizikiniais dydžiais: meniskū (gr. *meniskos* – mėnulio pjautuvas) ir sąlyčio kampū. **Meniskū** vadinamas lenktas skysčio paviršius, o **sąlyčio kampū** θ – kampas tarp kietojo kūno paviršiaus ir skysčio paviršiaus liestinės, nubrėžtos per lietimosi tašką O (12.5.3 pav.). Remdamiesi sąlyčio kampo sąvoka, aptarkime keturis skirtingus skysčio sąveikos su kietuoju kūnu atvejus.

- Kai skystis drėkina kietąjį kūną, sąlyčio kampas yra smailusis ($\theta < 90^\circ$). Drėkinantis skystis tarsi prilimpa prie indo sienelių, prie jų pakyla aukščiau (12.5.3 pav., *a*). Užpiltas ant kietojo kūno paviršiaus, toks skystis pasklinda (žr. 12.5.1 pav., *a*).

- Kai skystis nedrėkina kietojo kūno, sąlyčio kampas yra bukas ($\theta > 90^\circ$). Nedrėkinantis skystis tarytum atšoka nuo indo sienelių, ties jomis nusileidžia žemiau (12.5.3 pav., *b*). Užpiltas ant kietojo kūno paviršiaus, šis skystis sudaro lašelius (žr. 12.5.1 pav., *b*).

- Kai skystis visiškai drėkina kietąjį kūną, sąlyčio kampas lygus nuliui ($\theta = 0^\circ$). Toks skystis ant horizontalaus kieto paviršiaus niekada nesudaro lašų. Pavyzdžiui, vanduo visiškai drėkina švarų stiklą.

- Kai skystis visiškai nedrėkina kietojo kūno, sąlyčio kampas θ lygus 180° . Ant horizontalaus kieto paviršiaus jo visiškai nedrėkinančio skysčio lašeliai įgyja rutuliuko formą. Pavyzdžiui, gyvsidabris visiškai nedrėkina stiklo.

Drėkinimo taikymas

Į drėkinimo reiškinį atsižvelgiama praktikoje. Geras drėkinimas svarbus dažant paviršius, klijuojant, skalbiant, prausiantis. Jis aktualus ir kosmetikoje, nes įvairūs kremai bei losjonai turi gerai drėkinti veido odą. Drėkinimo reiškinium pagrįstas naudingųjų iškasenų sodrinimo būdas, vadinamas flotacija (angl. *flotation* – išplaukimas, iškilimas). Pavyzdžiui, šiuo būdu sodrinamas smėlis. Jis suplakamas su muilo skiediniu. Nereikalingos priemaišos iškyla kartu su putomis, o nuosėdose lieka kvarcinis smėlis.

Nedrėkinimu pagrįsta hidroizoliacinių medžiagų gamyba. Iš tokių medžiagų gaminami skėčiai, siuvami lietpalčiai, striukės. Jos taip pat naudojamos statyboje.


Papildomas slėgis

Drėkinančių arba nedrėkinančių skysčių kreiva menisko forma turi įtakos skysčio paviršiaus slėgiui. Dėl jos atsiranda **papildomas slėgis** Δp (12.5.4 pav.). 1806 m. prancūzų mokslininkas Pjeras Laplasas (*Pierre Laplace*) įrodė, kad šio slėgio didumas priklauso nuo skysčio paviršiaus įtempties koeficiento σ ir menisko kreivumo spindulio R :

$$\Delta p = \frac{2\sigma}{R}. \quad (12.13)$$

Todėl menisko sukeltas papildomas slėgis dar vadinamas Laplaso slėgiu.

Jo atsiradimas aiškinamas skysčio paviršiaus įtempties jėgomis. Visos šios jėgos, veikiančios liestinių kryptimis, sudaro atstojamąją jėgą, nukreiptą į menisko kreivumo centrą. Kai skystis yra drėkinantis, atstojamoji nukreipta į išorę (12.5.4 pav., *a*), kai nedrėkinantis – į skysčio vidų (12.5.4 pav., *b*). Pirmuoju atveju ji sumažina skysčio paviršiaus slėgį, todėl drėkinantis skystis vamzdyje pakyla. Antruoju atveju ji padidina skysčio paviršiaus slėgį, priversdama nedrėkinantį skystį vamzdyje nusileisti žemyn.



12.5.4 pav.

Kapiliariniai reiškiniai

Šie reiškiniai vyksta kapiliaruose (lot. *capillaris* – plaukinis), t. y. vamzdeliuose, kurių vidinis skersmuo yra labai mažas. **Kapiliariniai reiškiniai** – tai skysčio pakilimas arba nusileidimas kapiliaruose, palyginti su jo lygiu storuose vamzdžiuose.

Kaip sužinoti, kiek skystis kapiliare pakils arba nusileis? Žinome, kad apskrito paviršiaus sluoksnio riboje vamzdelio sienelės veikia paviršiaus įtempties jėga $\vec{F}'$, nukreipta žemyn. Pagal trečiąją Niutono dėsnį tokio pat modulio jėga, tačiau priešinga kryptimi vamzdelio sienelės veikia skystį (12.5.5 pav.), todėl

$$F = \sigma \cdot l = \sigma \cdot 2\pi r. \quad (12.14)$$

Kai šią jėgą atsveria pakilusio skysčio stulpelį veikiantis sunkis, t. y. kai


$$F = F_s = mg, \quad (12.15)$$


skystis nustoja kilti kapiliaru. Sunkis lygus

$$mg = \rho Vg = \rho \pi r^2 hg; \quad (12.16)$$

čia ρ – skysčio tankis.

12.5.5 pav.





12.5.6 pav.

Į (12.15) lygtį įrašę (12.14) ir (12.16) išraiškas, gauname:

$$2\pi\sigma r = \pi\rho g h r^2. \quad (12.17)$$

Iš čia išreiškiame drėkinančio skysčio pakilimo aukštį:

$$h = \frac{2\sigma}{\rho g r}. \quad (12.18)$$

Iš (12.18) formulės matyti, kad skysčio pakilimo aukštis kapiliare yra tiesiogiai proporcingas skysčio paviršiaus įtempties koeficientui ir atvirkščiai proporcingas skysčio tankiui bei kapiliaro spinduliui. Vadinasi, kuo siauresnis kapiliaras, tuo aukščiau juo pakyla drėkinantis skystis (12.5.6 pav., a). Kapiliaro sienelių nedrėkinantis skystis (pavyzdžiui, gyvsidabris stikliniame vamzdyje) nusileidžia žemiau negu plačiame inde (12.5.6 pav., b). Skysčio nusileidimo gylys h nustatomas pagal tą pačią (12.18) formulę.

Kapiliarinius reiškinius kasdien stebime gamtoje, technikoje ir buityje. Po visą žmogaus ir gyvūnų organizmą tankiai išsišakojusiais kapiliarais nuolat cirkuliuoja kraujas ir maisto medžiagos. Dėl kapiliarinių reiškinių vanduo iš dirvožemio per šaknis ir kamieną pakyla į medžių lapus. Pavyzdžiui, taip karštą vasaros dieną beržas pro lapus išgarina apie 6 kibirus vandens.

Drėgmės apykaita dirvožemyje vyksta tik dėl to, kad vanduo pakyla plonyčiais dirvožemio kapiliarais. Dirvą suarus ar suakėjus, tie kapiliarai suardomi ir vanduo į dirvožemio paviršių nepakyla – drėgmė dirvoje išsilaiko ilgiau. Kai drėgmę iš dirvos reikia išgauti greičiau, dirva voluojama.

Kapiliarų yra ir statybinėse medžiagose: betone, plytose ir t. t. Į tai atsižvelgiama statant namus – kad sienos ir pamatai nendrėtų, jie apsaugomi hidroizoliacinėmis medžiagomis. Kapiliarinė struktūra taip pat būdinga sugeriamajam popieriui, kempinėms, rankšluosčiams ir kitiems buitiniams reikmenims.

Klausimai ir užduotys ??

1. Paaiškinkite drėkinimo reiškinį. Kada skysčiai drėkina kietojo kūno paviršių, o kada jo nedrėkina? Pateikite drėkinimo ir nendrėkinimo pavyzdžių.

2. Paaiškinkite kapiliarinį reiškinį. Kodėl drėkinančių skysčių meniskas yra įgaubtas, o nendrėkinančių – iškilas?

3. Lininiai audiniai yra higieniškesni už sintetinius. Pagrįskite kodėl.

4. Pagal kokią formulę apskaičiuojamas skysčio pakilimo aukštis kapiliare?

5. Kaip skysčio pakilimo aukštis kapiliare priklauso nuo kapiliaro skersmens?

6. Kaip kinta vandens pakilimo dirvos kapiliarais aukštis kylant temperatūrai?

7. Vandens paukščių plunksnos padengtos riebalų sluoksniu. Kokį vaidmenį jis atlieka?

8. Nustatykite, ar gali grunte ištirpusios medžiagos augalų stiebų kapiliarais, kurių skersmuo mažesnis kaip 0,1 mm, pakilti į 5 m aukštį? Tirpalo paviršiaus įtempies koeficientas 0,073 N/m.

9. Skystis pakilo kapiliaru, kurio spindulys $r = 2$ mm. Pakilusio skysčio masė 0,09 g. Apskaičiuokite skysčio paviršiaus įtempies koeficientą. (0,07 N/m)

10. Ant vandens paviršiaus padedamas 4 cm ilgio degtukas. Iš vienos jo pusės vanduo paliečiamas muilo gabalėliu. Degtukas pasislenka į švaraus vandens pusę.

a) Paaiškinkite, kodėl degtukas pasislenka. Aiškiniimą iliustruokite brėžiniu.

b) Apskaičiuokite degtuką veikiančią jėgą.

(1,3 mN)

12.6. Orai ir jų stebėjimas

Šiame skyriuje nagrinėjome fizikinius dydžius, kurie siejasi su orų prognozėmis. Tai – vandens garų dalinis slėgis, santykinis oro drėgnis, rasos taškas. Susipažinome su oro drėgnio matavimo prietaisais. Dabar plačiau aptarsime meteorologijos raidą ir meteorologinius stebėjimus.

Meteorologija (gr. *meteoron* – atmosferos reiškiny, *logos* – mokslas) – mokslas, tiriantis Žemės atmosferą ir joje vykstančius procesus. Oro sąlygos žmonėms visada buvo labai svarbios. Jie norėjo žinoti, kokie orai bus netrukus, taip pat ateityje.

Jau apie 433 m. pr. Kr. graikai naudojo orų kalendorius – parapegmas. Juose būdavo aprašyti skirtingais metais įvykę neįprasti gamtos reiškiniai (dideli

vėjai, krituliai, šalčiai, rūkas). Šie kalendoriai naudoti kaip prognozės būsimiems metams. Panašūs kalendoriai buvo ir senovės Rõmoje. Orų kalendoriai ypač išpopuliarėjo viduramžiais. Deja, reikia pastebėti, kad dauguma šių kalendorių rėmėsi tik jų autorių fantazija ir išmone, o ne realiais faktais.

Mokslinį pagrindimą atmosferos stebėjimai ėgavo tik XVII a., kai atsirado orui prognozuoti naudojami prietaisai (pavyzdžiui, termometras ir barometras). 1721 m. Didžiojoje Britanijoje pradėti vykdyti sistemingi meteorologiniai stebėjimai. XVIII a. viduryje atsirado atmosferos elektrinių reiškinių teorija, kurios pradininku galime laikyti rusų mokslininką Michailą Lomonosovą.

XIX a. susikūrė pirmosios globalios meteorologinės asociacijos. 1873 m. Šveicarijoje įsteigta Tarptautinė meteorologijos organizacija. 1950 m. kovo 23 d. įsigaliojo Pasaulinė meteorologijos organizacijos konvencija, patvirtinta JTO (Jungtinių Tautų Organizacijos). 1961 m. pradėta minėti Pasaulinė meteorologijos diena (kovo 23-įjį).

Lietuvoje meteorologijos mokslo įžvalgų galima aptikti etninėje kultūroje. Kaip ir daugelio kitų šalių gyventojai, mūsų protėviai taip pat bandė spėti orus. Jų sprendimus lemdavo įvairūs gamtos reiškiniai. Buvo stebima, kaip juda dangaus kūnai (Saulė, Mėnulis), kaip elgiasi naminiai ir laukiniai gyvūnai, paukščiai. Pavyzdžiui, žiemą žmonės sakydavę: jei varnos ir kuosos krankia dažnai – snigs, pustys. Atėjus pavasariui, buvo kalbama: jei paukščiai lekia žemai, galima tikėtis šalčių, jei aukštai – šilumos. O vasarą, saulei leidžiantis į debesis, žmonės manydavę, kad rytoj bus prastas oras. Rudenį, išvydę ant ražienų besidraikančius voratinklius, laukdavo ilgo ir gražaus rudens. Daugelis mūsų protėvių spėjimų išliko iki šiol.

Pirmieji meteorologiniai stebėjimai Lietuvoje sietini su Vilniaus universiteto observatorijos įkūrimu 1770 m., o vandens lygio stebėjimai pradėti 1810–1811 m. Rūsnėje, Smaliniškuose, Tilžėje, Sieliuose. 1869–1897 m. Lietuvoje buvo pradėtos steigti pirmosios meteorologijos stotys. 1921 m. Kaunė įkurta Centrinė meteorologijos stotis, o 1938 m. įsteigtas Klimatologijos institutas. Dabar didžiausius meteorologinius tyrimus Lietuvoje atlieka Lietuvõs hidrometeorologijos tarnyba.



12.6.1 pav.


Meteorologinių stebėjimų duomenimis, per pastarąjį šimtmetį oro temperatūra Lietuvoje pakilo $0,9\text{ }^{\circ}\text{C}$. Orų šiltėjimas mūsų šalyje susijęs su visuotiniu klimato kitimu. Būtent klimato pokyčiai lemia, jog vis dažniau tenka stebėti stichinius gamtos reiškinius, neįprastus meteorologinių parametrų rekordus.


Antra vertus, klimato ekstremumai Lietuvoje buvo fiksuojami ne tik pastaraisiais metais. Žemiausia temperatūra ($-42,9\text{ }^{\circ}\text{C}$) užfiksuota 1956 m. Utenoje, o aukščiausia ($37,5\text{ }^{\circ}\text{C}$) – 1994 m. Zarasuose. Stipriausias vėjas Lietuvoje praužė 1999 m., siautėjant uraganui „Anatolijus“. Jo greitis siekė 44 m/s . Gamtai buvo padaryta daug žalos (12.6.1 pav.). Didžiausią liūtį 1980 m. liepos 1 d. mena Sartų ežero apylinkių gyventojai, kai per 8 valandas iškrito 250 mm kritulių. Storiausia kada nors Žemės paviršių apklojusi sniego danga mūsų šalies teritorijoje siekė 90 cm (Laūkuvoje), o giliausias dirvožemio išalas stebėtas 1969 m. ir siekė 145 cm . Mažiausias santykinis oro drėgnis (14%) buvo užregistruotas 1995 m. Šilutėje.

Meteorologai fiksuoja oro temperatūrą, drėgnį, slėgį, vėjo kryptį ir jo stiprumą, taip pat kritulių formą ir kiekį, matomumą bei debesuotumą. Tam naudojami įvairūs prietaisai. Meteorologijos stotyje (12.6.2 pav.) naudojami šie pagrindiniai prietaisai:

- termometrai, matuojantys dirvožemio temperatūrą;
- anemometrai, teodolitai ir vėjarodžiai, fiksuojantys vėjo greitį ir kryptį;

12.6.2 pav.





12.6.3 pav.


• barografai ir barometrai, registruojantys atmosferos slėgį;

• kritulmačiai, naudojami kritulių kiekiui matuoti.


Meteorologijos stotyse naudojami radijo zondai (12.6.3 pav.). Jais 30–40 km aukštyje matuojama oro temperatūra, vėjo greitis ir slėgis. Remiantis gautais duomenimis, sudaromi sinoptiniai žemėlapiai (12.6.4 pav., *a*, *b*), kuriuose vaizduojamas ciklonų (mažo atmosferos slėgio sūkurių), anticiklonų (didelio atmosferos slėgio sūkurių), oro srautų ir atmosferos frontų judėjimas, nurodoma temperatūra ir slėgis. Be to, sinoptiniuose žemėlapiuose nubrėžiamos izobaros – linijos, jungiančios vienodo slėgio taškus. Remiantis tokiais žemėlapiais, debesų nuotraukomis ir palydovine informacija (12.6.5 pav.), numatomi būsimi atmosferos procesų pokyčiai.

Šiandien neišsivaizduojame televizijos žinių, laikraščių ar interneto puslapių be rytdienos orų prognozės. Meteorologiniai duomenys aktualūs aviacijoje, laivijoje, žemės ūkyje ir daugelyje kitų sričių. Pavyzdžiui, pilotams svarbūs atmosferos reiškiniai, bloginantys matomumą (rūkas, krituliai), atmosferos frontai, debesuotumas, meteorologinės sąlygos, galinčios sukelti orlaivių apledėjimą. Žemės ūkyje ypač svarbi temperatūra dirvos paviršiuje ir 1,5–2 m aukštyje. O štai vėjo parametrai rūpi vėjo elektrinių statybos planuotojams, todėl jiems aktuali informacija apie vėjo energijos potencialą įvairiose vietovėse.



12.6.4 pav.







12.6.5 pav.




Skyriaus „Garai ir skysčiai“ apibendrinimas

Sotieji garai	Garai, esantys su skysčiu dinaminėje pusiausvyroje, vadinami sočiaisiais.
Sočiųjų garų slėgis	Didžiausias garų, esančių su skysčiu dinaminėje pusiausvyroje, slėgis vadinamas sočiųjų garų slėgiu (p_0).
Sočiųjų garų slėgio savybės	1. Sočiųjų garų slėgis nepriklauso nuo tūrio. 2. Kylant temperatūrai, sočiųjų garų slėgis didėja sparčiau negu idealiųjų dujų. 
Virimas	Virimas – procesas, kurio metu skystis garuoja ne tik iš paviršiaus, bet ir iš vidaus.
Pagrindinė skysčio virimo sąlyga	Skystis pradeda virti tokioje temperatūroje, kurioje jo sočiųjų garų slėgis burbuliukuose yra ne mažesnis už išorinį slėgį: $p_0 \geq p_{\text{atm}} + \rho gh.$  $p_0 \geq p$ $p = p_{\text{atm}} + \rho gh$

Kritinė temperatūra	Temperatūra, kuriai esant išnyksta skirtumas tarp skysčio ir jo sočiųjų garų fizinių savybių, vadinama kritine.
Oro drėgnis	Vandens garų kiekis ore vadinamas oro drėgniu.
Vandens garų dalinis slėgis	Vandens garų slėgis, kai nepaisoma visų kitų dujų, vadinamas vandens garų daliniu slėgiu.
Santykinis oro drėgnis	Santykiniu oro drėgniu φ vadinamas ore esančių vandens garų dalinio slėgio p ir oro temperatūros sočiųjų vandens garų slėgio p_0 santykis, išreikštas procentais: $\varphi = \frac{p}{p_0} \cdot 100\%.$
Rasos taškas	Temperatūra t_r , kurioje vandens garai virsta sočiais, vadinama rasos tašku.
Paviršiaus įtempies jėga	Jėga, kuri veikia skysčio paviršiaus liestinės kryptimi statmenai linijai, ribojančiai tą paviršių, ir stengiasi sumažinti jį iki minimumo, vadinama paviršiaus įtempies jėga. 
Skysčio paviršiaus įtempies koeficientas	Paviršiaus įtempies jėgos $\vec{F}$, kuri veikia ilgio l paviršiaus kontūrą, modulio ir to ilgio santykis vadinamas skysčio paviršiaus įtempies koeficientu: $\sigma = \frac{F}{l};$ $[\sigma] = 1 \frac{\text{N}}{\text{m}}.$
Drėkinimas	Drėkinimas yra skysčio laisvojo paviršiaus išlinkimas prie kietojo kūno paviršiaus dėl skysčio ir kietojo kūno molekulių sąveikos.

Meniskas	Lenktas skysčio paviršius vadinamas menisku. • Kai skystis drėkina indo sienelės, meniskas yra įgaubtas. • Kai skystis nedrėkina indo sienelių, meniskas yra iškilas.	 
Sąlyčio kampas	Sąlyčio kampas – tai kampas tarp kietojo kūno paviršiaus ir skysčio paviršiaus liestinės, išvestos per lietimosi tašką O. • Kai skystis drėkina indo sienelės, sąlyčio kampas yra smailusis ($\theta < 90^\circ$). • Kai skystis nedrėkina indo sienelių, sąlyčio kampas yra bukas ($\theta > 90^\circ$).	 
Kapiliariniai reiškiniai	Kapiliariniai reiškiniai – tai skysčio pakilimas arba nusileidimas kapiliaruose, palyginti su jo lygiu storuose vamzdžiuose.	
Skysčio stulpelio pakilimo aukštis	Skysčio stulpelio pakilimo aukštis kapiliare yra tiesiogiai proporcingas skysčio paviršiaus įtempties koeficientui ir atvirkščiai proporcingas skysčio tankiui bei kapiliaro spinduliui: $h = \frac{2\sigma}{\rho g r}$	



Š i l u m i n i a i
r e i š k i n i a i

13

Kietieji kūnai

Šiame skyriuje detaliau gvildensite kietųjų kūnų sandarą, susipažinsite su kristaliniiais ir amorfiniais kūnais, sužinosite, kas yra anizotropija ir izotropija; aptarsite kietųjų kūnų deformacijų rūšis: tampriąsias ir plastines, taip pat tempimo, šlijimo, sąsūkos ir lenkimo. Nagrinėdami kietųjų kūnų mechanines savybes, susipažinsite su naujais fizikiniais dydžiais: mechaniniu įtempium, tamprumo moduliu, proporcingumo, tamprumo ir stiprumo ribomis.

13.1. Kietųjų kūnų sandara. Kristaliniai ir amorfiniai kūnai

Pagrindinės sąvokos

Kietieji kūnai,
kristalinė gardėlė,
kristaliniai kūnai,
monokristālas,
polikristālas,
amorfiniai kūnai,
izotropija,
anizotropija.




Medžiagos būsenos

Pagal molekulinę kinetinę teoriją kiekvienas kūnas yra sudarytas iš molekulių, kurios netvarkingai juda ir tarpusavyje sąveikauja. Medžiagos būsena priklauso nuo molekulių išsidėstymo, judėjimo ir sąveikos pobūdžio, kurį lemia aplinkos sąlygos (slėgis ir temperatūra). 13.1.1 paveiksle pavaizduota, kaip išsidėčiusios ledo, vandens ir vandens garų molekulės.

Su keturiomis medžiagos būsenomis: kietąja, skystąja, dujine ir plazma – susipažinote mokydamiesi fizikos žemesnėse klasėse. Žinote, kad ta pati medžiaga gali būti kietą, skysta ir dujinė, o tam tikromis sąlygomis virsti plazma. Mus supančioje aplinkoje matome tris vandens būsenas: kietąją – ledą, skystąją – vandenį, dujinę – vandens garus. Tačiau sunku įsivaizduoti, kad tokias būsenas gali įgyti bet kuri medžiaga. Pavyzdžiui, neišvaizduojame skysto, o juo labiau kieto deguonies.

Pirmieji bandymai suskystinti dujas atlikti XIX a. 1823 m. Maiklas Faradėjus (*Michael Faraday*), kurio elektros darbus jau žinote, suskystino chlorą, vėliau – anglies dioksidą ir vandenilio sulfidą. Skystinamas dujas Faradėjus slėgė ir šaldė. Deguonies suskystinti jam nepavyko. Tai tik 1877 m. padarė prancūzų kalnų inžinierius Lui Kaljetė (*Louis Cailletet*). Kiek vėliau

13.1.1 pav.






buvo suskystintos kitos dujos: 1898 m. – vandenilis, 1908 m. – helis.

Suskystintos dujos labai greitai garuoja. Šis reiškinyss turi praktinę reikšmę, nes suskystintą orą galima išskaidyti į sudedamąsias dalis. Pirmiausia išgaruoja tos jo dalys, kurių virimo temperatūra žemesnė: neonas, azotas, argonas, deguonis. Gautos dujos taikomos technikoje, pavyzdžiui, deguonis, sumaišytas su acetilenu (arba vandeniliu), naudojamas metalams virinti bei pjaustyti, azotas – amoniakui gauti, argono ir neono pripildomos elektros lempos.

Kai kurie kūnai, atšaldyti skystose dujose, pasidaro trapūs kaip stiklas. Antai gabalas gumos, atšaldytas suskystintame ore ($-190\text{ }^{\circ}\text{C}$), lengvai lūžta, guminis sviedinukas nuo smūgio subyra į gabaliukus.

Žemėje dujos skystinamos specialia įranga, o kito-se planetose jos egzistuoja natūraliai. Per astronomijos pamokas sužinojote, kad didžiųjų Saulės sistemos planetų (Jupiterio, Saturno, Urano) paviršius padengtas skystu molekulinio vandeniliu bei heliu. Urano atmosferoje plaukioja sušalę metano ir amoniako debesys. Šie faktai patvirtina, kad ta pati medžiaga tam tikromis sąlygomis gali būti skirtingų būsenų. Žemėje vandenilis ir metanas yra dujiniai. Urano paviršiuje vandenilis – skystas, o atmosferoje metanas – kietas. Iš trijų medžiagos būsenų jau aptartos dvi: dujinė ir skystoji. Dabar nagrinėsime kietąją būseną.

13.1.2 pav.



Kietieji kūnai

Žemės sąlygomis dauguma medžiagų yra kietosios būsenos. Kiekviena kietojo kūno molekulė užima tam tikrą erdvės dalį. Molekulės čia išsidėsto taip, kad jų traukos jėgos kompensuoja stūmos jėgas. Taigi kiekviena molekulė neleidžia kitoms užimti tos padėties, kurioje yra pati. Dėl to kietojo kūno molekulės erdvėje išsidėsto tankiai ir tvarkingai. Laisvai judėti jos negali, todėl tik svyruoja apie pusiausvyros padėtį. Dėl šios priežasties kietieji kūnai išlaiko ne tik tūrį, bet ir formą.

Sujungus kietojo kūno molekulių (atomų arba jonų) pusiausvyros centrus, gaunama taisyklinga erdvinė gardelė, kuri vadinama *kristalinė gardelė* (gr. *krystallos* – ledas, krištolas). Ji gali būti įvairių formų (13.1.2 pav.). Kubinę gardelę turi valgomoji druska,

piritas, rombinę – kvarcas, topazas. Joninės erdvinės gardelės mazguose dažnai būna teigiamieji arba neigiamieji jonai, kitais atvejais – atomai.

Kristaliniai kūnai


Kietieji kūnai, kurių molekulės (atomai arba jonai) erdvėje išsidėstę tvarkingai, vadinami kristaliniiais kūnais, arba kristalais. Prie jų priskiriami įvairūs metalai, valgomoji druska, vario sulfatas, alūnas, kvarcas, deimantas, grafitas ir pan. Kietasis kūnas, sudarytas iš vieno kristalo, vadinamas *monokristalū* (gr. *monos* – vienas, vienintelis, vientisas).

Monokristalų fizinės savybės priklauso nuo pasirinktos krypties kristale. Daugelis kristalų šviesą, šilumą ir elektros srovę įvairiomis kryptimis praleidžia skirtingai (13.1.3 pav., *a* ir *b*). Nuo krypties priklauso ir šiluminis kristalų plėtimasis (13.1.3 pav., *c* ir *d*) bei mechaninis atsparumas. Pavyzdžiui, grafito kristalas lengvai skyla viena kryptimi. Dėl to, rašant pieštuku, nuo jo nepaliaujamai atsiskiria ploni grafito sluoksniai ir pasilieka ant popieriaus. *Kristalo fizinių savybių priklausomybė nuo krypties kristalo viduje vadinama anizotropija* (gr. *anisos* – nelygus, *tropos* – kryptis, savybė). Kristalams ji būdinga dėl to, kad tvarkingai išsidėsčiusių atomų, molekulių arba jonų sąveikos jėgos ir atstumai tarp atomų skirtingomis kryptimis yra nevienodi (13.1.2 pav.). Kristalai šiuo metu plačiai naudojami puslaidininkinėje elektronikoje, lazerių gamyboje, užrašant ir atgaminant garsą ir kitose srityse.

Kietasis kūnas, sudarytas iš daugybės vienas su kitu suaugusių mažų kristalėlių, vadinamas *polikristalū* (gr. *polys* – didelis, gausus). Pavyzdžiui, grūdinto plieno, ketaus lūžio vietoje net plika akimi galima įžiūrėti smulkius kristalėlius. Iš polikristalų pagamintų daiktų nesunku rasti mus supančioje aplinkoje. Tai – metaliniai šaukštai, šakutės, peiliai ir kt. Rafinuotas cukrus taip pat yra polikristalas.


Dėl netvarkingo kristalėlių išsidėstymo fizinės polikristalų, taigi ir metalų, savybės visomis kryptimis yra vienodos. Kietojo kūno fizinių savybių nepriklausymas nuo pasirinktos krypties jo viduje vadinamas *izotropija*. Taigi polikristalinės medžiagos yra izotropiškos.

13.1.3 pav.



Amorfiniai kūnai

Izotropiškumas būdingas dar vienai kietųjų kūnų grupei, vadinamai *amòrfiniais kūnais*. Prie amorfinių medžiagų priskiriamas stiklas, gintaras, derva, daugelis plastikų. Amorfinių kūnų tik artimiausi atomai išsidėsto beveik tvarkingai (artimoji tvarka). Šiuose kūnuose to paties elemento sandara visomis kryptimis tiksliai nesikartoja kaip kristaluose. Amorfinių kūnų fizinių savybių izotropiškumas aiškinamas tų kūnų atomų ar molekulių netvarkingu išsidėstymu (13.1.4 pav.).



13.1.4 pav.

Tam tikromis sąlygomis amorfiniai kūnai būna tamprūs kaip kietieji kūnai ir takūs kaip skysčiai. Pavyzdžiui, esant žemai temperatūrai, dervos gabalas yra kietas ir, stipriai smogtas plaktuku, subyra. Karštą vasaros dieną pabuvęs saulės atokaitoje, jis pradeda minkštėti ir pasidaro klampus kaip skystis (13.1.5 pav.). Taigi temperatūrai kylant, amorfiniai kūnai pamažu minkštėja, pasidaro takūs. Jų savybės vis labiau primena skysčių savybes. Tai galima pagrįsti amorfinių kūnų sandara. Jų atomai arba molekulės, panašiai kaip skysčio molekulės, tam tikrą laiką svyruoja apie pusiausvyros padėtį, o paskui peršoka į naują. Tačiau tokie jų šuoliai yra gerokai retesni negu skysčių molekulių. Todėl žemoje temperatūroje amorfiniai kūnai artimesni kristaliniams. Temperatūrai kylant, molekulių šuoliai iš vienos sėslios padėties į kitą padažnėja – kūnai minkštėja, pasidaro takūs, taigi ir artimesni skysčiams. Tam tikros lydymosi temperatūros amorfiniai kūnai, kaip kristaliniai, neturi.

13.1.5 pav.



Klausimai ir užduotys ??

1. Apibūdinkite dalelių (atomų, molekulių arba jonų) sąveikos jėgas ir judėjimo pobūdį kietuosiuose kūnuose, skysčiuose ir dujose.
2. Kuo panaši ir kuo skiriasi kristalinių ir amorfinių kūnų sandara?
3. Paaiškinkite izotropijos reiškinį. Kam jis būdingas?
4. Ar visi kristaliniai kūnai yra anizotropiniai? Atsakymą pagrįskite.
5. Mediena yra anizotropinė. Ar ją galima laikyti kristaline medžiaga?

13.2. Kietųjų kūnų deformacijos rūšys

Pagrindinės sąvokos

Tamprioji deformacija, plėstinė deformacija, absoliutūs pailgėjimas, santykinis pailgėjimas, tempimo deformacija, šlijimo deformacija, šlyties kašpas, sėsūkos deformacija, lenkimo deformacija.


Tamprioji ir plėstinė deformacija

Mus supančius kietuosius kūnus veikia įvairios išorinės jėgos, pavyzdžiui, namo pamatus – sienų svoris, tiltą – juo važiuojančių automobilių svoris, obels šakelę – obuolio svoris, jūros tilto turėklus – vėjo jėga. Kai išorinių jėgų poveikis nedidelis, kietieji kūnai išlaiko formą. Tačiau, veikiant stipresnėms jėgoms, kūnų forma pasikeičia, t. y. kūnai deformuojasi. Deformacijos sąvoka jums nėra nauja. Ji jau buvo minėta nagrinėjant tamprumo jėgą. Primename: kūno formos arba tūrio pasikeitimas vadinamas deformacija. Aptarsime įvairias deformacijos rūšis ir jų klasifikaciją. Pagal tai, ar deformuojami kūnai grįžta į pradinę būseną, deformacija skirstoma į tamprąją ir plėstinę.

Deformacijos rūšims aptarti pasirinkime kūnus, kurie lengvai deformuojasi. Ištempkime guminę juostelę, traukdami ją už galų. Juostelės dalys pasislinks viena kitos atžvilgiu. Juostelė pailgės ir suplonės, taigi deformuos. Deformacija atsiranda visada, kai atskiros kūno dalys nevienodai pasislenka viena kitos atžvilgiu. Paleista juostelė grįžta į pradinę būseną. Deformacija, kuri visiškai išnyksta nustojus veikti išorinėms jėgoms, vadinama **tampriąja**. Ją patiria tamprios spyruoklės (13.2.1 pav., a), susiduriantys plieniniai rutuliukai, negūsingame vėjyje siūbuojantys javai bei medžiai ir t. t.

Tačiau kartais, nustojus veikti išorinėms jėgoms, deformuojamų kūnų forma neatsistato. Pavyzdžiui, minkomas plastilino gabaliukas lengvai keičia formą, tačiau nustotas minkyti pirmąsės formos savaime neatgauna. Deformacija, kuri neišnyksta nustojus veikti išorinėms jėgoms, vadinama **plėstine**. Kai apkrova nedidelė, tačiau netrumpalaikė, plėstinę deformaciją patiria molis, plastilinas, vaškas, aliumininė spyruoklė (13.2.1 pav., b), kramtomoji guma ir kt.

13.2.1 pav.



Tempimo ir gniuždymo deformacija

Pagal jėgos veikimo pobūdį deformacija skirstoma į tempimo (gniuždymo), šlijimo, lenkimo ir sąsūkos. Pirmiausia aptarkime tempimo deformaciją. Ji reiškiasi tada, kai jėgos veikia kūną viena tiese priešingomis kryptimis į išorę (13.2.2 pav., a).

Remkimės pavyzdžiu. Sakykime, vienas strypo galas yra įtvirtintas, o kitas tempiamas jėga $\vec{F}$, nukreipta nuo strypo išilgai jo ašies (13.2.3 pav.). Tempimo deformaciją apibūdina fizikinis dydis, vadinamas *absoliučiuoju pailgėjimu*. Jis lygus deformuojamo strypo galinio ilgio l ir pradinio ilgio l_0 skirtumui:

$$\Delta l = l - l_0. \quad (13.1)$$

Absoliutusias pailgėjimas SI sistemoje matuojamas metrais.

Šią deformaciją galima apibūdinti ir kitu fizikiniu dydžiu – *santykinio pailgėjimu*. Jis lygus kūno absoliučiojo pailgėjimo Δl ir pradinio ilgio l_0 santykiui:


$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0}. \quad (13.2)$$

Kadangi santykinis pailgėjimas išreiškiamas dviejų ilgių santykiu, tai jis matavimo vieneto neturi.


Tempimo deformaciją patiria liftų lynai, keliamųjų įrenginių grandinės, sąvarža tarp krovininio automobilio kėbulo ir priekabos, žmogaus sausgyslės ir raumenys, smuiko ar gitaros stygos ir t. t.

Kai jėgos veikia kūną viena tiese priešpriešiais į vidų, kūnas yra gniuždomas (13.2.2 pav., b). Tokio kūno santykinis pailgėjimas yra neigiamas: $\varepsilon < 0$. Gniuždymo deformaciją patiria pastatų pamatai, sienos, stulpai, medžių kamienai, kaulai ir t. t.

Tempiamo arba gniuždomo kūno kinta ne tik ilgis, bet ir skerspjūvio plotas: tempiamo – mažėja, gniuždomo – didėja.



13.2.2 pav.





13.2.3 pav.

Šlijimo deformacija


Deformacija, kurios metu kūno sluoksniai pasislenka lygiagrečiai vieni kitų atžvilgiu, vadinama *šlijimo deformacija*. Ją kūnai patiria tada, kai išorinės jėgos juos veikia priešpriešiais išilgai lygiagrečių plokštumų (13.2.4 pav.). Tada lygiagrečios kūno dalys slysta

13.2.4 pav.







13.2.5 pav.



13.2.6 pav.

13.2.7 pav.



viena kitos atžvilgiu. Tuo nesunku įsitikinti atliekant nesudėtingą bandymą. Ant guminio tašelio išbraižomos vertikalios ir horizontalios tiesės ir viena tašelio siena pritvirtinama prie stalo (13.2.5 pav., *a*). Tašelio viršuje pritaaisoma medinė juostelė. Tempiant ją horizontalia jėga $\vec{F}$, tašelio 1, 2, 3 ir t. t. sluoksniai pasislenka vieni kitų atžvilgiu (13.2.5 pav., *b*), likdami lygiagretūs, o vertikalios sienos pakrypsta kampu γ , kuris vadinamas *šlyties kampū*. Būtent šis kampas apibūdina šlijimo deformaciją.

Jėgai $\vec{F}$ padidėjus, padidėja ir šlyties kampas γ . Bandymai rodo, kad tampriai deformuojamo kūno šlyties kampas γ yra tiesiogiai proporcingas veikiančios jėgos $\vec{F}$ moduliui.

Fizikos kabinete šlijimo deformaciją galima pademonstruoti kietojo kūno modeliu (13.2.6 pav.). Jį sudaro daugybė lygiagrečiai viena su kita spyruoklėmis sujungtų plokštelių. Kūno briaunas veikiant horizontalia jėga, plokštelės pasislenka viena kitos atžvilgiu. Šis bandymas atskleidžia dar vieną šlijimo deformacijos ypatybę – deformuojamo kūno tūris nepakinta.


Šlijimo deformaciją patiria uolienos, ledynai kalnų šlaituose, detales jungiantys varžtai, kniedės, judantys kūnai, kuriuos veikia didelė trintis. Kai šlyties kampas labai padidėja, deformuojamas kūnas gali suirti – lūžti. Šis reiškinys stebimas dirbant žirkklėmis, kalnu, kirstuku, pjūklui.

Lenkimas ir sąsūka

Sudėtingesnės yra *lenkimo* ir *sąsūkios deformacijos*. Lenkimo deformaciją patiria vėjuotą dieną medžiai, stulpai, žmonės. Ji taip pat veikia statinių konstrukcijas: perdangas, storu sniego sluoksniu apklotus pastatų stogus (13.2.7 pav., *a*, *b*). Lenkimo deformaciją sudaro vienu kūno dalių tempimas, o kitų gniuždymas. 13.2.8 paveiksle pavaizduotos sijos viršutinė dalis tempiama, apatinė – gniuždoma.

Sąsūkios deformacija atsiranda įsukant varžtus (13.2.9 pav.), sukant mašinų velenus, grąžtus ir t. t. Ji reiškiasi kaip nevienalytis tempimas arba gniuždymas ir nevienalytė šlytis. Sukamo kūno atskiri sluoksniai lieka lygiagretūs, tačiau pasisuka vienas kito atžvilgiu tam tikru kampų γ (13.2.10 pav.).

Kietųjų kūnų deformacijos matuojamos prietaisais, kurie vadinami tenzomėtrais.




13.2.8 pav.



13.2.9 pav.

Klausimai ir užduotys ??

1. Pateikite tampriosios ir plastinės deformacijos pavyzdžių, nepamirėtų tekste.
2. Pateikite tempimo ir šlijimo deformacijos pavyzdžių.
3. Mažeikiškis fizikos mokytojas Arvydas pagavo didelę lydeką (13.2.11 pav.). Įvardykite, kokias deformacijas patiria nufotografuoti kūnai.




13.2.10 pav.

13.2.11 pav.

13.3. Kietųjų kūnų mechaninės savybės

Pagrindinės sąvokos

Mechaninis įtempis, tempimo diagrama, tamprumo modulis, proporcingumo riba, tamprumo riba, medžiagos takumas, stiprumo riba.



13.3.1 pav.

Mechaninis įtempis

Statant tiltus, namus ir kitus statinius, svarbu žinoti pagrindinių statybinių medžiagų (betono, plytų, blokelių) savybes, jų atsparumą mechaninėms deformacijoms. Šiuo požiūriu medžiagų savybės svarbios ne tik statybos inžinieriams, bet ir įvairių įrenginių bei prietaisų konstruktoriams.

Kas vyksta kūnui deformuojantis? Mechaniskai veikiamo kūno atomai pasislenka iš pusiausvyros padėčių. Dėl to pakinta kūno forma ir tūris. Kiekviename deformuojamo kūno pjūvyje atsiranda tamprumo jėgos, neleidžiančios kūnui sutrūkinėti į atskiras dalis (13.3.1 pav.). Tokią kūno būseną apibūdina *mechaninis įtempis* – fizikinis dydis, lygus tamprumo jėgos modulio F_t ir kūno skerspjūvio ploto S santykiui:

$$\sigma = \frac{F_t}{S}. \quad (13.3)$$

SI sistemoje mechaninis įtempis matuojamas *paskaliais*¹: $[\sigma] = 1 \text{ Pa} = 1 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$.

Huko dėsnis

Duomenys apie įvairių medžiagų mechanines savybes gaunami bandymais. Pavyzdžiui, tiriant tempimo deformaciją, viela tempiama specialiais įtaisais ir matuojamas jos pailgėjimas bei joje atsirandantis mechaninis įtempis. Bandymais gautą mechaninio įtempio priklausomybę nuo kūno santykio pailgėjimo, kai deformacija maža, nusako *Huko dėsnis*: *kūnui mažai deformuojantis, mechaninis įtempis σ yra tiesiogiai proporcingas kūno santykiniam pailgėjimui ϵ* :

$$\sigma = E|\epsilon|; \quad (13.4)$$

čia E – proporcingumo koeficientas.

¹ Primename, kad paskaliais matuojamas ir kūno slėgis.

Šioje formulėje parašytas santykinio pailgėjimo modulis $|\epsilon|$, nes Huko dėsnis tinka ir tempimo, ir gniuždymo deformacijai. Gniuždomo kūno santykinis pailgėjimas, kaip žinome, yra neigiamas ($\epsilon < 0$).

Tamprumo modulis

Huko dėsnio formulėje parašytas koeficientas E vadinamas *tamprumo moduliu*, arba *Jūngo moduliu*¹. Bet kokios formos ir matmenų kūnų, pagamintų iš tos pačios medžiagos, tamprumo modulis yra vienas. Jis nustatomas bandymais. Išmatavus mechaninį įtempį σ ir kūno santykinį pailgėjimą ϵ , kai deformacija maža, tamprumo modulis apskaičiuojamas pagal formulę

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon}.$$
(13.5)

Iš jos matyti, kad tamprumo modulio matavimo vienetas yra toks pat kaip mechaninio įtempio, t. y. paskalis.

Kai kurių dažniausiai naudojamų medžiagų tamprumo modulio vertės nurodytos lentelėje:

Medžiagos	Tamprumo modulis E , Pa
Metalai	
Alavas	$5 \cdot 10^{10}$
Aliuminis	$7 \cdot 10^{10}$
Plienas	$2,2 \cdot 10^{11}$
Varis	$1,2 \cdot 10^{11}$
Statybinės ir buitinės medžiagos	
Guma	$7 \cdot 10^6$
Plyta	$7 \cdot 10^9$
Mediena (eglės)	
• išilgai plaušo	$1,3 \cdot 10^{10}$
• skersai plaušo	$3 \cdot 10^6$
Betonas	$2 \cdot 10^{10}$
Kaulas	$2,1 \cdot 10^{10}$
Langų stiklas	$7 \cdot 10^{10}$
Anglies pluoštas	$7,5 \cdot 10^{11}$

Kuo didesnis medžiagos tamprumo modulis, tuo mažiau deformuojasi iš jos pagamintas kūnas, kai kitos sąlygos (F , S ir l_0) vienodos. Vadinasi, *tamprumo*

¹ Jungo modulio pavadinimas yra sudarytas pagal klaidingai tariamą anglų mokslininko Tomo Jango (*Thomas Young*) pavardę.

modulis apibūdina medžiagos pasipriešinimą tampriajai tempimo (arba gniuždymo) deformacijai¹.

Primename, kad Huko dėsnio formulėje anksčiau naudotas standumo koeficientas k apibūdina kūno pasipriešinimą deformacijai. Tamprumo modulį E nesunku susieti su kūno standumo koeficientu k . Remkimės (13.4) formule. Į ją įrašykime mechaninio įtempio (13.3) ir santykinio pailgėjimo (13.2) išraiškas:

$$\frac{F_t}{S} = E \frac{|\Delta l|}{l_0}. \quad (13.6)$$

Iš čia išreikškime jėgą F_t :

$$F_t = \frac{SE}{l_0} |\Delta l|. \quad (13.7)$$

(13.7) lygybę palyginkime su Huko dėsnio matematine išraiška:

$$F_t = k |\Delta l|. \quad (13.8)$$

Iš jų matyti, kad tamprumo modulis E ir kūno standumo koeficientas k susiję taip:

$$k = \frac{SE}{l_0}. \quad (13.9)$$

(13.9) formulė rodo, kad strypo standumo koeficientas k yra tiesiogiai proporcingas tamprumo modulio bei strypo skerspjūvio ploto S sandaugai ir atvirkščiai proporcingas jo ilgiui l_0 . Vadinas, kūno pasipriešinimą deformacijai lemia kūno parametrai ir medžiagos pasipriešinimas deformacijai (tamprumo modulis).

Tempimo diagrama. Proporcingumo ir tamprumo ribos


Mechaninio įtempio priklausomybės nuo kūno santykinio pailgėjimo (13.4) grafinis vaizdas vadinamas **tempimo diagrama**. Ji sudaroma pagal bandymo metu gautus duomenis. Horizontaliojoje koordinatės sistemos ašyje atidedamos bandinio santykinio pailgėjimo ϵ vertės, o vertikaliojoje – jas atitinkančios mechaninio įtempio σ vertės (13.3.2 pav.). Remdamiesi tempimo diagrama, paaiškinsime jums naujas proporcingumo ribos, tamprumo ribos, medžiagos takumo ir stiprumo ribos sąvokas.

¹ Fizikoje yra ir kitų dydžių, nusakančių pasipriešinimą. Pavyzdžiui, elektrinė varža R apibūdina laidininko pasipriešinimą elektros srovės tekėjimui.

Kai tempiamo kūno santykinis pailgėjimas yra nedidelis, mechaninis įtempis proporcingas tam pailgėjimui, t. y. galioja Huko dėsnis (diagramos dalis OA). Didžiausias įtempis σ_p (žr. 13.3.2 pav.), iki kurio dar galioja Huko dėsnis, vadinamas *proporcingumo riba*. Diagramoje ją atitinka taškas A.

Toliau didinant bandinio apkrovą, deformacija bus netiesinė – įtempis jau nebus tiesiogiai proporcingas santykiniam pailgėjimui (diagramos dalis AB). Kai netiesinė deformacija yra nedidelė, nustojus veikti jėgai, bandinys atgauna savo formą ir matmenis. Didžiausias įtempis σ_t , dėl kurio poveikio dar neatsiranda didelės liekamosios deformacijos (santykinė liekamoji deformacija neviršija 0,1 %), vadinamas *tamprumo riba*. Dauguma metalų patiria tampriąją deformaciją, jeigu $\epsilon \leq 0,1\%$. Kiekvienas mažai deformuotas kūnas yra tamprus – jo forma ir matmenys atsistato. Medžiagos, kurių tamprumo riba (Huko dėsnio galiojimo riba) yra toli, vadinamos *tampriosiomis*. Pavyzdžiui, plienui Huko dėsnis tinka iki $\epsilon = 1\%$, o gumai – iki dešimčių procentų.

Jeigu įtempis viršija tamprumo ribą σ_t , bandinio matmenys neatsistato, taigi jo deformacija yra plastiinė (diagramos dalis BC). Bandinys lieka deformuotas. Medžiagos, kuriose nedidelės apkrovos sukelia plastinę deformaciją, vadinamos *plastiškosiomis*. Plastilino ir šlapio molio tampriosios deformacijos sritis yra maža. Medžiagų skirstymas į tampriąsias ir plastiškąsias yra sąlygiškas. Ta pati medžiaga skirtingomis sąlygomis gali būti tampri arba plastiška. Pavyzdžiui, kambario temperatūros švinas yra plastiškas, o atšaldytas iki $-100\text{ }^{\circ}\text{C}$ – trapus.



13.3.2 pav.

Medžiagos takumas

Tempimo diagrama (13.3.2 pav.) rodo, kad, dar labiau didinant apkrovą, deformacija didėja vis greičiau. Kai mechaninis įtempis atitinka diagramos tašką C, kūnas ilgėja ir nedidinant apkrovos. Šis reiškinys vadinamas *mėdžiagos takumu* (diagramos dalis CD). Diagramos kreivė šiuo atveju yra beveik horizontali. Medžiagos, kurių takumo sritis plati, gali nesuirdamos išlaikyti dideles deformacijas. Priešingai, jei medžiagų takumo sritis siaura arba jos beveik nėra, medžiagos gali išlaikyti tik nedideles deformacijas. Tai *trąpiosios mėdžiagos*.

Trapūs yra stikliniai ir porcelianiniai dirbiniai. Patirtis rodo, kad jie sudūžta krisdami ir iš nedidelio aukščio. Trapus taip pat yra ketus, marmuras, gintaras. Tačiau plienas, švinas ir varis nėra trapūs.

Stiprumo riba


Už takumo ribos tempimo diagramos kreivė ima kilti ir pasiekia tašką E . Jame įtempio vertė yra didžiausia. Didžiausias mechaninis įtempis (atitinkantis tašką E), atsirandantis deformuojamame bandinyje prieš jam suyrant, vadinamas **stiprumo riba** σ_{st} . Paskui įtempis staiga sumažėja ir bandinys suyra (taškas K).

Stiprumo riba priklauso nuo medžiagos, iš kurios padarytas kūnas, ir jos apdirbimo. Kietųjų kūnų stiprumo didinimas yra aktualus, nes iš stiprių medžiagų galima sukurti patvarius įrenginius, pastatyti patikimus statinius. Plačiau apie kietųjų medžiagų kūrimo technologijas sužinosite kitoje temoje.

Klausimai ir užduotys ??

1. Kuo panašūs kietojo kūno įtempis ir slėgis? Kuo jie skiriasi?
2. Ką apibūdina tamprumo modulis?
3. Ką apibūdina standumo koeficientas?
4. Nuo ko priklauso Huko dėsnio išraiškoje esantis standumo koeficientas?
5. Ką vadiname stiprumo riba? Kokia yra praktinė jos reikšmė?

13.3.3 pav.



6. Remdamiesi tempimo diagrama (13.3.2 pav.), atsakykite į tokius klausimus:

- kurioje diagramos dalyje galioja Huko dėsnis;
- kuriose diagramos dalyse nėra plastinės deformacijos;
- kurios medžiagos – stiklo ar vario – takumo sritis diagramoje būtų platesnė?

7. Remdamiesi tempimo diagrama (13.3.3 pav.), atlikite tokias užduotis:

- nustatykite medžiagos tamprumo, proporcingumo ir stiprumo ribas;
- apskaičiuokite medžiagos tamprumo modulį.

8. Plūgas prie traktoriaus pritvirtintas plieniniu prikabinuvu, kurio leistinasis mechaninis įtempis 20 GPa. Dirvos pasipriešinimo plūgui jėga lygi $1,6 \cdot 10^5$ N. Apskaičiuokite prikabinuvo skerspjuvio plotą. (8 mm²)

9. Lifto kabina kabo ant plieninio lyno, kurio skersmuo 3 cm. Kai liftas yra pirmame pastato aukšte, plieninio lyno ilgis didžiausias ir lygus 36 m. Pirmame aukšte į lifto kabiną įlipo penki žmonės, kurių bendra masė 320 kg. Apskaičiuokite lyno absoliutųjį pailgėjimą, žinodami, kad plieno tamprumo modulis $2,1 \cdot 10^{11}$ N/m². ($7 \cdot 10^{-4}$ m)

10. Plytų sienos aukštis 20 m, plytos tankis 1800 kg/m³.


- Apskaičiuokite plytų pamato mechaninį įtempį. ($3,53 \cdot 10^5$ Pa)
- Ar vienodo tvirtumo plytos turi būti sienos apatinėje ir viršutinėje dalyje? Atsakymą pagrįskite.
- Apskaičiuokite didžiausią sienos aukštį, kai plytos stiprumo riba lygi $3 \cdot 10^6$ Pa. (170 m)

13.4. Metalų stiprinimo būdai. Kompozitai

Mechaninės medžiagų savybės priklauso nuo medžiagų sandaros. Norėdami suprasti, kas lemia metalų atsparumą deformacijoms, turime prisiminti metalų sandarą. Kiekvienas metalo atomas turi vieną ar kelis išorinius elektronus, kurie gali laisvai judėti tarp atomų. Šie elektronai sudaro tarytum neigiamo krūvio „jūrą“, kuri juda tarp tvarkingai išsidėsčiusių teigiamųjų metalo jonų. Jonų ir laisvųjų elektronų tarpusavio traukos jėga sudaro metališkąją ryšį. Tarp metalo jonų nėra kryptingų ryšių, kurie fiksuoja



13.4.1 pav.




13.4.2 pav.

gretimus atomus. Todėl atomų padėtį pakeisti nesunku. Dėl šios priežasties metalus galima kalti ir tempiti. Išlydytam metalui kietėjant, pradeda formuotis polikristalinė jo struktūra. Ji susidaro iš daugelio mažų kristalų – kristalitų, kurių sienelės orientuotos įvairiomis kryptimis (13.4.1 pav.).

Nuo kristalitų dydžio ir sienelių savybių priklauso mechaninės metalo savybės. Kai metalą veikia apkrova, jo atomų plokštumos juda viena kitos atžvilgiu (13.4.2 pav.). Ryšiams tarp atomų plokštumų nutraukti reikia didelės jėgos. Plokštumai pasislinkus tam tikru atstumu, ryšiai tarp atomų vėl gali susidaryti. Pavyzdžiui, šie procesai vyksta, kai deformuojamas metalinis bandinys susiaurėja, tačiau dar nenutrūksta. Įvairiai orientuotos polikristalinio kūno kristalitų sienelės trukdo slysti atomų plokštumoms. Tai mažina polikristalų tįsumą, kalumą.

Dideliuose metalo monokristaluose atomų plokštumos slysta lengviau, nes jos nenutrūkdamos tęsiasi per visą monokristalą. Vadinasi, monokristalai yra plastiškesni už polikristalus. Monokristalų kalumą ir tįsumą padidina defektai, vadinami dislokacijomis (13.4.3 pav.). Dislokacija – tai kristalinės gardelės vieta, kurioje nutrūksta viena atomų (ar jonų) plokštuma. Dislokacijos vietoje ryšiai yra silpnesni. Slytį su-

13.4.3 pav.



kelianti jėga pastumia vieną atomų plokštumą per vieną gardelės tarpą. Šis procesas panašus į kilimo klostės pastūmimą: klostę pastumti lengviau negu visą kilimą. Tačiau, patraukiant klostę, pastumiamas ir visas kilimas (13.4.4 pav.). Įterpus kitų elementų atomų, galima pristabdyti dislokacijų plitimą ir kartu sustiprinti medžiagą.

Aptarėme, kaip padidinti medžiagų plastiškumą. Tačiau svarbi dar viena mechaninė medžiagos savybė – tvirtumas. Kaip padidinti jį? Praktika rodo, kad medžiagos būna trapios, jeigu jos lengvai įtrūksta ir tie įtrūkimai plinta. Pasiekę atsparesnę medžiagą, jie gali sustoti. Atsižvelgiant į tai, gaminamos tvirtos medžiagos, vadinamos kompozitais (lot. *compositus* – sudėtinis). Vientisas kompozito komponentas vadinamas matrica. Į ją įterpiama intarpų – viena ar keletas kitų atsparesnių medžiagų. Pavyzdžiui, betonas yra kompozitas. Jo matrica – cementas (13.4.5 pav.), o intarpas – smėlio ir žvyro grūdėliai. Įskilimas plinta cementu, tačiau, pasiekęs smėlio ir žvyro grūdėlius, sustoja.

Technikoje kompozito sąvoka pradėta vartoti XIX a., o statybose – XX a. viduryje. Kompozitai naudojami visose technikos ir kasdienio gyvenimo srityse – pradedant virtuve ir baigiant kosminiais laivais. Jų poreikis ypač išaugo atsiradus būtinybei plačiau naudoti lengvesnes ir stipresnes medžiagas statant dangoraižius, šiltesnius ir greičiau surenčiamus gyvenamuosius namus, tiltus, gaminant erdvėlaivius.


Pirmieji šiuolaikinių kompozitų prototipai atsirado daugiau kaip prieš 5000 m. pr. Kr. ir buvo naudojami statybose. Į saulėje išdžiovintas molio plytas buvo dedama susmulkintų akmenų arba organinių medžiagų. Žmonės pastebėjo, kad tokios plytos mažiau trūkinėja. Trečiajame tūkstantmetyje pr. Kr. Egiptė ir Mesopotāmijoje iš bitumine smala sukljuotų nendrių buvo daromos valtys. Tai yra dabartinio stiklo plastiko, gaminamo iš dirbtinių komponentų – stiklo pluošto ir polimerų, – prototipas. Nendrės ir ypač jų pluoštas – palyginti stipri ir lengva poringa medžiaga, o bituminė derva sukljuoja iš tokių pluoštų padarytą gaminį, jį sustiprina, daro nelaidų vandeniui. Kiekvienas šių komponentų atskirai visų šių savybių neturi.


Pirmasis mūsų eros tūkstantmetis nepasiformavo gerų kompozicinių medžiagų gamyba. Tik XX a.



13.4.4 pav.

13.4.5 pav.





13.4.6 pav.

viduryje buvo sukurti nauji kompozitai, vadinamieji boro plastikai, kurie 10–15 kartų stipresni ir 3–4 kartus lengvesni už statybinį plieną. Septintąjį perėjusio amžiaus dešimtmetį, išradus labai didelio tamprumo modulio ir stiprumo anglies pluoštus, buvo sukurta kompozitų su dar geresnėmis savybėmis.

Pereito amžiaus ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje kompozitų gamybai pradėtas naudoti išlydytas stiklas, ištemptas į ilgą pluoštą. Kompozitai, turintys stiklo pluošto, yra labai stiprūs. Jų stiprumas tempiant yra daugiau kaip 60 kartų didesnis negu metalo, naudojamo automobilių kėbulams gaminti. Per pastaruosius dvidešimt penkerius metus kompozitų naudojimas transporto priemonių gamybai išaugo daugiau kaip 10 kartų. Kompozitų naudojimas lėktuvų gamybai turi didelį ekonominį efektą. Stiklo plastikų santykinis stiprumas yra 5–6 kartus didesnis negu pagrindinių medžiagų, iš kurių gaminami lėktuvai (aliuminio, boro). Be to, stiklo plastikai yra lengvesni. Jie leido sumažinti lėktuvų masę daugiau kaip du kartus.

Kompozitai šiuo metu plačiai naudojami statybose. Jie suteikia statiniams didesnę stiprumą, pastovumą, standumą naudojant mažiau medžiagų. Kompozitai leidžia sumažinti pastatų svorį, naudoti mažesnio skerspjūvio konstrukcijas. Pavyzdžiui, 1890 m. Čikagoje pastatyto aukščiausio pasaulyje (18 aukštų) pastato „Garrick Building“ pirmųjų aukštų mūro sienų storis buvo 1,8 m. Šio pastato sienos 1 m^2 svėrė apie 4 t. Šiuo metu statomų dangoraižių 1 m^2 sienos, pagamintos iš kompozitų, nesveria nė 300 kg. Kompozitai pagerina pastato termoizoliacines ir akustines savybes, atpigina jo statybą, nes sumažėja konstrukcijų gamybos energija, transportavimo ir montavimo išlaidos.

Lietuvoje iš kompozitų gaminamos termoizoliacinės medžiagos, denginių konstrukcijos su vidiniais termozoliaciniais sluoksniais, keramzitetonio blokėliai (13.4.6 pav.). Jie gaminami iš keramzito, cemento ir vandens. Keramzitas – aukštoje temperatūroje kepto molio granulės. Jis pasižymi geromis termoizoliacinėmis savybėmis. Rišamoji medžiaga yra cementas. Kompozitai naudojami ir buityje. Iš jų gaminami stalviršiai, plautuvės (13.4.7 pav.). (Buityje ši medžiaga vadinama dirbtiniu akmeniu.) Be to, kompozitai naudojami stomatologijoje, avalynės ir audinių gamyboje.





13.4.7 pav.



Skyriaus „Kietieji kūnai“ apibendrinimas

Kristaliniai kūnai	Kietieji kūnai, kurių atomai (molekulės arba jonai) erdvėje išsidėstę tvarkingai, vadinami kristaliniais kūnais, arba kristalais.
Amorfiniai kūnai	Kietieji kūnai, kurių tvarkingai išsidėstę tik artimiausi atomai, vadinami amorfiniais kūnais. • Kai temperatūra žema, amorfinių kūnų savybės panašios į kietųjų kūnų. • Kai temperatūra aukšta, amorfinių kūnų savybės panašios į skysčių.
Anizotropija	Kristalo fizinių savybių priklausomybė nuo krypties kristalo viduje vadinama anizotropija.
Izotropija	Kristalo fizinių savybių nepriklausymas nuo krypties kristalo viduje vadinama izotropija.
Polikristalas	Kietasis kūnas, sudarytas iš daugybės tarpusavyje suaugusių kristalėlių (kristalitų), vadinamas polikristalu.
Deformacijos rūšys	• Tampriąja vadinama deformacija, kuri visiškai išnyksta nustojus veikti išorinėms jėgoms. • Plastine vadinama deformacija, kuri neišnyksta nustojus veikti išorinėms jėgoms.
Tempimo deformacija	Ji reiškiasi tada, kai jėgos veikia kūną viena tiese priešingomis kryptimis į išorę.
Gniuždymo deformacija	Ji reiškiasi tada, kai jėgos veikia kūną viena tiese priešingomis kryptimis į vidų.

Absoliutasis pailgėjimas	Absoliutasis pailgėjimas yra fizikinis dydis, lygus deformuojamo kūno galinio ilgio l ir pradinio ilgio l_0 skirtumui: $\Delta l = l - l_0;$ $[\Delta l] = 1 \text{ m.}$ 
Santykinis pailgėjimas	Santykinis pailgėjimas yra fizikinis dydis, lygus kūno absoliučiojo pailgėjimo Δl ir pradinio ilgio l_0 santykiui: $\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0}.$
Šlijimo deformacija	Deformacija, kurios metu kūno sluoksniai pasislenka lygia-grečiai vieni kitų atžvilgiu, vadinama šlijimo deformacija. Ją apibūdina šlyties kampas γ. 
Mechaninis įtempis	Mechaniniu įtempiu vadinamas fizikinis dydis, lygus tamprumo jėgos modulio F_t ir kūno skerspjūvio ploto S santykiui: $\sigma = \frac{F_t}{S}.$
Huko dėsnis	Kūnui mažai deformuojantis, mechaninis įtempis σ yra tiesiogiai proporcingas kūno santykiniam pailgėjimui ε: $\sigma = E \varepsilon ;$ čia E – tamprumo modulis, arba Jungo modulis. Jis nustatomas bandymais pagal formulę $E = \frac{\sigma}{ \varepsilon }.$

	• Tamprumo modulis apibūdina medžiagos, iš kurios padarytas kūnas, pasipriešinimą tampriajai tempimo (arba gniuždymo) deformacijai. • Kuo didesnis medžiagos tamprumo modulis, tuo mažiau deformuojasi kūnas.
Tempimo diagrama	Mechaninio įtempio priklausomybės nuo kūno santykinio pailgėjimo grafinis vaizdas vadinamas tempimo diagrama.
Proporcingumo riba	Didžiausias įtempis σ_p , iki kurio dar galioja Huko dėsnis, vadinamas proporcingumo riba (ją atitinka tempimo diagramos taškas A).
Tamprumo riba	Didžiausias įtempis σ_t , dėl kurio poveikio dar neatsiranda didelės liekamosios deformacijos, vadinamas tamprumo riba (ją atitinka tempimo diagramos taškas B).
Medžiagos takumas	Deformuoto kūno ilgėjimas nedidinant apkrovos vadinamas medžiagos, iš kurios padarytas kūnas, takumu (tempimo diagramos dalis CD).
Stiprumo riba	Didžiausias mechaninis įtempis, atsirandantis deformuojamame kūne prieš jam suyrant, vadinamas stiprumo riba σ_{st} (ją atitinka tempimo diagramos taškas E).



E l e k t r a

http://www.ektr.a

http://www.ektr.a

http://www.ektr.a

http://www.ektr.a



14

Elektrostatika

Šiame skyriuje plačiau susipažinsite su elektros krūviu, elektriniu lauku, nagrinėsite du svarbiausius elektrostatikos dėsnius: elektros krūvio tvermės dėsnį ir Kulono (krūvių sąveikos) dėsnį, be to, sužinosite, kas atsitinka laidininkams ir dielektrikams, kai jie patenka į elektrinį lauką. Skyriaus pabaigoje nagrinėsite kondensatorių, išsiaiškinsite, nuo ko priklauso jo elektrinė talpa, sužinosite, kaip apskaičiuojama įkrauto kondensatoriaus energija ir kondensatorių baterijos talpa.

14.1. Elektros krūvis. Kūnų įsielektrinimas. Elektros krūvio tvermės dėsnis

Pagrindinės sąvokos

Elektrodināmika,
elektrostatika,
elementarijoji dalėlė,
elektringoji dalėlė,
elėktros krūvis,
elementarusis elėktros
krūvis.

Sąveika gamtoje

Gamtoje reiškiasi keturių rūšių sąveika: gravitacinė, silpnoji, elektromagnetinė ir stiprioji. Visi procesai gamtoje (obuolio kritimas, supernovos sprogdimas, žiogo šuolis ar radioaktyvusis skilimas) vyksta būtent dėl šių sąveikų.

Apie gravitacinę sąveiką sužinojote mokydamiesi mechanikos. Ši sąveika yra universali, ji reiškiasi tarp visų dalelių, turinčių masę. Gravitacinė sąveika priklauso nuo kūno masės. Mikropasaulyje jos įtaka maža, o makropasaulyje – nepaprastai didelė. Būtent ši sąveika paaiškina planetų, žvaigždžių ir galaktikų judėjimą. Jos veikimo nuotolis didelis.

Stiprioji sąveika būdinga atomo branduoliui. Ji užtikrina atomo branduolio, o kartu ir visų medžiagų stabilumą. Stiprioji sąveika veikia labai mažais atstumais, maždaug 10^{-15} m. Taigi jos veikimo nuotolis yra mažas, prilygsta atomo branduolio matmenims.

Silpnoji sąveika milijoną kartų silpnesnė už stipriąją. Jos veikimo nuotolis 10^{-17} m. Silpnoji sąveika paaiškina branduolių skilimą, termobranduolines reakcijas. Stipriąją ir silpnąją sąveiką plačiau gvildinsime nagrinėdami atomo fiziką.

Elektromagnetinė sąveika reiškiasi tarp elektringųjų dalelių (pavyzdžiui, tarp elektronų ir atomų branduolių). Gravitacinė sąveika būdinga kūnams, turintiems masę, analogiškai elektromagnetinė sąveika – kūnams, turintiems elektros krūvį. Elektromagnetinė sąveika sieja atomus ir molekules. Ja aiškinama tamprumo bei trinties jėgų prigimtis ir daugelis kitų reiškinių. Elektromagnetinė sąveika reiškiasi dideliais atstumais. Fizikos skyrius, nagrinėjantis elektromagnetinę sąveiką, vadinamas *elektrodināmika*. *Elektrodināmika – fizikos mokslo šaka, nagrinėjanti elektromagnetinio lauko, sukeliančio įelektrintų kūnų*

arba elektringųjų dalelių sąveiką, savybes ir dėsningumus. Pritaikius praktikoje elektromagnetinius reiškinius, iš esmės pasikeitė žmonių gyvenimas. Šiandienos visuomenė neišsivaizduojama be plataus elektros energijos taikymo: kompiuterių, mobiliųjų telefonų, buitinių elektrinių prietaisų ir kt.

Šiais mokslo metais nagrinėsite patį paprasčiausią elektromagnetinės sąveikos atvejį – nejudančių elektringųjų dalelių sąveiką. Elektrodinamikos dalis, tirianti tokią sąveiką, vadinama *elektrostatika*.


Elektros krūvis

Elektros krūvis yra viena svarbiausių elektrostatiškos sąvokų. Be jos neišsiversime nė vienoje šio skyriaus temoje. Tai pirminė elektrostatiškos sąvoka, neskaidoma į paprastesnes. Kokia jos prasmė? Kas yra elektros krūvis?

Kaip žinome, visi kūnai sudaryti iš dalelių. Mažiausias, nebedalomas daleles vadiname *elementariūsimis dalelėmis*. Kadangi elementariosios dalelės turi masę, tai jos veikia viena kitą gravitacijos jėgomis. Pastebėta, kad kai kurių elementariųjų dalelių sąveikos jėgos yra daug stipresnės už gravitacijos jėgas. Ši sąveika – elektromagnetinė. Jei tarp dalelių atsiranda elektromagnetinė sąveika, sakoma, kad dalelės turi elektros krūvį. *Elėktros krūvis – fizikinis dydis, rodantis elektromagnetinės sąveikos intensyvumą.* Taigi jis yra ne kūno ar elementariosios dalelės sudedamoji dalis, o savybė, lemianti jų sąveiką su kitomis dalelėmis ar kūnais. Dalelės, turinčios šią savybę, vadinamos *elektringosiomis dalelėmis*.

Kuo didesnis elektros krūvis, tuo stipresnė elektromagnetinė sąveika ir atvirkščiai. Gravitacinės sąveikos stiprį lemia kūno masė. Ta prasme elektros krūvis ir kūno masė yra panašūs. Tačiau jie turi ir skirtumų. Pavyzdžiui, masę turi kiekviena dalelė. Dalelė be masės neegzistuoja, o elektros krūvį kūnas gali įgyti arba jo netekti.

Elementariosios dalelės elektronas ir protonas yra mažiausios stabilios elektringosios dalelės. Jų krūvis vadinamas elementariuoju. Taigi *elementariuoju elėktros krūviu* vadinamas pats mažiausias krūvis. Jį turi visos elektringosios elementariosios dalelės. Elementarusis elektros krūvis žymimas raide e . Bandymais nustatyta skaitinė jo vertė lygi $1,602 \cdot 10^{-19}$ C.



14.1.1 pav.

Bet kurio įelektrinto kūno krūvis q proporcingas elementariajam krūviui:

$$q = ne. \quad (14.1)$$

Elektrono krūvis – pats mažiausias neigiamas daugiausiai nedalomas elektros krūvis: $e = -1,602 \cdot 10^{-19}$ C. Protono krūvio skaitinė vertė yra tokia pati kaip elektrono, tačiau protono krūvis teigiamas. Pavadinimai „teigiamasis krūvis“, „neigiamasis krūvis“ yra sąlygiški. Pavyzdžiui, elektrono krūvį būtų galima laikyti teigiamu, o protono – neigiamu. Elektriškai neutralus atomas turi vienodą skaičių protonų ir elektronų.

Kūnų įsielektrinimas

Igijęs papildomai elektronų, neutralus kūnas įsielektrina neigiamai, o jų netekęs – teigiamai. Kaip kūnai įsielektrina? Kas juose tuo metu vyksta?


Perbraukime šukomis per sausus plaukus. Plaukai įsielektrina teigiamai, šukos – neigiamai, mat nedidelė dalis elektronų šukuojantis pereis iš plaukų į šukas (14.1.1 pav.). Kodėl? To priežastis – nevienoda plaukų ir šukų atomų branduolių bei elektronų trauka. Plaukų atomų elektronai yra silpnai susiję su branduoliu ir lengvai nuo jo atitrūksta. Neutralus plaukų atomas virsta teigiamuoju jonu, o plaukai įsielektrina teigiamai. Šukų atomai, kurių elektronai stipriai susiję su branduoliais, prisijungia papildomų elektronų ir virsta neigiamaisiais jonais. Šukos dėl to įsielektrina neigiamai.

Kūnams įsielektrinant, elektronų poslinkis būna ne didesnis už atstumą tarp atomų (10^{-8} cm), todėl elektronams pereiti iš vieno kūno į kitą reikalingas glaudus kontaktas. Kūnus trinant vieną į kitą, padidėja glaudaus kontakto sričių ir daugiau elektronų pereina iš vieno kūno į kitą. Tas pats kūnas, trinamas į skirtingus kūnus, gali įsielektrinti nevienodai. Pavyzdžiui, trinamas į šilką stiklas įsielektrina teigiamai (14.1.2 pav., a), o į asbestą – neigiamai (14.1.2 pav., b).

Šiek tiek pakinta ir įsielektrinančių kūnų masė: įsielektrinančio teigiamai – sumažėja, neigiamai – padidėja.

Kūnai įsielektrina ne tik trinami vienas į kitą, bet ir suliesti. Šis reiškinys svarbus praktiniu požiūriu.

14.1.2 pav.



Daktiloskopijoje jis taikomas pirštų atspaudams aptikti (14.1.3 pav.). Liesdami pinigų kupiūrą, pirštai palieka joje labai mažų teigiamai įelektrintų baltymų dalelių, kurios pritraukia neigiamai įelektrintas aukso dulkeles, dengiančias kupiūros paviršių. Taip iš aukso dulkelių susiformuoja pirštų atspaudas.

Kūnai gali įsielektrinti ir apšviesti arba pašildyti.



14.1.3 pav.

Elektros krūvio tvermės dėsnis


Elektros krūvis yra tvarus. Tai patvirtina bandymais nustatytas *elektros krūvio tvermės dėsnis*. Patikrinkime jį, atlikdami bandymą su dviem elektrometrais. Prie vieno iš jų virbalo pritvirtinkime metalinį diską, o ant jo uždėkime kitą tokį pat diską su izoliatoriaus rankenėle. Tarp diskų įkiškime skiautėlę audinio (pavyzdžiui, gelumbės). Viršutiniu disku keletą kartų perbraukime per audinį ir palieskime kito elektrometro virbalą. Šio elektrometro rodyklė pakrypsta apytiksliai tokiu pat kampu kaip ir pirmojo (14.1.4 pav., a). Tai rodo, kad *tuo pačiu metu įsielektrina abu susiliečiantys kūnai*: pirmasis diskas su gelumbe ir antrasis diskas.


Laidininku sujunkime abiejų elektrometrų virbalus (14.1.4 pav., b). Elektrometrų rodyklės sugrįžo į pradinę padėtį. Vadinasi, elektrometrų virbalai išsielektrino, jų krūvis neutralizavosi. Tai rodo, kad bendras abiejų diskų krūvis lygus nuliui. Šis ir panašūs bandymai patvirtina, kad *susiliečiančiuose kūnuose visuomet atsiranda vienodo modulio, bet priešingų ženklų krūviai*. Visais atvejais krūviai persiskirsto, tačiau bendra jų suma nekinta. Tai nusako krūvio tvermės dėsnis, teigiantis, kad *visų sąveikaujančių uždarosios sistemos kūnų elektros krūvių algebrinė suma yra pastovi*:

$$q_1 + q_2 + q_3 + \dots + q_n = \text{const.} \quad (14.2)$$

Gamtoje niekada neatsiranda ir neišnyksta be pėdsako vieno ženklo krūvis. Kartu su neigiamuoju krūviu $-q$ visada sukuriamas to paties modulio teigiamasis krūvis $+q$. Nei neigiamasis, nei teigiamasis krūvis negali išnykti atskirai vienas nuo kito. Jeigu jų moduliai lygūs, jie gali tik kompensuoti vienas kitą.

14.1.4 pav.





14.1.5 pav.

Klausimai ir užduotys ??

1. Išvardykite jums žinomas sąveikos rūšis. Kuo elektromagnetinė sąveika skiriasi nuo kitų sąveikų? Pateikite elektromagnetinės sąveikos pavyzdžių.
2. Kas yra elektros krūvis? Nurodykite krūvio ir masės panašumus bei skirtumus.
3. Kas yra elementarusis elektros krūvis? Kokia yra elementariojo krūvio skaitinė vertė?
4. Paaškindite kūnų įsielektrinimo reiškinį. Pateikite jo pavyzdžių.
5. Suformuluokite elektros krūvio tvermės dėsnį.
6. Šiuo metu plačiai naudojami kopijavimo aparatai. Vieno iš jų sandara pavaizduota 14.1.5 paveiksle. Kopijavimo aparato būgnas, padengtas selenu, įelektrinamas teigiamai. Tos būgno dalys, kurias paveikia šviesa, išsielektrina, o kitos, neapšviestos, lieka įelektrintos teigiamai. Remdamiesi paveikslu, pabaikite aiškinti, kaip susidaro dokumento kopija.

14.2. Kulono dėsnis

Įelektrintų kūnų sąveika


Įelektrinti kūnai veikia vienas kitą. Dar VI a. pr. Kr. graikai pastebėjo, kad gintaras, patrintas vilna, traukia lengvus kūnus. XVI a. nustatyta, jog ši savybė būdinga ne tik gintarui, bet ir kitiems kūnams. Ji buvo pavadinta elektrine (gr. *elektron* – gintaras). Bandymais ištirta, kad vienodų ženklų krūviais įelektrinti kūnai vienas kitą stumia, o priešingų ženklų – traukia. Koks yra įelektrintų kūnų sąveikos jėgos didumas? Nuo ko jis priklauso?

Šią jėgą pirmą kartą 1785 m. išmatavo prancūzų mokslininkas Šarlis Kulonas (*Charles Coulomb*, 1736–1806). Bandymams jis naudojo sukamąsias svarstykles (14.2.1 pav.). Ant tamprios vielelės mokslininkas horizontaliai pakabino stiklinį strypelį 3 ir viename jo gale įtvirtino metalinį rutuliuką 1, o kitame – atsvarą 4. Dar vieną rutuliuką 2 nejudamai įtvirtino svarstyklių sienelėje. Rutuliukų matmenys buvo daug mažesni už atstumą, kuriuo reikėsi jų sąveika, todėl rutuliukus buvo galima laikyti *taškiniais kūnais*.

Įelektrinti vienodų ženklų krūviais, rutuliukai vienas kitą stūmė, dėl to stiklinis strypelis pasisukdavo (14.2.2 pav.). 1 rutuliuko padėtį Kulonas nustatydavo pagal skalę 5. Iš strypelio posūkio kampo buvo sprendžiama apie įelektrintų rutuliukų sąveikos jėgos didumą. Kulonas nustatė, kad sąveikos jėga priklauso nuo rutuliukų krūvio ir atstumo tarp jų. Apibendrinus bandymo rezultatus, buvo suformuluotas dėsnis, vadinamas *Kulono dėsnium*.

Pagrindinės sąvokos

Taškinis kūnas, centrinė jėgà, kulonas, elektrinė konstanta.



14.2.1 pav.


Kulono dėsnis


Kulono dėsnis teigia, kad *dvių taškinių nejudančių įelektrintų kūnų sąveikos jėga vakuume yra tiesiogiai proporcinga jų krūvių modulių sandaugai ir atvirkščiai proporcinga atstumo tarp jų kvadratui*. Įelektrintų kūnų krūvį pažymėję q_1 ir q_2 , o atstumą tarp tų kūnų – r , galime užrašyti matematinę Kulono dėsnio išraišką:

$$F = k \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{r^2}; \tag{14.3}$$

čia k – proporcingumo koeficientas.

14.2.2 pav.





Šarlis Kulonas


Nejudančių įelektrintų kūnų sąveika vadinama elektrostatine, arba Kulono, sąveika. Šios sąveikos jėga priklauso nuo terpės, kurioje yra įelektrinti kūnai, savybių.

Dviejų nejudančių taškinių įelektrintų kūnų sąveikos jėgos veikia išilgai tiesės, jungiančios tuos kūnus (14.2.3 pav.). Tokios jėgos vadinamos *centrinėmis jėgomis*. Pagal trečiąjį Niutono dėsnį $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$.

Elektros krūvio matavimo vienetas

Tarptautinėje sistemoje elektros krūvio matavimo vienetas yra *kulonas* (žymimas C). Prie pagrindinių SI vienetų jis nepriskiriamas, o apibrėžiamas remiantis elektros srovės stiprio matavimo vienetu – amperu. *Vienas kulonas (1 C) yra krūvis, kurį 1 A stiprio elektros srovė perneša laidininko skerspjūviu per 1 s.*

1 C – labai didelis elektros krūvis. Pavyzdžiui, dviejų taškinių kūnų, kurių kiekvieno krūvis lygus 1 C ir kurie nutolę vienas nuo kito 1 km, sąveikos jėga nedaug mažesnė už jėgą, kuria Žemės rutulys traukia 1 t masės krovinį.



14.2.3 pav.

Elektrinė konstanta

Iš Kulono dėsnio išreikškime proporcingumo koeficientą k :

$$k = \frac{Fr^2}{|q_1| \cdot |q_2|}. \quad (14.4)$$

Jo vertę galima nustatyti bandymais. Išmatavus dviejų kūnų, kurių krūvis žinomas, sąveikos jėgą ir į (14.4) formulę įrašius atitinkamas vertes, gaunama tokia proporcingumo koeficiento k vertė:

$$k = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2. \quad (14.5)$$

Koeficientas k tarptautinėje sistemoje paprastai užrašomas taip:



$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}. \quad (14.6)$$

Dydis ϵ_0 vadinamas *elektrine konstanta*. Iš (14.6) formulės išreikškime elektrinę konstantą ir apskaičiuokime jos vertę:

$$\epsilon_0 = \frac{1}{4\pi k} = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2}. \quad (14.7)$$

Elektrostatinės ir gravitacijos jėgos palyginimas

Kulono dėsnis savo matematine išraiška primena visuotinės traukos dėsnį. Pagal Kulono dėsnį apskaičiuojama elektrostatinė jėga, o pagal visuotinės traukos dėsnį – gravitacijos jėga:

Elektrostatinė jėga	Gravitacijos jėga
	
$F_{12} = F_{21} = k \frac{ q_1 q_2 }{r^2}$	$F = G \frac{mM}{R^2}$


Tiek elektrostatinės, tiek gravitacinės sąveikos jėga priklauso nuo atstumo tarp sąveikaujančių kūnų kvadrato. Gravitacijos jėga proporcinga sąveikaujančių kūnų masių sandaugai, o elektrostatinė – krūvių sandaugai. Palyginkime šias jėgas, atsirandančias tarp vandenilio atomo elektrono ir branduolio. Vandenilio atomo branduolį sudaro vienas protonas, aplink jį skrieja vienas elektronas. Elektrostatinė vandenilio atomo branduolio ir elektrono sąveikos jėga lygi $8,2 \cdot 10^{-8}$ N, šių dalelių gravitacijos jėga lygi $3,6 \cdot 10^{-47}$ N. Taigi elektrostatinė jėga $2,3 \cdot 10^{39}$ kartų didesnė už gravitacijos jėgą. Beveik tiek pat kartų mūsų Galaktikos masė didesnė už žmogaus masę. Nepaisant to, būtent gravitacijos jėgos formuoja Visatos struktūrą. Kodėl?

Makroskopiniai kūnai yra elektriškai neutralūs. Elektrostatinės jėgos tarp jų atsiranda tik dėl nedidelio perteklinio elektros krūvio, o gravitacinė sąveika – dėl visų elementariųjų dalelių, sudarančių makroskopinius kūnus, traukos. Dėl to šių jėgų įtaka yra didesnė.

Klausimai ir užduotys ??

1. Suformuluokite Kulono dėsnį. Kokios savybės būdingos elektrostatinėms jėgoms?

2. Kokia yra koeficiento k , esančio Kulono dėsnyje, fizikinė prasmė?



14.2.4 pav.

3. 14.2.4 paveiksle pavaizduotos įelektrintų rutuliukų poros. Persipieškite jas savo sąsiuvinyje ir pažymėkite rutuliukus veikiančias jėgas. Tarkite, kad rutuliukų krūviai yra vienodo didumo.

4. Du taškiniai įelektrinti kūnai, kurių kiekvieno krūvis lygus $1 \mu\text{C}$, nutolę 30 cm atstumu vienas nuo kito. Apskaičiuokite šių kūnų elektrostatinės sąveikos jėgą.

($0,1 \text{ N}$)

5. Du vienodi taškiniai įelektrinti kūnai nutolę vienas nuo kito $0,5 \text{ m}$ atstumu. Jų elektrostatinės sąveikos jėga lygi $3,6 \text{ N}$. Apskaičiuokite kiekvieno kūno krūvį.

(10^{-5} C)

6. Vandenilio atomo spindulys $5,3 \cdot 10^{-11} \text{ m}$, elektrono masė $9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$, protono masė $1,6 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$. Apskaičiuokite:

a) vandenilio elektrono ir branduolio elektrostatinės sąveikos jėgą ir gautą vertę palyginkite su skyrelyje paminėta verte;

b) vandenilio elektrono ir branduolio gravitacinės sąveikos jėgą ir gautą vertę palyginkite su skyrelyje paminėta verte.

7. Du vienodi įelektrinti rutuliukai nutolę vienas nuo kito $0,5 \text{ m}$ atstumu. Vieno rutuliuko krūvis $8 \cdot 10^{-9} \text{ C}$, kito $-4 \cdot 10^{-9} \text{ C}$. Rutuliukai buvo suliesti, paskui vėl atitolinti tuo pačiu atstumu. Apskaičiuokite:

a) rutuliukų elektrostatinės sąveikos jėgą iki sulietimo;

($1,2 \cdot 10^{-6} \text{ N}$)

b) rutuliukų elektrostatinės sąveikos jėgą po sulietimo.

($1,3 \cdot 10^{-6} \text{ N}$)

8. Du rutuliukai, nutolę vienas nuo kito 20 cm , turi vienodą neigiamąjį krūvį ir veikia vienas kitą $0,23 \text{ mN}$ jėga. Apskaičiuokite elektronų perteklių kiekviename rutuliuke.

($2 \cdot 10^{11}$)

Pagrindinės sąvokos

Artėveikos teorija,
toliveikos teorija,
elektrinis laukas,
elektrostatinis laukas,
elektrinio lauko stipris,
elektrinio lauko jėgų
linijos,
vienalytis elektrinis
laukas,
superpozicijos princi-
pas.

14.3. Elektrinis laukas, jo stipris

Artiveika ir toliveika


Kulono dėsnis rodo, kaip įelektrintų kūnų sąveikos jėga priklauso nuo tų kūnų krūvio ir atstumo tarp jų, tačiau neatskleidžia paties sąveikos proceso, nepaaiškina, kaip vienas kūnas veikia kitą. Kūnų sąveiką nagrinėja dvi teorijos: artiveikos ir toliveikos.

Tolīveikos teòrija teigia, kad įelektrinti kūnai jaučia vienas kitą be tarpinės aplinkos. Taigi šios teorijos esmę sudaro prielaida, kad nutolę vienas nuo kito kūnai sąveikauja betarpiškai per tuštumą. Poveikis perduodamas akimirksniu bet kokių atstumu. Šią prielaidą paneigia **artīveikos teòrija**. Anot jos, kūnų poveikį perduoda tarpinės grandys. Pavyzdžiui, pašnekovo burna ir balso stygos tiesiogiai neveikia kito pašnekovo ausų. Tarp pašnekovų yra tarpinė terpė – oras, kuriuo sklinda garsas. Artiveikos teorijos esmę sudaro prielaida, kad nutolę vienas nuo kito kūnai sąveikauja per tarpinę terpę, perduodančią sąveiką iš vieno taško į kitą. Įelektrintų kūnų sąveiką artiveikos teorija aiškina tuo, kad aplink kiekvieną kūną yra elektrinis laukas. Būtent jis yra tarpinė grandis, kuria perduodama sąveika. Elektrinis laukas yra materialus, erdvėje nenutrūksta ir veikia kitus įelektrintus kūnus.


Ištyrus judančių elektringųjų dalelių elektromagnetinę sąveiką, artiveikos teorija fizikos moksle įsitvirtino galutinai. Tai, kad elektrinis laukas objektyviai egzistuoja, įrodo bandymai su greitėjančiais įelektrintais kūnais. Pavyzdžiui, truputį pastūmus kūną *A* (14.3.1 pav.), jėga, veikianti kūną *B*, pakinta ne iš karto, o tik po tam tikro laiko tarpo

$$t = \frac{AB}{c}; \quad (14.8)$$

čia c – šviesos greitis tuštumoje (300 000 km/s). Erdvėje tarp kūnų vyksta procesas, dėl kurio sąveika plinta baigtiniu greičiu. Elektriniame lauke vykstančių kitimų vėlavimą nedideliais atstumais aptikti sunku, tačiau kosmose jis pastebimas lengvai. Pavyzdžiui, iš kosminių ryšių centro Žemėje pasiųstos komandos pasiekdavo mėnuleigio priėmimo antenas tik po 1,3 s.



14.3.1 pav.



Maiklas Faradėjus

Elektrinis laukas

Elektrinio lauko sąvoką apie 1834 m. pirmą kartą pavartojo anglų fizikas Maiklas Faradėjus. Jis iškėlė hipotezę, kad erdvėje aplink įelektrintus kūnus yra ypatingos formos materija. Šią žmogaus neįuntamą materiją Faradėjus pavadino **elektrinių laukų**. Elektrinis laukas yra materialus, egzistuoja nepriklausomai nuo mūsų, nuo mūsų žinių apie jį. Elektrinį lauką galima aptikti bandymais. Nejudančių įelektrintų kūnų sukurtas laukas vadinamas **elektrostatinu**¹.

¹ Elektrostatinį lauką trumpumo dėlei toliau vadinsime tiesiog elektriniu lauku.

Svarbiausia elektrinio lauko savybė yra ta, kad įelektrintus kūnus jis veikia tam tikra jėga. Pagal tą poveikį aptinkamas laukas ir nustatomas jo pasiskirstymas erdvėje. Tolstant nuo kūno, elektrinis laukas silpnėja. Jis gali būti sukurtas tiek vakuume, tiek bet kurioje kitoje terpėje: vandenyje, žėrutyje, pliene ir pan.

Elektrinį lauką apibūdina du pagrindiniai dydžiai: *elektrinio lauko stipris* ir *potencialas*. Aptarkime kiekvieną šių dydžių.

Elektrinio lauko stipris

Sakykime, elektrinį lauką erdvėje sukuria taškinio kūno elektros krūvis ($+q_0$; 14.3.2 pav.). Šį lauką konkrečiame erdvės taške galima apibūdinti jėga, kuria laukas veikia tame taške esantį kitą taškinį kūną. Dviejų įelektrintų kūnų sąveikos jėga

$$F = k \frac{|q_0| \cdot |q|}{r^2}. \quad (14.9)$$


Iš (14.9) formulės matyti, kad ši jėga priklauso ne tik nuo krūvio $+q_0$, bet ir nuo patekusio į lauką kūno krūvio $+q$, todėl ją apibūdinti krūvio $+q_0$ sukurtą elektrinį lauką nėra tikslinga. Kulono jėgos (14.9) ir į lauką įnešto kūno krūvio $+q$ santykis nepriklauso nuo įnešto taškinio kūno krūvio. Šis santykis yra elektrinio lauko charakteristika, vadinama elektrinio lauko stipriu ir žymima raide $\vec{E}$. *Elektrinio lauko stipris yra fizikinis dydis, lygus jėgos, kuria laukas veikia taškinį kūną, ir to kūno krūvio santykiui:*

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{|q|}. \quad (14.10)$$


Elektrinio lauko stipris yra jėginė lauko charakteristika. Kaip ir jėga, jis yra vektorinis dydis. Žinodami elektrinio lauko stiprį konkrečiame erdvės taške, galime rasti jėgą, kuria šis laukas veiks tame taške esantį įelektrintą kūną.

Pagal (14.10) formulę galima nustatyti elektrinio lauko stiprio matavimo vienetą SI sistemoje – *niutoną kulonui* (N/C).

Elektrinio lauko stiprio vektorius $\vec{E}$ bet kuriame elektrinio lauko taške nukreiptas tiese, kuri jungia nagrinėjamą lauko tašką ir kūną. Jei $q_0 > 0$, elektrinio lauko stiprio vektorius nukreiptas nuo įelektrinto kūno (14.3.3 pav., a), jei $q_0 < 0$ – į kūną (14.3.3 pav., b).



14.3.2 pav.




14.3.3 pav.

Elektrinio lauko jėgų linijos

Elektrinį lauką galima pavaizduoti *elektrinio lauko jėgų*, arba stiprio, *lėnijomis*. Elektrinio lauko jėgų linijos sąvoką pirmasis pavartojo taip pat Maiklas Faradėjus.


Nenutrūkstamos linijos, kurių liestinės kiekviename taške sutampa su elektrinio lauko stiprio vektoriumi, vadinamos to lauko jėgų lėnijomis (14.3.4 pav.). Elektrinio lauko jėgų linijos prasideda teigiamąjį krūvį turinčiuose kūnuose ir baigiasi neigiamąjį krūvį turinčiuose kūnuose arba nueina į begalybę (14.3.5 pav.). Jos nėra uždarnos, nenutrūksta ir nesikerta. Jų sankirta reikštų, kad tame taške elektrinio lauko stiprio kryptis neapibrėžta. Elektrinio lauko jėgų linijos padeda vaizdžiai perteikti elektrinio lauko išsidėstymą erdvėje, tačiau jos nėra realiai egzistuojantys dariniai.

Atliekant bandymus, elektrinio lauko jėgų linijas galima padaryti „matomas“. Reikia pailgus kristalėlius (pavyzdžiui, chinino) išmaišyti klampiamame skysčiuje (kaip antai aliejuje) ir į jį įdėti įelektrintus kūnus. Kristalėliai išsidėstys išilgai elektrinio lauko jėgų linijų (14.3.6 pav.).




14.3.4 pav.

14.3.5 pav.



14.3.6 pav.



Linijų tankis rodytų elektrinio lauko stiprį. Kuo tankiau išsidėstys elektrinio lauko jėgų linijos, tuo stipresnis laukas bus tose erdvės dalyse. Tarp lygiagrečių plokštelių elektrinio lauko jėgų linijos išsidėsto lygiagrečiai, vienodais atstumais viena nuo kitos (14.3.6 pav., c). Tai rodo, kad elektrinio lauko stipris visuose taškuose yra vienodas. Elektrinis laukas, kurio stipris visuose erdvės taškuose yra vienodas, vadinamas *vienalyčiu*. Kai lauko stipris ribotoje erdvės dalyje mažai kinta, elektrinį lauką joje galima laikyti vienalyčiu.


Elektrinių laukų superpozicijos principas

Jei tiriamajame erdvės taške skirtingi įelektrinti kūnai sukuria elektrinius laukus, kurių stipris $\vec{E}_1, \vec{E}_2, \vec{E}_3$ ir t. t., tai atstojamojo elektrinio lauko stipris $\vec{E}$ lygus visų elektrinių laukų stiprių geometrinei sumai (14.3.7 pav.):


$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \dots \quad (14.11)$$

Taigi elektriniams laukams būdingas superpozicijos principas. Sprendžiant uždavinius, tiriamajame erdvės taške pakanka pavaizduoti po vieną skirtingų krūvių sukurtą elektrinio lauko jėgų liniją (14.3.8 pav.).

14.3.7 pav.




14.3.8 pav.




Klausimai ir uždutys ??


- Kaip įelektrintų kūnų sąveiką aiškina:
 - artiveikos teorija;
 - toliveikos teorija?
- Kokie du pagrindiniai dydžiai apibūdina elektrinį lauką?
- Apibrėžkite elektrinio lauko stiprį. Nurodykite jo matavimo vienetą.
- Ką vadiname elektrinio lauko jėgų linijomis?
- Kur prasideda ir kur baigiasi elektrinio lauko jėgų linijos? Kodėl jos negali kirstis?
- 14.3.9 paveiksle pavaizduota keletas elektrinių laukų. Kurie iš jų yra vienalyčiai, kurie – nevienalyčiai? Atsakymą pagrįskite.
- Elektrinio lauko stipris taške A nukreiptas į šiaurę, o jo modulis lygus $4 \cdot 10^5 \text{ N/C}$.
 - Apskaičiuokite jėgą, kuria taške A elektrinis laukas veiks elektroną. ($6,4 \cdot 10^{-19} \text{ N}$)
 - Nurodykite, kuria kryptimi elektrinis laukas veiks tą elektroną.
- Atsižvelgdami į tai, kad protono krūvis lygus $1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, apskaičiuokite:
 - elektrinio lauko stiprį $5,3 \cdot 10^{-11} \text{ m}$ atstumu nuo protono; ($5,13 \cdot 10^{11} \text{ N/C}$)
 - jėgą, kuria šiame taške elektrinis laukas veiks elektroną. ($8,2 \cdot 10^{-8} \text{ N}$)
- Vertikaliai aukštyn nukreiptame vienalyčiame $2,6 \cdot 10^5 \text{ N/C}$ stiprio elektriniame lauke $4 \cdot 10^{-9} \text{ g}$ masės vandens lašelis yra pusiausviro.
 - Nustatykite vandens lašelio krūvio ženklą.
 - Apskaičiuokite vandens lašelio krūvį. ($1,5 \cdot 10^{-16} \text{ C}$)
 - Apskaičiuokite elektronų perteklių lašelyje. (≈ 938 elektronai)
- Kai elektrinio lauko stipris lygus $3 \cdot 10^6 \text{ N/C}$, ore gali įvykti elektros išlydis. Koks turėtų būti metalinio rutulio spindulys, kad jame išsilaikytų 10^{-6} C krūvis? ($5,50 \text{ m}$)
- Du taškiniai kūnai, kurių krūvis $q_1 = 10^{-8} \text{ C}$ ir $q_2 = -10^{-8} \text{ C}$, nutolę vienas nuo kito atstumu $l = 5 \text{ cm}$ (14.3.10 pav.). Apskaičiuokite elektrinio lauko stiprį taške O , kai $d = 50 \text{ cm}$. ($36,2 \text{ N/C}$)



a




b



c

14.3.9 pav.


14.3.10 pav.



14.4. Elektrinio lauko darbas. Potencialas. Įtampa

Pagrindinės sąvokos

Elektrinio lauko darbas¹,
potencialinis laukas,
potencialas,
potencialų skirtumas,
įtampa.



14.4.1 pav.

Darbas perkeltant įelektrintą kūną elektriniame lauke

„Mechanikos“ skyriuje vartoti fizikiniai dydžiai (poslinkis, jėga, jėgos atliekamas darbas, potencinė energija) tinka bet kuriai sąveikai, taip pat ir elektromagnetinei, apibūdinti.

Apskaičiuokime darbą, kurį atlieka elektrostatinė jėga, perkeldama taškinį teigiamai įelektrintą kūną² vienalyčiame elektriniame lauke iš 1 taško į 2 tašką (14.4.1 pav.). Kadangi krūvis perkeliamas išilgai lauko jėgų linijos atstumu $\Delta d = d_1 - d_2$, tai darbas

$$A = F\Delta d = qE(d_1 - d_2). \quad (14.12)$$

Pertvarkę gauname naują elektrinio lauko jėgų darbo išraišką:

$$A = -(qEd_2 - qEd_1). \quad (14.13)$$

Remdamiesi elektrostatinės jėgos ir gravitacijos jėgos panašumu (abi šios jėgos yra atvirkščiai proporcingos atstumo kvadratui, nukreiptos išilgai tiesės, jungiančios kūnus), galime daryti prielaidą, kad darbas, kurį atlieka elektrostatinės sąveikos jėgos, perkeldamos krūvį iš vieno lauko taško į kitą, nepriklauso nuo krūvio judėjimo trajektorijos (14.4.2 pav.). Šią prielaidą patvirtina bandymai. Jeigu jėgos atliekamas darbas nepriklauso nuo krūvio trajektorijos formos, tai uždara trajektorija jis lygus nuliui. Vadinasi, elektrinio lauko, kaip ir gravitacijos lauko, jėgų darbas uždara trajektorija lygus nuliui. Laukas, kurio jėgų darbas uždara trajektorija lygus nuliui, vadinamas **potencialiniu**.

Jeigu darbas nepriklauso nuo krūvio judėjimo trajektorijos formos, tai jis lygus potencinės energijos pokyčiui su priešingu ženklu. Vadinasi, elektrinio lauko darbas taip pat lygus potencinės energijos pokyčiui:

$$A = -(W_2 - W_1). \quad (14.14)$$

¹ Sąvokos „elektrinio lauko darbas“, „elektrinio lauko jėgų darbas“ ir „elektrostatinių jėgų darbas“ yra tapačios.

² Toliau trumpindami vietos sąvokos „taškinis įelektrintas kūnas“ vartosime sąvoką „krūvis“.


Iš (14.13) ir (14.14) formulės matyti, kad vienaalyčiame elektriniame lauke atstumu d nuo įelektrintos plokštės esančio krūvio potencinė energija išreiškiamą taip:

$$W = qEd. \quad (14.15)$$

Gravitacijos lauke esančio masės m kūno potencinė energija proporcinga jo masei, o elektriniame lauke esančio krūvio potencinė energija – krūviui. Tiek kūno, esančio gravitacijos lauke (14.4.3 pav., *a*), tiek krūvio elektriniame lauke (14.4.3 pav., *b*) potencinė energija priklauso nuo pasirinkto nulinio lygio.

Krūvio potencinė energija tiriamajame elektrinio lauko taške dar priklauso nuo krūvio ženklo: kai krūvis neigiamas, ji neigiama, kai teigiamas – teigiama.

Fizikinę prasmę turi ne pati potencinė krūvio energija, bet jos verčių skirtumas, kurį apibūdina elektrinio lauko darbas, atliekamas perkeltant krūvį iš vienos padėties į kitą.



14.4.2 pav.


Potencialas

Skirtingi krūviai tame pačiame elektrinio lauko taške įgyja nevienodai potencinės energijos. Tačiau kiekvieno krūvio potencinės energijos ir krūvio santykis yra pastovus dydis ir nepriklauso nuo krūvio. Vadinasi, jis gali būti elektrinio lauko charakteristika. *Fizikinis dydis, lygus elektriniame lauke esančio krūvio potencinės energijos ir krūvio santykiui, vadinamas elektrinio lauko potencialu.* Potencialas paprastai žymimas raide φ (graikų abėcėlės raide, tariama „fi“). Taigi

$$\varphi = \frac{W}{q} = Ed. \quad (14.16)$$

Elektrinio lauko potencialas – skaliarinis dydis. Jis yra energinė lauko charakteristika. Žinant elektrinio lauko potencialą konkrečiame taške, galima nustatyti, kiek potencinės energijos įgis krūvis, patekęs į tą lauko tašką.

14.4.3 pav.



Potencialų skirtumas

Išsiaiškinome, kad, perkeldamos krūvį q , elektrinio lauko jėgos atlieka darbą, kuris lygus to krūvio potencinės energijos pokyčiui su minuso ženklu.

Atsižvelgdami į potencialo apibrėžimą (14.16), elektrinio lauko darbą galime išreikšti taip:

$$A = -(W_2 - W_1) = -q(\varphi_2 - \varphi_1) = -q\Delta\varphi. \quad (14.17)$$

Vietoj potencialo pokyčio $\Delta\varphi$, išreiškiančio potencialo verčių galiniame bei pradiname trajektorijos taške skirtumą, fizikoje dažniau vartojamas kitas dydis, vadinamas **potencialų skirtumu**. Jis lygus potencialo verčių pradiname ir galiniame trajektorijos taške skirtumui $\varphi_1 - \varphi_2$. Potencialų skirtumas dažnai dar vadinamas **įtampa** ir žymimas U :

$$U = \varphi_1 - \varphi_2 = -\Delta\varphi. \quad (14.18)$$

Remdamiesi (14.17) ir (14.18) formule, įtampą galime išreikšti taip:

$$U = \varphi_1 - \varphi_2 = \frac{A}{q}. \quad (14.19)$$


Dviejų taškų potencialų skirtumas (įtampa) lygus elektrinio lauko darbo, kuris atliekamas perkeltant teigiamąjį krūvį iš pradinio taško į galinį, ir to krūvio santykiui. Potencialų skirtumo vienetas nustatomas pagal (14.19) formulę, atsižvelgiant į darbo ir krūvio matavimo vienetus. Potencialų skirtumo matavimo vienetas vadinamas **vòltu** (V):

$$1 \text{ V} = \frac{1 \text{ J}}{1 \text{ C}}. \quad (14.20)$$


Dviejų taškų potencialų skirtumas lygus vienetui, kai, perkeldamas 1 C krūvį iš vieno taško į kitą, elektrinis laukas atlieka 1 J darbą.

Iš (14.19) formulės išplaukia nauja fizikinė potencialo prasmė. Labai toli nuo krūvio esančių taškų potencialas lygus nuliui ($\varphi_2 = 0$). Vadinasi, elektrinio lauko potencialo skaitinė vertė atstumu r nuo krūvio (14.4.4 pav.) lygi darbui, kurį laukas atlieka perkeldamas vienetinį teigiamąjį krūvį iš tam tikro erdvės taško į be galo nutolusį tašką.

Teigiamąjį krūvį perkeldamas vektoriaus $\vec{E}$ kryptimi, elektrinis laukas atlieka teigiamą darbą, todėl potencialas φ_1 yra didesnis už potencialą φ_2 (14.19). Iš čia išplaukia, kad elektrinio lauko stipris nukreiptas potencialo mažėjimo linkme (14.4.5 pav.).



14.4.4 pav.



Pagrindinių elektrinio lauko charakteristikų ryšys

Remiantis elektrinio lauko atliekamo darbo ir įtampos formulėmis (14.13) ir (14.19), nesunku susieti pagrindines to lauko charakteristikas (elektrinio lauko stiprį ir potencialų skirtumą):

$$E = \frac{U}{\Delta d}. \quad (14.21)$$

(14.21) formulė rodo: kuo mažiau kinta potencialas, tuo mažesnis elektrinio lauko stipris. Kai potencialas visai nekinta ($U = 0$), elektrinio lauko stipris lygus nuliui. Iš gautos formulės išplaukia dar vienas elektrinio lauko stiprio matavimo vienetas:

$$[E] = 1 \frac{\text{V}}{\text{m}}. \quad (14.22)$$

Taigi elektrinio lauko stiprį SI sistemoje galima matuoti *vòltais mètrui* (V/m). Elektrinio lauko stipris lygus 1 V/m, kai dviejų vienalyčio lauko taškų, nutolusių vienas nuo kito 1 m atstumu, potencialų skirtumas lygus 1 V. Būtent 1 V/m yra pagrindinis elektrinio lauko stiprio matavimo vienetas.

Klausimai ir užduotys ??

1. Kaip taškinio įelektrinto kūno potencinės energijos pokytis susijęs su elektrinio lauko jėgų darbu?

2. Apibrėžkite potencialą, nurodykite jo matavimo vienetą.

3. Kaip elektrinio lauko stipris susijęs su įtampa? Įrodykite, kad $E = \frac{U}{\Delta d}$.


4. Įrodykite, kad elektrinio lauko stiprio matavimo vienetai 1 N/C ir 1 V/m yra lygūs.

5. Pagrįskite teiginį: taškuose, vienodai nutolusiuose nuo elektringosios dalelės, elektrinio lauko potencialas yra vienodas.

6. Elektrinio lauko potencialas mažėja iš apačios į viršų. Į kur nukreiptas elektrinio lauko stiprio vektorius?

7. Taškų, išsidėsčiusių vienoje jėgų linijoje 2 cm atstumu vienas nuo kito, potencialų skirtumas lygus 220 V. Apskaičiuokite vienalyčio elektrinio lauko stiprį.

(11 kV/m)



14.4.6 pav.

8. Vienalyčio elektrinio lauko stipris 2 kV/m . Šio lauko jėgų linijų kryptimi 3 cm atstumu buvo perkelta dalelė, kurios krūvis 20 nC . Apskaičiuokite:

- elektrinio lauko atliktą darbą; ($1,2 \cdot 10^{-6} \text{ J}$)
- elektrinio lauko ir dalelės sąveikos potencinės energijos pokytį; ($-1,2 \cdot 10^{-6} \text{ J}$)
- įtampą tarp dalelės trajektorijos pradinio ir galinio taško. (60 V)

9. Du taškiniai įelektrinti kūnai, kurių krūviai $q_1 = 6 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ ir $q_2 = 1,5 \cdot 10^{-9} \text{ C}$, nutolę vienas nuo kito atstumu $r_1 = 20 \text{ cm}$. Kokį darbą atlieka elektrinės jėgos, atitraukdamos kūnus vieną nuo kito 50 cm atstumu? ($2,43 \cdot 10^{-6} \text{ J}$)

10. Kokį greitį įgyja elektronas, pagreiktas 200 V potencialų skirtumo (14.4.6 pav.)? ($8,4 \cdot 10^6 \text{ m/s}$)

11. 1 g masės rutuliukas juda iš taško L , kurio potencialas $\phi_1 = 600 \text{ V}$, į tašką M , kurio potencialas lygus nuliui. Taške M rutuliuko greitis 20 cm/s . Rutuliuko krūvis 10^{-8} C .

- Nubraižykite aiškinamąjį brėžinį.
- Apskaičiuokite rutuliuko greitį taške L . (17 cm/s)

14.5. Laidininkai ir dielektrikai elektriniame lauke

Pagrindinės sąvokos

Laidininkas, dielektrikas, krūvininkai, dielektrinė skvarbà, dielektriko poliarizacija.

Elektringųjų dalelių tarpusavio sąveika priklauso nuo terpės, kurioje yra dalelės. Bet kurioje medžiagoje ši sąveika yra visuomet silpnesnė negu vakuume, mat medžiaga susilpnina elektrinį lauką. Nuo medžiagos elektrinių savybių priklauso, kiek joje sumažėja elektrinio lauko stipris. Pagal elektrines savybes visos medžiagos skirstomos į laidininkus, dielektrikus ir puslaidininkus. Čia nagrinėsime tik laidininkus ir dielektrikus.

Laidininkai elektriniame lauke


Laidininkais vadiname medžiagas, turinčias laisvųjų elektringųjų dalelių, arba *krūvininkų*. Veikiamos elektrinio lauko, jos gali laisvai judėti laidininkų vi-

duje. Geriausi laidininkai yra metalai. Prie laidininkų taip pat priskiriami elektrolitų tirpalai, drėgnas oras, plazma, žmogaus kūnas, žemė ir kt.


Metaluose teigiamuosius jonus supa laisvieji elektronai (14.5.1 pav.). Kai išorinio elektrinio lauko nėra, laisvieji elektronai juda metalu netvarkingai, t. y. įvairiomis kryptimis. Elektronų šiluminio judėjimo intensyvumas priklauso nuo temperatūros. Laidininko viduje elektrinio lauko nėra, nes elektronų ir jonų sukurti elektriniai laukai kompensuoja vieni kitus.

Kai laidininkas atsiduria stiprio $\vec{E}_1$ elektriniame lauke, juo ima tekėti trumpalaikė elektros srovė. Laisvieji laidininko elektronai juda teigiamai įelektrintos plokštės link. Kita laidininko dalis įsielektrina teigiamai (14.5.2 pav., a). Taip priešingose laidininko pusėse susikaupia skirtingo ženklo krūvį turinčios elektringosios dalelės. Jeigu linija AB padalytume laidininką pusiau, abi jo pusės būtų įelektrintos. Persiskirsčiusios elektringosios dalelės sukuria savo lauką $\vec{E}_2$, kuris kompensuoja išorinį elektrinį lauką $\vec{E}_1$. Atstojamasis lauko stipris laidininke pasidaro lygus nuliui ($E = 0$), o elektringosios dalelės nustoja judėti (14.5.2 pav., b).

Laidininko viduje elektrinio lauko nėra (14.5.3 pav.). Šiuo reiškiniu pagrįsta elektrostatinė sauga – elektriniam laukui jautrių prietaisų saugojimas metalinėse dėžėse.




14.5.1 pav.



14.5.2 pav.


14.5.3 pav.



Dielektrikai ir jų rūšys

Dielèktrikus sudaro neutralūs atomai arba molekulės. Juose laisvųjų elektringųjų dalelių nėra, todėl krūvį turinčios dalelės, veikiamos elektrinio lauko, negali judėti visoje medžiagoje. Prie dielektrikų priskiriamos dujos, kai kurie skysčiai (distiliuotas vanduo, benzolas, aliejus ir kt.) bei kietieji kūnai (stiklas, porcelianas, medis ir kt.).

Per chemijos pamokas sužinojote, kad molekulės gali būti nepolinės ir polinės. Pagal tai ir dielektrikai skirstomi į nepolinius ir polinius. Nepolinius dielektrikus sudaro nepolinės molekulės, kaip antai vandens (H₂), azoto (N₂) ir deguonies (O₂). Jų neigiamojo krūvio pasiskirstymo centras yra atomo viduryje ir sutampa su teigiamąjį krūvį turinčiu branduoliu.



14.5.4 pav.

Poliniai dielektrikai sudaryti iš polinių molekulių. Jų teigiamojo ir neigiamojo krūvio pasiskirstymo centrai nesutampa. Pavyzdžiui, buityje vartojamos valgomosios druskos (NaCl) molekulės teigiamasis krūvis susitelkia natrio jone, o neigiamasis – chloro jone (14.5.4 pav., *a*). Susidarant NaCl molekulei, valentinę natrio elektroną pasiima chloras. Polines molekules galima laikyti elektriniais dipoliais (14.5.4 pav., *b*).




Poliniai dielektrikai elektriniame lauke

Dėl šiluminio judėjimo dipoliai dielektrike yra orientuoti netvarkingai (14.5.5 pav., *a*) ir elektros krūvis dielektrike vidutiniškai lygus nuliui. Elektrinio lauko stipris jame taip pat lygus nuliui.

Padėkime tokį dielektriką stiprio $\vec{E}_1$ elektriniame lauke, kurį sukuria dvi įelektrintos plokštės. Kiekvieną dipolį ims veikti vienodo modulio, bet priešingų kryptių jėgos (14.5.5 pav., *b*). Jos sukurs jėgų momentą, kuris stengsis dipolį pasukti taip, kad jo ašis būtų nukreipta išilgai elektrinio lauko jėgų linijų. Veikiamos jėgų momento, teigiamosios elektringosios dalelės pasislinks lauko kryptimi, o neigiamosios – priešinga kryptimi. Šis reiškinys vadinamas *dielektriko poliarizacija*. Dipoliai išsirikiuos tvarkingai, neigiamaisiais poliais atsigręždami į teigiamai įelektrintą plokštę, o teigiamaisiais – į neigiamai įelektrintą plokštę (14.5.5 pav., *c*). Šios nekompensuotos dalelės sukurs savo elektrinį lauką, kurio stipris $\vec{E}_2$ bus nukreiptas prieš išorinio elektrinio lauko stiprį $\vec{E}_1$. Dėl to laukas $\vec{E}$ dielektrike susilpnės.

Dipolio pasisukimu elektriniame lauke galima paaiškinti, kodėl įelektrintas kūnas pritraukia lengvas

14.5.5 pav.



popieriaus skiauteles (14.5.6 pav.). Toks kūnas aplink save sukuria elektrinį lauką. Dėl jo poveikio priešingose popieriaus skiautelės pusėse atsiranda elektringųjų dalelių, turinčių nevienodo ženklo krūvį. Arčiau įelektrinto kūno esančiose popieriaus skiautelės pusėse atsiranda elektros krūvis, kurio ženklas priešingas įelektrinto kūno krūviui. Dėl to popieriaus skiautelės pritraukiamos prie kūno.


Elektrinio lauko susilpnėjimas dielektrike priklauso nuo dielektriko savybių. Jis apibūdina *dielektrinė skvarbà* (žymima ϵ). *Dielektrine skvarba vadinamas fizikinis dydis, rodantis, kiek kartų elektrinio lauko stipris E vienalyčiame dielektrike yra mažesnis už to lauko stiprį E_0 vakuume:*

$$\epsilon = \frac{E_0}{E}. \quad (14.23)$$

Vadinasi, elektrinio lauko stipris dielektrike sumažėja ϵ kartų, palyginti su vakuumu. Pavyzdžiui, žėručio dielektrinė skvarba lygi 6. Tai rodo, kad elektrinis laukas žėrutyje yra 6 kartus silpnesnis negu vakuume. Susilpnėjus elektriniam laukui, tiek pat kartų dielektrike susilpnėja ir taškinių kūnų sąveikos jėga:

$$F = k \frac{|q_1||q_2|}{\epsilon r^2}. \quad (14.24)$$

Labai stiprus išorinis elektrinis laukas gali nutraukti ryšius tarp dielektriko elektringųjų dalelių. Tada dielektrike atsiranda laisvųjų krūvininkų. Toks reiškinys vadinamas dielektriko pramušimu. Dielektrikas dėl to netenka izoliacinių savybių ir neatitinka savo paskirties.



14.5.6 pav.

Klausimai ir užduotys ??

1. Kokias medžiagas vadiname laidininkais; dielektrikais? Pateikite jų pavyzdžių.
2. Paaiškinkite, kodėl elektrinio lauko stipris laidininke lygus nuliui.
3. Paaiškinkite, kodėl elektrinis laukas dielektrike susilpnėja.
4. Kokia yra dielektrinės skvarbos fizikinė prasmė?
5. Aliumininis indas pripiltas vandens ir įneštas į 81 kV/m stiprio vienalytį elektrinį lauką. Apskaičiuokite lauko stiprį indo sienelėse ir vandenyje.

6. Du įelektrinti rutuliai vakuume veikia vienas kitą 81 mN jėga. Kaip pakis ši elektrostatinės sąveikos jėga, kai rutulius įmesime į vandenį? Atsakymą pagrįskite.

7. Skystame dielektrike yra 8 nC krūvį turintis kūnas. Elektrinio lauko stipris 3 cm atstumu nuo to kūno lygus 40 kV/m. Apskaičiuokite dielektriko dielektrinę skvarbą.

(2)

14.6. Elektrinė talpa. Kondensatoriai

Pagrindinės sąvokos

Elektrinė talpà,
farādas,
kondensātorius,
dviejų laidininkų
elektrinė talpà.


Elektrinė talpa

Nagrinėsime elektrotechnikoje svarbų klausimą: kaip laidininkuose galima sukaupti didelį elektros krūvį? Susipažinsime su fizikiniu dydžiu, apibūdinančiu laidininkų savybę kaupti elektros krūvį. Tas dydis vadinamas elektrinė talpà.


Norėdami geriau suvokti elektrinės talpos fizikinę prasmę, palyginkime elektrinius ir buitinius reiškinius. Sakykime, į du skirtingo tūrio indus ($V_1 > V_2$) įpilta vandens (14.6.1 pav.). Didesnio tūrio (kairiajame) inde telpa daugiau vandens, vadinasi, jame esančio vandens masė yra didesnė ($m_1 > m_2$). Akivaizdu, kad indo talpa nepriklauso nuo į jį įpildo skysčio masės.

Elektrostatikoje skysčio masei analogiškas dydis yra krūvis. Tarkime, kad įelektrinami du laidūs rutuliai, kurių spinduliai R_1 ir R_2 (14.6.2 pav.). Elektros krūvis

14.6.1 pav.



14.6.2 pav.



pasiskirsto rutulių paviršiuje. Kuo didesnis rutulys, tuo didesnis jo paviršiaus plotas, taigi tuo didesni elektros krūvį jis gali sukaupti ($q_1 > q_2$). Laidaus rutulio elektrinė talpa nepriklauso nuo jam suteikto krūvio ir yra geometrinė rutulio charakteristika. Fizinis dydis, nusakantis šią laidininko charakteristiką, vadinamas **laidininko elektrinė talpa** ir žymimas raide C .

Dar kartą grįžkime prie elektrinių ir buitinių reiškinių palyginimo. Žinome, kad į stiklinę negalima įpilti daugiau vandens, negu joje telpa. Jei vandens tūris didesnis už indo tūrį, vanduo iš indo išsilieja. Tai būdinga ir elektriniams reiškiniams: kuo didesnė laidininko elektrinė talpa, tuo didesni elektros krūvį jis gali sukaupti. Mažame rutulyje didelis elektros krūvis nesusikaupia, nes jėgos išstumia jį iš rutulio paviršiaus.


Laidininko elektrinė talpa priklauso nuo laidininko paviršiaus ploto, bet nepriklauso nuo to, ar laidininkas yra tuščiaviduris, ar pilnaviduris (mat visas krūvis susikaupia laidininko paviršiuje). Bandymai rodo, kad elektrinė talpa nepriklauso nuo laidininko medžiagos, tačiau priklauso nuo arti esančių kitų laidininkų bei jų supančios aplinkos.

Kondensatoriai

Arti laidininko esantis kitas laidininkas jo talpą padidina. Dviejų laidininkų sistema, naudojama elektros krūviui kaupti, vadinama **kondensatoriumi**. Kondensatorių sudaro du laidininkai, perskirti dielektriko sluoksniu, kurio storis mažas, palyginti su laidininko matmenimis. Kondensatorių sudarantys laidininkai vadinami elektrėdais.

Išsiaiškinkime, kaip, sudarius dviejų laidininkų sistemą, padidėja elektrinė talpa. Prie elektroskopo pritvirtinkime teigiamai įelektrintą plokštelę 1 (14.6.3 pav., a), o prie jos priartinkime neigiamai įelektrintą įžemintą plokštelę 2 (14.6.3 pav., b). Neigiamas antrosios plokštelės krūvis pritraukia papildomą elektros krūvį iš elektroskopo į teigiamai įelektrintą plokštelę. Taip papildomas laidininkas (antroji plokštelė) padidina sistemos galimybes sukaupti elektros krūvį. Kondensatoriaus savybę kaupti elektros krūvį apibūdina kondensatoriaus elektrinė talpa.

14.6.3 pav.



Dviejų laidininkų elektrinė talpa vadinamas vieno laidininko krūvio ir potencialų skirtumo tarp to laidininko ir gretimo laidininko santykis:

$$C = \frac{q}{U}. \quad (14.25)$$

Taigi kondensatoriaus krūvis lygus vieno elektrodo krūvio moduliui.

Elektrinės talpos C matavimo vienetą galima sužinoti remiantis (14.25) formule. Dviejų laidininkų elektrinė talpa lygi vienetui, jeigu, suteikus jiems $+1$ C ir -1 C elektros krūvius, tarp laidininkų susidaro 1 V potencialų skirtumas. Šis matavimo vienetas, pagerbiant anglų fiziką Maiklą Faradėjų, vadinamas *fara* *dū* ir žymimas raide F:

$$[C] = 1 \text{ F} = 1 \text{ C/V}. \quad (14.26)$$


1 F – labai didelė elektrinė talpa. Praktikoje vartojami gerokai mažesni vienetai: *mikrofaradas* (μF), *nanofaradas* (nF) ir *pikofaradas* (pF):

$$1 \mu\text{F} = 10^{-6} \text{ F}; 1 \text{ nF} = 10^{-9} \text{ F}; 1 \text{ pF} = 10^{-12} \text{ F}.$$

Žemės rutulio elektrinė talpa labai didelė. Ji lygi $0,7 \mu\text{F}$. Dėl to, sujungus laidininką su Žeme (įžeminius), visas jo elektros krūvis nuteka į Žemę.

Plokščiojo kondensatoriaus plokštėms (elektrodams) suteikus vienodo modulio, bet priešingų ženklų krūvius, elektrinio lauko stipris tarp plokščių bus du kartus didesnis negu vienos plokštės sukurto elektrinio lauko stipris (14.6.4 pav.). Plokščių išorėje jis lygus nuliui, nes čia abiejų plokščių krūvininkai sukuria elektrinius laukus, kurie vienas kitą kompensuoja (stiprio moduliai yra lygūs, o kryptys – priešingos). Aplinkos elektrinis laukas į kondensatorių beveik neprasiskverbia, todėl jo elektrinė talpa nepriklauso nuo kitų arti esančių kūnų.

14.6.4 pav.



Plokščiojo kondensatoriaus elektrinė talpa


Bandymai rodo, kad plokščiojo kondensatoriaus (14.6.5 pav.) elektrinė talpa priklauso nuo šių veiksnių: bendro plokščių ploto S , atstumo d tarp plokščių, dielektriko, įterpto tarp plokščių, elektrinių savy-

bių. Šią priklausomybę galima gauti algebriniu būdu ir išreikšti formule

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d}; \quad (14.27)$$

čia ϵ – dielektriko, esančio tarp kondensatoriaus plokščių, dielektrinė skvarba. Vadinasi, kondensatoriaus elektrinė talpa priklauso nuo dielektriko rūšies. Pavyzdžiui, tarp plokščių įkišus žėručio plokštelę, kondensatoriaus elektrinė talpa padidėja, nes žėručio dielektrinė skvarba ($\epsilon_{\text{žėr}} = 6$) didesnė negu oro ($\epsilon_{\text{oro}} = 1$).

Iš (14.27) formulės matyti, kad, didinant kondensatoriaus plokščių plotą, elektrinė jo talpa didėja, o didinant atstumą tarp plokščių – mažėja.



14.6.5 pav.

Įkrauto kondensatoriaus energija

Išnagrinėjome vieną kondensatoriaus įkrovimo būdą (14.6.3 pav.). Tačiau kondensatorių galima įkrauti ir kitaip. Tereikia jo elektrodus prijungti prie įtampos šaltinio polių (žr. 14.6.6 pav., a). Paskui prijungus jį prie elektros lempos, galima pastebėti trumpalaikį šviesos blyksnį. Tuo metu kondensatorius išsikrauna. Tai rodo, kad įkrautas kondensatorius turi energijos. Kondensatoriui išsikraunant, ji gali virsti mechanine, šviesos arba vidine energija. Kuo didesnė kondensatoriaus talpa ir įtampa, tuo daugiau energijos jis gali sukaupti.

Jei elektrinio lauko stipris kondensatoriaus viduje lygus E , tai vienos plokštės sukurto elektrinio lauko stipris bus $\frac{E}{2}$. Tada elektringosios dalelės potencinę energiją šiame lauke galėsime išreikšti formule


$$W = q \frac{E}{2}. \quad (14.28)$$

Atsižvelgę į elektrinio lauko stiprio ir potencialų skirtumo ryšį ($U = Ed$), gausime:

$$W = \frac{qU}{2}. \quad (11.29)$$

Ši energija yra lygi darbui, kurį atliktų elektrinis laukas, suartindamas kondensatoriaus elektrodus

14.6.6 pav.




(*plokštes*). Pagal artiveikos teoriją visa įelektrintų kūnų sąveikos energija sutelkta tų kūnų elektriniame lauke. Vadinasi, kondensatoriaus energija sukaupta jo elektriniame lauke.

Klausimai ir užduotys ??

1. Kaip vadinama laidininkų savybė kaupti elektros krūvį?
2. Apibrėžkite vieno laidininko elektrinę talpą. Nuo ko ji priklauso?
3. Apibrėžkite dviejų laidininkų elektrinę talpą. Nurodykite, nuo ko priklauso plokščiojo kondensatoriaus elektrinė talpa.
4. Remdamiesi 14.6.6 paveikslu, atsakykite į tokius klausimus:
 - a) kaip vadinamas 14.6.6 paveiksle, *a*, pavaizduotas reiškiny; kiek laiko jis trunka;
 - b) kas atsitiktų, jei elektringoji dalelė tarp kondensatoriaus plokščių pradėtų judėti; kaip vadinamas toks reiškiny;
 - c) kaip pasikeistų situacija, jei kondensatorius būtų prijungtas prie kintamosios įtampos šaltinio;
 - d) kaip vadinamas 14.6.6 paveiksle, *b*, pavaizduotas reiškiny?
5. Kodėl elektrinės talpos sąvoka netaikoma dielektrikams?
6. Įrodykite, kad įkrauto kondensatoriaus energiją galima apskaičiuoti pagal formules

$$W = \frac{qU}{2} = \frac{q^2}{2C} = \frac{CU^2}{2}. \quad (14.30)$$
7. 14.6.7 paveiksle pavaizduotas įkrautas kondensatorius, sujungtas su elektroskopu.

14.6.7 pav.



a) Kaip kis elektroskopo rodmenys, tolinant kondensatoriaus plokštes vieną nuo kitos? Atsakymą pagrįskite.

b) Kaip kis elektroskopo rodmenys, artinant kondensatoriaus plokštes vieną prie kitos? Atsakymą pagrįskite.

8. Įkrautas plokščiasis orinis kondensatorius atjungiamas nuo įtampos šaltinio ir panardinamas į alyvą. Kaip dėl to pakinta kondensatoriaus energija?

Mokomės spręsti uždavinius

1. Ant kondensatoriaus korpuso užrašyta: $150 \mu\text{F}$, 200 V . Kokį didžiausią elektros krūvį gali sukaupti šis kondensatorius?

$q - ?$	$C = 150 \mu\text{F} = 1,5 \cdot 10^{-4} \text{ F}$ $U = 200 \text{ V}$
---------	--

Sprendimas

Iš kondensatoriaus elektrinės talpos formulės

$C = \frac{q}{U}$ išreikškime elektros krūvį:

$$q = CU.$$

Įrašę dydžių vertes, gauname:

$$q = 1,5 \cdot 10^{-4} \text{ F} \cdot 200 \text{ V} = 3 \cdot 10^{-2} \text{ C}.$$

Atsakymas: $3 \cdot 10^{-2} \text{ C}$.

2. Atstumas tarp orinio kondensatoriaus plokščių lygus 1 mm .

a) Koks turėtų būti plokščių plotas, kad kondensatoriaus talpa būtų lygi 1 pF ; 1 F ?

b) Koks būtų 1 pF talpos kondensatoriaus plokščių plotas, jei tarpas tarp jų būtų pripildytas dielektriko, kurio dielektrinė skvarba 7 ?

$S_1 - ?$	$d = 1 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ m}$
$S_2 - ?$	$C_1 = 1 \text{ pF} = 10^{-12} \text{ F}$
$S_3 - ?$	$C_2 = 1 \text{ F}$
	$\epsilon = 1$
	$\epsilon_1 = 7$
	$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$

Sprendimas

a) Iš plokščiojo kondensatoriaus elektrinės talpos formulės $C = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d}$ išreikškime plokštės plotą:

$$S = \frac{Cd}{\epsilon_0 \epsilon}.$$

Tada

$$S_1 = \frac{C_1 d}{\epsilon_0 \epsilon}, \quad S_2 = \frac{C_2 d}{\epsilon_0 \epsilon}.$$

Įrašykime atitinkamas dydžių vertes:

$$\begin{aligned} S_1 &= \frac{10^{-12} \text{ F} \cdot 10^{-3} \text{ m}}{8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{N} \cdot \text{m}^2) \cdot 1} = \\ &= 1,1 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 = 110 \text{ mm}^2; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_2 &= \frac{1 \text{ F} \cdot 10^{-3} \text{ m}}{8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{N} \cdot \text{m}^2) \cdot 1} = \\ &= 1,1 \cdot 10^8 \text{ m}^2 = 110 \text{ km}^2. \end{aligned}$$

Antrasis atsakymas ($S_2 = 110 \text{ km}^2$) patvirtina, kad 1 F yra labai didelė elektrinė talpa. Tokio kondensatoriaus vienos plokštės plotas būtų lygus net 110 km².

b) Taikome tą pačią elektrinės talpos formulę. Įrašę į ją dydžių vertes, gauname:

$$\begin{aligned} S_3 &= \frac{10^{-12} \text{ F} \cdot 10^{-3} \text{ m}}{8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{N} \cdot \text{m}^2) \cdot 7} = \\ &= 16 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 = 16 \text{ mm}^2. \end{aligned}$$

Atsakymas: a) 110 mm²; 110 km²; b) 16 mm².

Užduotys savarankiškam darbui

1. Kondensatoriaus elektros krūvis $4 \cdot 10^{-4} \text{ C}$, plokščių potencialų skirtumas 200 V. Apskaičiuokite kondensatoriaus talpą. (2 μF)

2. Kondensatorius, suteikus jam $5 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ elektros krūvį, įgijo 10^{-2} J energijos. Apskaičiuokite kondensatoriaus plokščių įtampą. (4 kV)

3. Vieno kondensatoriaus talpa 400 pF, o kito – 2 μF. Kondensatoriai prijungiami prie to paties įtampos šaltinio. Palyginkite krūvius, susikaupusius šiuose kondensatoriuose.

4. Kaip ir kiek kartų pakis kondensatoriaus talpa, jei atstumą tarp plokščių padidinsime 2 kartus, o plokščių plotą sumažinsime 4 kartus?

5. Plokščiojo kondensatoriaus talpa 60 pF, o kiekvienos jo plokštės plotas 600 cm^2 . Koks yra oro tarpo tarp plokščių storis? (8,85 mm)

6. Vieno kondensatoriaus talpa 16 kartų didesnė negu kito. Kondensatoriai įkrauti tiek, kad jų energija yra vienoda. Nustatykite:


- kuris kondensatorius buvo prijungtas prie aukštesnės įtampos šaltinio;
- kiek kartų įtampa buvo aukštesnė.

7. Remdamiesi 14.6.8 paveiksle pateiktais duomenimis, atlikite tokias užduotis:

- apskaičiuokite kondensatoriaus talpą; (26,6 pF)
- apskaičiuokite kondensatoriaus energiją; ($1,3 \cdot 10^{-7} \text{ J}$)

c) sąsiuvinyje pavaizduokite tą kondensatorių bei jo elektrinio lauko jėgų linijas.

8. Plokščiasis kondensatorius sudarytas iš dviejų plokščių, kurių kiekvienos plotas 100 cm^2 . Plokštės skiria 2 mm tarpas, užpildytas žėručio sluoksniu. Kokį didžiausią krūvį galima suteikti šiam kondensatoriui, jei yra žinoma, kad jis numatytas 3 kV įtampai? ($0,8 \text{ } \mu\text{C}$)



14.6.8 pav.

14.7. Kondensatorių jungimo būdai


Lygiagretusis kondensatorių jungimas

Kondensatoriai dažnai jungiami vienas su kitu. Taip gaunama jų baterija, kurios elektrinė talpa gali būti didesnė arba mažesnė, nelygu kaip sujungti kondensatoriai. Kai reikia didesnės talpos, kondensatoriai jungiami lygiagrečiai. *Lygiagrečiuoju kondensatorių jungimu* vadinamas toks jų jungimas, kai visų kondensatorių vienas elektrodas prijungiamas prie vieno šaltinio poliaus, o kitas – prie kito poliaus (14.7.1 pav.).

Aptarkime lygiagrečiojo kondensatorių jungimo dėsningumus.

Pagrindinės sąvokos

Lygiagretusis kondensatorių jungimas, nuoseklusis kondensatorių jungimas, mišrusis kondensatorių jungimas.



14.7.1 pav.

Visų lygiagrečiai sujungtų kondensatorių įtampa yra vienoda ir lygi visos baterijos įtampai (U_b):

$$U_b = U_1 = U_2 = U_3 = \dots = U_n. \quad (14.31)$$

Lygiagrečiai sujungtų kondensatorių baterijos krūvis lygus atskirų kondensatorių krūvių sumai:

$$q_b = q_1 + q_2 + q_3 + \dots + q_n. \quad (14.32)$$

Iš elektrinės talpos formulės (14.25) išplaukia, kad elektros krūvis lygus elektrinės talpos ir įtampos sandaugai: $q = CU$. Įrašę šią krūvio išraišką į (14.32) formulę, gauname:

$$C_b U = C_1 U + C_2 U + C_3 U + \dots + C_n U_n. \quad (14.33)$$

Abi lygybės puses padalijame iš U :

$$C_b = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n. \quad (14.34)$$


Taigi *lygiagrečiai sujungtų kondensatorių baterijos talpa lygi atskirų kondensatorių talpų sumai*. Ši išvada patvirtina temos pradžioje pateiktą teiginį „Kai reikia didesnės talpos, kondensatoriai jungiami lygiagrečiai.“ Kondensatorius sujungus lygiagrečiai, jų elektrinė talpa padidėja.

Jei lygiagrečiai sujungiama n vienodos talpos C_0 kondensatorių, (14.34) formulė supaprastėja:

$$C_b = nC_0. \quad (14.35)$$

Nuoseklusis kondensatorių jungimas

Šis kondensatorių jungimo būdas taikomas tada, kai elektros srovės šaltinio įtampa yra aukštesnė už leidžiamąją kondensatorių įtampą. Taip išvengiama kondensatorių pramušimo. Be to, kondensatoriai jungiami nuosekliai, kai norima sumažinti elektrinę talpą. *Nuosekliuojų kondensatorių jungimų* vadinamas toks jų jungimas, kai kondensatoriai į grandinę sujungiami vienas paskui kitą ir prie srovės šaltinio gnybtų prijungiami tik kraštiniai baterijos elektrodai (14.7.2 pav.).



14.7.2 pav.

Kai kondensatoriai sujungti nuosekliai, jiems išikraunant indukcijos būdu elektros srovės stipris yra vienodas visuose grandinės taškuose. Tačiau žinoma, kad elektros srovė per tarpą tarp kondensatoriaus plokštelių tekėti negali. Kai prie teigiamojo srovės šaltinio poliaus prijungiamas pirmojo kondensatoriaus kairysis elektrodas, dalis elektronų iš jo išeina ir tas elektrodas įsielektrina teigiamai. Dėl to elektronai ima

judėti iš antrojo kondensatoriaus kairiojo elektrodo į pirmojo kondensatoriaus dešiniąjį elektrodą. Šis elektrodas įsielektrina neigiamai, antrojo kondensatoriaus kairysis elektrodas – teigiamai. Tai sąlygoja elektronų srautą iš trečiojo kondensatoriaus kairiojo elektrodo į antrojo kondensatoriaus dešiniąjį elektrodą. Galiausiai kiekvieno kondensatoriaus kairysis elektrodas įsielektrina teigiamai, o dešinysis – neigiamai. Indukcijos būdu visi kondensatorių elektrodai įgyja vieno do modulio krūvį. Dabar galima suformuluoti pirmąją nuosekliojo kondensatorių jungimo dėsningumą.

Visų nuosekliai sujungtų kondensatorių krūvis yra vienodas, o baterijos krūvis (q_b) lygus vieno kondensatoriaus krūviui:

$$q_b = q_1 = q_2 = q_3 = \dots = q_n. \quad (14.36)$$

Kiekvieno kondensatoriaus elektrodų įtampa yra skirtinga, nes skiriasi kondensatorių talpa:

$$U_1 = \frac{q}{C_1}, U_2 = \frac{q}{C_2}, U_3 = \frac{q}{C_3}, \dots, U_n = \frac{q}{C_n}. \quad (14.37)$$

Iš (14.37) formulių matyti, kad nuosekliai sujungtų kondensatorių įtampos yra atvirkščiai proporcingos jų talpoms:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{C_2}{C_1}. \quad (14.38)$$

Elektros srovės šaltinio įtampa pasiskirsto tarp kondensatorių, todėl nuosekliai sujungtų kondensatorių baterijos įtampa lygi atskirų kondensatorių įtampų sumai:


$$U_b = U_1 + U_2 + U_3 + \dots + U_n. \quad (14.39)$$

Iš (14.39) formulės, atsižvelgiant į (14.37) formules, gaunama nuosekliai sujungtų kondensatorių baterijos elektrinės talpos formulė:

$$\frac{q}{C_b} = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} + \frac{q}{C_3} + \dots + \frac{q}{C_n}, \quad (14.40)$$

$$\frac{1}{C_b} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_n}. \quad (14.41)$$

Dydis, atvirkščias nuosekliai sujungtų kondensatorių baterijos elektrinei talpai, lygus atskirų kondensatorių atvirkštinių talpų sumai.



14.7.3 pav.

Jeigu į bateriją nuosekliai sujungiama n vienodos talpos C_0 kondensatorių, jos talpa lygi

$$C_b = \frac{C_0}{n}. \quad (14.42)$$


Matome, kad tokios baterijos talpa yra mažesnė už vieno kondensatoriaus talpą.

Mišrusis kondensatorių jungimas

Keletą kondensatorių tarpusavyje galima sujungti ir mišriai: vienus – nuosekliai, kitus – lygiagrečiai (14.7.3 pav.). Toks jungimas vadinamas *mišriu* kondensatorių jungimu. Jam taikomi nuosekliojo ir lygiagrečiojo jungimo dėsniai.

Aptarėme kondensatorių jungimo būdus, kai tarp kiekvieno kondensatoriaus plokščių yra tos pačios rūšies dielektrikas. Jei kondensatorius pripildomas skirtingų rūšių dielektrikų, situacija pasikeičia. Ji priklauso nuo dielektriko padėties kondensatoriaus viduje. 14.7.4 paveiksle, *a*, pavaizduoti du kondensatoriai, pripildyti skirtingų rūšių dielektrikų, kurių dielektrinė skvarba ϵ_1 ir ϵ_2 . Šiuo atveju sakome, kad kondensatorių baterija sudaryta iš keturių kondensatorių. Du iš jų (kairėje) sujungti nuosekliai ir du (dešinėje) – lygiagrečiai. Taigi 14.7.4 paveikslo *a* schema yra tapati *b* schemai. Tada visos baterijos elektrinė talpa lygi dviejų lygiagrečiai sujungtų kondensatorių grupių elektrinių talpų sumai:

$$C_b = C_{12} + C_{34}. \quad (14.43)$$




14.7.4 pav.

Klausimai ir užduotys ??

1. Kada kondensatoriai jungiami lygiagrečiai, o kada – nuosekliai?
2. 14.7.5 paveiksle pavaizduotos keturios baterijos, kurių kiekviena sudaryta iš trijų $1 \mu\text{F}$ talpos kondensatorių.

14.7.5 pav.



a) Apskaičiuokite kiekvienos kondensatorių baterijos elektrinę talpą.

b) Nustatykite, kurios baterijos talpa yra mažiausia, o kurios – didžiausia.

3. 14.7.6 paveiksle pavaizduota kondensatorių baterija. Apskaičiuokite jos elektrinę talpą.


4. 14.7.7 paveiksle pavaizduotos trys elektrinės grandinės. Visų kondensatorių elektrinė talpa vienoda. Nustatykite, kuri baterija sukaupia daugiausia energijos, kai kondensatoriai įsikrauna iki galo.

5. Tarkime, kad 14.7.4 paveiksle pavaizduotų kondensatorių plokštės yra kvadratinės. Jų kraštinės ilgis l , o atstumas tarp plokščių d . Dielektrikų dielektrinė skvarba lygi ϵ_1 ir ϵ_2 . Apskaičiuokite kondensatorių baterijos elektrinę talpą.


$$\left(C_b = \frac{\epsilon_0 l^2}{d} \left(\frac{2\epsilon_1\epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2} + \frac{\epsilon_1 + \epsilon_2}{2} \right) \right)$$

6. Ketvirtadalis plokščiojo orinio kondensatoriaus tūrio buvo pripildyta dielektriko, kurio $\epsilon = 5$ (14.7.8 pav.). Kiek kartų pakito šio kondensatoriaus elektrinė talpa?


$\left(\frac{4}{3} \text{ karto} \right)$



14.7.6 pav.




14.7.7 pav.



14.7.8 pav.


14.8.1 pav.



14.8. Kondensatorių gamyba ir naudojimas

Pirmąjį kondensatorių 1745 m. pagamino Leidenio universiteto (Olándija) fizikas Piteris Mušenbrukas. Norėdamas įelektrinti vandenį, jis prijungė elektros mašiną prie vinies, įkištos į stiklinę su vandeniu. Atjungęs mašiną nuo vinies, tyrėjas netyčia palietė vinį ir pajuto nepaprastai stiprų elektros smūgį. Vinis šiame įrenginyje buvo vienas kondensatoriaus elektrodas, o eksperimentuotojo, laikiusio stiklinę, delnai – kitas. Įrenginys buvo pavadintas Leidenio stikline. Bendžaminas Franklinas pastebėjo, kad elektros krūvį geriau sukaupia tuščia stiklinė, kurią iš abiejų pusių dengia metalo folija (14.8.1 pav.). Dar vėliau paaiškėjo, kad stiklinė nereikalinga. Elektros krūvį gali kaupti du izoliuoti laidininkai.

Dabar gaminami įvairių rūšių ir įvairios paskirties kondensatoriai. Taupant medžiagas, metaliniai jų elektrodai dažniausiai daromi iš plonos folijos. Kaip



14.8.2 pav.

izoliacinis tarpiklis (dielektrikas) naudojamas parafinuotas popierius, žėrutis, keramika. Pagal dielektriko rūšį kondensatoriai skirstomi į popierinius, žėrutinius, keraminius, orinius ir pan. Popierinį kondensatorių sudaro dvi metalinės folijos juostos, perskirtos parafinuoto popieriaus juostomis. Popieriaus ir folijos juostos susukamos į ritinį ir sudedamos į korpusą (14.8.2 pav.). Kad kondensatorių būtų galima įjungti į elektrinę grandinę, padaromi du išvada.

Kondensatoriai naudojami įvairiuose radioelektronikos prietaisuose ir elektrotechnikos įrenginiuose: kintamosios srovės lygintuvuose, radijo siųstuvų ir imtuvų virpesių kontūruose. Kondensatorius elektros energiją kaupia ilgesnį laiką, o išsikraudamas atiduoda ją beveik akimirksniu. Kondensatorių būna įvairaus dydžio, skirtingos elektrinės talpos: nuo keleto pikofaradų iki kelių faradų.

Šiuo metu kuriami kondensatoriai, kurių talpa 10 F (įtampa 1,8 V). Jie yra labai maži (vos piršto dydžio). Superkondensatorių talpa siekia 1500 F. Jie naudojami elektrotechnikoje labai stiprioms elektros srovėms gauti, atliekant lazerinės technikos ir valdomosios termobranduolinės sintezės eksperimentus. Nepaprastai tikslūs kondensatoriai dažniausiai būna nedidelės talpos, keleto pikofaradų ar nanofaradų. Labai didelės talpos kondensatoriai naudojami ten, kur tikslumas



Kondensatoriaus tipas	Talpos diapazonas	Didžiausia įtampa, V	Tikslumas	Sandarus	Pastabos
Žėrutinis	1 pF–10 nF	100–600	Didelis	Geras	Labai naudingas radijo dažnių diapazone
Keraminis	10 pF–1 μ F	50–30 000	Nedidelis	Patenkinamas	Pigus, mažas
Polistireninis	10 pF–2,7 μ F	100–600	Labai didelis	Labai geras	Aukštos kokybės, naudojamas tiksliuose filtruose
Polikarbonatinis	100 pF–30 μ F	50–800	Labai didelis	Geras	Aukštos kokybės, mažas
Tantalinis	100 nF–500 μ F	6–100	Nedidelis	Nedidelis	Didelės talpos
Elektrolitinis (aliumininis)	100 nF–2 F	3–600	Visiškai mažas	Blogas	Naudojamas maitinimo šaltinių filtruose

nesvarbus. Visi kondensatoriai ilgainiui netenka krūvio, yra nesandarūs. Kai kurių kondensatorių talpos diapazonas, tikslumas ir kiti parametrai pateikiami lentelėje (žr. p. 278).


Kondensatoriai dar skirstomi į pastoviosios talpos (14.8.3 pav., a) ir kintamosios talpos (14.8.3 pav., b) kondensatorius. Pastarųjų talpa reguliuojama keičiant plokščių tarpusavio padėtį. Kai plokštės dengia viena kitą, jų bendras plotas padidėja, kartu padidėja ir kondensatoriaus elektrinė talpa. Mažėjant plokščių plotui, kondensatoriaus talpa mažėja. Kintamosios talpos kondensatoriai naudojami radijo imtuvuose. Jais keičiant virpesių kontūro dažnį, galima priimti norimo dažnio elektromagnetinės bangas.

Kondensatoriai montuojami kompiuterio klaviatūroje (14.8.4 pav.). Po kiekvienu klaviatūros klavišu yra kondensatorius. Paspaudus klavišą, atstumas tarp kondensatoriaus plokščių sumažėja ir dėl to pakinta kondensatoriaus talpa. Kintant kondensatoriaus elektrinei talpai, kinta elektrinis signalas mikroschemoje.

Gamtoje taip pat galime išvėlgti kondensatorių. Audros debesis yra vienas jo elektrodas, o Žemės paviršius – kitas. Audros debesis yra labai storas, apie 8–10 km. Kylant aukštyn, oro temperatūra krinta. 10 km aukštyje ji būna apie −50 °C. Nustatyta, kad teigiamai įelektrinti vandens lašeliai užšąla aukštesnėje temperatūroje negu įelektrinti neigiamai. Susidariusiuose ledėsiuose būna šiek tiek oro, todėl jie yra lengvesni ir debesyje kyla aukštyn. Taip elektringosios dalelės persiskiria: teigiamosios kaupiasi debesies viršuje, neigiamosios – apačioje. Debesies apačioje susitelkęs neigiamasis krūvis indukuoja Žemės paviršiuje priešingo ženklo krūvį. Kai elektroduose (debesyje ir Žemės paviršiuje) susikaupia didelis elektros krūvis, ore prasižeda elektros išlydis – žaibas. Šis reiškinys analogiškas kondensatoriaus pramušimui.




14.8.3 pav.




14.8.4 pav.

Skyriaus „Elektrostatika“ apibendrinimas

Elektrostatika	Elektrodinamikos dalis, nagrinėjanti nejudančių elektringųjų dalelių sąveiką, vadinama elektrostatika.
Elektros krūvis	Elektros krūvis – fizikinis dydis, rodantis elektromagnetinės sąveikos intensyvumą. $[q] = 1 \text{ C.}$ 1 C yra krūvis, kurį 1 A stiprio elektros srovė perneša laidininko skerspjūviu per 1 s.
Elektros krūvio tvermės dėsnis	Uždarosios sistemos visų sąveikaujančių kūnų elektros krūvių algebrinė suma yra pastovi: $q_1 + q_2 + q_3 + \dots + q_n = \text{const.}$
Kulono dėsnis	Dviejų taškinių nejudančių įelektrintų kūnų sąveikos jėga vaakuume yra tiesiogiai proporcinga jų krūvių modulių sandauagai ir atvirkščiai proporcinga atstumo tarp jų kvadratui: $F = k \frac{ q_1 \cdot q_2 }{r^2};$ $k = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2.$  Įelektrintų kūnų sąveikos jėgos – centrinės jėgos, veikiančios išilgai tiesės, jungiančios tuos kūnus.
Elektrinis laukas	Erdvėje aplink įelektrintus kūnus esanti ypatingos formos materija, kurios žmogus nejunta, vadinama elektriniu lauku. Nejudančių įelektrintų kūnų sukurtas laukas vadinamas elektrostatiniu lauku.
Elektrinio lauko stipris	Elektrinio lauko stipris yra fizikinis dydis, lygus jėgos, kuria laukas veikia taškinį įelektrintą kūną, ir to kūno krūvio santykiui: $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q};$ $[E] = 1 \text{ N/C} = 1 \text{ V/m.}$

Elektrinio lauko
jėgų linijos

Nenutrūkstamos linijos, kurių liestinės kiekviename taške sutampa su elektrinio lauko stiprio vektoriumi, vadinamos to lauko jėgų linijomis.



Įkrauto kondensatoriaus
energija

Įkrauto kondensatoriaus energija lygi darbui, kurį atliktų elektrinis laukas, suartindamas kondensatoriaus elektrodus:


$$W = \frac{qU}{2} = \frac{q^2}{2C} = \frac{CU^2}{2};$$

čia q – kondensatoriaus elektrodo sukauptas krūvis, U – įtampa tarp elektrodų, C – kondensatoriaus talpa.

Elektrinių laukų super-
pozicijos principas

Jei tiriamajame erdvės taške skirtingi įelektrinti kūnai sukuria elektrinius laukus, kurių stipris $\vec{E}_1, \vec{E}_2, \vec{E}_3$ ir t. t., tai atstojamojo elektrinio lauko stipris $\vec{E}$ lygus visų elektrinių laukų stiprių geometrinei sumai:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \dots$$






Elektrinio lauko poten-
cialas

Fizikinis dydis, lygus elektriniame lauke esančio krūvio potencinės energijos ir to krūvio santykiui, vadinamas elektrinio lauko potencialu:

$$\varphi = \frac{q \cdot E \cdot d}{q} = Ed.$$

Elektrinio lauko potencialas – skaliarinis dydis. Jo matavimo vienetas yra voltas.

Potencialų skirtumas	Potencialų skirtumas yra potencialo verčių pradiniame ir galiniame trajektorijos taške skirtumas. Potencialų skirtumas dar vadinamas įtampa: $U = \varphi_1 - \varphi_2.$
Elektrinė įtampa	Dviejų taškų potencialų skirtumas (arba įtampa) lygus elektrinio lauko darbo, kuris atliekamas perkeltant teigiamąjį krūvį iš pradinio taško į galinį, ir to krūvio santykiui: $U = \varphi_1 - \varphi_2 = \frac{A}{q}.$
Voltas	Potencialų skirtumo matavimo vienetas vadinamas voltu. Dviejų taškų potencialų skirtumas lygus vienetui, kai, perkeldamas 1 C krūvį turintį kūną iš vieno taško į kitą, elektrinis laukas atlieka 1 J darbą: $1 \text{ V} = \frac{1 \text{ J}}{1 \text{ C}}.$
Dielektriko poliarizacija	Dielektriko teigiamųjų ir neigiamųjų susijusių elektringųjų dalelių poslinkis priešingomis kryptimis, veikiant elektriniam laukui, vadinamas dielektriko poliarizacija. 
Dielektrinė skvarba	Dielektrinė skvarba yra fizikinis dydis, rodantis, kiek kartų elektrinio lauko stipris E vienalyčiame dielektrike yra mažesnis už lauko stiprį E_0 vakuume: $\varepsilon = \frac{E_0}{E}.$
Kondensatorius	Kondensatorių sudaro du laidininkai, perskirti dielektriko sluoksniu, kurio storis mažas, palyginti su laidininko matmenimis. 
Kondensatoriaus elektrinė talpa	Kondensatoriaus elektrinė talpa vadinamas vieno laidininko krūvio ir potencialų skirtumo tarp to laidininko ir gretimo laidininko santykis: $C = \frac{q}{U};$ $[C] = 1 \text{ F}.$

Plokščiojo kondensatoriaus talpa	Plokščiojo kondensatoriaus elektrinė talpa priklauso nuo: • bendro plokščių ploto S; • atstumo d tarp plokščių; • dielektriko, įterpto tarp kondensatoriaus plokščių, dielektrinės skvarbos. $C = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d}.$
Nuoseklusis kondensatorių jungimas	Nuosekliuotu kondensatorių jungimu vadinamas toks jų jungimas, kai kondensatoriai į grandinę sujungiami vienas pasikui kitą ir prie srovės šaltinio gnybtų prijungiami tik kraštiniai baterijos elektrodai. 
Nuosekliojo kondensatorių jungimo dėsningumai	1. Visų nuosekliai sujungtų kondensatorių krūvis yra vienas, o baterijos krūvis (q_b) lygus vieno kondensatoriaus krūviui: $q_b = q_1 = q_2 = q_3 = \dots = q_n.$ 2. Elektros srovės šaltinio įtampa pasiskirsto tarp kondensatorių, todėl nuosekliai sujungtų kondensatorių baterijos įtampa lygi atskirų kondensatorių įtampų sumai: $U_b = U_1 + U_2 + U_3 + \dots + U_n.$ 3. Dydis, atvirkščias nuosekliai sujungtų kondensatorių baterijos elektrinei talpai, lygus atskirų kondensatorių atvirkštinių talpų sumai: $\frac{1}{C_b} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_n}.$
Lygiagrečiasis kondensatorių jungimas	Lygiagrečiuoju kondensatorių jungimu vadinamas toks jų jungimas, kai visų kondensatorių vienas elektrodas prijungiamas prie vieno šaltinio poliaus, o kitas – prie kito poliaus. 
Lygiagrečiojo kondensatorių jungimo dėsningumai	1. Visų lygiagrečiai sujungtų kondensatorių įtampa yra viena ir lygi visos baterijos įtampai (U_b): $U_b = U_1 = U_2 = U_3 = \dots = U_n.$ 2. Lygiagrečiai sujungtų kondensatorių baterijos krūvis lygus atskirų kondensatorių krūvių sumai: $q_b = q_1 + q_2 + q_3 + \dots + q_n.$ 3. Lygiagrečiai sujungtų kondensatorių baterijos talpa lygi atskirų kondensatorių talpų sumai: $C_b = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n.$

Laboratoriniai darbai

Matavimo paklaidų samprata

Atliekant fizikos laboratorinius darbus, tenka matuoti įvairius dydžius, paskui apdoroti matavimo rezultatus. Matavimas – fizikinio dydžio vertės gavimas bandymo metu naudojant matavimo priemones. Matavimas gali būti:

- tiesioginis, kai fizikinio dydžio vertės nustatomos matavimo priemonėmis;
- netiesioginis, kai fizikinio dydžio vertės apskaičiuojamos pagal formules, siejančias tą dydį su kitais fizikiniais dydžiais, kurių vertės nustatomos jau matuojant tiesiogiai.

Matuojant fizikinius dydžius, neišmanoma gauti absoliučiai tikslaus rezultato. Netikslumų gali atsirasti dėl matavimo prietaisų netikslumo, dėl paties matavimo. Išmatuotos arba apskaičiuotos vertės nukrypimas nuo tiksliosios vertės vadinamas *matavimo paklaida*. Pagal atsiradimo priežastis paklaidos skirstomos į dvi rūšis:

- *sisteminę paklaidą*, atsirandančią dėl matavimo prietaisų netikslumo, netinkamų matavimo metodų;
- *atsitiktinę paklaidą*, priklausančią nuo eksperimentuotojo igūdžių, kruopštumo ir nuo aplinkos poveikio (temperatūros, oro drėgnio ir pan.). Matuodami labiau atsižvelgsime į sisteminę paklaidą.

Matavimo paklaidų skaičiavimas

Tarkime, X – matuojamas fizikinis dydis, X_{ap} – apytikslė to dydžio vertė, t. y. tiesiogiai arba netiesiogiai išmatuota vertė. Išmatuotos apytikslės vertės X_{ap} ir tiksliosios vertės X skirtumo modulis vadinamas *absoliučiąja fizikinio dydžio matavimo paklaida*. Ji žymima ΔX .

Didžiausia absoliučioji tiesioginio matavimo paklaida lygi prietaiso absoliučiosios paklaidos $\Delta_{\text{pr}} X$ ir atskaitos absoliučiosios paklaidos $\Delta_{\text{a}} X$ sumai:

$$\Delta X = \Delta_{\text{pr}} X + \Delta_{\text{a}} X.$$

Iš pradžių aptarkime, kaip skaičiuojama prietaiso absoliučioji paklaida.

Norint ją rasti, reikia žinoti prietaiso tikslumo klasę. Ji nurodoma prietaiso skalėje arba pase. Pagal tikslumą visi elektros prietaisai skirstomi į septynias klases: 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5; 4. Žinant prietaiso tikslumo klasę (γ_{pr}) ir visą skalę (X_{max}), galima rasti absoliučiąją paklaidą $\Delta_{pr}X$:

$$\Delta_{pr}X = \frac{\gamma_{pr}X_{max}}{100}.$$

Pavyzdžiui, jei ampermetro tikslumo klasė yra 4 ir juo galima išmatuoti 2 A srovės stiprį, tai ampermetro absoliučioji paklaida apskaičiuojama taip:

$$\Delta I_{pr} = 2 \text{ A} \cdot \frac{4}{100} = 0,08 \text{ A}.$$

Išsiaiškinkime, kaip skaičiuojama absoliučioji atskaitos paklaida $\Delta_a X$. Ji atsiranda matuojant, pavyzdžiui, netiksliai fiksuojant matavimo prietaisų rodmenis. ***Absoliučioji atskaitos paklaida lygi pusei smulkiausios prietaiso padalos vertės.*** Matuojant laiką, absoliučioji matavimo paklaida lygi sekundmačio arba laikrodžio padalos vertei, o matuojant masę svirtinėmis svarstyklėmis – mažiausio svarsčio, kuris neturi įtakos svarstyklių pusiausvyrai, masei.

Atsižvelgiant į absoliučiąją matavimo paklaidą, matavimo rezultatas užrašomas taip:

$$X = X_{ap} \pm \Delta X.$$

Absoliučioji matavimo paklaida paprastai apvalinama iki vieno reikšminio skaitmenis ($\Delta X = 0,46 \approx 0,5$); skaitinė matavimo rezultato vertė suapvalinama tiek, kad paskutinis jos skaitmuo būtų tos pačios eilės kaip paklaidos skaitmuo ($X = 10,442 \approx 10,4$).

Santykinė paklaida (ϵ) lygi matuojamo dydžio absoliučiosios paklaidos ir to dydžio apytikslės vertės santykiui:

$$\epsilon = \frac{\Delta X}{X_{ap}} \cdot 100 \text{ } \%.$$

Santykinė paklaida rodo matavimo kokybę. Kuo mažesnė santykinė paklaida, tuo tikslesnis matavimas.

Matuojant netiesiogiai, patariama pirmiausia apskaičiuoti santykinę paklaidą. Tai atliekama tokia tvarka. Iš pradžių apskaičiuojamos tiesiogiai matuojamų dydžių absoliučiosios paklaidos, paskui netiesiogiai matuojamo dydžio santykinė paklaida, kuri

lygi visų matuojamų dydžių santykinų paklaidų sumai. Pavyzdžiui, jei netiesiogiai matuojamas fizikinis dydis X apskaičiuojamas pagal formulę

$$X = \frac{A}{B},$$

tai santykinė paklaida

$$\varepsilon_x = \varepsilon_A + \varepsilon_B = \frac{\Delta A}{A} + \frac{\Delta B}{B}.$$

Galiausiai randama netiesiogiai matuojamo dydžio absoliučioji paklaida:

$$\Delta X = X_{\text{ap}} \varepsilon.$$

Aptarėme pavyzdį, kaip apskaičiuojama netiesioginio matavimo paklaida, kai fizikinis dydis išreiškiamas dviejų fizikinių dydžių santykiu. Tačiau netiesiogiai matuojami fizikiniai dydžiai gali būti išreikšti ir sudėtingesnėmis formulėmis. Kaip apskaičiuojamos santykinės paklaidos kai kuriais kitais atvejais, rodo 2 lentelė. Kiekviename laboratorinių darbų apraše, kuris pateikiamas vadovėlyje, paaiškinta, kaip reikia apskaičiuoti netiesioginių matavimų santykinės paklaidas.

2 lentelė

Eil. Nr.	Fizikinio dydžio formulė	Santykinės paklaidos formulė
1.	$A = BCD$	$\varepsilon = \frac{\Delta B}{B} + \frac{\Delta C}{C} + \frac{\Delta D}{D}$
2.	$A = \frac{B}{CD}$	
3.	$A = B + C$	$\varepsilon = \frac{\Delta B + \Delta C}{B + C}$
4.	$A = B\sqrt{\frac{C}{D}}$	$\varepsilon = \frac{\Delta B}{B} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\Delta C}{C} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\Delta D}{D}$

Matuojant fizikinius dydžius, galutinio rezultato santykinė paklaida turėtų būti ne didesnė kaip 5 %. Jeigu ji viršija 10 %, siūloma matuoti dar kartą.

6 laboratorinis darbas

Mechaninės energijos tvermės dėsnio tyrimas

Darbo tikslas: bandymais patikrinti mechaninės energijos tvermės dėsnį.

Teorinis darbo pagrindimas. Pilnutinės mechaninės energijos tvermės dėsnis teigia, kad uždarosios sistemos kūnų, veikiančių vienas kitą gravitacijos ir tamprumo jėgomis, pilnutinė mechaninė energija nekinta. Šį dėsnį tikrinant bandymais, lyginami du dydžiai: prie spyruoklės prikabinto krintančio kūno potencinės energijos sumažėjimas ir ištemptos spyruoklės potencinės energijos padidėjimas (1 pav.). Ant dinamometro kabliuko pakabinamas pasvaras pakeliamas tiek, kad spyruoklė būtų neištempta. Nuliniu lygiu pasirenkamas stalo paviršius. Tada pasvaro potencinė energija stalo atžvilgiu lygi mgH . Paleidus pasvarą, jo potencinė energija mažėja. Galinėje padėtyje ($x = h$) pasvaro potencinė energija sumažėja dydžiu:

$$E_1 = mgh. \quad (1)$$

Pasvarui leidžiantis, spyruoklė deformuojasi. Dėl to jos energija padidėja dydžiu

$$E_2 = \frac{kx^2}{2}. \quad (2)$$

Darbo priemonės: 1) stovas su mova ir laikikliu; 2) dinamometras, kurio standumo koeficientas lygus 40 N/m; 3) fiksatorius (lengva kamštinė 5 mm × 7 mm × 1,5 mm dydžio plokštelė, peiliu įpjauta iki centro); 4) matavimo liniuotė; 5) (0,100 ± 0,005) kg masės pasvaras iš mechanikos komplekto.

Darbo eiga


1. Patikrinkite, kaip veikia fiksatorius. Nuleiskite jį iki skalės apačios ant ribojančios apkabėlės. Spyruoklę ištempkite, paskui paleiskite. Fiksatorius kartu su dinamometro spyruoklės tiesiąja dalimi turi pakilti aukštyn ir parodyti didžiausią spyruoklės pailgėjimą.

2. Ant dinamometro kabliuko pakabinkite pasvarą.

3. Ranka pakelkite jį aukštyn, atleiskite spyruoklę, o fiksatorių nustatykite apačioje ties apkabėle.

4. Paleiskite pasvarą. Krisdamas jis ištempa spyruoklę.

5. Nukabinkite pasvarą ir pagal fiksatoriaus padėtį liniuote išmatuokite didžiausią spyruoklės pailgėjimą x_m .



1 pav.

6. Bandymą pakartokite keletą kartų ir užpildykite matavimo rezultatų lentelę:

Bandymo numeris	$x_m, \text{ m}$	$x_{m \text{ vid}} = h_{\text{vid}}$	$E_{1 \text{ vid}}, \text{ J}$	$E_{2 \text{ vid}}, \text{ J}$	$\frac{E_{1 \text{ vid}}}{E_{2 \text{ vid}}}$
1					
2					
3					
4					
5					

7. Santykį $\frac{E_{1 \text{ vid}}}{E_{2 \text{ vid}}}$ palyginkite su vienetu. Padarykite išvadą apie energijos tvermės dėsnio tikrinimo paklaidą.

Klausimai ir užduotys ??

1. Apibūdinkite veiksnius, lėmusius matavimo rezultatų paklaidą.

2. Kokia yra energijos tvermės dėsnio esmė?

3. Kokia yra amžinojo variklio idėja? Kodėl jos neįmanoma realizuoti?


4. Kokie energijos virsmai vyksta krintant varvekliui, kylant lėktuvui, tekant upėms?

5. Domas išjungė automobilio variklį, kai greitis buvo 72 km/h. Pavažiavęs 34 m, automobilis sustojo veikiamas 5880 N trinties jėgos. Apskaičiuokite:

- automobilio kinetinę energiją variklio išjungimo momentu;
- automobilio masę.

6. Rutulys, kurio masė 2 kg, krinta iš 2 m aukščio ant vertikaliai prie stalo pritvirtintos spyruoklės (2 pav.). Spyruoklės standumo koeficientas 600 N/m. Apskaičiuokite didžiausią spyruoklės susispaudimą.

2 pav.



7 laboratorinis darbas

Laisvojo kritimo pagreičio nustatymas su svyruokle

Darbo tikslas: atliekant bandymus su matematine svyruokle, nustatyti laisvojo kritimo pagreičio vertę.

Teorinis darbo pagrindimas. Pagreitis, kurį įgyja laisvai krintantys kūnai, vadinamas laisvojo kritimo pa-

greičiu. Jo vertę konkrečioje vietojėje galima sužinoti naudojant matematinę svyruoklę. Primename, kad matematinė svyruokle vadinamas mažų matmenų kūnas, pakabintas ant nesvaraus ir netįsaus siūlo (1 pav.). Matematinės svyruoklės svyravimo periodas yra tiesiogiai proporcingas kvadratinei šakniai iš svyruoklės ilgio ir atvirkščiai proporcingas kvadratinei šakniai iš laisvojo kritimo pagreičio:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}. \quad (1)$$

Iš (1) formulės išreiškę laisvojo kritimo pagreitį, gauname:

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}. \quad (2)$$

Matome, kad, norint bandymais nustatyti laisvojo kritimo pagreitį, reikia išmatuoti matematinės svyruoklės ilgį l ir apskaičiuoti jos svyravimo periodą T . Svyravimo periodą randame padaliję svyruoklės svyravimo trukmę t iš svyravimų skaičiaus N :

$$T = \frac{t}{N}. \quad (3)$$

(3) formulę įrašę į (2), gauname laisvojo kritimo pagreičio formulę:

$$g = \frac{4\pi^2 l N^2}{t^2}. \quad (4)$$

Darbo priemonės: 1) stovas; 2) ilgas siūlas; 3) pasvaras; 4) liniuotė su milimetrinėmis padalomis; 5) sekundmatis arba laikrodys, turintis sekundinę rodyklę.

Darbo eiga


1. Ant stalo krašto pastatykite stovą, o prie jo pritvirtinkite laikiklį. Prie laikiklio pririškite siūlą su pasvaru. Siūlo ilgį pasirinkite tokį, kad atstumas nuo pasvaro iki grindų būtų apie 5 cm (1 pav.).

2. Išmatuokite svyruoklės ilgį l (1 mm tikslumu).

3. Patraukite svyruoklės pasvarą apie 10 cm į šoną ir paleiskite.

4. Laikrodžiu išmatuokite laiką t , per kurį svyruoklė susvyruos 50 kartų (primename, kad svyruoklė tada susvyruoja vieną kartą, kai grįžta į pradinę kraštinę padėtį).

5. Pagal (4) formulę apskaičiuokite laisvojo kritimo pagreitį.



1 pav.

6. Bandymą pakartokite keletą kartų ir užpildykite matavimo rezultatų lentelę:

Bandymo numeris	$l, \text{ m}$	$t, \text{ s}$	N	$g, \text{ m/s}^2$	$g_{\text{vid}}, \text{ m/s}^2$
1					
2					
3					

7. Apskaičiuokite pagreičio santykinę paklaidą:

$$\varepsilon = \varepsilon_l + \varepsilon_t,$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l} + \frac{2\Delta t}{t}.$$

8. Apskaičiuokite pagreičio absoliučiąją paklaidą:

$$\Delta g = \varepsilon \cdot g.$$

9. Parašykite laboratorinio darbo išvadą.

Klausimai ir užduotys ??

1. Gautą pagreičio vertę palyginkite su teorine verte ($9,81 \text{ m/s}^2$).
2. Kokie veiksniai lemia laisvojo kritimo pagreičio vertę?
3. Ar galima erdvėlaivyje naudoti laikrodį su svyruokle? Atsakymą pagrįskite.
4. Prie spyruoklės prikabintas pasvaras patraukiamas nuo pusiausvyros padėties 2 cm . Per kurią svyravimo periodo dalį jis nueis pirmąjį kelio centimetrą?
5. Harmoningai svyruojančio rutuliuko amplitudė 5 cm , o periodas $0,2 \text{ s}$. Apskaičiuokite rutuliuko didžiausią greičio ir pagreičio vertę.

8 laboratorinis darbas

Gei-Liusako dėsnio tikrinimas

Darbo tikslas: bandymais patikrinti Gei-Liusako dėsnį.

Teorinis darbo pagrindimas. Gei-Liusako dėsnis teigia, kad tam tikros masės dujų tūrio ir temperatūros santykis yra pastovus, kai slėgis nekinta:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2}. \quad (1)$$


Norint šį dėsnį patikrinti bandymais, reikia pastovaus slėgio sąlygomis išmatuoti tų pačių dujų tūrį ir temperatūrą, kai jos yra dvejopos būsenos. Bandymui naudojamas stiklinis vamzdelis užlydytu galu. Užlydytas jo galas panardinamas į karštą vandenį, kurio temperatūra T_1 (1 pav., *a*). Vamzdelyje esančio oro būseną apibūdina termodinaminiai parametrai V_1 ir T_1 . Tai – pradinė oro būsena. Kad, jai keičiantis, oro masė nepakistų, atvirasis vamzdelio galas užlipdomas plastilinu. Tada vamzdelis iš karšto vandens ištraukiamas, apverčiamas ir panardinamas į indą su kambario temperatūros vandeniu (1 pav., *b*). Po vandeniui plastilinas nuo vamzdelio galo nukrapštomas. Orui vamzdelyje auštant, juo ima kilti vanduo, todėl oro tūris vamzdelyje sumažėja: $V_2 < V_1$ (1 pav., *c*). Jo slėgis lygus $p = p_{\text{atm}} - \rho gh$. Kad vamzdelyje esančio oro slėgis susilygintų su atmosferos slėgiu, vamzdelis paneriamas giliau – tada vandens lygis jame sutampa su vandens lygiu inde (1 pav., *d*). Tai – galinė oro būsena, kurios termodinaminiai parametrai yra T_2 ir V_2 . Jei vamzdelio skersmuo pastovus, pirmosios ir antrosios būsenos oro tūrių santykį galima pakeisti oro stulpelio aukščių santykiu:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{Sl_1}{Sl_2} = \frac{l_1}{l_2}. \quad (2)$$

(2) įrašius į (1), gaunama formulė, pagal kurią galima bandymais patikrinti Gei-Liusako dėsnį:

$$\frac{l_1}{l_2} = \frac{T_1}{T_2}. \quad (3)$$

Temperatūra matuojama termometru, oro stulpelio aukštis – liniuote.



1 pav.

Darbo priemonės: 1) 500–600 mm ilgio stiklinis vamzdelis; 2) aukštas indas su karštu (maždaug 60 °C) vandeniu; 3) indas su kambario temperatūros vandeniu; 4) termometras; 5) gabaliukas plastilino; 6) milimetrinė liniuotė.

Darbo eiga

1. Išmatuokite stiklinio vamzdelio ilgį l_1 .
2. Vamzdelį įleiskite į indą su karštu vandeniu atviru galu aukštyn ir palaikykite 2–3 min (1 pav., a).
3. Termometru išmatuokite karšto vandens temperatūrą T_1 .
4. Neišimdami vamzdelio, atvirąjį jo galą užlipdykite plastilinu.
5. Vamzdelį išimkite iš indo su karštu vandeniu, apverskite ir užlipdytą jo galą panardinkite į indą su kambario temperatūros vandeniu (1 pav., b).
6. Nekeisdami vamzdelio vertikalios padėties, nukrapštykite plastiliną. Vanduo iš indo pradės kilti vamzdeliu aukštyn (1 pav., c).
7. Kai vanduo nustos kilti, vamzdelį panardinkite giliau, kad vandens lygis inde ir vamzdelyje sutaptų (1 pav., d).
8. Išmatuokite oro stulpelio aukštį l_2 ir kambario temperatūrą T_2 .
9. Užpildykite matavimo rezultatų lentelę:

l_1 , mm	T_1 , K	l_2 , mm	T_2 , K

10. Apskaičiuokite santykius $\frac{l_1}{l_2}$ ir $\frac{T_1}{T_2}$.

11. Užpildykite skaičiavimų ir paklaidų lentelę:

$\Delta_{pr} l$, mm	$\Delta_a l$, mm	Δl , mm	T_1 , K	T_2 , K	$\Delta_{pr} T$, K	$\Delta_a T$, K	ΔT , K	$\frac{l_1}{l_2}$	ϵ_1 , %	Δ_1	$\frac{T_1}{T_2}$	ϵ_2 , %	Δ_2

12. Apskaičiuokite paklaidas:

$$\epsilon_1 = \frac{\Delta l_1}{l_1} + \frac{\Delta l_2}{l_2}, \quad \Delta_1 = \epsilon_1 \cdot \frac{l_1}{l_2};$$

$$\epsilon_2 = \frac{\Delta T_1}{T_1} + \frac{\Delta T_2}{T_2}, \quad \Delta_2 = \epsilon_2 \cdot \frac{T_1}{T_2}.$$

13. Užrašykite galutinį rezultatą:

$$\frac{l_1}{l_2} = \dots \pm \dots; \quad \frac{T_1}{T_2} = \dots \pm \dots.$$

14. Palyginkite santykius $\frac{l_1}{l_2}$ ir $\frac{T_1}{T_2}$.
15. Parašykite laboratorinio darbo išvadą.

Klausimai ir užduotys ??

1. Kodėl, nukrapščius plastiliną, vanduo kyla vamzdeliu?
2. Pagrįskite, kodėl 1 paveiksle, c , pavaizduotu atveju oro slėgis vamzdyje lygus $p = p_{\text{atm}} - \rho gh$.
3. Kodėl, panardinus stiklinį vamzdelį giliau į vandenį (1 pav., d), oro slėgis pasidaro lygus atmosferos slėgiui?
4. Nubraižykite 3 g vandenilio izobaras p ir T , p ir V , V ir T koordinačių sistemose. Tarkite, kad atmosferos slėgis normalus.

9 laboratorinis darbas

Oro santykinio drėgnio nustatymas

Darbo tikslas: psichrometru išmatuoti santykinį oro drėgnį.

Teorinis darbo pagrindimas. Santykiniu oro drėgniu φ vadinamas ore esančių vandens garų dalinio slėgio p ir oro temperatūros sočiųjų vandens garų slėgio p_0 santykis, išreikštas procentais:


$$\varphi = \frac{p}{p_0} \cdot 100 \%. \quad (1)$$

Santykinis oro drėgnis nustatomas psichrometru (1 pav.). Jį sudaro du termometrai: sausas ir drėkinamas. Sausas termometras rodo oro temperatūrą. Drėkinamo termometro rezervuaras apvyniotas drobinio arba kitokio higroskopinio audinio atraiža, o šios vienos galas įmerktas į vandenį. Drėkinamas termometras rodo žemesnę temperatūrą negu sausas, nes, vandeniui garuojant, aušta. Sauso ir drėkinamo termometrų rodmenų skirtumas priklauso nuo oro santykinio drėgnio. Žinant šį skirtumą, psichmetrinėje lentelėje randama atitinkama santykinio oro drėgnio vertė.

Darbo priemonės: 1) psichrometras; 2) psichmetrinė lentelė.

Darbo eiga

1. Sausu termometru išmatuokite oro temperatūrą.
2. Apskaičiuokite sauso ir drėkinamo termometro rodmenų skirtumą.



1 pav.

3. Naudodamiesi psichrometrine lentele, apskaičiuokite santykinį oro drėgnį.

4. Užpildykite matavimo rezultatų lentelę:

Sauso termometro rodmuo	Drėkinamo termometro rodmuo	Sauso ir drėkinamo termometro rodmenų skirtumas	Santykinis oro drėgnis

5. Parašykite laboratorinio darbo išvadą.

Klausimai ir užduotys ??

1. Kaip kinta sauso ir drėkinamo termometro rodmenų skirtumas, kai santykinis oro drėgnis didėja; kai mažėja?
2. Kam lygus sauso ir drėkinamo termometro rodmenų skirtumas, kai santykinis oro drėgnis yra 100 %?
3. Remdamiesi laboratorinio darbo duomenimis, apskaičiuokite vandens garų dalinį slėgį.
4. Apskaičiuokite, kiek vandens garų yra patalpoje, kurioje atliekate laboratorinį darbą.
5. Remdamiesi laboratorinio darbo duomenimis, nustatykite rasos tašką.
6. Kam lygus sauso ir drėkinamo termometro rodmenų skirtumas esant rūkui?

10 laboratorinis darbas

Vandens paviršiaus įtempties koeficiento nustatymas lašinimo metodu

Darbo tikslas: lašinimo metodu nustatyti vandens paviršiaus įtempties koeficientą.

Teorinis darbo pagrindimas. Paviršiaus įtempties jėga vadiname jėgą, kuri veikia vandens paviršiaus liestinės kryptimi statmenai linijai, ribojančiai tą paviršių, ir stengiasi sumažinti jį iki minimumo. Paviršiaus įtempties jėgos F , kuri veikia ilgio l paviršiaus kontūrą, modulio ir to ilgio santykis vadinamas vandens paviršiaus įtempties koeficientu:

$$\sigma = \frac{F}{l}. \quad (1)$$

Paviršiaus įtempties koeficientas priklauso nuo besiribojančių terpių kilmės ir temperatūros. Jo matavimo vienetas yra niutonas metrui (N/m).

Paviršiaus įtempties koeficientą galima nustatyti bandymais. Atlikdami šį laboratorinį darbą, mokysitės apskaičiuoti vandens paviršiaus įtempties koeficientą lašinimo metodu. Lašinant vandenį iš pipetės, besiformuojančio lašo sunkį atsveria ties lašo kaklelio riba atsiradusi vandens paviršiaus įtempties jėga. Ji nukreipta aukštyn. Lašui didėjant, sunkis susilygina su paviršiaus įtempties jėga:

$$F_s = F. \quad (2)$$

Irašę jėgų išraiškas, gauname:

$$m_0 g = \sigma l. \quad (3)$$

Iš (3) formulės išreiškiame paviršiaus įtempties koeficientą:

$$\sigma = \frac{m_0 g}{l} = \frac{m_0 g}{\pi d}; \quad (4)$$


čia m_0 – vieno lašo masė, d – lašo kaklelio skersmuo, lygus pipetės angos skersmeniui.

Iš (4) formulės matyti, kad, norint lašinimo metodu nustatyti vandens paviršiaus įtempties koeficientą, reikia apskaičiuoti vieno vandens lašo masę ir pipetės angos skersmenį.

Darbo priemonės: 1) indelis vandeniui; 2) vanduo; 3) medicininė pipetė; 4) tikslios svarstyklės; 5) milimetrinė liniuotė; 6) standaus popieriaus lapas; 7) žirklės.

Darbo eiga

1. Išmatuokite vidinį pipetės angos skersmenį. Iš standaus popieriaus iškirkite statųjį trikampį. Kad matuoti būtų lengviau, ilgąjį statinį (AD) pasirinkite 10 cm ilgio, o trumpąjį (DE) – 1 cm ilgio (1 pav.). Trikampio smailųjį kampą A įkiškite į pipetę tiek, kiek galima. Pažymėkite atramos tašką B . Paskui iš šio taško iškelkite statmenį BC . Jo ilgį apskaičiuokite remdamiesi panašiųjų trikampių savybėmis. Kadangi statinių santykis lygus 1 : 10, tai atkarpos BC ilgį apskaičiuoti nesunku. Pavyzdžiui, jei $AB = 1,5$ cm, tai $BC = 1,5$ mm.



1 pav.

2. Svarstyklėmis nustatykite tuščio indelio masę m_1 (10 mg tikslumu).

3. Į indelį įlašinkite $N = 100$ lašų vandens.

4. Svarstyklėmis nustatykite indelio su vandeniu masę m_2 (10 mg tikslumu).

5. Apskaičiuokite šimto vandens lašų masę $m = m_2 - m_1$.

6. Apskaičiuokite vidutinę vieno lašo masę m_0 .

7. Užpildykite matavimo rezultatų lentelę:

N	$m_1, \text{ kg}$	$m_2, \text{ kg}$	$m, \text{ kg}$	$m_0, \text{ kg}$	$l, \text{ m}$	$d, \text{ m}$	$\sigma, \text{ N/m}$

8. Naudodamiesi (4) formule, apskaičiuokite vandens paviršiaus įtempies koeficientą.

9. Apskaičiuokite vandens paviršiaus įtempies koeficiento santykinę paklaidą:

$$\varepsilon = \varepsilon_{m_0} + \varepsilon_d,$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta m_0}{m_0} + \frac{\Delta d}{d}.$$

10. Apskaičiuokite vandens paviršiaus įtempies koeficiento absoliučiąją paklaidą:

$$\Delta \sigma = \varepsilon \cdot \sigma.$$

11. Užrašykite galutinį rezultatą:

$$\sigma = \dots \pm \dots$$

Klausimai ir užduotys ??

1. Kokia yra skysčio paviršiaus įtempies koeficiento prasmė?
2. Kaip kinta vandens paviršiaus įtempies koeficientas, didinant vandens temperatūrą?
3. Kodėl su muilu ar kitomis skalbimo priemonėmis skalbiniai išskalbiama švariau negu vien su vandeniu?
4. Su kokių vandeniu – šaltu ar šiltu – nusiprausiamą švariau? Atsakymą pagrįskite.
5. Kodėl virtuvėje ant stalo palikti sausainiai suminkštėja, o pyrago riekelės pasidaro traškos?

11 laboratorinis darbas

Gumos tamprumo modulio nustatymas

Darbo tikslas: bandymais nustatyti gumos tamprumo modulį.

Teorinis darbo pagrindimas. Atlikdami šį darbą, tirsime tempimo deformaciją. Ją apibūdina absoliutusias pailgėjimas, kuris lygus deformuojamo kūno galinio ilgio l ir pradinio ilgio l_0 skirtumui:

$$\Delta l = l - l_0. \quad (1)$$

Tempimo deformaciją galima apibūdinti ir santykiiniu pailgėjimu. Jis lygus kūno absoliučiojo pailgėjimo Δl ir pradinio ilgio l_0 santykiui:

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0}. \quad (2)$$

Mechaninio įtempio priklausomybę nuo kūno santykinio pailgėjimo, kai deformacija maža, nusako Huko dėsnis: kai kūnas mažai deformuojasi, mechaninis įtempis σ yra tiesiogiai proporcingas kūno santykiniam pailgėjimui ε :

$$\sigma = E|\varepsilon|; \quad (3)$$

čia E – tamprumo modulis. Jis nustatomas bandymais. Išmatavus mechaninį įtempį σ ir kūno santykinį pailgėjimą ε , kai deformacija maža, tamprumo modulis apskaičiuojamas pagal formulę

$$E = \frac{\sigma}{|\varepsilon|}. \quad (4)$$

Atsižvelgus į tai, kad $\sigma = \frac{F}{S}$, gaunama tokia tamprumo modulio išraiška:

$$E = \frac{F \cdot l_0}{S \cdot \Delta l} = \frac{4F \cdot l_0}{\pi D^2 (l - l_0)}. \quad (5)$$

Vadinasi, norint bandymais nustatyti medžiagos tamprumo modulį, reikia išmatuoti fizikinius dydžius l_0 , l , F ir D .

Darbo priemonės: 1) stovas su laikikliu; 2) svarstyklės; 3) pasvarai; 4) guminė juostelė; 5) slankmatis; 6) milimetrinė liniuotė.

Darbo eiga

1. Ant guminės juostelės nubrėžkite du brūkšnelius A ir B ir liniuote išmatuokite atstumą l_0 tarp jų.


2. Guminę juostelę pritvirtinkite prie stovo laikiklio (1 pav.).

3. Pasverkite pasvarus. Žinodami jų masę, galėsite nesunkiai apskaičiuoti tamprumo jėgą. Kai pasvarai yra pusiausviri, tamprumo jėga F , atsiradusi deformuotoje juostelėje, lygi prikabinčius pasvarus veikiančiam sunkiui mg .

4. Prie apatinio juostelės galo prikabinkite pasvarus ir išmatuokite atstumą l tarp brūkšnelių.

5. Slankmačiu išmatuokite ištemptos juostelės skersmenį D .

1 pav.



6. Užpildykite matavimo rezultatų lentelę:

l_0 , m	l , m	D , m	F , N

7. Pagal (5) formulę apskaičiuokite gumos tamprumo modulį.

8. Apskaičiuokite tamprumo modulio santykinę ir absoliučiąją paklaidą:

$$\varepsilon = \frac{\Delta F}{F} + \frac{\Delta l_0}{l_0} + 2 \cdot \frac{\Delta D}{D} + 2 \cdot \frac{\Delta l}{l - l_0},$$

$$\Delta E = E_{\text{ap}} \varepsilon.$$

9. Užpildykite skaičiavimų ir paklaidų lentelę:

$\Delta_{\text{pr}} l$, m	$\Delta_{\text{a}} l$, m	Δl , m	$\Delta_{\text{pr}} D$, m	$\Delta_{\text{a}} D$, m	ΔD , m	$\Delta_{\text{pr}} F$, m	$\Delta_{\text{a}} F$, m	ΔF , m	E , Pa	ε , %	ΔE , Pa

10. Parašykite laboratorinio darbo išvadą.

Klausimai ir užduotys ??

1. Ar skiriasi iš tos pačios gumos pagaminto kamuoliuko ir juostelės tamprumo moduliai? Atsakymą pagrįskite.

2. Kokia yra tamprumo modulio fizikinė prasmė? Kuo šis fizikinis dydis panašus į elektrinę varžą?

3. Kuo skiriasi medžiagos tamprumo modulis nuo kūno standumo koeficiento?

4. Žalvarinė 0,8 mm skersmens ir 3,6 m ilgio viela, veikiamą 25 N jėgos, pailgėja 2 mm. Apskaičiuokite žalvario tamprumo modulį.

Priedai

1. ŠILUMINĖS MEDŽIAGŲ SAVYBĖS

Kietieji kūnai

Medžiaga	Savitoji šiluma, kJ/(kg · K)	Lydomosi tem- peratūra, °C	Savitoji lydymosi šiluma, kJ/kg
Alavas	0,23	232	59
Aliuminis	0,88	600	380
Ledas	2,1	0	330
Plienai	0,46	1400	82
Sidabras	0,23	960	87
Švinas	0,13	327	25
Varis	0,38	1083	180

Skysčiai

Medžiaga	Savitoji šiluma, kJ/(kg · K)	Virimo tempe- ratūra, °C	Savitoji garavimo šiluma ¹ , MJ/kg
Alkoholis	2,4	78	0,85
Gyvsidabris	0,12	357	0,29
Vanduo	4,2	100	2,3

Dujos

Medžiaga	Savitoji šiluma ² , kJ/(kg · K)	Kondensacijos temperatūra ¹ , °C
Azotas	1,0	-196
Deguonis	0,92	-183
Oras	1,0	-
Vandenilis	14	-252

¹ Kai slėgis normalus.
² Kai slėgis pastovus.

2. SOČIŲJŲ VANDENS GARŲ SLĖGIS p IR TANKIS ρ , KAI TEMPERATŪRA ĮVAIRI

t , °C	p , mm Hg	ρ , kg/m ³	t , °C	p , mm Hg	ρ , kg/m ³
-10	1,95	$2,14 \cdot 10^{-3}$	17	14,5	$1,45 \cdot 10^{-2}$
-5	3,01	$3,24 \cdot 10^{-3}$	18	15,5	$1,54 \cdot 10^{-2}$
-4	3,28	$3,51 \cdot 10^{-3}$	19	16,5	$1,63 \cdot 10^{-2}$
-3	3,57	$3,81 \cdot 10^{-3}$	20	17,5	$1,73 \cdot 10^{-2}$
-2	3,88	$4,13 \cdot 10^{-3}$	21	18,7	$1,83 \cdot 10^{-2}$
-1	4,22	$4,47 \cdot 10^{-3}$	22	19,8	$1,94 \cdot 10^{-2}$
0	4,6	$4,8 \cdot 10^{-3}$	23	21,1	$2,06 \cdot 10^{-2}$
1	4,9	$5,2 \cdot 10^{-3}$	24	22,4	$2,18 \cdot 10^{-2}$
2	5,3	$5,6 \cdot 10^{-3}$	25	23,8	$2,30 \cdot 10^{-2}$
3	5,7	$6,0 \cdot 10^{-3}$	26	25,2	$2,44 \cdot 10^{-2}$
4	6,1	$6,4 \cdot 10^{-3}$	27	26,7	$2,58 \cdot 10^{-2}$
5	6,6	$6,8 \cdot 10^{-3}$	28	28,4	$2,72 \cdot 10^{-2}$
6	7,0	$7,3 \cdot 10^{-3}$	29	30,0	$2,87 \cdot 10^{-2}$
7	7,5	$7,8 \cdot 10^{-3}$	30	31,8	$3,03 \cdot 10^{-2}$
8	8,0	$8,3 \cdot 10^{-3}$	40	55,3	$5,12 \cdot 10^{-2}$
9	8,6	$8,8 \cdot 10^{-3}$	50	92,5	$8,30 \cdot 10^{-2}$
10	9,2	$9,4 \cdot 10^{-3}$	60	149,4	$1,30 \cdot 10^{-1}$
11	9,8	$1,00 \cdot 10^{-2}$	80	355,1	$2,93 \cdot 10^{-1}$
12	10,5	$1,07 \cdot 10^{-2}$	100	760,0	$5,98 \cdot 10^{-1}$
13	11,2	$1,14 \cdot 10^{-2}$	120	1489,0	1,123
14	12,0	$1,21 \cdot 10^{-2}$	160	4636	3,259
15	12,8	$1,28 \cdot 10^{-2}$	200	11 661	7,763
16	13,6	$1,36 \cdot 10^{-2}$			

3. SAVITOJI KURO DEGIMO ŠILUMA, MJ/kg

Akmens anglys	29	Medis	10
Alkoholis	29	Parakas	3,8
Benzinas	46	Žibalas	46
Dyzeliniai degalai	42		

4. PSICHROMETRINĖ LENTELĖ

Sauso termo- metro rodmuo		Sauso ir drėkinamo termometrų rodmenų skirtumas, °C											
K	°C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Santykinis drėgnis, %													
273	0	100	82	63	45	28	11						
	1	100	83	65	48	32	16						
	2	100	84	68	51	35	20						
	3	100	84	69	54	39	24	10					
278	4	100	85	70	56	42	28	14					
	5	100	86	72	58	45	32	19	6				
	6	100	86	73	60	47	35	23	10				
	7	100	87	74	61	49	37	26	14				
283	8	100	87	75	63	51	40	28	18	7			
	9	100	88	76	64	53	42	31	21	11			
	10	100	88	76	65	54	44	34	24	14	4		
	11	100	88	77	66	56	46	36	26	17	8		
288	12	100	89	78	68	57	48	38	29	20	11		
	13	100	89	79	69	59	49	40	31	23	14	6	
	14	100	90	79	70	60	51	42	33	25	17	9	
	15	100	90	80	71	61	52	44	36	27	20	12	5
293	16	100	90	81	71	62	54	45	37	30	22	15	8
	17	100	90	81	72	64	55	47	39	32	24	17	10
	18	100	91	82	73	64	56	48	41	34	26	20	13
	19	100	91	82	74	65	58	50	43	35	29	22	15
298	20	100	91	83	74	66	59	51	44	37	30	24	18
	21	100	91	83	75	67	60	52	46	39	32	26	20
	22	100	92	83	76	68	61	54	47	40	34	28	22
	23	100	92	84	76	69	61	55	48	42	36	30	24
298	24	100	92	84	77	69	62	56	49	43	37	31	26
	25	100	92	84	77	70	63	57	50	44	38	33	27

5. KAI KURIŲ SKYSČIŲ PAVIRŠIAUS ĮTEMPTIES KOEFICIENTAS (kai temperatūra 20 °C)

Medžiaga	σ, N/m	Medžiaga	σ, N/m
Acetonas	0,024	Ricinos aliejus	0,033
Benzinas	0,029	Terpentinas	0,027
Etilo alkoholis	0,022	Vanduo	0,072
Gyvsidabris	0,470	Vario sulfato tirpalas	0,074
Muilo tirpalas	0,040	Žibalas	0,024

6. KAI KURIŲ MEDŽIAGŲ TAMPRUMO MODULIS

Medžiaga	E, Pa	Medžiaga	E, Pa
Aliuminis	7 · 10 ¹⁰	Plyta	2,8 · 10 ¹⁰
Betonas	2 · 10 ¹⁰	Švinas	1,7 · 10 ¹⁰
Geležis	2 · 10 ¹¹	Varis	1,2 · 10 ¹¹
Ketus	9 · 10 ¹⁰	Žalvaris	1,1 · 10 ¹¹
Plienas	2,2 · 10 ¹¹		

7. KAI KURIŲ MEDŽIAGŲ DIELEKTRINĖ SKVARBA

Medžiaga	ϵ	Medžiaga	ϵ
Benzinas	2,3	Porcelianas	4–7
Ebonitas	2,7	Stiklas	5–10
Gintaras	2,8	Transformatorinė alyva	2,2–2,5
Glicerolis	39	Vakuumas	1
Guma	2–3	Vanduo (20 °C)	81
Ledas (–18 °C)	3,2	Vanduo (0 °C)	88
Oras (1 atm)	1,0006	Vaškas	5,8
Oras (100 atm)	1,055	Žėrutis	6–9
Parafinuotas popierius	2,0	Žibalas	2,0

8. KARTOTINIŲ IR DALINIŲ VIENETŲ SUDARYMAS

Santykis su pagrindiniu vienetu	Priešdėlis	Simbolis	Santykis su pagrindiniu vienetu	Priešdėlis	Simbolis
10^{12}	tera-	T	10^{-2}	centi-	c
10^9	giga-	G	10^{-3}	mili-	m
10^6	mega-	M	10^{-6}	mikro-	μ
10^3	kilo-	k	10^{-9}	nano-	n
10^2	hekto-	h	10^{-12}	piko-	p
10	deka-	da	10^{-15}	femto-	f
10^{-1}	deci-	d	10^{-18}	ato-	a

9. FIZIKINIAI DYDŽIAI IR JŲ MATAVIMO VIENETAI

Fizikinis dydis	Pagrindinis matavimo vienetas	
	Pavadinimas	Simbolis
Judesio kiekis	kilogrammetras sekunde	kg · m/s
Jėgos momentas	niutonmetras	N · m
Darbas, energija	džaulis	J
Galia	vatas	W
Temperatūra	kelvinas	K
Šiluma (šilumos kiekis)	džaulis	J
Savitoji šiluma	džaulis kilogramui kelvinui	J/(kg · K)
Savitoji lydymosi, garavimo šiluma	džaulis kilogramui	J/kg
Slėgis	paskalis	Pa
Paviršiaus įtempties koeficientas	niutonas metrui	N/m
Mechaninis įtempis	paskalis	Pa
Tamprumo modulis	paskalis	Pa
Elektros krūvis	kulonas	C
Elektrinio lauko stipris	voltas metrui	V/m
Elektrinis potencialas	voltas	V
Elektrinė įtampa	voltas	V
Elektrinė talpa	faradas	F

10. FIZIKOS KONSTANTOS

Konstanta, dydis	Žymėjimas	Vertė
Šviesos greitis tuštumoje	c	299 792 km/s
Gravitacijos konstanta	G	$6,672 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$
Avogadro skaičius	N_A	$6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Bolcmano konstanta	k	$1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$
Universalioji dujų konstanta	R	$8,31 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$
Elektrinė konstanta	ϵ_0	$8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$

Naudota literatūra

- Buchovečas B., Klimontovičius J., Miakiševas G. Fizika: Vadovėlis IX–X klasei. Kaunas, 1984.
Charlot R., Cros A., Walter C. Fondements de la physique 2^e CT. Paris, 1978.
Dindorf W. Fizika i astronomia. Moja fizyka. Warszawa, 2002.
Dobson K., Grace D., Lovett D. Fizika: Išplėstinis ir tikslinis kursai 11–12 klasei. 1 dalis. Vilnius, 2001.
Física Y. Química 3 eso / Baeza D., Delgado A. M., Galindo E. Barcelona, 1995.
Fizika i astronomija 7 / Pinskij A. A., Razumovskij V. G., Dik J. I. i dr. Moskva, 1998.
Focus op de fysica / Clippelier K. D., Frans K., Hofkens J. België, 1991.
Gamtos mokslai / Lale H., Daniel A., Duke M. Vilnius, 1997.
Garcia T., Ebedé E. Física eso 4 2n. Barcelona, 1998.
Hebert A., Bodin J. Sciences physiques 21. Paris, 1989.
Kabardinas O. Fizika: Informacinė medžiaga. Kaunas, 1998.
Karaziya R. Fizika humanitarams. I dalis. Klasikinė fizika. Vilnius, 1996.
Kasjanov V. A. Fizika 10. Moskva, 2002.
Kikoinas I., Kikoinas A. Fizika: Vadovėlis IX klasei. Kaunas, 1987.
Kikoinas I., Kikoinas A. Fizika: Vadovėlis X klasei. Kaunas, 1994.
Miakiševas G., Buchovečas B. Fizika: Vadovėlis XI klasei. Kaunas, 1979.
Miakiševas G., Buchovečas B. Fizika: Vadovėlis X–XI klasei. Kaunas, 1991.
Physique chimie 2^{de} / Bouland A., Caurvet J., Fay J. Paris, 1997.
Physik 9/10: Natur und Technik / Heppmann B., Kunze W., Muckenfuß H. u. a. Berlin, 1992.
Rymkevičius A. Fizikos uždavinynas IX–XII klasei. Kaunas, 1993.
Vičas S. Fizikos uždavinynas XI–XII klasei. Kaunas, 2000.

Panaudotų iliustracijų šaltiniai

- Dobson K., Grace D., Lovett D. Fizika. Išplėstinis ir tikslinis kursai 11–12 klasei. I dalis. Vilnius, 2001.
Karaziya R. Išmūs fizikai ir jų atradimai. Kaunas, 2002.
Raudonis R. Chemija: Vadovėlis VIII klasei. Kaunas, 2001.
Romualdo Požerskio nuotrauka (7.9.4 pav.)
Dovilio Paliuko nuotrauka (11.7.4 pav.)
Eriko Ovčarenko nuotraukos (7.8.2, 12.6.1 ir 13.4.4 pav.)
Arvydo Knystauto nuotrauka (13.2.11 pav.)
Photo disc
<http://www.webshots.com>
http://www.greenhill.org/athletics/Archive/2003_04/spring/track/photos/SPC_Track04/SPC_244.jpg
http://www.ehn.es/fotos/galeria_eolica33300.jpg
http://www.ehn.es/esp/imagenes/galeria_eolica02300.jpg
<http://www.eksponente.lt/vejas> (Aleksandro Paulausko nuotrauka)
<http://www.planeteearthhome.com/N-SW.jpg>
<http://sxc.hu/browse.phtml?f=view&id=209309>
<http://a248.e.akamai.net/7/248/431/20040601145509/www.msd-newzealand.com/content/downloads/Propecia%20Rally%20branded%20selection%20004.jpg>
<http://www.tuningnews.net/gallery/hfp-honda-civic-si/hfp-honda-civic-si-07.jpg>
http://www.civeng.carleton.ca/Exhibits/Tacoma_Narrows/DSmith/fig06.gif
http://www.civeng.carleton.ca/Exhibits/Tacoma_Narrows/DSmith/fig09.gif
http://www.civeng.carleton.ca/Exhibits/Tacoma_Narrows/DSmith/fig11.gif
<http://sxc.hu/browse.phtml?f=view&id=165282>
http://www.prweb.com/prfiles/2005/01/14/198034/Syntax_LCDTV_32_37.jpg
<http://www.ixbt.com/mainboard/msi/mega-pc/mega-pc-hifi-mode.jpg>
http://www.samsung.com/at/presscenter/images/cebit/download/SGH_1700_1_1.jpg
<http://www.dpreview.com/news/0409/olympus/umini-frontback.jpg>
<http://www.math.ucdavis.edu/~pyan/pics/7.20/DSC01496.jpg>
http://www.state.in.us/idem/air/programs/imsite_new/image/DualExhaust01.jpg
http://www.utexas.edu/research/ceer/texaqs/images/downtown_view2.jpg
http://www.utexas.edu/research/ceer/texaqs/images/hazy_downtown_view.jpg
<http://www.emol.com/modulos/salon2004/galeria/galeria2/toyota-prius-001024.jpg>
<http://www.sil.si.edu/digitalcollections/hst/scientific-identity/fullsize/SIL14-F001-04a.jpg>
<http://www.asst.ch/PIONNIERS/01.Einstein.full.01.jpg>
<http://www.th.physik.uni-frankfurt.de/~jr/gif/phys/carnot.jpg>
<http://www.engrilib.uc.edu/images/scientists/coulomb.jpg>
<http://perso.wanadoo.fr/michel.steiner/images/pecimage/imagestir/emile1.gif>
<http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=888129>
<http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=409860>
http://www.musz.hu/musz/musz_files/File/EB2006/valogatas/Szinkronuszas/060728-28-SZJ.JPG
http://image16.webshots.com/16/9/69/13/177896913GadyGa_ph.jpg
<http://www.underpressure.com.au/web-content/Images/Alustar.jpg>
<http://www.linseis.com/DSP-990low.jpg>
http://image58.webshots.com/458/8/24/50/2443824500053828486qewGBg_ph.jpg
<http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=510966>
<http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=547860>
<http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=47307>
<http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=814469>
<http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=657166>
<http://www.meteodesorres.com/images/Photo%20073.jpg>
http://www.annee-polaire.fr/var/plain/storage/images/ipev/galerie/arctique/operations_scientifiques/montgolfiere_infra_rouge_pour_etudes_meteo_et_atmospheriques_suede/5932-2-fre-FR/montgolfiere_infra_rouge_pour_etudes_meteo_et_atmospheriques_suede.jpg
<http://www.uni-koeln.de/math-nat-fak/geomet/meteo/winfos/euisoTTPPWW.gif>
<http://85.214.49.20/wz/pics/m7slp.jpg>
<http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=220145>
<http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=460813>
<http://www.brandandrae.co.uk/images/products/blocks/00000000014/01.big.jpg>
[http://manager.soline.ru/corian/upload/wysiwyg/91%20\(2\).jpg](http://manager.soline.ru/corian/upload/wysiwyg/91%20(2).jpg)
<http://www.countertoptrends.com/kessler1.jpg>
<http://automatix.physik.uos.de/~jgemmer/Bilder/boltzmann2.jpg>

Dalykinė ir pavardžių rodyklė

Absoliučioji temperatūros skalė 138, 156

Absoliutūs nūlis 138

Akustika 84

Anizotropija 224, 239

Atomas 119

Aušintuvai 180

Avogadro A. 121

Avogadro skaičius 121

Baigos

išilginės – 81, 82

koherenčinės – 91

mechanišinės – 78, 100

skersinės – 81

Bangos ilgis 80, 100

Bangų atspindys 92, 101

Bangų difrakcija 94, 101

Bangų eigos skirtumas 91

Bangų interferencija 91, 101

Bėlas 96

Bėllis R. 147

Bėlčmanas L. 137

Brāunas R. 123

Cėlsiaus termometras 135, 136

Dārbas

elektrinio laūko – 258

mechāninis – 17–19, 48

suñkio – 19, 20, 32, 49

– termodināmikoje 170, 191

tampŕumo jėgōs – 34, 49

Dāžnis

savāsīs svyrāvimo – 55, 73, 99

Decibėlas 96

Deformācija

gniūždymo – 227, 239

lenkimo – 229

plāstinė – 226, 239

sąsūkos – 229

šlijimo – 227, 240

tampriōji – 226, 239

tempimo – 227, 239

Dėsnis

Avogadro – 143

Bėllio ir Mariōto – 147, 156

elėktros krūvio tvermės – 247, 280

enėrgijos tvermės – 36, 38, 49, 173

Gei-Liusāko – 148

Hūko – 230, 240

jūdesio kiėkio tvermės – 12, 48

Kulōno – 249, 280

Šārlio – 149

termodināmikos –

antrāsīs – – 178, 190

pirmāsīs – – 173, 174, 190

Dielėktrikai 263

nepōliniai – 263

pōliniai – 264

Dielėktriko poliarizācija 264, 282

Dielektrinė skvarbā 265, 282

Difūzija 124, 155

Drėkinimas 209, 218

Dūjos

ideāliosios – 128, 155

Džāulis 18, 26, 162

Eiñšteinai A. 105, 123

Elektrinė talpā 267, 282, 283

Elektrinio laūko jėgū linijos 255, 281

Elektrodināmika 244

Elektrostātika 245, 280

Elementariōji dalėlė 245

Enėrgija

kinėtinė – 27, 29, 49, 138

mechāninė – 26

pilnutinė – – 36

mechāninio svyrāvimo – 67, 100

potėncinė – 30, 31, 49

rimtiės – 113, 115

vėjo – 45

vidinė – 160, 189

idealiūjų dūjų – – 161, 189

Farādas 268

Faradėjus M. 222, 253, 268

Fāzinis viřsmas 164

Garāvimas 164, 190

Garšo aukštis 87

Gei-Liusākas L. Ž. 148

Geōidas 70

Greičio kvadrāto vidurkis 129

Greitis

bangōs sklidimo – 81, 100

garšo sklidimo – 86

vidutinis kvadrātinis – 133

Heiřgasas K. 69

Hėrcas 55

Higromėtras 203

Infragařsas 88

Interferėncinis vaizdas 91

Įtampa 260, 282

Izobarā 148, 157

Izochorā 149, 157

Izotermā 147, 156

Izotropija 224, 239

Jėgā

centrinė – 250

paviršiaus įtemptiės – 206, 218

varōs – 23

Jėgos

artisiėkės – 127

iřorinės – 53

vidinės – 12, 53

Jėgōs impūlsas 9, 48

Judėjimas

Brāuno – 124, 155

reaktyvūs – 13

šiluminis – 118, 154

Kāmpas

ātspindžio – 93

kritimo – 93

sālyčio – 210, 219

Kapiliāriniai reiřkiniai 211, 219

Karnò S. 182

Kėlvinas 138

Kiėkis

jūdesio – 9, 48

mėdžiagos – 121, 154

šilumōs – 162, 189

Kietėjimas 166, 190

Klapeirōnas B. 144

Koeficiėntas

naudingūmo – 41, 42, 49

šiluminio variklio – – 181,

182, 191

paviršiaus įtemptiės – 207, 218

Kohereñtiniai šaltiniai 91

Kompozitas 237

Kondensācija 165, 190

Kondensātorius 267

Konstānta

Bėlčmano – 137

elektrinė – 250

universaliōji (mōlinė) dūjų –

143

Kristalinė gardėlė 223

Krūvininkai 262

Krūvis

elėktros – 245, 280

elementarūsīs elėktros – 245

Kulōnas 250

Kulōnas Š. 249, 250

Kūnai

amōrfiniai – 225, 239

kietieji – 223

kristaliniai – 224, 239

makroskōpiniai – 118

Kūnas

darbinis – 180

tařkinis – 249

Laĩdininkai 262

Laūkas

elektrinis – 253, 280

vienalytis – – 256

elektrostātinis – 253

potėncialinis – 258

Lėdymasis 166, 190

Lygtis

idealiūjų dūjų būsenos – 143,

144, 156

molekulinės kinėtinės dūjų

teōrijos pagrindinė – 132, 155

šilumōs balānso – 176, 190

Māiklsonas A. 104

Makroskōpiniai parāmetrai 135

Mariōtas E. 147

Masė	Rasės tāsķas 202, 218	Šarlis Ž. 149
molėkulės – 121	Reliatyvūmas	Šildytūvas 180
molio – 121, 154	ilgio – 110, 114	Šilumà
rimties – 111	laiko tārpu – 107, 115	savitōji – 163, 189
santykinė molekulinė – 122, 155	māsės – 111, 115	savitōji garāvimo – 165, 190
Māsės ir enėrgijos sārỹsis 112, 115	vienalaikišķumo – 106, 107, 114	savitōji lỹdymosi – 166, 190
Mechāninė galia 21, 49	Reliatyvūmo teorijos postulātai	Šiluminės pusiāusvyros būsena
Mechāninis ģtempis 230, 240	105, 106, 114	135
Mechāninis rezonānsas 75, 100	Rezonānso kreivė 75	Šiluminis variklis 180, 191
Mėdžiagos takūmas 233, 241	Ribà	Šilumōs pėrdavimas 162, 189
Mendelėjevas D. 144	porporcingūmo – 233, 241	Štėrnas O. 125
Meniskas 210, 219	stiprūmo – 234, 241	
Molėkulė 119	tamprūmo – 233, 241	
Molėkulių greičiai 129	Sālyga	Tamprūmo mōdulis 231, 240
Mōlis 120, 154	interfereņcijas māksumū – 92	Temperatūrà 138, 156
Monokristālas 224	interfereņcijas minimū – 92	absoliučioji – 138
Mōrlis E. 104	Sāveika	kritinė – 198, 218
	elektromagnėtinė – 244	lỹdymosi – 166
	gravitācinė – 244	virimo – 165, 190
	silpnōji – 244	Tempimo diagramà 232, 241
	stipriōji – 244	Teoremà
	Skystieji kristālai 151–153	kinėtinės enėrgijos – 28
	Skysčiai 205	Teorija
	Slėgis	artiveikos – 253
	dūjų – 128, 132	molekulinė kinėtinė – 118
	papildomas – 211	reliatyvūmo –
	sočiūjų garų – 194, 196, 217	bendrōji – – 105, 114
	vandeņs garų dalinis – 201, 218	specialioji – – 105, 114
	Smōgas 188	toliveikos – 253
	Sotėji garai 194, 217	Termodināmika 118
	Stipris	Triūkšmas 96–98
	elektrinio laūko – 254, 280	
	garšo – 87	Ultragaĩsas 88
	Svyrāvimas	Uždarōji sistemà 11, 12
	harmōninis – 59, 99	
	laisvāsīs – 53	Vākumas 132
	mechāninis – 52, 99	Vātas 22
	neslopināmasis – 73	Vatsekūndė 22
	priverstinis – 53	Vėjo jėgainė 45, 46
	slopināmasis – 68	Vėjo malūnas 45
	Svyrāvimo amplitūdė 55, 99	Vỹksmas
	Svyrāvimo fāzė 62, 100	izobārinis – 146, 148, 157
	Svyruōklė	izochōrinis – 146, 148, 157
	matemātinė – 54	izotėrminis – 146, 147, 156
	spyruōklinė – 53	negrįžtamāsīs – 177
		Virimas 196, 217
		Vōltas 260, 282

VADOVĖLIO KORTELĖ

Eil. Nr.	Mokinio vardas ir pavardė	Mokslo metai	Vadovėlio išvaizda (l. gera, gera, patenkinama)	
			mokslo metų pradžioje	mokslo metų pabaigoje

BRANGINKITE IR TAUSOKITE VADOVĖLIUS!

Tai – antroji fizikos vadovėlio XI klasei knyga, skiriama mokiniams, kurie pasirinko išplėstinį fizikos kursą. Joje nagrinėjami tvermės dėsniai mechanikoje, mechaniniai svyravimai, garsas, šiluminiai reiškiniai ir elektrostatika. Šios, kaip ir pirmosios, knygos pabaigoje rasite su nagrinėjamomis temomis susijusių laboratorinių darbų aprašymus.

Kiekvieno skyriaus paskutinėje, pažintinėje, temoje pateikta informacija papildo skyriaus medžiagą, susieja ją su praktine patirtimi, artimiausioje aplinkoje vykstančiais reiškiniais, mokslo ir technikos pažanga, ekologinėmis problemomis.

ISBN 978-5-430-05031-3



9 785430 050313

 **knygų
klubas**

Apsilankyk www.knyguklubas.lt

- Rasi naujausių knygų
- Sužinosi, ką skaito tavo bendraamžiai
- Dalyvausi diskusijose